CMD	Binary	ASM	Decription	BYTES	FLAGS
0	**00000000**	**AOUT**	ACCA => DISPLAY	1	
1	**00000001**	**BOUT**	ACCB => DISPLAY	1	
2	**00000010**	**MOUT**	M[REGY] => DISPLAY	1	
3	**00000011**	**INA**	DATA => ACCA (wait for it)	1	Z
4	**00000100**	**KEY**	DATA => ACCA (real-time)	1	Z
5	**00000101**	**TMR**	Timer => ACCA (elapsed secs)	1	Z
6	**00000110**	**RTMR**	0 => Timer	1	
7	**00000111**	**BRT**	Set LED brightness (ACCA)	1	
8	**00001000**	**LIGHT**	Light => ACCA	1	Z
9	**00001001**	**LDA**	d => ACCA	2	Z
10	**00001010**	**LDB**	d => ACCB	2	Z
11	**00001011**	**LDY**	d => REGY	2	Z
12	**00001100**	**CLA**	0 => ACCA	1	
13	**00001101**	**CLB**	0 => ACCB	1	
14	**00001110**	**INCA**	ACCA + 1 => ACCA	1	Z,C
15	**00001111**	**INCB**	ACCB + 1 => ACCB	1	Z,C
16	**00010000**	**INCY**	REGY + 1 => REGY	1	Z,C
17	**00010001**	**DECA**	ACCA - 1 => ACCA	1	Z,N
18	**00010010**	**DECB**	ACCB - 1 => ACCB	1	Z,N
19	**00010011**	**DECY**	REGY - 1 => REGY	1	Z,N
20	**00010100**	**SWP**	ACCA <=> ACCB	1	Z
21	**00010101**	**SYZ**	REGY <=> REGZ	1	Z
22	**00010110**	**ROLA**	ROLL ACCA 1 BIT LEFT	1	Z,C
23	**00010111**	**RORA**	ROLL ACCA 1 BIT RIGHT	1	Z,C
24	**00011000**	**CMPA**	(ACCA-d); Z if 0, N if <0	2	Z,N
25	**00011001**	**CMPB**	(ACCB-d); Z if 0, N if <0	2	Z,N
26	**00011010**	**CMAB**	(ACCA-ACCB); Z if 0, N if <0	2	Z,N
27	**00011011**	**MIA**	M[REGY] => ACCA	1	Z
28	**00011100**	**AIM**	ACCA => M[REGY]	1	Z

29	**00011101**	**MIB**	M[REGY] => ACCB	1	Z
30	**00011110**	**BIM**	ACCB => M[REGY]	1	Z
31	**00011111**	**AAM**	ACCA+M[REGY] => M[REGY]	1	Z,C
32	**00100000**	**AMA**	ACCA+M[REGY] => ACCA	1	Z,C
33	**00100001**	**SAM**	M[REGY]-ACCA => M[REGY]	1	Z,N
34	**00100010**	**JMP**	d=> PC	2	
35	**00100011**	**WAIT**	Stop until RUN pressed	1	
36	**00100100**	**STOP**	Stop program execution	1	
37	**00100101**	**DLYA**	DELAY = ACCA x 0.1 sec	1	
38	**00100110**	**DLYB**	DELAY = ACCB x 0.1 sec	1	
39	**00100111**	**BEQ**	If Z, d => PC	2	
40	**00101000**	**BNE**	If not Z, d => PC	2	
41	**00101001**	**BLT**	If N, d => PC	2	
42	**00101010**	**BLE**	If Z or N, d => PC	2	
43	**00101011**	**BGT**	If not (Z or N), d => PC	2	
44	**00101100**	**BGE**	If not N, d => PC	2	
45	**00101101**	**BCS**	If C, d=>PC	2	
46	**00101110**	**ADDA**	ACCA+d => ACCA	2	Z,C
47	**00101111**	**ADAB**	ACCA+ACCB => ACCA	1	Z,C
48	**00110000**	**SUBA**	ACCA-d => ACCA	2	Z,N
49	**00110001**	**SBA**	ACCA-ACCB => ACCA	1	Z,N
50	**00110010**	**SFLA**	SHIFT LEFT ACCA 1 BIT	1	Z,C
51	**00110011**	**SFLB**	SHIFT LEFT ACCB 1 BIT	1	Z,C
52	**00110100**	**SFRA**	SHIFT RIGHT ACCA 1 BIT	1	Z,C
53	**00110101**	**SFRB**	SHIFT RIGHT ACCB 1 BIT	1	Z,C
54	**00110110**	**ANDA**	ACCA (AND) d => ACCA	2	Z
55	**00110111**	**ORA**	ACCA (OR) d => ACCA	2	Z
56	**00111000**	**XORA**	ACCA (XOR) d => ACCA	2	Z
57	**00111001**	**AAB**	ACCA (AND) ACCB => ACCA	1	Z
58	**00111010**	**AOB**	ACCA (OR) ACCB => ACCA	1	Z
59	**00111011**	**AXOB**	ACCA (XOR) ACCB => ACCA	1	Z
60	**00111100**	**MULA**	ACCA X d =>M[254,255]	2	Z
61	**00111101**	**MAB**	ACCA X ACCB => M[254,255]	1	Z

62	**00111110**	**RNDA**	RANDOM (0-255) => ACCA	1	Z
63	**00111111**	**PSHA**	ACC => STACK	1	Z
64	**01000000**	**POPA**	STACK => ACCA	1	Z
65	**01000001**	**PSHB**	ACCB => STACK	1	Z
66	**01000010**	**POPB**	STACK => ACCB	1	Z
67	**01000011**	**CALL**	d => PC; RTN = PC + 2	2	
68	**01000100**	**RTN**	RTN => PC	1	
69	**01000101**	**PONG**	Cycle Data Lights	1	
70	**01000110**	**EXPL**	Starburst Both Light Sets	1	
71	**01000111**	**LDOT**	Linear Dot Display of ACCA	1	
72	**01001000**	**LBAR**	Linear BAR Display of ACCA	1	
73	**01001001**	**DLY1**	Delay 1 second	1	