



#### Detail :

- 7 Segment Size 4" สีแดง 5 หลัก Digital Counter
- Digital Input Sensor PNP, NPN, Contact Switch 1 Channel
- Contact Reset 1 Channel , Contact Start Time Counter 1 Channel
- สามารถเชื่อมต่อ RS485 ได้
- TL Red จะติดเมื่อ Timer Set Point 2 ทำงานและ EFF มากกว่ากำหนด

- TARGET : แสดงค่าเป้าหมาย
- ACTUAL : แสดงค่าที่รับได้จากอินพุต
- DIFF = TARGET - ACTUAL
- $EFF\% = (DIFF / TARGET) * 100$
- TL Green จะติดเมื่อ Timer Set Point 2 ทำงานและ EFF น้อยกว่ากำหนด

- Timer Set Point 1 : เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ Contact Relay จะ No 1 ครั้ง และ Off ตามค่าที่ตั้งหน่วยไว้
- Timer Set Point 2 : เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ หน้าจอจะค้างสถานะตามค่าที่ตั้งหน่วยไว้
- Timer Set Point 3 : เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ค่า ACTUAL จะรีเซ็ตเป็น 0

#### Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 4" Matrix 8x8 2.3"
Input	Sensor NPN PNP Contact
Output	Alarm Relay 3 Channel
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF.
Communication	RS485 Modbus RTU

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61027

APPEND	
Dimension : 1200W x 800H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	20.02.2018
Revision	1
Customer	

Approve	
---------	--

ราคาตั้ง

7 Segment 4" + Tower Light  
TGM-61027 rev1 : 46,600 บาท

# ตัวอย่าง

