Homework 1

Qijun Han 12212635

September 17, 2024

1   NE1.1

1.1   Problem a

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 6}$$

ODE:

$$y''(t) + 2y'(t) + 6y(t) = u(t)$$

let $x_1(t) = y(t), x_2(t) = y'(t)$, then we have

$$\begin{cases} x_1'(t) = x_2(t) \\ x_2'(t) = -2x_2(t) - 6x_1(t) + u(t) \end{cases}$$

so the state space representation is

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$
$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \tag{1}$$

thus $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$

1.2   Problem b

let $G_1(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 6} = \frac{W(s)}{U(s)}$, $G_2(s) = s + 3 = \frac{Y(s)}{W(s)}$, then

$$G(s) = G_1(s)G_2(s)$$

ODE:

$$w''(t) + w'(t) + w(t) = u(t)$$
$$y(t) = w'(t) + 3w(t) \tag{2}$$

let $x_1(t) = w(t), x_2(t) = w'(t)$, then we have

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \qquad (3)$$

and

$$y(t) = \begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

thus $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$

1.3   Problem c

similar to (a), we have $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -8 & -4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, D = $

$\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$

1.4   Problem d

similar to (b), we have $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -66 & -44 & -11 & -10 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, C = $

$\begin{bmatrix} 6 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$

2   AE1.11

suppose A is an $m \times m$ matrix, B is an $n \times n$ matrix. to prove

$$\begin{bmatrix} A & D \\ C & B \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} + E\Delta^{-1}F & -E\Delta^{-1} \\ -\Delta^{-1}F & \Delta^{-1} \end{bmatrix}$$

, we need to prove that

$$\begin{bmatrix} A & D \\ C & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^{-1} + E\Delta^{-1}F & -E\Delta^{-1} \\ -\Delta^{-1}F & \Delta^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_m & 0 \\ 0 & I_n \end{bmatrix}$$

first, consider the left-top block:

$$A(A^{-1} + E\Delta^{-1}F) + D(-\Delta^{-1}F) = AA^{-1} + AE\Delta^{-1}F - D\Delta^{-1}F$$
$$= I_m + AE\Delta^{-1}F - D\Delta^{-1}F$$

since $E = A^{-1}D$, we have $AE\Delta^{-1}F = D\Delta^{-1}F$, thus we get I_m.

second, consider the right-top block:

$$A(-E\Delta^{-1}) + D(\Delta^{-1}) = -AE\Delta^{-1} + D\Delta^{-1}$$
$$= -D\Delta^{-1} + D\Delta^{-1}$$
$$= 0$$

third, consider the left-bottom block:

$$C(A^{-1} + E\Delta^{-1}F) + B(-\Delta^{-1}F) = CA^{-1} + CE\Delta^{-1}F - B\Delta^{-1}F$$
$$= CA^{-1} + (CE - B)\Delta^{-1}F$$
$$= CA^{-1} + (B - CA^{-1}D)\Delta^{-1}F$$
$$= CA^{-1} - \Delta\Delta^{-1}F$$
$$= CA^{-1} - F$$
$$= 0$$

since $E = A^{-1}D$, we have $CE\Delta^{-1}F = B\Delta^{-1}F$, thus we get 0.

fourth, consider the right-bottom block:

$$C(-E\Delta^{-1}) + B(\Delta^{-1}) = -CA^{-1}D\Delta^{-1} + B\Delta^{-1}$$
$$= (B - CA^{-1}D)\Delta^{-1}$$
$$= \Delta^{-1}\Delta$$
$$= I_n$$

thus we have proved that

$$\begin{bmatrix} A & D \\ C & B \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} + E\Delta^{-1}F & -E\Delta^{-1} \\ -\Delta^{-1}F & \Delta^{-1} \end{bmatrix}$$

Q.E.D.

3 AE1.12

4 Problem 4