

PROGRAMOWANIE NISKOPOZIOMOWE

NOTATKI

„Mam nadzieję, że nie będzie na niskim poziomie.”
„To było na systemach operacyjnych.”

MACIEJ MIKOŁAJCZAK
Kraków, 2025

Spis treści

1. Architektura x86	2
2. ABI Linuxa	3
3. ABI C	5
4. ABI C++	6
5. Mikroarchitektura CPU	7
6. Instrukcje SIMD	9
7. Self-Modifying Code	10

1. Architektura x86

2025-02-26

Procesor posiada pamięć wewnętrzną – rejestry. Są to pojedyncze komórki pamięci, są potrzebne, bo trzeba mieć jakąś minimalną pamięć potrzebną do komunikacji z RAM'em.

Pierwotnie były rejestry **ax**, **bx**, **cx**, **dx** i rejestry specjalne **si**, **di**, **sp**, **bp** – tak było w architekturze 16-bitowej.

Potem zmieniono na 32-bitowe – dodajemy do nazwy na początek **e** jak extended.

Na 64-bitach zamiast **e** jest **r** i dodano 8 nowych rejestrów – **r8**, **r9**, ..., **r15**.

Ostatecznie jest **rax**, **rbx**, **rcx**, **rdx**, **rsi**, **rdi**, **rsp**, **rbp**, **r8**, ..., **r15**.

Stare nazwy dalej obowiązują – 32 dolne bity **rax** funkcjonuje pod nazwą **eax**, a dolne 16 – **ax**, do tego jest jeszcze **ah**, **al** – górna i dolna połowa **ax**, tak było od początku.

W rejestrach specjalnych wygląda to tak samo, nie ma podziału na części 8-bitowe, jest tylko dolna – **si** -> **sil**, nawet ona nie jest dostępna zawsze, tylko w niektórych instrukcjach.

W najnowszych rejestrach mamy nową nomenklaturę:

- **b** – jeden bajt
- **w** – słowo, dwa bajty (bo kiedyś była architektura 16-bitowa)
- **d** – double word, cztery bajty, bo to podwójne słowo gdy rozumiemy słowo jako 16 bajtów
- **q** – quad word, osiem bajtów

r9 -> **r9d**, **r9w**, **r9b** dają nam dostęp do dolnych części rejestru o danej długości.

Tryb pracy procesora może oznaczać ilość bitów używanych do adresowania pamięci lub ilość bitów rejestru. Standardowo myślimy o tym pierwszym. W procesorze 16-bitowym mamy maksymalnie 2^{16} adresów, to jest dość mało, dlatego wprowadzono mechanizm segmentacji – mamy 16 bitów segmentu i 16 offsetu, to znacząco zwiększa ilość dostępnej pamięci. Jako, że segment rzadko się zmienia, to można ustalić segment i dalej pracować na wskaźniku 16-bitowym, segment zmienić jak będzie to potrzebne. Dlatego będą do tego osobne instrukcje.

Początkowo pamięć nie była chroniona – operowano na adresach fizycznych, więc każdy mógł zmienić pamięć. Wzmocniono segmentację – system operacyjny ustala, gdzie programy widzą swoje segmenty i upewnia się, że nikt nie odwołuje się poza swoją pamięć. To się stało już, gdy były procesory 32-bitowe.

Drugi mechanizm – adresy wirtualne, adres ma normalnie 32 bity, dzielimy je na 12 dolnych i resztę – ta reszta oznacza stronę pamięci, która ma 2^{12} bitów. System operacyjny ustala to, do czego w pamięci fizycznej odnosi się strona. Dzięki temu mamy możliwość chronienia pamięci, jak i jej współdzielenia.

W ten sposób otrzymujemy następujące tryby pracy procesora:

- Legacy Mode:
 - Real Mode – 16 bitów, prosta segmentacja, nie chroniona pamięć, 1MB dostępnej pamięci.
 - Protected Mode – 32 bity, segmentacja, stronicowanie, chroniona pamięć, 4GB pamięci.
 - Virtual-8086 – uruchamianie 16-bitowych programów w trybie Protected.
- Long Mode:
 - 64-Bit Mode – brak segmentacji (bo już możemy adresować dużo pamięci), za to stronicowanie, chroniona pamięć, rejestry i adresowanie 64-bitowe.
 - Compatibility Mode – dla użytkownika działa jak Protected Mode, dla systemu jak 64-Bit.

W Legacy i Compatibility Mode mamy do dyspozycji kilka różnych segmentów, w 64-Bit Mode zostają nam tylko trzy – CS odpowiedzialny za przechowywanie atrybutów (np. uprawnień), FS i GS używane do robienia rzeczy thread-local.

W instrukcjach będziemy używać różnych sposobów adresowania:

- Absolute – pełny adres podawany w instrukcji.

- ModR/M:

$$\text{address} = \text{base} + \text{index} \cdot \text{scale} + \text{displacement},$$

gdzie *base* i *index* są w rejestrach, $\text{scale} \in \{0, 1, 2, 4, 8\}$ i *displacement* są podane w instrukcji. To pozwala nam na ładne przechodzenie po pamięci.

- Instruction-relative:

$$\text{address} = \text{RIP} + \text{displacement},$$

czyli przesuwamy się od obecnej instrukcji, to pozwala umieszczać dane wspólnie z kodem.

- Implicit – adres jest wyznaczony przez typ instrukcji.

W Assemblerze nie mamy typów zmiennych, tylko ciągi bitów. Ich interpretacja jest zawarta w instrukcji. Instrukcja identyfikuje rozmiar (byte, word, doubleword, quadword, double quadword), położenie (stała podana w instrukcji, rejestr, adres w pamięci, port I/O) i interpretację (signed int, unsigned int, BCD – Binary Coded Decimal, Packed BCD digits, strings, floats).

BCD trzyma każdą cyfrę w kolejnym bajcie, ale właściwie są do tego potrzebne 4 bity, dlatego Packed BCD trzyma po dwie cyfry w bajcie.

Pracujemy na wartościach wielobajtowych, można te bajty pisać od najmniej lub najbardziej znaczących. Jeśli wpisujemy „po ludzku” – od lewej do prawej, to najbardziej znaczący bajt ma najmniejszy adres. Dlatego drugi tryb też ma sens.

Little endian – pod najniższym adresem jest najniższy bajt, tak działa x86 i amd64.

Big endian – pod najniższym adresem jest najwyższy bajt, np. PlayStation i Xbox, protokoły sieciowe.

Wielka lista instrukcji:

- Transfer danych – `mov`, `cmovXX`, `push`, `pop`.
- Arytmetyczne – `add`, `sub`, `neg`, `mul`, `imul` (mnożenie naturalne i całkowite), `div`, `idiv`, `dec`, `inc`, `lea`.
- Logiczne i bitowe – `and`, `or`, `xor`, `not`, `shl`, `shr`.
- Testowanie i porównania – `cmp`, `test`, `bt`, `setXX`.
- Sterowanie przepływem – `jmp`, `jXX`, `loop`, `call`, `ret`.
- Wywołania systemowe – `syscall`, `sysret`, `sysenter`, `sysexit`.

Rejestr znaczników to rejestr, którego pojedyncze bity mają pewną interpretację. Niektóre np. mówią nam coś o wyniku ostatniej instrukcji. Jest np. carry flag – wynik wyszedł poza liczbę, nastąpiło przeniesienie, parity flag – w wyniku jest parzysta liczba jedynek.

Instrukcja `jXX` oznacza skok warunkowy, gdzie warunek zależy od któregoś ze znaczników. Podczas instrukcji `sub A, B` ustawiane są znaczniki, z których można np. wyciągnąć, która liczba jest większa (ważne jest to, że ustawią się różnie zależnie od tego, czy liczby mają znaki).

2. ABI Linuxa

2025-03-12

Podczas uruchamiania procesu najpierw sprawdzamy uprawnienia, potem alokujemy pamięć dla procesu (tworzymy przestrzeń adresową), kopiujemy sekcje inicjalizowane (np. kod do wykonania), ładujemy biblioteki linkowane dynamicznie, inicjalizujemy stos i rejestry, skaczemy na początek kodu (symbol `_start`). W `C _start` jest w bibliotece standardowej (tam jest inicjalizacja), która potem woła `main`.

Dane w przestrzeni adresowej są umieszczone w takiej kolejności (pierwsze punkty są na mniejszych adresach): kod i dane statyczne, sarta, biblioteki ładowane dynamicznie, stos.

Stos rośnie od góry do dołu a sarta od dołu do góry. Dlatego taka kolejność. O umieszczeniu bibliotek decyduje linker, przy starcie procesu daje się na sam dół, jak ładujemy coś w trakcie trwania procesu to idzie między stertą i stos.

Sarta istnieje dlatego, że stos jest zależny od wywołań funkcji. Pamięć, która ma przetrwać wywołania funkcji nie może na nim być.

W `/proc/<pid>/maps` mamy przestrzeń adresową (jej opis, w kolejności jak wyżej). Jeśli `<pid> -> self`, to widzimy swoją przestrzeń (procesu czytającego). Widzimy, że nad stosem jest coś jeszcze – to są jakieś informacje systemowe, o które proces może prosić. Są tam, żeby nie musiał robić wywołania systemowego.

Inicjalizacja stosu: na samej górze (czyli na najniższym adresie) `argc`, potem kolejne wskaźniki `argv[i]`, które wskazują na stos – dane są wpisane gdzieś wyżej. Potem jest 0 – widzimy, kiedy kończą się argumenty. Następnie wskaźnik na zmienne środowiskowe (napis z nimi). Potem 0, auxiliary entries, znowu 0 i na koniec rzeczy, na które wskaźniki były wcześniej.

Auxiliary entry to struktura, najpierw liczba oznaczająca rodzaj struktury, potem wartość (rozmiar stron, id użytkownika, jego grupa lub inne tego typu wartości).

Początkowy stan rejestrów:

- `rsp` – szczyt stosu.
- `rdx` – wskaźnik na funkcję do wywołania przed zakończeniem (raczej się nie używa).
- pozostałe – dowolnie.

Wywołania systemowe: `exit`, `open`, `read`, `write`, `brk`, `mmap`, `fork`, `exec`.

Robi się je za pomocą instrukcji `syscall` – nie ma argumentów, numer syscalla umieszczamy w `rax` (znajdujemy go w `/usr/include/asm/unistd_64.h`), kolejne argumenty w `rdi`, `rsi`, `rdx`, `r10`, `r8`, `r9` (konwencja wywoływania funkcji jest lekko inna – `rcx` zamiast `r10`). Nadpisywane są argumenty oraz `rcx` i `r11`, wynik w `rax` (od `-4095` do `0`, ujemny kod błędu to `errno`). W rejestrze można umieścić wskaźnik do pamięci (w naszej przestrzeni adresowej), w ten sposób przekazujemy systemowi większe informacje. Jeśli system ma dać nam więcej danych, to przekazujemy mu wskaźnik do miejsca, gdzie ma pisać. Przekazywanie tych danych odbywa się za pomocą struktur (pisane kolejno po sobie dane o odpowiednich rozmiarach).

Możemy w Assemblerze zapisać dane na koniec różnych sekcji (statyczna alokacja):

```
1  ; segment kodu
2  SECTION .text
3  ; d - data, b - byte, dane bajt po bajcie
4  db "halo"
5
6  ; dane inicjalizowane
7  SECTION .data
8  ; word - każda wartość to 2 bajty
9  dw 42, 54
10
11 ; dane nieinicjalizowane (to samo co wyżej, tylko bez zawartości
12   początkowej)
13 SECTION .bss
14 ; nie można db, bo ma nie być zawartości, możemy zarejestrować daną ilość
   bajtów (lub innych jednostek, tutaj - 8 bajtów)
   resq 4096
```

Dynamicznie możemy alokować pamięć:

- na stosie – przesuwamy wskaźnik na stos. Jeśli odwołamy się poniżej zaalokowanej pamięci stosu, to system nam go rozszerzy. Jest na to jakiś limit – nie możemy w ten sposób dostać bardzo dużo pamięci. Ta pamięć jest lokalna dla wywołania funkcji. Za to działanie ze stosem jest szybkie.
- `syscall brk` – działanie ze stertą, przesuwamy do góry adres końcowy sterty. Ten obszar jest zawsze spójny – jeśli zaalokujemy dwa bloki danych, to nie możemy zdealokować tego pierwszego bez zdealokowania drugiego. Dlatego proces musi sam zarządzać pamięcią (np. `malloc`).
- `syscall mmap` – mapuje plik do przestrzeni adresowej (w dowolne miejsce, jeśli nie podamy konkretnego adresu). Ten obszar może być współdzielony. Można też mapować strony pamięci bez wskazywania pliku (dostajemy pamięć). Możemy te strony niezależnie zwalniać (lepiej niż na sterocie). Minus jest taki, że syscalle są wolne i zawsze dostajemy pełne strony (kwant po 4 KiB).

3. ABI C

2025-03-12

Pojawia się pojęcie wyrównywania (data alignment) – dokłada się sztuczne dane, aby adresy były „okrągłe”. Pojedyncze zmienne nie muszą być wyrównane, ale warto to robić, bo jest to szybkie (procesor ma dostęp do pamięci za pomocą krótkich segmentów, jak nie ma wyrównania, to jedna zmienna może być pomiędzy segmentami). Wyjątek stanowią zmienne typu `packed` dla operacji SIMD (muszą być wyrównane zgodnie ze swoim rozmiarem).

W strukturach pola są wyrównane zgodnie ze swoim rozmiarem (`long double` do 16B), jeśli przed aktualnym polem występuje krótsze pole, to dodajemy wyrównanie do długości odpowiadającej aktualnemu polu. Do tego cała struktura jest wyrównana do tyłu bajtów ile wynosi największe wyrównanie jej składowej.

Podczas wywoływania funkcji niektóre rejestry muszą być zachowane:

- `rbp`, `rbx`, `r12-r15` są callee-saved, funkcja ma obowiązek je przywrócić.
- pozostałe są caller-saved, funkcja może je zmienić.
- flaga `DF` (direction flag) powinna być wyzerowana na wyjściu i wejściu do funkcji, pozostałe można zmieniać.
- bity kontrolne rejestru `mxcsr` i `x87 control word` muszą zostać zachowane (są używane przy operacjach zmiennoprzecinkowych).

Argumenty funkcji są przekazywane w rejestrach:

- ogólnego przeznaczenia (GPR), czyli w `rdi`, `rsi`, `rdx`, `rcx`, `r8`, `r9`.
- SSE, czyli 128-bitowe rejestry `xmm0 – xmm7`.
- `al` – jest tam liczba argumentów przekazanych przez SSE.
- pozostałe są na stosie, wpisane od prawego do lewego (pierwszy na stos trafia najbardziej prawy argument).

Występują klasy argumentów, które mają przypisane to, w jakich rejestrach się znajdują:

- `INTEGER` – w rejestrach GPR.
- `SSE` – dolne 64 bity rejestru SSE.
- `SSEUP` – górne 64 bity rejestru SSE.
- `X87`, `X87UP` – przekazywane na stosie.
- `MEMORY` – również na stosie.

Liczby całkowite, `bool` i `void*` dostają `INTEGER`. Liczby zmiennoprzecinkowe i `__m64` dostają `SSE` (poza `long double`, to jest `X87`, `X87UP`). `__m128` i `__float128` dostają `SSE` i `SSEUP` (dzielią się na części), a `__m256` dostaje `SSE`, `SSEUP`, `SSEUP`, `SSEUP` (podział na 4 części).

Jeśli struktura ma ponad 16B lub jest wewnętrznie niewyrównana, to dostaje `MEMORY`. Inaczej elementy są klasyfikowane oddzielnie i łączone w grupy po 8B, dla których rozważamy przypadki: jeśli istnieje element `MEMORY`, całość dostaje `MEMORY`. Potem to samo, jeśli istnieje element `INTEGER`. Jeśli istnieje element `X87` lub `X87UP` całość dostaje `MEMORY`. W przeciwnym wypadku całość dostaje `SSE`. Jeśli któraś z grup jest `MEMORY`, to całość struktury dostaje `MEMORY`. Do tego w C++ klasy z nietrywialnym konstruktorem kopiującym lub destruktorom są przekazywane przez referencję jako `INTEGER`. Główny wniosek jest taki, że małe struktury mogą być przekazywane przez jeden rejestr – cała struktura może być `INTEGER` i zostać przekazana naraz.

Jeśli wynik funkcji jest klasy `MEMORY`, to musi ona otrzymać jako pierwszy argument adres miejsca na wynik, zwraca też ten adres w `rax`. `INTEGER` jest zwracany przez `rax`, a `SSE`, `SSEUP` przez `xmm0`, `X87`, `X87UP` przez `st0`. Struktura, która może być zwracana przez rejestry trafia do `rax`, `rdx`, `xmm0`, `xmm1`.

Przed wywołaniem funkcji stos powinien zostać wyrównany do 16B. Na stos wrzucany jest adres powrotu, potem argumenty.

Po wartości `rsp` jest „red zone” – tam są wartości, które być może są na stosie, ale `rsp` nie zostało zmienione, aby to odzwierciedlać (procesor wsadził wartości, ale nie przesunął jeszcze `rsp`, żeby potem zrobić duże przesunięcie na raz). Debuggery wiedzą, żeby nie zmieniać rzeczy w tym miejscu, mimo że teoretycznie nie ma tam stosu.

Statyczne łączenie modułów jest łatwe, bo linker dostaje te moduły i wsadza je w odpowiednie miejsca podczas linkowania. W Assemblerze nazwy funkcji są takie same jak w C (w C++ trzeba dodać do deklaracji `extern "C"`).

```
1 ; import funkcji
2 EXTERN funkcja
3 call funkcja
4
5 ; oraz zmiennej
6 EXTERN zmienna
7 mov rax, [zmienna]
8
9 ; wprowadzenie symboli, aby były widoczne dla linkera
10 GLOBAL funkcja
11 GLOBAL zmienna
```

Biblioteki mogą być dołączane dynamicznie. Tak działają np. biblioteki współdzielone, bo nie chcemy, żeby każda binarka miała jej kopię w sobie. Wtedy segment kodu biblioteki może być współdzielony przez procesy (jest tylko jeden w RAM'ie), ale procesy widzą je pod różnymi adresami wirtualnymi. Do tego sekcje danych są oddzielne dla procesów korzystających z biblioteki. Zatem biblioteka powinna działać niezależnie od swojej pozycji (Position Independent Code), w szczególności nie mieć żadnego zahardcodowanego adresu w swoim kodzie.

Position Independent Code w trybie 64-bitowym wykorzystuje adresowanie względne. Wszystkie sekcje biblioteki są ładowane w spójnym bloku pamięci, odwoływanie się do danych wykorzystuje adresowanie względem RIP (`mov rax, [rel zmienna]`)

```
1 ; przy dynamicznym eksportowaniu modułów podajemy typ - czy jest to zmienna,
   ; czy funkcja
2 GLOBAL symbol:function
3
4 ; przy eksportowaniu danych możemy dodatkowo wskazać ich długość
5 GLOBAL tablica:data tablica.end-tablica
6 tablica: resd 128
7 .end:
```

Biblioteka współdzielona zostanie wsadzona w pewne nieznane miejsce przestrzeni adresowej. Dlatego w pewnym ustalonym miejscu istnieje Procedure Linkage Table (PLT) – zawiera wskaźniki do funkcji importowanych dynamicznie. Aby wywołać taką funkcję robimy `call printf wrt ..plt` – mówimy, że symbol jest w sekcji `..plt`. Pod takim symbolem znajduje się kod dynamic-linkera, który w razie potrzeby ładuje bibliotekę i uzupełnia referencje, a potem skacze do odpowiedniego kodu. Podobnie działają eksportowane dynamicznie dane. Mamy Global Offset Table (GOT), w której są adresy danych zewnętrznych.

```
1 EXTERN variable
2 mov rsi, _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
3 mov rsi, [rsi + variable wrt ..got] ; znajdujemy adres i pod niego patrzymy
```

4. ABI C++

2025-03-26

W C nie może być dwóch funkcji o tej samej nazwie i różnych typach. W C++ mogą być. W Assembly muszą dostać różne nazwy. Dlatego występuje name mangling – dodajemy typ do nazwy funkcji. Jeśli chcemy tego uniknąć możemy użyć ABI języka C dodając `extern "C"` do deklaracji funkcji, ale wtedy nie możemy przeładowywać jej nazwy.

Aby zobaczyć symbole w pliku robimy `objdump -t file.o`. Tłumaczenie zmanglowanych nazw na coś czytelnego za pomocą `c++filt` – bierze na wejście jakiś tekst i demangluje wszystko, co wygląda na symbol.

Referencje to w kodzie maszynowym normalne wskaźniki. Metody obiektów to zwykle funkcje, które jako pierwszy argument dostają wskaźnik na `this`. Enkapsulacja istnieje tylko na poziomie C++.

Dane w strukturach są układane w taki sposób, że najpierw pomijamy wszystkie funkcje i umieszczamy zmienne jak w C. Metody niewirtualne to funkcje niezależne od struktur, leżą osobno, ze strukturą łączy je tylko ich nazwa.

Przy metodach wirtualnych (mogących się zmieniać zależnie od typu dynamicznego obiektu) trzeba się bardziej wysilić. W językach dynamicznych typu Python metody dynamiczne są po prostu wskaźnikami w obiekcie. Wtedy jednak każda instancja musi mieć swój osobny wskaźnik do każdej metody – duże zużycie pamięci, a na pewno można lepiej, bo w C++ nie określamy tej metody na poziomie instancji, tylko klasy – znając dokładny typ obiektu znamy implementację wszystkich metod wirtualnych. Dlatego w instancji jest wskaźnik do tabeli metod wirtualnych (`vtable`), w niej są wskaźniki do implementacji metod. Taka tabela jest jedna na całą klasę.

Pierwszym wpisem w strukturze jest wskaźnik na `vtable`. To jest wskaźnik na opis pierwszej metody wirtualnej, czyli zazwyczaj `vtable+16` – pod `vtable` znajduje się `top_offset` (informacja o tym, jak daleko wskaźnik w strukturze wskazujący na `vtable` znajduje się od początku struktury), a pod `vtable+8` jest `typeinfo` – identyfikuje dokładny typ obiektu.

Jednokrotne dziedziczenie działa prosto – do struktury i `vtable` typu rodzica dokładamy na koniec trochę nowych rzeczy. Ciężiej jest przy wielokrotnym dziedziczeniu. Mając `C : A, B` musimy tak ułożyć dane, aby dało się patrzeć na obiekt typu C jak na obiekt typu B. W tym celu w strukturze i `vtable` najpierw umieszczamy rzeczy pochodzące z A, potem w strukturze umieszczany jest drugi wskaźnik na `vtable` – tym razem na jej późniejszy fragment, w którym zaczynają się metody B (a nad nimi jest `top_offset` i `typeinfo`). Po nim następują dane obiektu B, a na końcu są dane obiektu C (tak jak przy jednokrotnym dziedziczeniu).

Przy przesłanianiu funkcji wirtualnych jest problem – jeśli nadpiszemy implementację w klasie-dziecku, to jako swój pierwszy argument będzie ona oczekiwać wskaźnika na obiekt tego typu, a nie typu rodzica, co jest problematyczne, gdy wykonujemy ją przez obiekt zcastowany na typ rodzica. Aby sobie z tym poradzić zastępujemy wskaźnik na taką funkcję w `vtable` przez tak zwany thunk – fragment kodu, który przesunie wskaźnik na obiekt do tego, którego oczekuje implementacja wywoływanej metody, a dopiero potem zwoła metodę. Thunki muszą być różne dla różnych funkcji, bo muszą mieć w sobie zhardcodowane wartości (a nie po prostu korzystać z `top_offset`) – metoda może być przesłonięta na innym poziomie niż najwyższy.

W przypadku wielokrotnego dziedziczenia po tym samym typie trzymamy kilka kopii podobiektów tego typu. Inaczej jest przy dziedziczeniu wirtualnym – wszystkie wirtualne dziedziczenia po danym typie są zaspokajane przez wsadzenie struktury tego typu na koniec obiektu. W szczególności można dziedziczyć po jakimś typie wirtualnie i niewirtualnie, wtedy niewirtualne dziedziczenie dostanie swój osobny obiekt tak jak zazwyczaj.

To, gdzie są podobiekty wirtualne zależy od struktury całej klasy (bo są wsadzane na koniec). Zatem informacja o tym musi być zawarta w `vtable`. Nad każdym `top_offset` umieszczamy dodatkowo `vbase_offset` dla każdej klasy wirtualnej (w kolejności preorder na listach dziedziczenia) – informacja o tym, o ile trzeba przesunąć wskaźnik, aby dostać obiekt danego typu.

Podobnie thunki nie mogą mieć w sobie stałej jak przedtem, więc do `vtable` dodajemy `vcall_offset` (o ile trzeba przesunąć wskaźnik na obiekt klasy wirtualnej, aby otrzymać wskaźnik na obiekt typu, który nadpisuje metodę wirtualną). Umieszczamy go nad `top_offset` klasy wirtualnej. Każda metoda wirtualna dostaje swój.

5. Mikroarchitektura CPU

2025-04-09

Kiedyś RAM był równie szybki jak CPU. W tej chwili procesory są dużo szybsze niż pamięć – zjawisko *memory wall*. Procesory są ograniczane przez dostęp do pamięci. Aby z tym walczyć można przysyłać więcej danych naraz. Komunikacja działa tak, że mamy szynę adresową, gdzie procesor daje adres, a

RAM zwraca dane na szynie danych. Im szersza szyna danych, tym więcej danych procesor może odczytać naraz.

Double Data Rate (DDR) – przy przesyłaniu danych wysyłamy dwie paczki danych. Jest to tańsze w realizacji niż poszerzenie szyny, bo nie wymaga zwiększenia ilości pinów w procesorze i pamięci. Jest też technologia Dual Channel – mamy dwie jednostki RAM'u, zapytanie o adres działa tak, że nie ma ustalonego ostatniego bitu. Jeden RAM odpowiada na ten parzysty, drugi na nieparzysty. Z punktu widzenia procesora wygląda to jak DDR. Można też łączyć te techniki.

Powyższe pomysły dają przyspieszenie, gdy odwołujemy się do sąsiadujących adresów. Programy jednak często odwołują się do różnych adresów, ale małej ich ilości. Aby to przyspieszyć umieszczamy pamięć pod tymi adresami „bliżej” – w pamięci podręcznej. Taka pamięć jest droga (bo musi być bardzo mała). Dlatego mamy kilka poziomów pamięci. RAM jest najwolniejszy, ale dość duży. Do tego jest kilka poziomów pamięci cache.

Pamięć cache ma parametry: rozmiar pamięci, rozmiar linii (jednostka, po której pamięć jest skwantowana), czas dostępu (latency – jak szybko odpowiada, liczone w cyklach procesora) oraz associativity – każdy adres ma przypisane miejsce w cache'u, do którego trafi (ustalone na podstawie kilku ostatnich bitów). Jeśli mamy dwa adresy trafiające w to samo miejsce, to będą się nawzajem wyrzucać. Tego typu architektura ma associativity 1. Ta wartość może być większa – każde miejsce w cache'u może trzymać kilka adresów, jest jakiś algorytm zarządzania tym, co trzymamy. Duże associativity zwiększa latency oraz powoduje, że jednostka jest droższa (bo musi więcej robić). Dlatego pamięć podręczna blisko procesora ma małe associativity, a pozostała trochę większe.

Jest kilka faz wykonywania instrukcji procesora: fetch (ściągnięcie danych), decode (rozpoznanie typu instrukcji, argumentów), prepare (przygotowanie argumentów), execute (wykonanie), store/commit/retirement (zapisanie wyniku, znaczników). Za te fazy odpowiadają różne części procesora. Gdyby fazy były wykonywane sekwencyjnie, to każda część przez większość czasu byłaby bezczynna. Dlatego fazy dla różnych instrukcji dzieją się równolegle na tyle, na ile mogą. Zależności między instrukcjami powodują, że czasem muszą na siebie czekać, co spowalnia procesor.

Rodzaje zależności między instrukcjami: kolejność (program jest sekwencyjny), zależność danych (wynik pierwszej instrukcji jest potrzebny do drugiej), zależność rejestrów (instrukcje zajmują te same rejestry), zależność przepływu (od wyniku instrukcji zależy, co będziemy robić dalej).

Można sobie radzić z tymi zależnościami:

- Kolejność – out-of-order execution (kolejne fazy nie są sekwencyjne, tylko faza commit musi być w odpowiedniej kolejności).
- Zależność danych – nie da się uniknąć.
- Zależność rejestrów – unikamy poprzez register renaming (rejestrów w procesorze jest więcej niż nazwanych rejestrów w architekturze, procesor ja mapuje, może być kilka rejestrów fizycznych trzymających dany rejestr), który działa wszędzie poza fazą commit.

Zależności przepływu mają bardziej skomplikowany system. Działa tam mechanizm speculative execution – przewidywanie skoku i wykonywanie instrukcji aż do fazy commit, która wymaga potwierdzenia skoku. Jeśli przewidzimy dobrze, to te zależności praktycznie znikają. Jeśli się pomylimy, to mamy znaczne opóźnienie, bo trzeba cofnąć rzeczy, które zrobiliśmy.

Do przewidywania skoku lub jego braku służy mechanizm branch prediction – mamy automat stanowy (często 2-bitowy saturating counter, czyli mamy 4 stany od „strongly jump” do „strongly not jump” i każdy skok lub jego brak zmienia stan o jeden w odpowiednią stronę). Takich liczników jest wiele, każdy jest przypisany do danej instrukcji (do jej adresu fizycznego). To dobrze przewiduje długie pętle (dużo razy skok, potem nie), ale bardzo źle się zachowuje na ciągłych zmianach.

Dlatego pamiętamy też historię skoków. Mamy tablicę rozmiaru 2^k , indeks w tablicy to historia ostatnich k skoków (maska bitowa), podejmujemy decyzję na podstawie wartości w tablicy. To jednak wymaga dużo więcej miejsca, więc nie możemy mieć tak dużo lokalnych liczników. Dlatego są rozwiązania hybrydowe, np. nie mamy licznika na każdą instrukcję, tylko licznik jest przypisywany do instrukcji na podstawie jej adresu i kilka instrukcji może mieć ten sam licznik.

Z tego wszystkiego wynika, że zależności danych i przepływu sterowania powodują opóźnienia rzędu kilkunastu cykli, a dostęp do pamięci rzędu kilkuset cykli. Aby optymalizować dostęp do pamięci należy

umieszczać używane razem funkcje i dane obok siebie, dbać o alignment i unikać alokacji dynamicznej (alokacja jest kosztowna i ma nieoptymalny alignment) oraz organizować dane tak, aby jak najczęściej były odczytywane sekwencyjnie.

Problematiczne są skoki warunkowe, w których rozkład skoków jest równomierny lub gdy jest ich dużo pod rząd. Podobnie jest z wywołaniami funkcji. Aby temu zapobiegać stosuje się inlining funkcji oraz unika skoków warunkowych, np. przez instrukcje `SETcc` lub `CMOVcc`.

6. Instrukcje SIMD

2025-04-16

Instrukcje SIMD (Single Instruction, Multiple Data) służą do wykonania tej samej operacji na dużym zestawie danych. Wykorzystują one osiem 64-bitowych rejestrów `mmx0-mmx7` (współdzielonych z FPU) oraz szesnaście 128-bitowych rejestrów `xmm0-xmm15`, które są rozszerzane do 256-bitowych `ymm0-ymm15`. Możemy działać na liczbach zmiennoprzecinkowych o 32 lub 64 bitach albo na liczbach całkowitych o 8, 16, 32 lub 64 bitach (ze znakiem lub bez).

Instrukcje SIMD mogą kończyć się z błędem, np. przy utracie precyzji, dzieleniu przez zero, otrzymaniu zdenormalizowanego argumentu. Wykonujemy kilka operacji na raz, mogą zakończyć się z różnym statusem. Wystąpienie błędu jest rejestrowane poprzez ustawienie odpowiedniej flagi w rejestrze `mxcsr` (pierwsze kilka bitów). Pozostałe bity odpowiadają za maskowanie – można je zapalić, co spowoduje, że procesor nie będzie generował wyjątków przy wystąpieniu odpowiednich błędów.

Mamy kilka grup instrukcji, są to między innymi instrukcje służące do przesyłania danych, wykonywania operacji zmiennoprzecinkowych lub całkowitoliczbowych, konwersji typów i unikania sterowania przepływem.

Do przesyłania danych mamy różne instrukcje zależnie od tego, co i gdzie przesyłamy:

- `movd` przesyła liczbę o 32 lub 64 bitach między rejestrze `xmm` a zwykłym rejestrze (`gpr`) lub pamięcią.
- `movq` przesyła 64 bity w ten sam sposób i zeruje pozostałe (górne) bity rejestru `xmm` (zero-extend).
- `movdqa` przysyła 128 bitów (double quadword) danych wyrównanych do 16 bajtów między `xmm` a `xmm` lub pamięcią. Wykonanie tej operacji na niewyrównanych danych powoduje błędy. Bezpieczniejsza (ale wolniejsza) jest `movdq`.
- `movdq2q` przysyła `xmm` do `mmx` (double quadword to quad), na odwrót działa `movq2dq` (ponownie mamy zero-extend).
- `movntps`, `movntdq`, `movntpd` i inne instrukcje postaci `movnt??` to instrukcje non-temporal, przy których dane nie trafiają do cache'u, co może się przydać, gdy chcemy skorzystać z danych tylko raz.
- `prefetch0`, `prefetch1`, `prefetchnta` sugerują procesorowi, by preloadował jakieś dane (mniejsze liczby oznaczają lepszy cache, do którego mogą trafić dane). Są to sugestie dla procesora, niekoniecznie się wykonują.

Mamy instrukcje pakujące, np. `packssdw`, która w pierwszym argumencie dostaje rejestr `xmm` zawierający 4 liczby 32-bitowe, a w drugim rejestr `xmm` lub pamięć zawierającą inne liczby 32-bitowe. Te liczby są obcinane do 16 bitów (po wartościach – duże na moduł liczby przyjmują maksymalną reprezentowalną wartość) i umieszczane w pierwszym rejestrze. Podobnie działa `packsswb` (16 bitów na 8) i `packuswb` (to samo, tylko bez znaku).

Podobnie możemy rozpakowywać. `punpckhbw` dostaje rejestr `xmm` i drugi argument będący `xmm` lub pamięcią. Bieremy górną połowę pierwszych i drugich danych i na zmianę (po 8 bajtów) wsadzamy je do wyniku. Wynik jest pisany do pierwszego rejestru. W szczególności jeśli drugi argument jest samymi zerami, to górne liczby 8-bitowe pierwszego rejestru zostaną rozszerzone do liczb 16-bitowych. Podobnie działa `punpcklbw`, tylko dla dolnej połowy. Z kolei `punpckhwd` robi to samo dla paczek po 16 bitów.

Możemy też mieszać dane. `pshufd` bierze `xmm` (destination) i `xmm` lub pamięć (source), trzeci argument to 8-bitowa liczba, jej pierwsze dwa bity oznaczają na którą z czterech pozycji w destination wsadzić pierwsze 32 bity source'a. Kolejne dwa oznaczają pozycję kolejnych 32 bitów i tak dalej. `pshufhw` robi to samo dla 16-bitowych paczek z górnej połowy rejestru, a `pshufw` z dolnej.

Operacje całkowitoliczbowe możemy wykonywać z przepełnieniem (ignorowanie przepełnienia), np. `paddb` (16 liczb 8-bitowych), `paddw` (liczby 16-bitowe), podobnie `psubw` albo `pmulw`. Możemy też wykonywać je z wysyceniem (mamy największą i najmniejszą liczbę, których nie da się przekroczyć), np. `paddsb` (liczby 8-bitowe ze znakiem), `padduw` (16-bitowe bez znaku) i inne podobne. Mamy też operacje logiczne `por`, `pand`, `pandn`, `pxor`.

Na liczbach zmiennoprzecinkowych mamy operacje skalarne (pojedyncze liczby), np. `addss` (32-bity), `addsd` (64-bity). Mamy też operacje wektorowe „pionowe” (operacja na odpowiadających sobie liczbach z różnych zestawów danych) `addps` (4 liczby po 32-bity), `addsubps` (dodajemy drugą i czwartą, odejmujemy pierwszą i trzecią) i „poziome” `haddps`, `hsubpd` (operacja na sąsiednich liczbach z tego samego zestawu danych).

Możemy też wykonywać bardziej złożone operacje, np. `sqrtps` (pierwiastek 32-bitowy), `rcpps` (odwrotność) lub konwersje instrukcjami `cvt??2??`, gdzie za pytańniki można wstawić `ss` (32-bity w xmm), `ps` (4 razy 32-bity w xmm), `si` (32 lub 64 bity w gpr) i inne podobne. Możemy brać maksimum i minimum instrukcjami typu `pmaxub`. Porównania wykonujemy za pomocą `comiss`, `comisd` (pojedyncze liczby zmiennoprzecinkowe), `pcmpeqb` (równość 16 liczb 8-bitowych) i innych podobnych.

7. Self-Modifying Code

2025-04-23

SMC (Self-Modifying Code) to kod, który generuje lub modyfikuje instrukcje w pamięci w trakcie wykonywania. Coś takiego dzieje się podczas kompilacji Just-In-Time (JIT). Służy też do optymalizacji (kod zmienia się zależnie od architektury komputera, by dostosować się do niej). SMC pozwala też utrudnić zrozumienie kodu (co robi np. malware).

SMC można robić na kilka sposobów. Pierwszy to patching – modyfikacja istniejącego kodu w miejscu. Trzeba mieć uprawnienia do pisania po segmencie kodu, istnieje co najwyżej jedna wersja kodu na raz i zmiana może wyczyścić pipeline. Ta metoda jest więc najprostsza, ale ma sporo minusów.

Kopiowanie i patching – kopiujemy kod i zmieniamy w nim stałe (lub coś więcej). Wymaga to alokacji pamięci z uprawnieniami `rwX`. Jeśli robimy coś więcej niż zmiana stałych, to musimy zachować rozmiar poszczególnych instrukcji w kopiowanym bloku i poprawić adresy względne w różnych blokach (np. występujące w pętłach). Można też generować od zera – alokacja pamięci z uprawnieniami `rwX`, do tego jest czasochłonne i skomplikowane.

Do zmiany uprawnień do stron pamięci służy syscall `mprotect`.

W językach interpretowanych mamy interpreter, który patrzy na kolejne linie i jest wielkim switchem (słaba skuteczność branch prediction). Do tego mamy dwa zestawy kodu i danych (programu i interpretera), co powoduje słabą lokalność referencji. Z tych powodów języki interpretowane są wolne. Rozwiązaniem jest kompilowanie kluczowych fragmentów kodu.

Leniwe ładowanie i kompilacja kodu (funkcji) działa tak, że zamiast funkcji jest thunk zawierający kod loadera lub kompilatora, po pierwszym wywołaniu funkcja jest ładowana (kompilowana) i zastępuje thunk, kolejne wywołania używają już istniejącej funkcji.

Format instrukcji w x86-64 (kolejne fragmenty położone pod rosnącymi adresami, cała instrukcja ma co najwyżej 15 bajtów):

- Legacy Prefix, może być kilka takich, każdy ma 1 bajt.
- REX Prefix, który też można pominąć, ma 1 bajt.
- Opcode, czyli rodzaj instrukcji, 1 lub 2 bajty.
- ModRM, czyli sposób adresowania pamięci, 1 bajt.
- SIB, czyli dalsza część sposobu adresowania, 1 bajt.
- Displacement, czyli offset wykorzystywany przez ModRM i SIB, zajmuje od 1 do 8 bajtów.
- Immediate memory (jakaś stała), też do 8 bajtów.

Możliwe prefiksy to operand-size override (zmienia domyślny rozmiar operandu, czyli 32 bity na 16), address-size prefix (zmienia domyślny rozmiar adresu, czyli 64 bity na 32), segment override (decyduje,

którego segmentu instrukcja ma używać), lock (wymusza atomowość niektórych operacji), repeat (prefiksy REP, REPE, REPNE).

Prefix REX pojawił się, bo w trybie 64-bitowym mamy więcej rejestrów i kodowanie ich identyfikatorów zajmuje więcej bitów. Górne 4 bity REX są ustalone (0100), potem jest REX.W – to, czy rozmiar operanda ma 64 bity. Potem REX.R, REX.X, REX.B – najwyższy bit identyfikatora rejestru, który jest odpowiednio w **reg** w ModRM, w **index** w SIB oraz w **r/m** w ModRM lub w **base** w SIB (tylko jeden z tych dwóch może występować w jednym momencie).

Jeśli opcode zajmuje dwa bajty, to pierwszy ma wartość 0f (kiedyś były jednobajtowe opcode'y, potem potrzebne było więcej – ta wartość oznacza, że patrzymy na drugi zestaw opcode'ów). Poza instrukcją opcode może kodować jeden z argumentów (będący rejestrem). Każda instrukcja może adresować pamięć co najwyżej raz i jeśli operand, który może być adresem, może być na kilku pozycjach, to każda z tych opcji na swój własny opcode.

ModRM (mode register memory) mówi o tym, w jaki sposób instrukcja adresuje pamięć. Dzieli się na **mod**, **reg** i **r/m**, które mają odpowiednio 2, 3 i 3 bity. **mod** i **r/m** określają tryb adresowania operandu, który może być adresem (jest oznaczony **reg/mem**). **reg** określa rejestr drugiego operandu lub (gdy go nie ma) stanowi rozszerzenie opcode'u. Dla większości wartości **mod** w **r/m** jest adres bazowy, do którego jest dodawany displacement (który ma różną długość zależnie od wartości **mod**). Dla **mod** = 11 w **r/m** jest rejestr. Dla **mod** = 00 i **r/m** odpowiadającego **rbp** (101) adresujemy względem **rip**. Dla dowolnego **mod** i **r/m** odpowiadającego **rsp** (100) używamy SIB.

Podobnie SIB dzieli się na **scale**, **index** i **base**. Zależnie od **mod** i tych wartości adresujemy relatywnie na różne sposoby. Są one postaci **base+scale*index+displacement** w różnych konfiguracjach (różne displacementy, brak skalowania).