

INTRODUCCIÓN A LOS COMPUTADORES

SESIÓN DE PROBLEMAS 2.2

1. Convierte a IEEE 754-32 bits e IEEE 754-64 bits, expresando el resultado en hexadecimal:

- $(7.5)_{10}$
- $(5.3)_{10}$
- $(11330.26)_8$
- $(-0.7080078125)_{10}$
- $(-6626.017)_{10}$
- $(42a.1b)_{16}$

2. Convierte de IEEE-754 a decimal:

- 0x4942 30f2
- 0x4467 e92b
- 0x8004 4f58
- 0xbfc3 0a63 9ebf fd8d
- 0xbeb1 3b40 7c25 ea5e

3. ¿Cómo se representa el número $0,01 \times 2^{-149}$ utilizando simple y doble precisión IEEE754?

4. ¿Cuál es el número positivo normalizado más pequeño que se puede representar utilizando simple precisión IEEE754? ¿Y no normalizado? Razona la respuesta.