

不符合事項與矯正措施處理單（範本）

表單編號	1D10ATF5009-(01)	版次	第一版	階層	第四階（部科室管制）
所屬文件	1D10ATQ0001 能源管理手冊	制定單位	總務部	保存	三年

處理單編號	115-EnMS-001	開立日期	115 年 8 月 7 日
責任單位	總務部 工務課	開立人員	林秉禾（內部稽核員）
不符合來源	☒ 內部稽核 ☐ 第三方驗證 ☐ 守規性評估 ☐ 能源績效重大偏差 ☐ 監督量測異常 ☐ 管理階層審查決議 ☐ 主管機關指正 ☐ 其他：		

一、不符合事項描述	115 年 8 月 7 日內部稽核工務課時發現，照度計（財產編號 1D10-M-0037）之校正有效期至 115 年 3 月 31 日止，稽核當日該設備仍置於量測工具箱內供使用，且 115 年 4 月至 7 月之照度量測數據係引用該設備量測結果，並已納入能源績效指標(EnPI)之照明系統統計。違反 1D10ATP0046 能源系統監督與量測管理程序書第 6.5.6 條「量測設備超過校正效期者，不得作為能源績效評估之依據」，及 ISO 50001:2018 條款 9.1.1。
二、反應（立即處置）	1. 115/8/7 當日即將該照度計自量測工具箱移出，加貼「停用—待校正」標籤，停止使用。 2. 115 年 4~7 月引用該設備之照度數據，於 1D10ATF5004 能源績效指標報告中標註為「待確認」，暫不列入年度 EnPI 達成率計算。 3. 經評估，照明系統占本院總能耗比率有限，該期間數據暫不採用尚不影響年度能源績效之整體判讀。
三、評估（原因分析）	1. 直接原因：校正到期無主動提醒機制，承辦人以人工記憶管理校正期程，適逢承辦人員異動交接，致漏未送校。 2. 系統原因：1D10ATP0046 附件一「監測儀器執行單位與校正週期一覽表」僅列「校正週期」，未設「校正到期日」及「提醒日」欄位，無從據以追蹤。 3. 類似風險判定：經清查附件一所列 7 項量測設備，另有天然氣流量錶 1 項將於 115/10 到期，同樣無提醒機制，屬可能發生之類似不符合事項。
四、實施（矯正措施）	1. 115/8/10 前完成照度計送外部合格機構校正，取得校正報告後始得復用。 2. 修訂 1D10ATP0046 附件一，增列「校正到期日」與「提醒日（到期前 30 日）」二欄位。 3. 由資訊部協助於 EIP 建立校正到期前 30 日自動提醒，收件者為工務課承辦人及課長。 4. 全面清查附件一所列 7 項量測設備之校正效期，逐項確認並登錄到期日。 5. 於 115/9 月能源管理盤查小組會議宣達本案，提醒各單位比照辦理。
完成期限	115 年 8 月 10 日 責任人員：李勝宏課長
五、審查（有效性）	☒ 有效，予以結案 ☐ 無效，重新分析原因並另定措施（另開處理單編號：_____） 審查說明：115/8/14 由原稽核員複查，確認（1）照度計已於 115/8/10 完成校正，有效期至 116/8/08；（2）附件一已增列二欄位並完成 7 項設備到期日登錄；（3）EIP 提醒功能經測試可正常發送。矯正措施已消除原因，並可防止再發生及發生於他處。
系統變更需求	☒ 無 ☐ 有，應依 1D10ATP0050 能源系統變更管理程序書辦理 說明：本案係表單欄位增列，屬文件化資訊之修訂，依 0220ATP0001 辦理即可，未涉及能源系統之設施設備或製程變更。
結案日期	115 年 8 月 14 日 確認人員：林秉禾（內部稽核員）

【教學重點 | 矯正措施最常見的四個錯誤】

1. 把「反應」當成「矯正措施」就結案。停用設備、送校正只是「反應」，是處理眼前後果；「矯正措施」必須消除「原因」。範本把「沒有提醒機制」找出來並建立 EIP 提醒，那才是矯正措施。只寫「已送校正」的處理單，稽核

員一定退件。

2. 「評估」欄要回答「是否有類似或可能發生之不符合事項」。這是條款 10.1 明文要求。範本清查了其餘 7 項設備、找出天然氣流量錶也有同樣風險——這一句話就是及格與不及格的分野。
3. 「審查（有效性）」不能只勾「有效」。要寫清楚「何時、由誰、複查了什麼、證據編號」。範本寫明 9/15 由原稽核員複查、校正報告編號、提醒功能已測試，這樣才叫有效性審查。
4. 注意「系統變更需求」欄的判斷：改表單欄位是文件修訂（走 0220ATP0001），不是能源系統變更（走 ATP0050）。兩者混淆會導致不必要的變更程序，範本刻意示範了這個區別。

核定：ISO 50001 管理代表	審核：責任單位主管（李勝宏）	承辦：