

MP0 测厚仪



产品说明:

采用广受认可的 Fischer 探头技术，是最为小巧并能最大程度满足您测量需要的仪器。它测量精度高、界面友好且结实耐用。对不复杂工件的现场测量尤为理想。内置探头，采用磁感应及电涡流方法可快速无损地测量涂镀层厚度。DUALSCOPE®MP0 自动识别基材例如铁，并选择适合的测量方法。可显示最重要的统计参数。由于有着出色的重复精度及统一标准的校准，Fischer 测厚仪在众多产品中无与伦比。

产品特点:





颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

- 可在所有的金属（钢铁或非铁磁性金属）基材上测量
- 仪器自动识别镀层下的基材材料并选择相应的测量方法
- 出色的重复精度
- 受基材透磁率、电导率和几何形状（曲率和厚度等）影响小
- 享有专利的电导率补偿技术（电涡流方法）
- 足够小巧，甚至可以在比较难接触到的区域进行可靠的测量

实际应用：

- 铁上电镀锌，铬，铜等镀层
- 铁上油漆，清漆，塑料等涂层
- 非铁磁性金属（铝，铜，黄铜）或无磁性不锈钢上
的油漆，清漆，塑料等涂层

产品参数：

测量应用 及测量范围	NF, Iso/Fe 0 - 2000 μm	Iso/NF 0 - 2000 μm
测量误差 以 Fischer 标准片为准	0 to 75 μm ± 1.5 μm 75 ... 1000 μm $\leq 2 \%$ 1000 ... 2000 μm $\leq 3 \%$	0 to 50 μm ± 1 μm 50 ... 1000 μm $\leq 2 \%$ 1000 ... 2000 μm $\leq 3 \%$
重复精度 以 Fischer 标准片为准	0 to 50 μm ≤ 0.25 μm 50 ... 2000 μm $\leq 0.5 \%$	0 to 100 μm ≤ 0.5 μm 100 ... 2000 μm $\leq 0.5 \%$
测量方法	磁感应方法 (DIN EN ISO 2178)	电涡流方法 (DIN EN ISO 2360)
操作温度	5 - 60° C	5 - 60° C
内存容量	1000 个测量数据	



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

订购信息: MPO 测厚仪