

Para el producto MIFI: Una vez conectado al modem M30, Ingresa a la URL 192.168.0.1, da click en iniciar sesión y coloca nombre de usuario: **Admin** y contraseña: **admin**

1

4G LTE LTE Altan Iniciar sesión Español

Estado de la red

Versión de plataforma	V3E/512M
IMEI	866834050109110
S/N	M30866834050109110

Username

Password

Login

Selecciona la opción “Configuración del dispositivo” y después selecciona la opción “Configuración de internet”.

2

4G LTE LTE NETWEY Salir Español

Inicio Configuración rápida **Configuración del dispositivo** SMS Agenda telefónica Protección de intrusos Configuración del sistema

Configuración del dispositivo

Dispositivos conectados

No.	SSID	Nombre de host	Dirección IP	Dirección MAC
Sin datos				

Configuración avanzada

Configuración de Internet

Configuración de estadísticas

Configuración de Wi-Fi

Dispositivos de acceso por cable

No.	Nombre de host	Dirección IP	Dirección MAC
1	DESKTOP-72GK029	192.168.0.179	00-A0-C6:00:00:00

Selecciona la opción “APN”, después “Agregar Nuevo”

3

Configuración de conexión

Selección de red

APN

Principal NAT ☒ Habilitado ☐ Deshabilitado

APN actual Netwey

Perfil Internet **Agregar nuevo**

Protocolo de APN IPv4v6

Nombre del perfil * Internet

APN internet.altan

Autenticación NONE

Nombre de usuario

Contraseña

Establecer como predeterminado Aceptar

Coloca la siguiente información:
Nombre de perfil: Netwey.

Protocolo de APN: IPv4v6.
APN: mifi.netwey.com

4

Configuración de conexión

Selección de red

APN

Principal NAT ☒ Habilitado ☐ Deshabilitado

APN actual

Perfil Internet Cancelar

Protocolo de APN IPv4v6

Nombre del perfil * Netwey

APN mifi.netwey.com

Autenticación NONE

Nombre de usuario

Contraseña

Establecer como predeterminado Aceptar

Da click en “Aceptar”

5

Configuración de conexión

Selección de red

APN

Principal NAT: ☒ Habilitado ☐ Deshabilitado

APN actual: Netwey

Perfil: Internet

Protocolo de APN: IPv4v6

Nombre del perfil: Netwey

APN: mifi.netwey.com

Autenticación: NONE

Nombre de usuario:

Contraseña:

Establecer como predeterminado

Confirma la operación realizada y da click en “SI” para reiniciar el equipo

6

Confirmar

✓ Esta operación puede desconectarse de la red, ¿continuar de alguna forma?

Sí No

Ingresa nuevamente a la configuración de conexión y a la sección APN, selecciona el APN creado y da click en “Establecer como predeterminado”

7

Configuración de conexión

Selección de red

APN

Principal NAT: ☒ Habilitado ☐ Deshabilitado

APN actual: Netwey

Perfil: Netwey

Protocolo de APN: IPv4v6

Nombre del perfil: Netwey

APN: mifi.netwey.com

Autenticación: NONE

Nombre de usuario:

Contraseña:

Establecer como predeterminado

Por ultimo, dentro de menú principal enciende la conexión a Internet

8

4G LTE

LTE Altan

Inicio Configuración rápida Configuración del dispositivo SMS Agenda telefónica Protección de intrusos Configuración del sistema

Internet Configuración

Conexión a Internet

OFF

Avanzado Configuración

Red doméstica Configuración

Estadísticas Configuración

Usado

Total

Dirección IP

Rango de direcciones IP-DHCP

DHCP

Dirección IP

Rango de direcciones IP-DHCP

Reiniciar dispositivo