

Para el producto HBB: Una vez conectado al módem A-11, Ingresa a la URL 192.168.0.1, da click en iniciar sesión y coloca nombre de usuario: admin y contraseña: admin

The login page shows the 'Estado de la red' (Network Status) section with fields for 'Versión de plataforma' (V3E/512M), 'IMEI' (866834050109110), and 'S/N' (M30866834050109110). Below this is a login form with 'Username' and 'Password' fields, and a 'Login' button. The 'Iniciar sesión' button is circled in red.

Selecciona la opción “Configuración del dispositivo” y después selecciona la opción “Configuración de internet”.

The 'Configuración del dispositivo' (Device Configuration) menu is shown with a red circle around the 'Configuración de internet' (Internet Configuration) option. Below it, the 'Dispositivos de acceso por cable' (Cable Access Devices) table is displayed.

| No. | Nombre de host  | Dirección IP  | Dirección MAC     |
|-----|-----------------|---------------|-------------------|
| 1   | DESKTOP-72GK029 | 192.168.0.179 | 00-A0-C6:00:00:00 |

Selecciona la opción “APN”, después “Agregar Nuevo”

The 'Configuración de conexión' (Connection Configuration) screen shows the 'APN' section. The 'Agregar nuevo' (Add new) button is circled in red.

Coloca la siguiente información:  
Nombre de perfil: Netwey.

Protocolo de APN: IPv4v6.  
**APN: hbb.altan.com.netwey**

The 'APN' configuration form is shown with the following fields: 'Principal NAT' (Habilitado), 'APN actual' (Internet), 'Protocolo de APN' (IPv4v6), 'Nombre del perfil' (Netwey), 'APN' (hbb.altan.com.netwey), 'Autenticación' (NONE), 'Nombre de usuario', and 'Contraseña'.

Da click en “Aceptar”

The screenshot shows the 'Configuración de conexión' screen with the 'APN' tab selected. The 'Principal NAT' is set to 'Habilitado'. The 'APN actual' is 'Netwey' with a dropdown menu showing 'Internet'. The 'Protocolo de APN' is 'IPv4v6'. The 'Nombre del perfil' is 'Netwey'. The 'APN' is 'hbb.altan.com.netwey'. The 'Autenticación' is 'NONE'. The 'Nombre de usuario' and 'Contraseña' fields are empty. The 'Aceptar' button is circled in red.

Confirma la operación realizada y da click en “SI” para reiniciar el equipo

The screenshot shows a 'Confirmar' dialog box with a green checkmark icon. The text reads: 'Esta operación puede desconectarse de la red, ¿continuar de alguna forma?'. The 'Sí' button is circled in red.

The screenshot shows a 'Confirmar' dialog box with a green checkmark icon. The text reads: 'Su configuración puede no tener efecto inmediatamente. Si necesita hacer pleno uso, proponga reiniciar el dispositivo. ¿Continuar?'. The 'Sí' button is circled in red.

Ingresa nuevamente a la configuración de conexión y a la sección APN, selecciona el APN creado y da click en “Establecer como predeterminado”

The screenshot shows the 'Configuración de conexión' screen with the 'APN' tab selected. The 'Principal NAT' is set to 'Habilitado'. The 'APN actual' is 'Netwey' with a dropdown menu showing 'Netwey'. The 'Protocolo de APN' is 'IPv4v6'. The 'Nombre del perfil' is 'Netwey'. The 'APN' is 'hbb.altan.com.netwey'. The 'Autenticación' is 'NONE'. The 'Nombre de usuario' and 'Contraseña' fields are empty. The 'Establecer como predeterminado' button is circled in red.

Por ultimo, dentro de menú principal enciende la conexión a Internet

The screenshot shows the main menu with the 'Internet' button circled in red. The menu includes options like 'Inicio', 'Configuración rápida', 'Configuración del dispositivo', 'SMS', 'Agenda telefónica', 'Protección de intrusos', and 'Configuración del sistema'. The 'Internet' button is circled in red.