

TB Inverted Phaser

เวอร์ชัน: 2.2.0 | วันที่จัดทำเอกสาร: 2026-08-04

ภาพรวม

เพิ่มการเคลื่อนที่ของเฟสที่ลึกและหมุนได้ และความรู้สึกของพื้นที่ที่ผิดปกติให้กับเสียง

ปลั๊กอินนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

เฟสเซอร์แบบเดิมจะเพิ่มเส้นทางส่งผ่านทั้งหมดไปยังสัญญาณแห้ง TB Inverted Phaser ลบออก ทำให้เกิดรอยบากการยกเล็กที่หนักและลึกยิ่งขึ้น ซึ่งยังคงกำหนดไว้อย่างชัดเจนบนแป้น คอร์ดแบบยั่งยืน กีตาร์ และวัสดุที่มีการออกแบบเสียง

สิ่งที่คุณคาดหวังได้

- รอยบากสเปกตรัมที่เคลื่อนไหวลึก
- รูปแบบคล้ายหวีดตั้งแต่หนึ่งถึงสิบสองขั้นตอน
- การมอดูเลตที่ไม่เสถียรเป็นประจำหรือโดยเจตนา
- แห้ง/เปียกและควบคุมพื้นผิวที่เหลือ

มันทำงานอย่างไร

TB Inverted Phaser หมุนเฟสของพื้นที่ความถี่ที่เลือกและรวมผลลัพธ์นั้นเข้ากับสัญญาณดั้งเดิม ปฏิกริยาดังกล่าวทำให้เกิดรอยบากและจุดสูงสุดที่เคลื่อนที่ได้ การออกแบบแบบกลับหัวทำให้การเคลื่อนไหวเหล่านั้นมีความรู้สึกถึงการหมุนที่ลึกและคั่นแคบน้อยกว่าเฟสเซอร์ทั่วไป

Stages และ Spacing กำหนดความซับซ้อนของรูปแบบ Centre และ Depth เลือกตำแหน่งที่จะเคลื่อนที่ และ Rate บวก LFO Shape ควบคุมการเคลื่อนไหว Jitter คลายการทำซ้ำ ในขณะที่ Feedback และ Mix กำหนดว่ารูปแบบเฟสมีความโดดเด่นเพียงใด สร้างการเคลื่อนไหวก่อน จากนั้นจึงเพิ่มความไม่สม่ำเสมอและการตอบสนอง

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

- 1 เลือกหมายเลข Stages และตั้งค่า Spacing
- 2 วาง Centre ใกล้กับฮาร์โมนิกที่แรงที่สุดของแหล่งที่มา
- 3 ตั้งค่า Depth, Rate และ LFO Shape
- 4 ยก Amount จนกระทั่งรอยบากชัดเจน
- 5 เพิ่ม Feedback อย่างระมัดระวัง

6 ใช้ Jitter เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการการทำซ้ำที่สมบูรณ์แบบ จากนั้นจึงจับคู่ระดับ Output

อินเวอร์เฟซและส่วนสำคัญ



นี่คือการบันทึกโดยตรงของอินเวอร์เฟซปลั๊กอินปัจจุบัน ใช้ป้ายกำกับที่มองเห็นได้เพื่อค้นหาพินิจและการควบคุมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

Stages และ Spacing

Stages ตั้งค่าจำนวนรอบมาก; Spacing เปลี่ยนการกระจาย ไม่กี่ขั้นตอนก็ฟังดูกว้าง ในขณะที่หลายขั้นตอนก็สร้างหริที่หนาแน่นมากขึ้น

Centre และ Depth

Centre วางขอบเขตการปรับ และ Depth ตั้งค่าการเคลื่อนที่ไปรอบๆ ศูนย์กลางนั้น

Rate และ LFO Shape

Rate ควบคุมความเร็ว Sine และ Triangle มีความราบรื่น รูปร่างทางลาดเป็นทิศทาง และ Square สร้างการเคลื่อนไหวแบบก้าว

Jitter

เพิ่มความผิดปกติที่ควบคุมได้ให้กับการเคลื่อนไหวเป็นระยะ ใช้ปริมาณเล็กน้อยสำหรับการดริฟต์แบบออร์แกนิก และใช้ปริมาณสูงสำหรับการมอดูเลตที่ขาด

Amount, Feedback และ Mix

Amount ควบคุมการสั่นสั่นเฟสการลบ Feedback เสริมรูปแบบรอยบาก และ Mix ผสมผสานผลลัพธ์ที่สมบูรณ์กับแหล่งที่มา

Output และโปรแกรม

Output ขดเคี้ยวการยกเลิกหรือการได้รับเสียงสะท้อน โปรแกรมครอบคลุมแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ โพรงแก้ว รางโลหะ การกระแทกสี่เหลี่ยม และการยกเลิกโกสต์

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

คู่มือนี้ใช้ชื่อที่แสดงบนแผงปลั๊กอิน คำอธิบายแต่ละข้อจะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ยิน

วิธีที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงส่วนควบคุม และการโต้ตอบที่สำคัญในการฟัง

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Amount	ตั้งค่าความรุนแรงของเอฟเฟกต์ที่มีชื่อจะเปลี่ยนเสียง เพิ่มมันลงไปจนเห็นส่วนร่วมที่ชัดเจน จากนั้นลดมันลงเล็กน้อยแล้วตรวจสอบเสียงอีกครั้งในการมิกซ์ทั้งหมด
Bypass	ปิดหรือเปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง เปรียบเทียบกับบายพาสที่ความดังใกล้เคียงกัน หากเอฟเฟกต์สร้างส่วนท้าย ให้ปล่อยให้ส่วนท้ายนั้นอยู่ก่อนที่จะตัดสินใจตัดสินใจแตกต่าง
Centre	เลือกพื้นที่โทนเสียงหลักที่ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวของเฟสเซอร์ กวาดนิ้วให้กว้างเพื่อค้นหาบริเวณโทนเสียงที่มีประโยชน์ จากนั้นทำให้โฟกัสแคบลงและการเปลี่ยนแปลงน้อยลงขณะฟังมิกซ์แบบเต็ม
Depth	ตั้งค่าระยะการเคลื่อนที่ของการเคลื่อนที่ ตั้งค่าความเร็วก่อน จากนั้นจึงเพิ่มการเคลื่อน ไหวให้เพียงพอเพื่อฟังรูปแบบโดยไม่ถึงความสนใจไปจากการแสดง
Feedback	ส่งเสียงที่ประมวลผลกลับคืนสู่เอฟเฟกต์เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยาวหรือชัดเจนยิ่งขึ้น เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆและระดับเอาต์พุต หากเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ หลังจากทีอินพุตหยุด ให้ลดการควบคุมก่อนที่จะเพิ่มการประมวลผลเพิ่มเติม
Jitter	เพิ่มการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเพื่อให้การกวาดรู้สึกช้าลงเล็กน้อยลง เริ่มต้นด้วยจำนวน เล็กน้อยแล้วเพิ่มจนกระทั่งการเคลื่อนไหวชัดเจนโดยไม่ปิดบังจังหวะหรือเอกลักษณ์ ของเสียงต้นฉบับ
LFO Shape	เลือกรูปแบบการเคลื่อนไหวของ Phaser Sweep ตั้งค่าความเร็วก่อน จากนั้นจึงเพิ่ม การเคลื่อนไหวให้เพียงพอเพื่อฟังรูปแบบโดยไม่ถึงความสนใจไปจากการแสดง
Mix	ผสมผสานเสียงต้นฉบับเข้ากับเสียงที่ประมวลผล เพิ่มเสียงที่ประมวลผลชั่วคราวเพื่อเรียนรู้ลักษณะของเสียง จากนั้นกลับสู่การมิกซ์และคงไว้เฉพาะปริมาณที่รองรับแหล่งที่มาเท่านั้น
Output	ตั้งค่าระดับการฟังสุดท้ายหลังการประมวลผล จับคู่ความดังสุดท้ายก่อนตัดสินใจว่าการประมวลผลฟังดูดีขึ้นหรือไม่ ระดับพิเศษสามารถทำให้จากเกือบทุกอย่างดูน่าประทับใจยิ่งขึ้น
Program	โหลดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน ใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้าเป็นแนวทาง ไม่ใช่คำตอบที่เสร็จสิ้น เปลี่ยนทีละส่วนเพื่อให้ชัดเจนว่าการปรับเปลี่ยนใดช่วยปรับปรุงแหล่งที่มา

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Rate	ตั้งค่าความเร็วของการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ตั้งค่าความเร็วก่อน จากนั้นจึงเพิ่มการเคลื่อนไหวให้เพียงพอเพื่อฟังรูปแบบโดยไม่ต้องดึงความสนใจไปจากการแสดง
Spacing	กระจายรอยบากของเฟสให้ชิดกันหรือห่างกันมากขึ้น ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่ต้องสร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Stages	ตั้งค่าจำนวนเฟสที่ใช้ ระยะที่มากขึ้นจะสร้างการกวาดที่หนาแน่นและซับซ้อนยิ่งขึ้น ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่ต้องสร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น

การใช้งานจริง

การเคลื่อนไหวของแผ่น

- ใช้ 6-12 ด้าน
- เลือก Sine หรือ Triangle
- ตั้งค่าเข้า Rate กว้าง Depth และปานกลาง Feedback

ผลที่คาดหวัง: แผ่นรองพัฒนาการเคลื่อนไหวที่ลื่นและต่อเนื่องโดยไม่มีการก้าวเป็นจังหวะ

การกวาดทางกล

- เลือก ทางลาด หรือ Square
- เพิ่ม Feedback และ Jitter
- ใช้ขั้นตอนน้อยลงเพื่อให้ได้รอยบากที่ใหญ่และคมชัดยิ่งขึ้น

ผลที่คาดหวัง: แหล่งกำเนิดได้รับการเคลื่อนไหวทางสเปกตรัมแบบมีทิศทางเหมือนเครื่องจักร

ข้อผิดพลาดทั่วไป

การประมวลผลเฟสแบบลบสามารถขจัดพลังงานจำนวนมากที่บันทึกเฉพาะได้ ลดปริมาณหลัก การป้อนกลับ ไดรฟ์ หรืออินพุตก่อน จากนั้นสร้างเสียงใหม่ในขณะที่ดูมิเตอร์เอาต์พุตและฟังหลังจากแหล่งสัญญาณหยุด

High Feedback อาจดัง ลดปริมาณหลัก การป้อนกลับ ไดรฟ์ หรืออินพุตก่อน จากนั้นสร้างเสียงใหม่ในขณะที่ดูมิเตอร์เอาต์พุตและฟังหลังจากแหล่งสัญญาณหยุด

ตรวจสอบเอฟเฟกต์ในแบบโมโนเสมอเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของเซนเซอร์โอทีที่กว้างขึ้น ลดความกว้างหรือการเคลื่อนไหว และตรวจสอบผลลัพธ์ทั้งแบบโมโนและสเตอริโอ รักษาคิวสัญญาณเชิงพื้นที่ดั้งเดิมเมื่อมีความสำคัญต่อการบันทึก