

TB EQ

Phiên bản: 2.0.0 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-04

Tổng quan

Định hình giai điệu và kiểm soát các tần số gắt, bùng nổ hoặc gây mất tập trung với tối đa 24 dải chính xác.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Tĩnh EQ giải quyết các vấn đề về âm sắc ổn định nhưng không thể tuân theo độ khắc nghiệt phụ thuộc vào mức độ. Nén băng thông rộng phản ứng theo mức độ nhưng thường ảnh hưởng đến nhiều phổ hơn mức cần thiết. TB EQ đặt hình dạng tĩnh, chuyển động động và điều khiển cộng hưởng quang phổ trong cùng một quy trình làm việc trên mỗi băng tần để cân bằng âm sắc và kiểm soát vấn đề vẫn được cục bộ hóa.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Định hình tĩnh chính xác trên tối đa 24 dải
- Level cắt giảm hoặc tăng cường phụ thuộc
- Giảm cộng hưởng quang phổ hẹp
- Quy trình giám sát đồng bằng và chọn lọc kênh

Nó hoạt động như thế nào

TB EQ chia giai điệu thành các dải độc lập. Dải tĩnh tạo ra sự thay đổi nhất quán, dải động chỉ di chuyển khi vùng tần số đó trở nên quá mạnh hoặc quá yếu và việc điều khiển quang phổ tuân theo các cộng hưởng hẹp bên trong vùng đã chọn thay vì di chuyển toàn bộ dải bằng nhau.

Mỗi trong số 24 băng tần sử dụng cùng một bộ điều khiển, do đó, hướng dẫn sử dụng sẽ giải thích bộ điều khiển dùng chung đó một lần thay vì lặp lại các hướng dẫn giống hệt nhau. Frequency định vị âm thanh, Gain đặt hướng, Q xác định tiêu điểm và phần động hoặc quang phổ tùy chọn quyết định thời điểm thay đổi sẽ di chuyển. Nghe Delta giúp xác nhận rằng âm thanh dự định, thay vì âm thanh hữu ích ở gần, đang bị ảnh hưởng.

Bắt đầu nhanh

- 1 Bắt đầu từ 0 dB Input và Output Gain.
- 2 Tạo hoặc chọn một băng tần và chọn loại bộ lọc tĩnh.

- 3** Đặt Frequency, Tắt và Q trong khi nghe theo ngữ cảnh.
- 4** Bật Động cho chuyển động phụ thuộc vào cấp độ hoặc Quang phổ để điều khiển cộng hưởng hẹp.
- 5** Sử dụng delta/audition để xác minh mục tiêu.
- 6** Chỉ lặp lại khi cần thiết và khớp mức đầu ra.

Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Tạo và lựa chọn ban nhạc

Tạo, chọn, bật hoặc xóa băng tần khỏi máy phân tích và bộ chọn băng tần. Kéo một nút sẽ thay đổi tần số và mức tăng, trong khi con lăn chuột thay đổi Q. Các điều khiển băng tần dùng chung được giải thích một lần bên dưới vì mọi băng tần đều hoạt động theo cùng một cách.

Các loại bộ lọc tĩnh

Mỗi dây đeo cung cấp các hình dạng Bell, kệ, cắt, khóa, chuyển và tất cả các dạng có sẵn. Frequency, Tăng, Q và Kênh Mode xác định phản hồi cơ bản.

Năng động EQ

Chế độ động thêm hành vi Threshold, Phạm vi, Ratio, Attack và Release vào dải tĩnh. Phạm vi xác định hướng và lượng chuyển động tối đa.

Xử lý quang phổ

Chế độ quang phổ sử dụng phân tích quang phổ trong thời gian ngắn để phát hiện các thành phần hẹp xung quanh dải đã chọn. Độ nhạy, độ sâu/phạm vi, độ suy giảm và các điều khiển liên quan xác định mức độ giảm và mức độ giảm.

Chế độ xử lý lẫn nhau

Các lớp Động và Quang phổ được dự định là các quy trình trên mỗi băng tần riêng biệt. Sử dụng chế độ phù hợp với vấn đề thay vì xếp chồng hai máy dò trên một băng tần.

Công cụ kênh và delta

Kênh Mode nhắm mục tiêu thành phần âm thanh nổi có liên quan. Delta Band, Delta Mode và hành vi giám sát/thử giọng sẽ tách biệt những gì một ban nhạc hoặc lớp xử lý đang thay đổi.

Máy phân tích

Màn hình kết hợp quang phổ trực tiếp, đường cong tĩnh, dải động/phổ dự kiến và chuyển động theo thời gian thực. Hình ảnh xác nhận hành vi nhưng không thay thế việc nghe.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Band 1-24: Attenuation	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Band 1-24: Channel Mode	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi. So sánh các ký tự có sẵn trên cùng một đoạn văn ngắn. Chọn theo kết quả âm nhạc thay vì theo tên của chế độ.
Band 1-24: Dynamic	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Band 1-24: Dynamic Attack	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn. Đánh giá sự kiểm soát này trong khi nguồn lặp lại trong sự sắp xếp đầy đủ. Thời điểm thích hợp sẽ hỗ trợ rãnh mà không làm cho âm thanh có cảm giác tách rời.
Band 1-24: Dynamic Range	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Band 1-24: Dynamic Ratio	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Band 1-24: Dynamic Release	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định. Đặt nó trong mối liên hệ với nhịp điệu và khoảng cách giữa các sự kiện. Lắng nghe tiếng bom, khoảng trống hoặc phần đuôi che lấp âm thanh tiếp theo.
Band 1-24: Dynamic Threshold	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động. Di chuyển nó cho đến khi phần này phản ứng quá thường xuyên, sau đó lùi lại cho đến khi nó chỉ theo sau những sự kiện bạn thực sự muốn kiểm soát.
Band 1-24: Enabled	Bật hoặc tắt dải EQ này. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Band 1-24: Frequency	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
Band 1-24: Gain	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn. Tăng âm lượng cho đến khi có sự đóng góp rõ ràng, sau đó giảm nhẹ và kiểm tra lại âm thanh trong bản phối hoàn chỉnh.
Band 1-24: Q	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
Band 1-24: Spectral	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Band 1-24: Spectral Depth	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện. Trước tiên, hãy đặt tốc độ và sau đó chỉ thêm chuyển động vừa đủ để nghe mẫu mà không làm mất tập trung khỏi màn trình diễn.
Band 1-24: Spectral Niddle	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Band 1-24: Spectral Range	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Band 1-24: Spectral Sensitivity	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển. Di chuyển nó cho đến khi phần này phản ứng quá thường xuyên, sau đó lùi lại cho đến khi nó chỉ theo sau những sự kiện bạn thực sự muốn kiểm soát.
Band 1-24: Type	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này. So sánh các ký tự có sẵn trên cùng một đoạn văn ngắn. Chọn theo kết quả âm nhạc thay vì theo tên của chế độ.
Bypass	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau. So sánh với bypass ở âm lượng tương tự. Nếu hiệu ứng tạo ra một cái đuôi, hãy để cái đuôi đó lắng xuống trước khi phân xét sự khác biệt.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Delta Band	Chọn dải tần bạn nghe thấy khi chỉ cách ly âm thanh được thay đổi bởi dải tần đó. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Delta Mode	Chọn xem nghe riêng biệt tuân theo một băng tần hay chế độ xử lý EQ hiện tại. So sánh các ký tự có sẵn trên cùng một đoạn văn ngắn. Chọn theo kết quả âm nhạc thay vì theo tên của chế độ.
Input Gain	Đặt mức âm thanh đi vào plug-in. Nâng nó lên để có phản hồi mạnh hơn hoặc hạ thấp nó xuống để có thêm khoảng trống. Điều chỉnh âm lượng cuối cùng trước khi quyết định xem quá trình xử lý có tốt hơn hay không. Mức bổ sung có thể làm cho hầu hết mọi cài đặt đều có vẻ ấn tượng hơn.
Output Gain	Đặt mức nghe cuối cùng sau khi xử lý. Điều chỉnh âm lượng cuối cùng trước khi quyết định xem quá trình xử lý có tốt hơn hay không. Mức bổ sung có thể làm cho hầu hết mọi cài đặt đều có vẻ ấn tượng hơn.
Program	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại. Sử dụng giá trị đặt trước làm hướng dẫn chứ không phải là câu trả lời hoàn chỉnh. Thay đổi từng phần một để biết rõ điều chỉnh nào sẽ cải thiện nguồn.

Công dụng thực tế

Âm vang khắc nghiệt

- Tạo Bell hẹp ở tần số khắc nghiệt.
- Giữ mức tăng tĩnh gần mức trung tính nếu độ khắc nghiệt không liên tục.
- Bật chế độ Quang phổ và giảm Độ nhạy cho đến khi chỉ có cộng hưởng phản ứng.
- Đặt phạm vi giảm vừa phải và kiểm tra thành phần đã loại bỏ.

Kết quả mong đợi: Các đỉnh khắc nghiệt được kiểm soát trong khi âm thanh xung quanh vẫn mở.

Dọn dẹp năng động ở mức trung bình thấp

- Tạo Bell rộng trong vùng tích tụ.
- Bật chế độ Động với Phạm vi âm.
- Đặt Threshold cho các cụm từ lớn và điều chỉnh Attack/Release để theo phong bì cụm từ.

Kết quả mong đợi: Low-mật độ trung bình chỉ giảm khi nó trở nên quá mức.

Mastering âm

- Sử dụng giá trị Q rất rộng và mức tăng nhỏ.
- Chỉ hoạt động ở chế độ kênh khi sự mất cân bằng được xác định rõ ràng.
- Sử dụng Output Gain để so sánh phù hợp.

Kết quả mong đợi: Sự cân bằng thay đổi một cách tinh tế mà không có chuyển động pha hoặc động lực không cần thiết.

Những cạm bẫy thường gặp

Hai mươi bốn dải động hoặc quang phổ hoạt động có thể tiêu tốn nhiều CPU. Sử dụng cài đặt chất lượng nhẹ hơn trong khi ghi và đặt tùy chọn nặng hơn để phát lại hoặc xuất. Thay đổi các chế độ liên quan đến độ trễ trong khi dừng phát lại.

Mức tăng hẹp có thể tạo ra các đỉnh lớn. Trước tiên, hãy giảm âm lượng, phản hồi, ổ đĩa hoặc đầu vào chính, sau đó xây dựng lại âm thanh trong khi xem đồng hồ đo đầu ra và nghe sau khi nguồn dừng.

Giám sát Delta mang tính chất chẩn đoán và cần được đưa trở lại trạng thái bình thường trước khi xuất khẩu. Đưa điều khiển mạnh nhất về mức trung tính, so sánh với bỏ qua ở âm lượng tương tự và thêm lại quá trình xử lý từng phần một.