

TB EQ

詳細なユーザーマニュアル

静的 EQ、動的 EQ、スペクトル共鳴低減、チャンネルモード、試聴、および詳細な分析を組み合わせた 24 バンドのパラメトリックイコライザー。



カタログ版: 2.0.0

ドキュメントのエディション: 2026-08-04

ホストから見えるエンドポイントの文書化: 438

1. 製品の目的

静的 EQ、動的 EQ、スペクトル共鳴低減、チャンネル モード、試聴、および詳細な分析を組み合わせた 24 バンドのパラメトリック イコライザー。

静的 EQ は安定した音の問題を解決しますが、レベル依存のハーシュネスには追従できません。ブロードバンド圧縮はレベルに反応しますが、必要以上にスペクトルに影響を与えることがよくあります。TB EQ は、静的な形状、動的な動き、スペクトル共鳴制御を同じバンドごとのワークフロー内に配置するため、音のバランスと問題の制御は局所的なままになります。

それがどのような結果を生み出すのか

- 24 ものバンドにわたる正確な静的シェーピング
- Level に依存するカットまたはブースト
- 狭いスペクトル共鳴の低減
- チャンネル選択およびデルタモニタリングのワークフロー

信号の流れ

Input Gain -> 24 個の順序付きバンド、それぞれに静的 EQ とオプションの動的またはスペクトル処理 -> Output Gain -> アナライザーおよびオーディション パス

2. 完全な機能ガイド

バンドの作成と選択

アナライザーとバンド セレクターからバンドを作成、選択、有効化、または削除します。ノードをドラッグすると周波数とゲインが編集されます。マウス ホイールが変化します。Q. 完全なホスト付録には、帯域ごとのすべてのエンドポイントがリストされています。

静的フィルターの種類

各バンドは、デプロイされたビルドで公開される Bell、Low Shelf、High Shelf、Low Cut、High Cut、Notch、Band Pass、および All Pass をサポートします。Frequency、ゲイン、Q、およびチャンネルモードは、基本的な応答を定義します。

動的 EQ

動的モードでは、Threshold、Range、Ratio、Attack、および Release の動作が静的バンドに追加されます。範囲によって、移動の最大方向と量が決まります。

スペクトル処理

スペクトル モードでは、短時間スペクトル分析を使用して、選択した帯域の周囲の狭い成分を検出します。感度、深度/範囲、減衰、および関連するコントロールによって、何をどの程度低減するかが決まります。

相互処理モード

ダイナミック レイヤーとスペクトル レイヤーは、帯域ごとの個別のプロセスとして意図されています。1 つのバンドに 2 つの検出器を積み重ねるのではなく、問題に一致するモードを使用してください。

チャンネルおよびデルタツール

チャンネル Mode は、関連するステレオ コンポーネントをターゲットとしています。Delta Band、Delta Mode、およびモニター/オーディションの動作により、バンドまたは処理層が変更している内容が特定されます。

アナライザー

表示には、ライブスペクトル、静的曲線、予想されるダイナミック/スペクトル範囲、およびリアルタイムの動きが組み合わされます。視覚的に行動を確認できますが、聞くことに代わるものではありません。

3. クイックスタート

1. 0 dB Input および Output Gain から開始します。
2. バンドを作成または選択し、静的フィルターのタイプを選択します。
3. コンテキストでリッスンしながら、Frequency、ゲイン、および Q を設定します。
4. レベル依存の動きの場合は Dynamic を有効にし、狭い共振制御の場合は Spectral を有効にします。
5. デルタ/オーディションを使用してターゲットを検証します。
6. 必要な場合にのみ繰り返し、出力のレベルを一致させます。

4. 実践的なワークフロー

厳しいボーカル共鳴

1. 厳しい周波数で狭い Bell を作成します。
2. ハーシュネスが断続的である場合は、静的ゲインをニュートラル付近に保ちます。
3. スペクトルモードを有効にして、共鳴のみが反応するまで感度を下げます。
4. 控えめな縮小範囲を設定し、削除されたコンポーネントを試聴します。

期待される結果: 周囲のボーカルトーンをオープンに保ちながら、耳障りなピークを制御します。

動的な低中音域のクリーンアップ

1. ビルドアップ領域に広範囲の Bell を作成します。
2. 負の範囲でダイナミック モードを有効にします。
3. 大音量のフレーズには Threshold を設定し、フレーズ エンベロープに従うように Attack/Release を調整します。

期待される結果: Low-中密度は過剰になった場合にのみ減少します。

Mastering トーン

1. 非常に広い Q 値と小さなゲインを使用します。
2. 不均衡が明らかに局所的に特定されている場合にのみ、チャンネル モードで作業してください。
3. 一致比較には Output Gain を使用します。

期待される結果: 不要な位相やダイナミクス動きはなく、微妙にバランスが変化します。

5. 自動化、ゲインステージング、およびセッションの使用

- 明確な音楽のトランジションを提供するコントロールのみを自動化します。Fast 周波数、時間、ピッチ、モード、オーバーサンプリング、またはアルゴリズム セレクターの移動により、意図的にアーチファクトが作成されたり、ホストセーフな移行が必要になったりすることがあります。

- 品質を判断する前に、知覚される音量を一致させてください。多くの場合、処理の決定が良くない場合でも、設定値を大きくすると見た目が良くなります。
- 比較にはプラグイン バイパス エンドポイントを使用し、未処理のソースまたは以前のプロジェクト バージョンを保存します。
- ファクトリープログラムは出発点です。プログラムをロードすると、複数のパラメータが変更されます。新しい DAW プリセットをソースに適合させた後、保存します。
- パラメータ付録は、インストールされた VST3 ホスト コントラクトから取得されます。ここには、ホストに表示されるすべてのエンドポイント、その表示範囲/オプション、デフォルト、自動化ステータス、および識別子がリストされます。

6. 制限事項、注意事項、およびトラブルシューティング

- 24 のアクティブなダイナミック バンドまたはスペクトル バンドは、CPU に負荷をかける可能性があります。
- ブーストを狭くすると、大きなピークが発生する可能性があります。
- デルタ監視は診断用であり、エクスポート前に通常に戻す必要があります。
- 音の変化なし: プラグインと関連サブブロックが有効になっていること、Mix/Amount がニュートラル値ではないこと、ソースの処理領域にエネルギーが含まれていることを確認してください。
- 予想しないレベル:
入力、出力、送信、フィードバック、およびパラレルミックスのコントロールを保守的な値に戻し、一度に 1 ブロックずつ設定を再構築します。
- オートメーションがパネルと一致しません。プロジェクトをリロードし、DAW が現在のプラグイン バージョンをアドレス指定していることを確認し、工場出荷時のプログラムまたはステート リコールによって値が置き換えられているかどうかを確認します。
- Clicks またはトランジション:
サウンドが意図的でない限り、アルゴリズム、時間、ピッチ、モード、またはオーバーサンプリング セレクターのサンプルインスタント変更を避けてください。

7. 完全なホストパラメータリファレンス

この付録には、現在インストールされている VST3 によってホストに公開されるすべての 438 パラメータが含まれています。繰り返される EQ バンドのエンドポイントは、折りたたむのではなく、意図的にリストされます。個別オプションは、ホストコントラクトが公開するときに完全に出力されます。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Band 1 Attenuation VST3 ID 1494252441	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用される減衰を設定します。
Band 1 Channel Mode VST3 ID 231707632	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 1 Dynamic VST3 ID 2110033166	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。
Band 1 Dynamic Attack VST3 ID 1526674335	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 1 Dynamic Range VST3 ID 1380575462	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。
Band 1 Dynamic Ratio VST3 ID 1380581300	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。
Band 1 Dynamic Release VST3 ID 1848216944	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。
Band 1 Dynamic Threshold VST3 ID 679907220	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 1 Enabled VST3 ID 523155472	Off, On	On	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。
Band 1 Frequency VST3 ID 2057284585	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 1 Gain VST3 ID 2057298160	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。
Band 1 Q VST3 ID 2015360	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 1 Spectral VST3 ID 1705673301	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。
Band 1 Spectral Depth VST3 ID 924135888	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 1 Spectral Niddle VST3 ID 1020538023	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。
Band 1 Spectral Range VST3 ID 936943690	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。
Band 1 Spectral Sensitivity VST3 ID 1361263596	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。
Band 1 Type VST3 ID 2057708715	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Band 2 Attenuation VST3 ID 234272474	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用される減衰を設定します。
Band 2 Channel Mode VST3 ID 1873632655	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 2 Dynamic VST3 ID 302578703	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。
Band 2 Dynamic Attack VST3 ID 1655757054	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 2 Dynamic Range VST3 ID 1731107751	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。
Band 2 Dynamic Ratio VST3 ID 1731113589	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Band 2 Dynamic Release VST3 ID 1554813937	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。
Band 2 Dynamic Threshold VST3 ID 39975381	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 2 Enabled VST3 ID 863184657	Off, On	Off	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。
Band 2 Frequency VST3 ID 2085913736	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 2 Gain VST3 ID 2085927311	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。
Band 2 Q VST3 ID 2016321	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 2 Spectral VST3 ID 1509159796	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。
Band 2 Spectral Depth VST3 ID 1053218607	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 2 Spectral Niddle VST3 ID 727135016	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。
Band 2 Spectral Range VST3 ID 1066026409	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。
Band 2 Spectral Sensitivity VST3 ID 364191243	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。
Band 2 Type VST3 ID 2086337866	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Band 3 Attenuation VST3 ID 1121776155	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用される減衰を設定します。
Band 3 Channel Mode VST3 ID 1368074030	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 3 Dynamic VST3 ID 642607888	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。
Band 3 Dynamic Attack VST3 ID 1784839773	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 3 Dynamic Range VST3 ID 2081640040	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。
Band 3 Dynamic Ratio VST3 ID 2081645878	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。
Band 3 Dynamic Release VST3 ID 1261410930	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。
Band 3 Dynamic Threshold VST3 ID 1547527190	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 3 Enabled VST3 ID 1203213842	Off, On	Off	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。
Band 3 Frequency VST3 ID 2114542887	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 3 Gain VST3 ID 2114556462	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。
Band 3 Q VST3 ID 2017282	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 3 Spectral VST3 ID 1312646291	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。
Band 3 Spectral Depth VST3 ID 1182301326	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 3 Spectral Niddle VST3 ID 433732009	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Band 3 Spectral Range VST3 ID 1195109128	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。
Band 3 Spectral Sensitivity VST3 ID 1514602538	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。
Band 3 Type VST3 ID 2114967017	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Band 4 Attenuation VST3 ID 2009279836	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用される減衰を設定します。
Band 4 Channel Mode VST3 ID 862515405	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 4 Dynamic VST3 ID 982637073	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。
Band 4 Dynamic Attack VST3 ID 1913922492	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 4 Dynamic Range VST3 ID 284688681	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。
Band 4 Dynamic Ratio VST3 ID 284694519	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。
Band 4 Dynamic Release VST3 ID 968007923	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。
Band 4 Dynamic Threshold VST3 ID 907595351	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 4 Enabled VST3 ID 1543243027	Off, On	Off	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。
Band 4 Frequency VST3 ID 2143172038	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 4 Gain VST3 ID 2143185613	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。
Band 4 Q VST3 ID 2018243	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 4 Spectral VST3 ID 1116132786	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。
Band 4 Spectral Depth VST3 ID 1311384045	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 4 Spectral Niddle VST3 ID 140329002	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。
Band 4 Spectral Range VST3 ID 1324191847	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。
Band 4 Spectral Sensitivity VST3 ID 517530185	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。
Band 4 Type VST3 ID 2143596168	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Band 5 Attenuation VST3 ID 749299869	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用される減衰を設定します。
Band 5 Channel Mode VST3 ID 356956780	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 5 Dynamic VST3 ID 1322666258	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。
Band 5 Dynamic Attack VST3 ID 2043005211	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 5 Dynamic Range VST3 ID 635220970	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。
Band 5 Dynamic Ratio VST3 ID 635226808	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Band 5 Dynamic Release VST3 ID 674604916	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。
Band 5 Dynamic Threshold VST3 ID 267663512	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 5 Enabled VST3 ID 1883272212	Off, On	Off	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。
Band 5 Frequency VST3 ID 24317541	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 5 Gain VST3 ID 24331116	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。
Band 5 Q VST3 ID 2019204	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 5 Spectral VST3 ID 919619281	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。
Band 5 Spectral Depth VST3 ID 1440466764	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 5 Spectral Niddle VST3 ID 1994409643	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。
Band 5 Spectral Range VST3 ID 1453274566	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。
Band 5 Spectral Sensitivity VST3 ID 1667941480	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。
Band 5 Type VST3 ID 24741671	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Band 6 Attenuation VST3 ID 1636803550	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用される減衰を設定します。
Band 6 Channel Mode VST3 ID 1998881803	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 6 Dynamic VST3 ID 1662695443	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。
Band 6 Dynamic Attack VST3 ID 24604282	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 6 Dynamic Range VST3 ID 985753259	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。
Band 6 Dynamic Ratio VST3 ID 985759097	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。
Band 6 Dynamic Release VST3 ID 381201909	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。
Band 6 Dynamic Threshold VST3 ID 1775215321	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 6 Enabled VST3 ID 75817749	Off, On	Off	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。
Band 6 Frequency VST3 ID 52946692	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 6 Gain VST3 ID 52960267	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。
Band 6 Q VST3 ID 2020165	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 6 Spectral VST3 ID 723105776	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。
Band 6 Spectral Depth VST3 ID 1569549483	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 6 Spectral Niddle VST3 ID 1701006636	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Band 6 Spectral Range VST3 ID 1582357285	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。
Band 6 Spectral Sensitivity VST3 ID 670869127	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。
Band 6 Type VST3 ID 53370822	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Band 7 Attenuation VST3 ID 376823583	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用される減衰を設定します。
Band 7 Channel Mode VST3 ID 1493323178	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 7 Dynamic VST3 ID 2002724628	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。
Band 7 Dynamic Attack VST3 ID 153687001	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 7 Dynamic Range VST3 ID 1336285548	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。
Band 7 Dynamic Ratio VST3 ID 1336291386	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。
Band 7 Dynamic Release VST3 ID 87798902	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。
Band 7 Dynamic Threshold VST3 ID 1135283482	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 7 Enabled VST3 ID 415846934	Off, On	Off	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。
Band 7 Frequency VST3 ID 81575843	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 7 Gain VST3 ID 81589418	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。
Band 7 Q VST3 ID 2021126	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 7 Spectral VST3 ID 526592271	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。
Band 7 Spectral Depth VST3 ID 1698632202	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 7 Spectral Niddle VST3 ID 1407603629	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。
Band 7 Spectral Range VST3 ID 1711440004	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。
Band 7 Spectral Sensitivity VST3 ID 1821280422	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。
Band 7 Type VST3 ID 81999973	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Band 8 Attenuation VST3 ID 1264327264	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用される減衰を設定します。
Band 8 Channel Mode VST3 ID 987764553	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 8 Dynamic VST3 ID 195270165	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。
Band 8 Dynamic Attack VST3 ID 282769720	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 8 Dynamic Range VST3 ID 1686817837	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。
Band 8 Dynamic Ratio VST3 ID 1686823675	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Band 8 Dynamic Release VST3 ID 1941879543	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。
Band 8 Dynamic Threshold VST3 ID 495351643	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 8 Enabled VST3 ID 755876119	Off, On	Off	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。
Band 8 Frequency VST3 ID 110204994	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 8 Gain VST3 ID 110218569	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。
Band 8 Q VST3 ID 2022087	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 8 Spectral VST3 ID 330078766	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。
Band 8 Spectral Depth VST3 ID 1827714921	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 8 Spectral Niddle VST3 ID 1114200622	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。
Band 8 Spectral Range VST3 ID 1840522723	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。
Band 8 Spectral Sensitivity VST3 ID 824208069	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。
Band 8 Type VST3 ID 110629124	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Band 9 Attenuation VST3 ID 4347297	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用される減衰を設定します。
Band 9 Channel Mode VST3 ID 482205928	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 9 Dynamic VST3 ID 535299350	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。
Band 9 Dynamic Attack VST3 ID 411852439	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 9 Dynamic Range VST3 ID 2037350126	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。
Band 9 Dynamic Ratio VST3 ID 2037355964	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。
Band 9 Dynamic Release VST3 ID 1648476536	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。
Band 9 Dynamic Threshold VST3 ID 2002903452	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 9 Enabled VST3 ID 1095905304	Off, On	Off	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。
Band 9 Frequency VST3 ID 138834145	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 9 Gain VST3 ID 138847720	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。
Band 9 Q VST3 ID 2023048	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 9 Spectral VST3 ID 133565261	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。
Band 9 Spectral Depth VST3 ID 1956797640	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 9 Spectral Niddle VST3 ID 820797615	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Band 9 Spectral Range VST3 ID 1969605442	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。
Band 9 Spectral Sensitivity VST3 ID 1974619364	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。
Band 9 Type VST3 ID 139258275	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Band 10 Attenuation VST3 ID 891850978	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用される減衰を設定します。
Band 10 Channel Mode VST3 ID 2124130951	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 10 Dynamic VST3 ID 875328535	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。
Band 10 Dynamic Attack VST3 ID 540935158	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 10 Dynamic Range VST3 ID 240398767	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。
Band 10 Dynamic Ratio VST3 ID 240404605	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。
Band 10 Dynamic Release VST3 ID 1355073529	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。
Band 10 Dynamic Threshold VST3 ID 1362971613	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 10 Enabled VST3 ID 1435934489	Off, On	Off	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。
Band 10 Frequency VST3 ID 167463296	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 10 Gain VST3 ID 167476871	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。
Band 10 Q VST3 ID 2024009	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 10 Spectral VST3 ID 2084535404	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。
Band 10 Spectral Depth VST3 ID 2085880359	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 10 Spectral Niddle VST3 ID 527394608	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。
Band 10 Spectral Range VST3 ID 2098688161	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。
Band 10 Spectral Sensitivity VST3 ID 977547011	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。
Band 10 Type VST3 ID 167887426	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Band 11 Attenuation VST3 ID 750853900	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用される減衰を設定します。
Band 11 Channel Mode VST3 ID 1037613341	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 11 Dynamic VST3 ID 668606401	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。
Band 11 Dynamic Attack VST3 ID 1064943628	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 11 Dynamic Range VST3 ID 1296407257	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Band 11 Dynamic Ratio VST3 ID 1296413095	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。
Band 11 Dynamic Release VST3 ID 419466915	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。
Band 11 Dynamic Threshold VST3 ID 2040664071	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 11 Enabled VST3 ID 1229212355	Off, On	Off	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。
Band 11 Frequency VST3 ID 1063472662	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 11 Gain VST3 ID 1063486237	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。
Band 11 Q VST3 ID 62461299	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 11 Spectral VST3 ID 2118600194	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。
Band 11 Spectral Depth VST3 ID 462405181	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 11 Spectral Niddle VST3 ID 1739271642	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。
Band 11 Spectral Range VST3 ID 475212983	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。
Band 11 Spectral Sensitivity VST3 ID 1619788441	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。
Band 11 Type VST3 ID 1063896792	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Band 12 Attenuation VST3 ID 1638357581	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用される減衰を設定します。
Band 12 Channel Mode VST3 ID 532054716	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 12 Dynamic VST3 ID 1008635586	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。
Band 12 Dynamic Attack VST3 ID 1194026347	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 12 Dynamic Range VST3 ID 1646939546	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。
Band 12 Dynamic Ratio VST3 ID 1646945384	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。
Band 12 Dynamic Release VST3 ID 126063908	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。
Band 12 Dynamic Threshold VST3 ID 1400732232	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 12 Enabled VST3 ID 1569241540	Off, On	Off	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。
Band 12 Frequency VST3 ID 1092101813	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 12 Gain VST3 ID 1092115388	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。
Band 12 Q VST3 ID 62462260	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 12 Spectral VST3 ID 1922086689	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Band 12 Spectral Depth VST3 ID 591487900	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 12 Spectral Niddle VST3 ID 1445868635	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。
Band 12 Spectral Range VST3 ID 604295702	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。
Band 12 Spectral Sensitivity VST3 ID 622716088	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。
Band 12 Type VST3 ID 1092525943	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Band 13 Attenuation VST3 ID 378377614	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用される減衰を設定します。
Band 13 Channel Mode VST3 ID 26496091	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 13 Dynamic VST3 ID 1348664771	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。
Band 13 Dynamic Attack VST3 ID 1323109066	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 13 Dynamic Range VST3 ID 1997471835	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。
Band 13 Dynamic Ratio VST3 ID 1997477673	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。
Band 13 Dynamic Release VST3 ID 1980144549	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。
Band 13 Dynamic Threshold VST3 ID 760800393	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 13 Enabled VST3 ID 1909270725	Off, On	Off	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。
Band 13 Frequency VST3 ID 1120730964	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 13 Gain VST3 ID 1120744539	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。
Band 13 Q VST3 ID 62463221	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 13 Spectral VST3 ID 1725573184	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。
Band 13 Spectral Depth VST3 ID 720570619	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 13 Spectral Niddle VST3 ID 1152465628	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。
Band 13 Spectral Range VST3 ID 733378421	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。
Band 13 Spectral Sensitivity VST3 ID 1773127383	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。
Band 13 Type VST3 ID 1121155094	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Band 14 Attenuation VST3 ID 1265881295	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用される減衰を設定します。
Band 14 Channel Mode VST3 ID 1668421114	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 14 Dynamic VST3 ID 1688693956	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Band 14 Dynamic Attack VST3 ID 1452191785	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 14 Dynamic Range VST3 ID 200520476	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。
Band 14 Dynamic Ratio VST3 ID 200526314	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。
Band 14 Dynamic Release VST3 ID 1686741542	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。
Band 14 Dynamic Threshold VST3 ID 120868554	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 14 Enabled VST3 ID 101816262	Off, On	Off	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。
Band 14 Frequency VST3 ID 1149360115	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 14 Gain VST3 ID 1149373690	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。
Band 14 Q VST3 ID 62464182	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 14 Spectral VST3 ID 1529059679	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。
Band 14 Spectral Depth VST3 ID 849653338	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 14 Spectral Niddle VST3 ID 859062621	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。
Band 14 Spectral Range VST3 ID 862461140	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。
Band 14 Spectral Sensitivity VST3 ID 776055030	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。
Band 14 Type VST3 ID 1149784245	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Band 15 Attenuation VST3 ID 5901328	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用される減衰を設定します。
Band 15 Channel Mode VST3 ID 1162862489	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 15 Dynamic VST3 ID 2028723141	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。
Band 15 Dynamic Attack VST3 ID 1581274504	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 15 Dynamic Range VST3 ID 551052765	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。
Band 15 Dynamic Ratio VST3 ID 551058603	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。
Band 15 Dynamic Release VST3 ID 1393338535	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。
Band 15 Dynamic Threshold VST3 ID 1628420363	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 15 Enabled VST3 ID 441845447	Off, On	Off	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。
Band 15 Frequency VST3 ID 1177989266	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 15 Gain VST3 ID 1178002841	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Band 15 Q VST3 ID 62465143	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 15 Spectral VST3 ID 1332546174	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。
Band 15 Spectral Depth VST3 ID 978736057	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 15 Spectral Niddle VST3 ID 565659614	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。
Band 15 Spectral Range VST3 ID 991543859	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。
Band 15 Spectral Sensitivity VST3 ID 1926466325	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。
Band 15 Type VST3 ID 1178413396	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Band 16 Attenuation VST3 ID 893405009	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用される減衰を設定します。
Band 16 Channel Mode VST3 ID 657303864	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 16 Dynamic VST3 ID 221268678	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。
Band 16 Dynamic Attack VST3 ID 1710357223	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 16 Dynamic Range VST3 ID 901585054	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。
Band 16 Dynamic Ratio VST3 ID 901590892	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。
Band 16 Dynamic Release VST3 ID 1099935528	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。
Band 16 Dynamic Threshold VST3 ID 988488524	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 16 Enabled VST3 ID 781874632	Off, On	Off	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。
Band 16 Frequency VST3 ID 1206618417	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 16 Gain VST3 ID 1206631992	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。
Band 16 Q VST3 ID 62466104	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 16 Spectral VST3 ID 1136032669	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。
Band 16 Spectral Depth VST3 ID 1107818776	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 16 Spectral Niddle VST3 ID 272256607	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。
Band 16 Spectral Range VST3 ID 1120626578	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。
Band 16 Spectral Sensitivity VST3 ID 929393972	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。
Band 16 Type VST3 ID 1207042547	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Band 17 Attenuation VST3 ID 1780908690	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用される減衰を設定します。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Band 17 Channel Mode VST3 ID 151745239	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 17 Dynamic VST3 ID 561297863	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。
Band 17 Dynamic Attack VST3 ID 1839439942	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 17 Dynamic Range VST3 ID 1252117343	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。
Band 17 Dynamic Ratio VST3 ID 1252123181	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。
Band 17 Dynamic Release VST3 ID 806532521	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。
Band 17 Dynamic Threshold VST3 ID 348556685	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 17 Enabled VST3 ID 1121903817	Off, On	Off	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。
Band 17 Frequency VST3 ID 1235247568	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 17 Gain VST3 ID 1235261143	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。
Band 17 Q VST3 ID 62467065	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 17 Spectral VST3 ID 939519164	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。
Band 17 Spectral Depth VST3 ID 1236901495	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 17 Spectral Niddle VST3 ID 2126337248	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。
Band 17 Spectral Range VST3 ID 1249709297	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。
Band 17 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079805267	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。
Band 17 Type VST3 ID 1235671698	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Band 18 Attenuation VST3 ID 520928723	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用される減衰を設定します。
Band 18 Channel Mode VST3 ID 1793670262	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 18 Dynamic VST3 ID 901327048	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。
Band 18 Dynamic Attack VST3 ID 1968522661	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 18 Dynamic Range VST3 ID 1602649632	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。
Band 18 Dynamic Ratio VST3 ID 1602655470	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。
Band 18 Dynamic Release VST3 ID 513129514	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。
Band 18 Dynamic Threshold VST3 ID 1856108494	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 18 Enabled VST3 ID 1461933002	Off, On	Off	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Band 18 Frequency VST3 ID 1263876719	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 18 Gain VST3 ID 1263890294	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。
Band 18 Q VST3 ID 62468026	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 18 Spectral VST3 ID 743005659	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。
Band 18 Spectral Depth VST3 ID 1365984214	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 18 Spectral Niddle VST3 ID 1832934241	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。
Band 18 Spectral Range VST3 ID 1378792016	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。
Band 18 Spectral Sensitivity VST3 ID 1082732914	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。
Band 18 Type VST3 ID 1264300849	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Band 19 Attenuation VST3 ID 1408432404	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用される減衰を設定します。
Band 19 Channel Mode VST3 ID 1288111637	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 19 Dynamic VST3 ID 1241356233	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。
Band 19 Dynamic Attack VST3 ID 2097605380	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 19 Dynamic Range VST3 ID 1953181921	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。
Band 19 Dynamic Ratio VST3 ID 1953187759	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。
Band 19 Dynamic Release VST3 ID 219726507	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。
Band 19 Dynamic Threshold VST3 ID 1216176655	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 19 Enabled VST3 ID 1801962187	Off, On	Off	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。
Band 19 Frequency VST3 ID 1292505870	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 19 Gain VST3 ID 1292519445	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。
Band 19 Q VST3 ID 62468987	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 19 Spectral VST3 ID 546492154	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。
Band 19 Spectral Depth VST3 ID 1495066933	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 19 Spectral Niddle VST3 ID 1539531234	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。
Band 19 Spectral Range VST3 ID 1507874735	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。
Band 19 Spectral Sensitivity VST3 ID 85660561	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Band 19 Type VST3 ID 1292930000	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Band 20 Attenuation VST3 ID 148452437	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用する減衰を設定します。
Band 20 Channel Mode VST3 ID 782553012	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 20 Dynamic VST3 ID 1581385418	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。
Band 20 Dynamic Attack VST3 ID 79204451	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 20 Dynamic Range VST3 ID 156230562	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。
Band 20 Dynamic Ratio VST3 ID 156236400	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。
Band 20 Dynamic Release VST3 ID 2073807148	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。
Band 20 Dynamic Threshold VST3 ID 576244816	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 20 Enabled VST3 ID 2141991372	Off, On	Off	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。
Band 20 Frequency VST3 ID 1321135021	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 20 Gain VST3 ID 1321148596	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。
Band 20 Q VST3 ID 62469948	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 20 Spectral VST3 ID 349978649	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。
Band 20 Spectral Depth VST3 ID 1624149652	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 20 Spectral Niddle VST3 ID 1246128227	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。
Band 20 Spectral Range VST3 ID 1636957454	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。
Band 20 Spectral Sensitivity VST3 ID 1236071856	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。
Band 20 Type VST3 ID 1321559151	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Band 21 Attenuation VST3 ID 346180587	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用する減衰を設定します。
Band 21 Channel Mode VST3 ID 397681502	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 21 Dynamic VST3 ID 472092896	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。
Band 21 Dynamic Attack VST3 ID 771540621	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 21 Dynamic Range VST3 ID 1425489976	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。
Band 21 Dynamic Ratio VST3 ID 1425495814	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。
Band 21 Dynamic Release VST3 ID 2061391938	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Band 21 Dynamic Threshold VST3 ID 1530129894	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 21 Enabled VST3 ID 1032698850	Off, On	Off	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。
Band 21 Frequency VST3 ID 1950976343	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 21 Gain VST3 ID 1950989918	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。
Band 21 Q VST3 ID 62491090	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 21 Spectral VST3 ID 321648835	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。
Band 21 Spectral Depth VST3 ID 169002174	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 21 Spectral Niddle VST3 ID 1233713017	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。
Band 21 Spectral Range VST3 ID 181809976	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。
Band 21 Spectral Sensitivity VST3 ID 775316570	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。
Band 21 Type VST3 ID 1951400473	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Band 22 Attenuation VST3 ID 1233684268	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用される減衰を設定します。
Band 22 Channel Mode VST3 ID 2039606525	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 22 Dynamic VST3 ID 812122081	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。
Band 22 Dynamic Attack VST3 ID 900623340	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 22 Dynamic Range VST3 ID 1776022265	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。
Band 22 Dynamic Ratio VST3 ID 1776028103	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。
Band 22 Dynamic Release VST3 ID 1767988931	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。
Band 22 Dynamic Threshold VST3 ID 890198055	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 22 Enabled VST3 ID 1372728035	Off, On	Off	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。
Band 22 Frequency VST3 ID 1979605494	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 22 Gain VST3 ID 1979619069	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。
Band 22 Q VST3 ID 62492051	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 22 Spectral VST3 ID 125135330	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。
Band 22 Spectral Depth VST3 ID 298084893	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 22 Spectral Niddle VST3 ID 940310010	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。
Band 22 Spectral Range VST3 ID 310892695	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Band 22 Spectral Sensitivity VST3 ID 1925727865	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。
Band 22 Type VST3 ID 1980029624	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Band 23 Attenuation VST3 ID 2121187949	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用される減衰を設定します。
Band 23 Channel Mode VST3 ID 1534047900	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 23 Dynamic VST3 ID 1152151266	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。
Band 23 Dynamic Attack VST3 ID 1029706059	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 23 Dynamic Range VST3 ID 2126554554	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。
Band 23 Dynamic Ratio VST3 ID 2126560392	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。
Band 23 Dynamic Release VST3 ID 1474585924	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。
Band 23 Dynamic Threshold VST3 ID 250266216	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 23 Enabled VST3 ID 1712757220	Off, On	Off	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。
Band 23 Frequency VST3 ID 2008234645	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 23 Gain VST3 ID 2008248220	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。
Band 23 Q VST3 ID 62493012	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 23 Spectral VST3 ID 2076105473	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。
Band 23 Spectral Depth VST3 ID 427167612	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 23 Spectral Niddle VST3 ID 646907003	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。
Band 23 Spectral Range VST3 ID 439975414	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。
Band 23 Spectral Sensitivity VST3 ID 928655512	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。
Band 23 Type VST3 ID 2008658775	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Band 24 Attenuation VST3 ID 861207982	-96 に -3	-96	自動化可能	スペクトルまたはデルタパスで使用される減衰を設定します。
Band 24 Channel Mode VST3 ID 1028489275	Stereo, Mid, Side	Stereo	自動化可能	このバンドが処理するステレオコンポーネントまたはチャンネルを選択します。
Band 24 Dynamic VST3 ID 1492180451	Off, On	Off	自動化可能	レベル依存の動的 EQ レイヤーを有効にします。
Band 24 Dynamic Attack VST3 ID 1158788778	0.1000000 に 200.0000000	15.0000000	自動化可能	動的 EQ の反応速度を設定します。
Band 24 Dynamic Range VST3 ID 329603195	-24.0000000 に 24.0000000	-6.0000000	自動化可能	動的 EQ のブーストまたはカットの動きを制限します。
Band 24 Dynamic Ratio VST3 ID 329609033	1.0000000 に 20.0000000	2.0000000	自動化可能	閾値を超えるレベル依存の動きの強さを設定します。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Band 24 Dynamic Release VST3 ID 1181182917	1.0000000 に 2000.0000000	150.0000000	自動化可能	動的 EQ が戻る速度を設定します。
Band 24 Dynamic Threshold VST3 ID 1757818025	-60.0000000 に 0.0000000	-24.0000000	自動化可能	動的 EQ の動作が開始されるレベルを設定します。
Band 24 Enabled VST3 ID 2052786405	Off, On	Off	自動化可能	この EQ 帯域を有効にします。
Band 24 Frequency VST3 ID 2036863796	20.0000000 に 20000.0000000	999.9999390	自動化可能	バンドの中心、カットオフ、または基準周波数を設定します。
Band 24 Gain VST3 ID 2036877371	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	ゲインを使用するフィルタータイプの静的なブーストまたはカットを設定します。
Band 24 Q VST3 ID 62493973	0.1000000 に 30.0000000	0.9999999	自動化可能	帯域幅またはトランジションの鮮明さを設定します。
Band 24 Spectral VST3 ID 1879591968	Off, On	Off	自動化可能	この帯域の狭い STFT スペクトル処理を有効にします。
Band 24 Spectral Depth VST3 ID 556250331	0.0000000 に 24.0000000	24.0000000	自動化可能	スペクトル処理の深さを設定します。
Band 24 Spectral Niddle VST3 ID 353503996	0 に 100	0	自動化可能	展開されたスペクトル検出器の集中/狭い動作を制御します。
Band 24 Spectral Range VST3 ID 569058133	0.0500000 に 8.0000000	1.0000000	自動化可能	スペクトルの移動または減少を制限します。
Band 24 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079066807	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	狭いスペクトル成分をどの程度容易に検出するかを設定します。
Band 24 Type VST3 ID 2037287926	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	自動化可能	静的フィルターの形状を選択します。
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	自動化可能; Bypass	ホストに表示されるバイパス エンドポイントを介して、完全なプラグイン処理パスをオフまたはオンにします。
Delta Band VST3 ID 10318460	0 に 23	0	自動化可能	バンドデルタモニタリングに使用するバンドを選択します。
Delta Mode VST3 ID 10659306	Off, All bands, Selected band	Off	自動化可能	診断デルタ監視モードを選択します。
Input Gain VST3 ID 1900926708	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	プロセッサに入るレベルを設定するため、下流のドライブまたは検出が変更されます。
Output Gain VST3 ID 1357703165	-24.0000000 に 24.0000000	0.0000000	自動化可能	プラグインのメイン処理後の最終出力レベルを設定または制限します。
Program VST3 ID 1886548852	Init / Flat, Vocal Resonance Guard, Mix Bus Polish, Drum Punch & Bite, Master De-Harsh, M/S Clarity	Init / Flat	自動化可能	ファクトリープログラムを選択します。プログラムをロードすると、調整されたプラグインパラメータのセットが呼び出されます。

文書ベース

現在の公開カタログ、入手可能な場合は最新のローカル製品概要および実装ノート、入手可能な場合は既存の英語マニュアル、およびインストールされている VST3 ホスト契約の直接スキャンから作成されます。ユーザー向けではない内部実装の詳細は意図的に除外されています。ユーザー向けのすべての機能とホストに表示されるコントロールが文書化されています。