

TB Ring Modulation

詳細なユーザーマニュアル

Frequency、Shape、Tone、Mix、スムージング、およびファクトリープログラムを備えた合理化された内部キャリア リング変調器。



カタログ版: 1.0.0

ドキュメントのエディション: 2026-08-04

ホストから見えるエンドポイントの文書化: 6

1. 製品の目的

Frequency、Shape、Tone、Mix、スムージング、およびファクトリープログラムを備えた合理化された内部キャリア リング変調器。

リング変調は強力ですが、外部キャリアのルーティングによって速度が低下することがよくあります。TB Ring Modulation は、0.1 Hz ~ 5 kHz の独自のキャリアを供給し、トレモロ、パルス、ロボット音声、ベルのような側波帯、および 4 つの主要なサウンドコントロールによる極端な金属テクスチャをカバーします。

それがどのような結果を生み出すのか

- ゆっくりとしたトレモロとパルスの振幅の動き
- 金属的な和差側波帯
- ロボットのような声とチューニングされたパーカッション
- Simple 外部ルーティングを使用しない自動化

信号の流れ

Input x 内部搬送波発振器 -> 搬送波 Shape -> Tone フィルタリング -> Mix -> 出力

2. 完全な機能ガイド

Frequency

可聴範囲より下では、Frequency はトレモロのように動作します。オーディオ範囲に入ると、新しい和差側波帯が主な効果になります。

Shape

展開されたコントロール マッピングで搬送波波形を Sine から徐々に硬い形状に移動します。より滑らかな形状により、よりきれいな側波帯が生成されます。より硬い形状には、より多くの倍音ファミリーが追加されます。

Tone

上部スペクトルの焦点を 500 Hz ~ 20 kHz に設定し、変調後のエッジと明るさを制御します。

Mix

リング変調信号をオリジナルとブレンドします。部分的な Mix はピッチの同一性を保持します。完全に濡れていると、サイドバンド構造が露出します。

プログラムとスムージング

プログラムには、Subtle Tremolo、Bell Alloy、Robot Voice、Radio Sidebands、および Digital Insect が含まれます。パラメーターとバイパスのスムージングにより、オートメーション中のクリックが軽減されます。

3. クイックスタート

1. 効果を確認するには、Mix を 100% に設定します。
2. Frequency を副音声から可聴範囲にスワイプします。
3. 側波帯密度には Shape を選択します。

4. Tone を使用してハーシュネスを制御します。
5. Mix を減らすと、元のメモが復元されます。
6. Frequency
をトランジションの場合はゆっくりと自動化し、設計されたモーションの場合はリズムカルに自動化します。

4. 実践的なワークフロー

微妙なトレモロ

1. Frequency を約 20 Hz 未満に設定します。
2. 滑らかな Shape を使用してください。
3. Mix を好みに設定し、Tone は開いたままにしておきます。

期待される結果: レベルは、強い金属性のスペクトルを生成することなく脈動します。

ロボットの声

1. Frequency を低音から中音域に設定します。
2. より硬い Shape を使用してください。
3. 子音が鋭くなる場合は、Tone を下げます。
4. Mix を高く保ちます。

期待される結果: 音声はリズムを維持しますが、ピッチは機械的で側波帯が多くなります。

5. 自動化、ゲインステージング、およびセッションの使用

- 明確な音楽のトランジションを提供するコントロールのみを自動化します。Fast 周波数、時間、ピッチ、モード、オーバーサンプリング、またはアルゴリズム セレクターの移動により、意図的にアーチファクトが作成されたり、ホストセーフな移行が必要になったりする場合があります。
- 品質を判断する前に、知覚される音量を一致させてください。多くの場合、処理の決定が良くない場合でも、設定値を大きくすると見た目が良くなります。
- 比較にはプラグイン バイパス エンドポイントを使用し、未処理のソースまたは以前のプロジェクト バージョンを保存します。
- ファクトリープログラムは出発点です。プログラムをロードすると、複数のパラメータが変更されます。新しい DAW プリセットをソースに適合させた後、保存します。
- パラメータ付録は、インストールされた VST3 ホスト コントラクトから取得されます。ここには、ホストに表示されるすべてのエンドポイント、その表示範囲/オプション、デフォルト、自動化ステータス、および識別子がリストされます。

6. 制限事項、注意事項、およびトラブルシューティング

- キャリアとソースの関係が一致しない限り、リング変調は不調和になります。
- High 周波数とハードシェイプは明るくなる場合があります。
- 内部キャリアはソースのピッチを追跡しません。
- 音の変化なし: プラグインと関連サブブロックが有効になっていること、Mix/Amount がニュートラル値ではないこと、ソースの処理領域にエネルギーが含まれていることを確認してください。

- 予期しないレベル:
入力、出力、送信、フィードバック、およびパラレルミックスのコントロールを保守的な値に戻し、一度に 1 ブロックずつ設定を再構築します。
- オートメーションがパネルと一致しません。プロジェクトをリロードし、DAW が現在のプラグインバージョンをアドレス指定していることを確認し、工場出荷時のプログラムまたはステートリコールによって値が置き換えられているかどうかを確認します。
- Clicks またはトランジション:
サウンドが意図的でない限り、アルゴリズム、時間、ピッチ、モード、またはオーバーサンプリングセレクターのサンプルインスタント変更を避けてください。

7. 完全なホストパラメータリファレンス

この付録には、現在インストールされている VST3 によってホストに公開されるすべての 6 パラメータが含まれています。繰り返される EQ バンドのエンドポイントは、折りたたむのではなく、意図的にリストされます。個別オプションは、ホスト コントラクトが公開するときに完全に出力されます。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Bypass VST3 ID 773352680 Source ID bypass	Off, On	Off	自動化可能; Bypass	ホストに表示されるバイパス エンドポイントを介して、完全なプラグイン処理パスをオフまたはオンにします。
Frequency VST3 ID 2077459804 Source ID frequency	0.10 に 5000	120	自動化可能	この関数で使用される主周波数、ノート、またはスペクトル中心を設定します。
Mix VST3 ID 108124 Source ID mix	0.0 に 100.0	50.0	自動化可能	元の信号と完全な処理されたパスの間のバランスを設定します。
Program VST3 ID 1886548852 Source ID program	Init, Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands, Digital Insect	Init	自動化可能	ファクトリープログラムを選択します。プログラムをロードすると、調整されたプラグインパラメータのセットが呼び出されます。
Shape VST3 ID 109399969 Source ID shape	Sine に Square	Sine	自動化可能	名前付きブロックの動作アルゴリズム、応答形状、または音色特性を選択します。
Tone VST3 ID 3565938 Source ID tone	500 に 20000	12000	自動化可能	Tone のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。

文書ベース

現在の公開カタログ、入手可能な場合は最新のローカル製品概要および実装ノート、入手可能な場合は既存の英語マニュアル、およびインストールされている VST3 ホスト契約の直接スキャンから作成されます。ユーザー向けではない内部実装の詳細は意図的に除外されています。ユーザー向けのすべての機能とホストに表示されるコントロールが文書化されています。