

TB Disperser

PANDUAN PENGGUNA RINCI

Prosesor dispersi fase serba guna yang membentuk ulang waktu kedatangan sementara tanpa perubahan besaran EQ konvensional, dengan LFO frekuensi khusus.



Versi katalog: 1.3.0

Edisi dokumentasi: 2026-08-04

Titik akhir yang terlihat oleh host didokumentasikan: 9

1. Tujuan produk

Prosesor dispersi fase serba guna yang membentuk ulang waktu kedatangan sementara tanpa perubahan besaran EQ konvensional, dengan LFO frekuensi khusus.

Transien yang tajam membutuhkan lebih banyak bobot atau panjang tanpa kliping, kompresi, atau peningkatan nada yang jelas. TB Disperser memutar fase di sekitar wilayah frekuensi yang dipilih sehingga komponen tiba pada waktu yang berbeda, mengubah lonjakan pendek menjadi sapuan yang lebih dalam sekaligus mempertahankan respons magnitudo statis.

Hasil apa yang dihasilkannya

- Serangan yang lebih lama dan lebih berat
- Sapuan fase terfokus Frequency
- Penyebaran animasi tanpa otomatisasi DAW
- Desain sementara yang berbeda dari saturasi atau EQ

Aliran sinyal

Input -> jaringan dispersi all-pass yang dibentuk oleh Frequency, Pinch, Speed, dan Amount -> frekuensi opsional LFO -> keluaran

2. Panduan fitur lengkap

Amount

Mengontrol kekuatan total rotasi fase dan oleh karena itu panjang suara serta kelengkungan sapuan transien.

Frequency

Mengatur pusat atau poros dispersi. Pengaturan Low menekankan bobot; pengaturan yang lebih tinggi menghasilkan zaps dan kontur metalik yang lebih tajam.

Pinch

Memusatkan aksi fase di sekitar frekuensi yang dipilih. Nilai yang lebih tinggi terdengar lebih fokus dan beresonansi.

Speed

Menskalakan perilaku waktu dispersi secara independen dari LFO Rate. Nilai yang lebih lambat meregangkan gerakan; nilai yang lebih cepat mengencangkannya.

Frequency LFO

LFO Type memilih Off, Sine, Triangle, Saw, Square, atau Random. LFO Range mengatur perjalanan frekuensi dalam oktaf dan LFO Rate mengontrol kecepatan gerak.

Program

Program mendemonstrasikan pembentukan fase yang ketat, mekarnya drum, mekarnya bass, sapuan logam, gerakan pulsa, dan penyebaran acak.

3. Mulai cepat

1. Mulailah dengan LFO Off.
2. Setel Frequency di dekat badan transien.
3. Naikkan Amount hingga serangannya jelas berubah.
4. Gunakan Pinch untuk memfokuskan kontur.
5. Gunakan Speed agar sesuai dengan amplop sumber.
6. Aktifkan LFO hanya bila gerakan terus menerus diinginkan.

4. Alur kerja praktis

Tendangan berat

1. Setel Frequency rendah.
2. Gunakan Amount sedang dan Pinch rendah hingga sedang.
3. Sesuaikan Speed hingga tepi depan menjadi lebih berat tanpa berubah menjadi kicauan.

Hasil yang diharapkan: Tendangannya terasa lebih dalam dan panjang tanpa peningkatan bass konvensional.

Zap synth animasi

1. Tetapkan Frequency menengah atau tinggi.
2. Naikkan Pinch.
3. Pilih Gergaji, Square, atau Random LFO.
4. Atur LFO Range dan Rate untuk gerakan berirama.

Hasil yang diharapkan: Kontur sementara menyapu spektrum dengan gerakan berulang.

5. Otomatisasi, penguatan pementasan, dan penggunaan sesi

- Otomatiskan hanya kontrol yang menyajikan transisi musik yang jelas. Fast pergerakan frekuensi, waktu, nada, mode, oversampling, atau pemilih algoritme mungkin sengaja membuat artefak atau memerlukan transisi yang aman bagi host.
- Cocokkan kenyaringan yang dirasakan sebelum menilai kualitas. Pengaturan yang lebih keras sering kali akan terlihat lebih baik meskipun keputusan pemrosesannya tidak lebih baik.
- Gunakan titik akhir bypass plugin untuk perbandingan dan pertahankan sumber yang belum diproses atau versi proyek sebelumnya.
- Program pabrik adalah titik awal. Memuat suatu program mengubah beberapa parameter; simpan preset DAW baru setelah menyesuaikannya dengan sumbernya.
- Lampiran parameter diambil dari kontrak host VST3 yang diinstal. Ini mencantumkan setiap titik akhir yang terlihat oleh host, rentang/opsi yang ditampilkan, default, status otomatisasi, dan pengidentifikasi.

6. Batasan, peringatan, dan pemecahan masalah

- Dispersi fase mengubah bentuk gelombang dan waktu puncak meskipun spektrumnya terlihat serupa.

- Pengaturan ekstrim dapat terdengar seperti nada atau kicauan resonansi.
- Periksa kembali drum berlapis untuk pembatalan.
- Tidak ada perubahan yang terdengar: pastikan plug-in dan sub-blok yang relevan diaktifkan, Mix/Amount tidak berada pada nilai netral, dan sumbernya mengandung energi di wilayah yang diproses.
- Tingkat tak terduga: mengembalikan kontrol input, output, pengiriman, umpan balik, dan campuran paralel ke nilai konservatif, lalu membangun kembali pengaturan satu blok pada satu waktu.
- Otomatisasi tidak cocok dengan panel: muat ulang proyek, konfirmasi DAW menangani versi plugin saat ini, dan periksa apakah program pabrik atau penarikan kembali status menggantikan nilai.
- Clicks atau transisi: hindari perubahan sampel instan pada algoritma, waktu, nada, mode, atau pemilih oversampling kecuali suara tersebut disengaja.

7. Referensi parameter host lengkap

Lampiran ini berisi semua parameter 9 yang diekspos oleh VST3 yang diinstal saat ini ke sebuah host. Titik akhir pita EQ yang berulang sengaja dicantumkan, bukan diciutkan. Opsi diskrit dicetak secara penuh ketika kontrak utama memaparkannya.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Amount VST3 ID 733630552	0.0 % to 100.0 %	70.0 %	Otomatis	Menyetel seberapa kuat proses bernama mempengaruhi sinyal.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatis; Bypass	Menonaktifkan atau menghidupkan seluruh jalur pemrosesan plug-in melalui titik akhir bypass yang terlihat oleh host.
Frequency VST3 ID 2077459804	20.0 Hz to 20.00 kHz	200.0 Hz	Otomatis	Menetapkan frekuensi utama, nada, atau pusat spektral yang digunakan oleh fungsi ini.
LFO Range VST3 ID 685096968	±0.00 oct to ±4.00 oct	±1.00 oct	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk LFO Range. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
LFO Rate VST3 ID 91373749	0.010 Hz to 10.00 Hz	0.250 Hz	Otomatis	Mengatur kecepatan modulasi, pergerakan, atau perubahan berulang.
LFO Type VST3 ID 91456271	OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND	OFF	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.
Pinch VST3 ID 106671290	0.0 % to 100.0 %	0.0 %	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Pinch. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Tight Phase Shape, Drum Bloom, Slow Drum Zap, Slow Metallic Bloom, Bass Bloom, Synth Drift, Rising Zap, Two Point Pulse, Random Scatter	Init	Otomatis	Memilih program pabrik. Memuat program akan memanggil kembali serangkaian parameter plug-in yang terkoordinasi.
Speed VST3 ID 109641799	0.250 x to 2.000 x	2.000 x	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Speed. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.

Dasar dokumentasi

Disiapkan dari katalog publik saat ini, ringkasan produk lokal terkini dan catatan implementasi jika tersedia, manual bahasa Inggris yang ada jika tersedia, dan pemindaian langsung dari kontrak host VST3 yang diinstal. Detail implementasi internal yang tidak dapat dilihat oleh pengguna sengaja dikecualikan; semua fitur yang dilihat pengguna dan kontrol yang terlihat oleh host didokumentasikan.