

TB EQ

คู่มือการใช้งานโดยละเอียด

อีควอไลเซอร์พารามетริก 24 แบนด์ที่รวม EQ แบบคงที่, ไดนามิก EQ, การลดเสียงสะท้อนสเปกตรัม, โหมดช่องสัญญาณ, การคัดเลือก และการวิเคราะห์โดยละเอียด



เวอร์ชันแคตตาล็อก: 2.0.0

ฉบับเอกสารประกอบ: 2026-08-04

เอกสารปลายทางที่ไฮสตรมมองเห็นได้: 438

1. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

อีควอไลเซอร์พารามетริก 24 แบนด์ที่รวม EQ แบบคงที่, ไดนามิก EQ, การลดเสียงสะท้อนสเปกตรัม, โหมดช่องสัญญาณ, การคัดเลือก และการวิเคราะห์โดยละเอียด

EQ แบบคงที่ แก้ปัญหาโทนเสียงที่คงที่ แต่ไม่สามารถติดตามความถี่ที่ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวได้ การมีมอดูเลเตอร์แบบไดนามิกจะตอบสนองต่อระดับ แต่มีผลกระทบต่อสเปกตรัมมากกว่าที่จำเป็น TB EQ วางรูปแบบที่ การเคลื่อนไหวแบบไดนามิก และการควบคุมการสะท้อนสเปกตรัมภายในเวิร์กโฟลว์ต่อแบนด์เดียวกัน ดังนั้นความสมดุลของโทนเสียงและการควบคุมปัญหายังคงเป็นภาษาท้องถิ่น

มันสร้างผลลัพธ์อะไร.

- การสร้างรูปร่างคงที่ที่แม่นยำทั่วทั้ง 24 แบนด์
- Level ขึ้นอยู่กับการตัดหรือบูสต์
- การลดเรโซแนนซ์สเปกตรัมแคบ
- เวิร์กโฟลว์การตรวจสอบแบบเลือกช่องสัญญาณและเคลต้า

การไหลของสัญญาณ

Input Gain -> 24 แบนด์ที่เรียงลำดับ โดยแต่ละแบนด์มี EQ แบบคงที่

พร้อมด้วยตัวเลือกการประมวลผลแบบไดนามิกหรือสเปกตรัม -> Output Gain -> ตัววิเคราะห์และเส้นทางออกขั้น

2. คู่มือคุณสมบัติฉบับสมบูรณ์

การสร้างและคัดเลือกวงดนตรี

สร้าง เลือก เปิดใช้งาน หรือลบแบนด์ออกจากเครื่องวิเคราะห์และตัวเลือกแบนด์ การลากโหนดแก้ไขความถี่และได้รับ ล้อเลื่อนของเมาส์เปลี่ยน Q ภาคผนวกโฮสต์แบบเต็มแสดงรายการจุดสิ้นสุดต่อแบนด์ทุกรายการ

ประเภทตัวกรองแบบคงที่

แต่ละแบนด์สนับสนุน Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass และ All Pass โดยที่ build ที่ปรับใช้จะแสดงออกมา Frequency, Gain, Q และโหมด channel กำหนดการตอบสนองพื้นฐาน

ไดนามิก EQ

โหมดไดนามิกเพิ่มลักษณะการทำงาน Threshold, Range, Ratio, Attack และ Release ให้กับแบนด์แบบคงที่ พิสัยจะกำหนดทิศทางสูงสุดและจำนวนการเคลื่อนไหว

การประมวลผลสเปกตรัม

โหมดสเปกตรัมใช้การวิเคราะห์สเปกตรัมในระยะเวลาอันสั้นเพื่อตรวจจับส่วนประกอบที่แคบรอบๆ แถบความถี่ที่เลือก ความไว ความลึก/ช่วง การลดทอน และการควบคุมที่เกี่ยวข้องจะกำหนดว่าสิ่งใดจะลดลงและเท่าใด

โหมดการประมวลผลร่วมกัน

เลย์เออร์ไดนามิกและสเปกตรัมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกระบวนการต่อแบนด์ที่แตกต่างกัน ใช้โหมดที่ตรงกับปัญหาแทนที่จะวางเครื่องตรวจจับสองตัวซ้อนกันบนแบนด์เดียว

เครื่องมือช่องและเคลต้า

ช่อง Mode กำหนดเป้าหมายส่วนประกอบสเปกตรัมที่เกี่ยวข้อง Delta Band, Delta Mode และพฤติกรรมการตรวจสอบ/ออกขั้นจะแยกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของแบนด์หรือเลย์เออร์การประมวลผล

เครื่องวิเคราะห์

จอแสดงผลผสมผสานสเปกตรัมสด เส้นโค้งคงที่ ช่วงไดนามิก/สเปกตรัมที่คาดหวัง และการเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ ภาพยืนยันพฤติกรรมแต่ไม่ได้แทนที่การฟัง

3. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

1. เริ่มต้นที่ 0 dB Input และ Output Gain
2. สร้างหรือเลือกวงดนตรีและเลือกประเภทตัวกรองแบบคงที่
3. ตั้งค่า Frequency, Gain และ Q ขณะที่ฟังในบริบท
4. เปิดใช้งาน Dynamic สำหรับการเคลื่อนไหวตามระดับหรือ Spectral สำหรับการควบคุมเสียงสะท้อนที่แคบ
5. ใช้เดลต้า/ออดีชั่นเพื่อตรวจสอบเป้าหมาย
6. ทำซ้ำตามความจำเป็นเท่านั้นและปรับระดับเอาต์พุตให้ตรงกัน

4. ขั้นตอนการทำงานเชิงปฏิบัติ

เสียงสะท้อนที่รุนแรง

1. สร้าง Bell แบบแคบที่ความถี่รุนแรง
2. รักษาค่าเกณฑ์ให้อยู่ใกล้เป็นกลางหากความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นระยะๆ
3. เปิดใช้งานโหมด Spectral และลดความไวจนกว่ามีเพียงเสียงสะท้อนเท่านั้นที่ตอบสนอง
4. กำหนดช่วงการลดแบบระมัดระวังและตรวจสอบส่วนประกอบที่ถูกปล่อย

ผลที่คาดหวัง: เสียงแหลมที่รุนแรงจะถูกควบคุมในขณะที่โทนเสียงร้องโดยรวมยังคงเปิดอยู่

การล้างข้อมูลแบบไดนามิกต่ำถึงกลาง

1. สร้าง Bell แบบกว้างๆ ในภูมิภาค buildup
2. เปิดใช้งานโหมดไดนามิกที่มีช่วงลบ
3. ตั้งค่า Threshold สำหรับวลีที่ตั้ง และปรับแต่ง Attack/Release ให้ตามหลังของจดหมายวลี

ผลที่คาดหวัง: Low-ความหนาแน่นปานกลางจะลดลงเมื่อมากเกินไปเท่านั้น

Mastering โทนเสียง

1. ใช้ค่า Q ที่กว้างมากและได้กำไรเพียงเล็กน้อย
2. ทำงานในโหมดของสัญญาณเฉพาะเมื่อมีการแปลความไม่สมดุลอย่างชัดเจน
3. ใช้ Output Gain สำหรับการเปรียบเทียบที่ตรงกัน

ผลที่คาดหวัง: ความสมดุลจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยโดยไม่มีระยะหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น

5. การทำงานอัตโนมัติ เพิ่มการจัดเตรียม และการใช้เซสชัน

- ควบคุมอัตโนมัติเฉพาะที่รองรับการเปลี่ยนผ่านดนตรีที่ชัดเจน Fast การเคลื่อนไหวของความถี่ เวลา ระดับเสียง โหมด การสุ่มตัวอย่างเกิน หรือตัวเลือกอัลกอริทึมอาจจใจสร้างอาร์ติแฟกต์หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยสำหรับโฮสต์
- จับคู่ความดังที่รับรู้ก่อนตัดสินใจคุณภาพ การตั้งค่าที่ตั้งกว่ามักจะดูดีขึ้นแม้ว่าการตัดสินใจในการประมวลผลจะไม่ดีขึ้นก็ตาม
- ใช้จุดสิ้นสุดบายพาสปลั๊กอินสำหรับการเปรียบเทียบและรักษาแหล่งที่มาที่ยังไม่ได้ประมวลผลหรือเวอร์ชันโปรเจกต์ก่อนหน้านี้

- โปรแกรมโรงงานเป็นจุดเริ่มต้น การโหลดโปรแกรมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์หลายตัว บันทึก DAW ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่หลังจากปรับให้เข้ากับแหล่งที่มา
- ภาคผนวกของพารามิเตอร์ถูกจับจากสัญญาณไฮสตร VST3 ที่ติดตั้งไว้ โดยแสดงรายการปลายทางทั้งหมดที่ไฮสตรมองเห็นได้ ช่วง/ตัวเลือกที่แสดง ค่าเริ่มต้น สถานะการทำงานอัตโนมัติ และตัวระบุ

6. ข้อจำกัด ข้อควรระวัง และการแก้ไขปัญหา

- แถบไดนามิกหรือแถบสเปกตรัมที่ใช้งานอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงอาจใช้ CPU มาก
- การเพิ่มที่แคบสามารถสร้างจุดสูงสุดขนาดใหญ่ได้
- การตรวจสอบเดลด้าเป็นการวินิจฉัยและควรกลับสู่ภาวะปกติก่อนส่งออก
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้ยิน: ยืนยันว่าเปิดใช้งานปลั๊กอินและบล็อกย่อยที่เกี่ยวข้องแล้ว Mix/Amount ไม่ได้เป็นค่าที่เป็นกลาง และแหล่งที่มาที่มีพลังงานอยู่ในขอบเขตที่ประมวลผล
- ระดับที่ไม่คาดคิด: คำนวณอินพุต เอาต์พุต การส่ง ผลป้อนกลับ และการควบคุมแบบผสมแบบขนานให้เป็นค่าอนุรักษ์ จากนั้นสร้างการตั้งค่าใหม่ที่ละเอียด
- ระบบอัตโนมัติไม่ตรงกับพาดู: รีโหลดโปรเจกต์ ยืนยันว่า DAW กำลังแก้ไขเวอร์ชันปลั๊กอินปัจจุบัน และตรวจสอบว่าโปรแกรมจากโรงงานหรือการเรียกคืนสถานะแทนที่ค่าแล้วหรือไม่
- Clicks หรือการเปลี่ยนภาพ: หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม เวลา ระดับเสียง โหมด หรือตัวเลือกการสุ่มตัวอย่างทันที เว้นแต่จะเสียงนั้นตั้งใจ

7. อ้างอิงพารามิเตอร์โฮสต์ให้เสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวกนี้มีพารามิเตอร์ 438 ทั้งหมดที่เปิดเผยโดย VST3 ที่ติดตั้งปัจจุบันไปยังโฮสต์ จุดสิ้นสุด EQ-band ที่เข้ากันถูกแสดงรายการโดยเจตนาแทนที่จะยุบ ตัวเลือกแยกจะถูกพิมพ์เพิ่มเติมเมื่อสัญญาณโฮสต์เปิดเผย

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโฮสต์	ฟังก์ชัน
Band 1 Attenuation VST3 ID 1494252441	-96 to -3	-96	อัตราโนมัล	ตั้งค่าการลดทอนที่ใช้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลด้า
Band 1 Channel Mode VST3 ID 231707632	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตราโนมัล	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือช่องสัญญาณที่แบนด์นี้ประมวลผล
Band 1 Dynamic VST3 ID 2110033166	Off, On	Off	อัตราโนมัล	เปิดใช้งานเลเยอร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กับระดับ
Band 1 Dynamic Attack VST3 ID 1526674335	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตราโนมัล	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ
Band 1 Dynamic Range VST3 ID 1380575462	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตราโนมัล	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 1 Dynamic Ratio VST3 ID 1380581300	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตราโนมัล	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
Band 1 Dynamic Release VST3 ID 1848216944	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตราโนมัล	ตั้งค่าความเร็วในการสั่น Dynamic EQ
Band 1 Dynamic Threshold VST3 ID 679907220	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตราโนมัล	ตั้งค่าระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น
Band 1 Enabled VST3 ID 523155472	Off, On	On	อัตราโนมัล	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 1 Frequency VST3 ID 2057284585	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตราโนมัล	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จุดตัด หรือความถี่อ้างอิง
Band 1 Gain VST3 ID 2057298160	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตราโนมัล	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้เกิน
Band 1 Q VST3 ID 2015360	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตราโนมัล	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง
Band 1 Spectral VST3 ID 1705673301	Off, On	Off	อัตราโนมัล	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 1 Spectral Depth VST3 ID 924135888	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตราโนมัล	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม
Band 1 Spectral Niddle VST3 ID 1020538023	0 to 100	0	อัตราโนมัล	ควบคุมพฤติกรรมกรามการไฟกส์/แคบของเครื่องตรวจสอบจับสเปกตรัมที่ใช้งานอยู่
Band 1 Spectral Range VST3 ID 936943690	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตราโนมัล	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม
Band 1 Spectral Sensitivity VST3 ID 1361263596	0.00 to 1.00	0.50	อัตราโนมัล	ตั้งค่านี้อัตราการตรวจจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่แคบลงได้อย่างง่ายดาย
Band 1 Type VST3 ID 2057708715	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตราโนมัล	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่
Band 2 Attenuation VST3 ID 234272474	-96 to -3	-96	อัตราโนมัล	ตั้งค่าการลดทอนที่ใช้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลด้า
Band 2 Channel Mode VST3 ID 1873632655	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตราโนมัล	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือช่องสัญญาณที่แบนด์นี้ประมวลผล
Band 2 Dynamic VST3 ID 302578703	Off, On	Off	อัตราโนมัล	เปิดใช้งานเลเยอร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กับระดับ
Band 2 Dynamic Attack VST3 ID 1655757054	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตราโนมัล	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ
Band 2 Dynamic Range VST3 ID 1731107751	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตราโนมัล	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 2 Dynamic Ratio VST3 ID 1731113589	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตราโนมัล	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
Band 2 Dynamic Release VST3 ID 1554813937	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตราโนมัล	ตั้งค่าความเร็วในการสั่น Dynamic EQ

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโอสต์	ฟังก์ชัน
Band 2 Dynamic Threshold VST3 ID 39975381	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น
Band 2 Enabled VST3 ID 863184657	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 2 Frequency VST3 ID 2085913736	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตโนมัติ	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จุดตัด หรือความถี่อ้างอิง
Band 2 Gain VST3 ID 2085927311	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้เกิน
Band 2 Q VST3 ID 2016321	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง
Band 2 Spectral VST3 ID 1509159796	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 2 Spectral Depth VST3 ID 1053218607	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตโนมัติ	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม
Band 2 Spectral Niddle VST3 ID 727135016	0 to 100	0	อัตโนมัติ	ควบคุมพฤติกรรมกรรการโฟกัส/แคบของเครื่องตรวจสอบจับสเปกตรัมที่ใช้งานอยู่
Band 2 Spectral Range VST3 ID 1066026409	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม
Band 2 Spectral Sensitivity VST3 ID 364191243	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค้การตรวจสอบจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่แคบลงได้อย่างง่ายดาย
Band 2 Type VST3 ID 2086337866	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตโนมัติ	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่
Band 3 Attenuation VST3 ID 1121776155	-96 to -3	-96	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการลดทอนที่ไ้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลด้า
Band 3 Channel Mode VST3 ID 1368074030	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตโนมัติ	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือช่องสัญญาณที่แบนด์นี้ประมวลผล
Band 3 Dynamic VST3 ID 642607888	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานเลเยอร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กั้ระดับ
Band 3 Dynamic Attack VST3 ID 1784839773	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ
Band 3 Dynamic Range VST3 ID 2081640040	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 3 Dynamic Ratio VST3 ID 2081645878	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
Band 3 Dynamic Release VST3 ID 1261410930	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการส่งคืน Dynamic EQ
Band 3 Dynamic Threshold VST3 ID 1547527190	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น
Band 3 Enabled VST3 ID 1203213842	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 3 Frequency VST3 ID 2114542887	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตโนมัติ	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จุดตัด หรือความถี่อ้างอิง
Band 3 Gain VST3 ID 2114556462	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้เกิน
Band 3 Q VST3 ID 2017282	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง
Band 3 Spectral VST3 ID 1312646291	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 3 Spectral Depth VST3 ID 1182301326	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตโนมัติ	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม
Band 3 Spectral Niddle VST3 ID 433732009	0 to 100	0	อัตโนมัติ	ควบคุมพฤติกรรมกรรการโฟกัส/แคบของเครื่องตรวจสอบจับสเปกตรัมที่ใช้งานอยู่
Band 3 Spectral Range VST3 ID 1195109128	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโอสต์	ฟังก์ชัน
Band 3 Spectral Sensitivity VST3 ID 1514602538	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่าวิธีการตรวจจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่ ☐ แคลงได้อย่างง่ายดาย
Band 3 Type VST3 ID 2114967017	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตโนมัติ	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่
Band 4 Attenuation VST3 ID 2009279836	-96 to -3	-96	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการลดทอนที่ใช้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลด้า
Band 4 Channel Mode VST3 ID 862515405	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตโนมัติ	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือของสัญญาณที่แบนด์นี้ประมวลผล
Band 4 Dynamic VST3 ID 982637073	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานเลเยอร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กับระดับ
Band 4 Dynamic Attack VST3 ID 1913922492	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ
Band 4 Dynamic Range VST3 ID 284688681	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 4 Dynamic Ratio VST3 ID 284694519	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
Band 4 Dynamic Release VST3 ID 968007923	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการส่งคืน Dynamic EQ
Band 4 Dynamic Threshold VST3 ID 907595351	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น
Band 4 Enabled VST3 ID 1543243027	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 4 Frequency VST3 ID 2143172038	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตโนมัติ	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จดตัด หรือความถี่อ้างอิง
Band 4 Gain VST3 ID 2143185613	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้
Band 4 Q VST3 ID 2018243	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง
Band 4 Spectral VST3 ID 1116132786	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 4 Spectral Depth VST3 ID 1311384045	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตโนมัติ	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม
Band 4 Spectral Niddle VST3 ID 140329002	0 to 100	0	อัตโนมัติ	ควบคุมพฤติกรรมกรฟโฟลส์/แคบของเครื่องตรวจจับสเปกตรัมที่ ☐ ใช้งานอยู่
Band 4 Spectral Range VST3 ID 1324191847	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม
Band 4 Spectral Sensitivity VST3 ID 517530185	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่าวิธีการตรวจจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่ ☐ แคลงได้อย่างง่ายดาย
Band 4 Type VST3 ID 2143596168	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตโนมัติ	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่
Band 5 Attenuation VST3 ID 749299869	-96 to -3	-96	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการลดทอนที่ใช้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลด้า
Band 5 Channel Mode VST3 ID 356956780	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตโนมัติ	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือของสัญญาณที่แบนด์นี้ประมวลผล
Band 5 Dynamic VST3 ID 1322666258	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานเลเยอร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กับระดับ
Band 5 Dynamic Attack VST3 ID 2043005211	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ
Band 5 Dynamic Range VST3 ID 635220970	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 5 Dynamic Ratio VST3 ID 635226808	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
Band 5 Dynamic Release VST3 ID 674604916	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการส่งคืน Dynamic EQ

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโอสต์	ฟังก์ชัน
Band 5 Dynamic Threshold VST3 ID 267663512	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น
Band 5 Enabled VST3 ID 1883272212	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 5 Frequency VST3 ID 24317541	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตโนมัติ	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จุดตัด หรือความถี่อ้างอิง
Band 5 Gain VST3 ID 24331116	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้เกิน
Band 5 Q VST3 ID 2019204	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง
Band 5 Spectral VST3 ID 919619281	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 5 Spectral Depth VST3 ID 1440466764	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตโนมัติ	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม
Band 5 Spectral Niddle VST3 ID 1994409643	0 to 100	0	อัตโนมัติ	ควบคุมพฤติกรรมการโฟกัส/แคบของเครื่องตรวจจับสเปกตรัมที่ใช้งานอยู่
Band 5 Spectral Range VST3 ID 1453274566	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม
Band 5 Spectral Sensitivity VST3 ID 1667941480	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่านี้อัตราการตรวจจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่แคบลงได้อย่างง่ายดาย
Band 5 Type VST3 ID 24741671	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตโนมัติ	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่
Band 6 Attenuation VST3 ID 1636803550	-96 to -3	-96	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการลดทอนที่ใช้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลด้า
Band 6 Channel Mode VST3 ID 1998881803	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตโนมัติ	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือช่องสัญญาณที่แบนด์นี้ประมวลผล
Band 6 Dynamic VST3 ID 1662695443	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานเลเยอร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กับระดับ
Band 6 Dynamic Attack VST3 ID 24604282	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ
Band 6 Dynamic Range VST3 ID 985753259	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 6 Dynamic Ratio VST3 ID 985759097	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
Band 6 Dynamic Release VST3 ID 381201909	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการส่งคืน Dynamic EQ
Band 6 Dynamic Threshold VST3 ID 1775215321	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น
Band 6 Enabled VST3 ID 75817749	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 6 Frequency VST3 ID 52946692	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตโนมัติ	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จุดตัด หรือความถี่อ้างอิง
Band 6 Gain VST3 ID 52960267	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้เกิน
Band 6 Q VST3 ID 2020165	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง
Band 6 Spectral VST3 ID 723105776	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 6 Spectral Depth VST3 ID 1569549483	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตโนมัติ	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม
Band 6 Spectral Niddle VST3 ID 1701006636	0 to 100	0	อัตโนมัติ	ควบคุมพฤติกรรมการโฟกัส/แคบของเครื่องตรวจจับสเปกตรัมที่ใช้งานอยู่
Band 6 Spectral Range VST3 ID 1582357285	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโอสต์	ฟังก์ชัน
Band 6 Spectral Sensitivity VST3 ID 670869127	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่าวิธีการตรวจจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่ ☐ แคลงได้อย่างง่ายดาย
Band 6 Type VST3 ID 53370822	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตโนมัติ	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่
Band 7 Attenuation VST3 ID 376823583	-96 to -3	-96	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการลดทอนที่ใช้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลด้า
Band 7 Channel Mode VST3 ID 1493323178	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตโนมัติ	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือของสัญญาณที่แบนด์นี้ประมวลผล
Band 7 Dynamic VST3 ID 2002724628	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานเลเยอร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กับระดับ
Band 7 Dynamic Attack VST3 ID 153687001	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ
Band 7 Dynamic Range VST3 ID 1336285548	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 7 Dynamic Ratio VST3 ID 1336291386	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
Band 7 Dynamic Release VST3 ID 87798902	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการส่งคืน Dynamic EQ
Band 7 Dynamic Threshold VST3 ID 1135283482	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น
Band 7 Enabled VST3 ID 415846934	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 7 Frequency VST3 ID 81575843	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตโนมัติ	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จุดตัด หรือความถี่อ้างอิง
Band 7 Gain VST3 ID 81589418	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้เกิน
Band 7 Q VST3 ID 2021126	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง
Band 7 Spectral VST3 ID 526592271	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 7 Spectral Depth VST3 ID 1698632202	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตโนมัติ	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม
Band 7 Spectral Niddle VST3 ID 1407603629	0 to 100	0	อัตโนมัติ	ควบคุมพฤติกรรมกรการโฟกัส/แคบของเครื่องตรวจจับสเปกตรัมที่ ☐ ใช้งานอยู่
Band 7 Spectral Range VST3 ID 1711440004	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม
Band 7 Spectral Sensitivity VST3 ID 1821280422	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่าวิธีการตรวจจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่ ☐ แคลงได้อย่างง่ายดาย
Band 7 Type VST3 ID 81999973	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตโนมัติ	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่
Band 8 Attenuation VST3 ID 1264327264	-96 to -3	-96	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการลดทอนที่ใช้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลด้า
Band 8 Channel Mode VST3 ID 987764553	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตโนมัติ	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือของสัญญาณที่แบนด์นี้ประมวลผล
Band 8 Dynamic VST3 ID 195270165	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานเลเยอร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กับระดับ
Band 8 Dynamic Attack VST3 ID 282769720	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ
Band 8 Dynamic Range VST3 ID 1686817837	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 8 Dynamic Ratio VST3 ID 1686823675	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
Band 8 Dynamic Release VST3 ID 1941879543	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการส่งคืน Dynamic EQ

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโอสต์	ฟังก์ชัน
Band 8 Dynamic Threshold VST3 ID 495351643	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น
Band 8 Enabled VST3 ID 755876119	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 8 Frequency VST3 ID 110204994	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตโนมัติ	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จุดตัด หรือความถี่อ้างอิง
Band 8 Gain VST3 ID 110218569	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้เกิน
Band 8 Q VST3 ID 2022087	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง
Band 8 Spectral VST3 ID 330078766	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 8 Spectral Depth VST3 ID 1827714921	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตโนมัติ	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม
Band 8 Spectral Niddle VST3 ID 1114200622	0 to 100	0	อัตโนมัติ	ควบคุมพฤติกรรมการโฟกัส/แคบของเครื่องตรวจจับสเปกตรัมที่ใช้งานอยู่
Band 8 Spectral Range VST3 ID 1840522723	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม
Band 8 Spectral Sensitivity VST3 ID 824208069	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่านี้อัตราการตรวจจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่แคบลงได้อย่างง่ายดาย
Band 8 Type VST3 ID 110629124	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตโนมัติ	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่
Band 9 Attenuation VST3 ID 4347297	-96 to -3	-96	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการลดทอนที่ใช้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลด้า
Band 9 Channel Mode VST3 ID 482205928	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตโนมัติ	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือช่องสัญญาณที่แบนด์นี้ประมวลผล
Band 9 Dynamic VST3 ID 535299350	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานเลเยอร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กับระดับ
Band 9 Dynamic Attack VST3 ID 411852439	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ
Band 9 Dynamic Range VST3 ID 2037350126	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 9 Dynamic Ratio VST3 ID 2037355964	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
Band 9 Dynamic Release VST3 ID 1648476536	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการส่งคืน Dynamic EQ
Band 9 Dynamic Threshold VST3 ID 2002903452	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น
Band 9 Enabled VST3 ID 1095905304	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 9 Frequency VST3 ID 138834145	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตโนมัติ	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จุดตัด หรือความถี่อ้างอิง
Band 9 Gain VST3 ID 138847720	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้เกิน
Band 9 Q VST3 ID 2023048	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง
Band 9 Spectral VST3 ID 133565261	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 9 Spectral Depth VST3 ID 1956797640	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตโนมัติ	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม
Band 9 Spectral Niddle VST3 ID 820797615	0 to 100	0	อัตโนมัติ	ควบคุมพฤติกรรมการโฟกัส/แคบของเครื่องตรวจจับสเปกตรัมที่ใช้งานอยู่
Band 9 Spectral Range VST3 ID 1969605442	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโอสต์	ฟังก์ชัน
Band 9 Spectral Sensitivity VST3 ID 1974619364	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่าวิธีการตรวจจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่ ☐ แคลลงได้อย่างง่ายดาย
Band 9 Type VST3 ID 139258275	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตโนมัติ	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่
Band 10 Attenuation VST3 ID 891850978	-96 to -3	-96	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการลดทอนที่ใช้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลต้า
Band 10 Channel Mode VST3 ID 2124130951	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตโนมัติ	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือของสัญญาณที่แบนด์นี้ประมวลผล
Band 10 Dynamic VST3 ID 875328535	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานเลเยอร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กับระดับ
Band 10 Dynamic Attack VST3 ID 540935158	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ
Band 10 Dynamic Range VST3 ID 240398767	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 10 Dynamic Ratio VST3 ID 240404605	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
Band 10 Dynamic Release VST3 ID 1355073529	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการส่งคืน Dynamic EQ
Band 10 Dynamic Threshold VST3 ID 1362971613	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น
Band 10 Enabled VST3 ID 1435934489	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 10 Frequency VST3 ID 167463296	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตโนมัติ	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จุดตัด หรือความถี่อ้างอิง
Band 10 Gain VST3 ID 167476871	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้เกิน
Band 10 Q VST3 ID 2024009	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง
Band 10 Spectral VST3 ID 2084535404	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 10 Spectral Depth VST3 ID 2085880359	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตโนมัติ	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม
Band 10 Spectral Niddle VST3 ID 527394608	0 to 100	0	อัตโนมัติ	ควบคุมพฤติกรรมการโฟกัส/แคบของเครื่องตรวจจับสเปกตรัมที่ ☐ ใช้งานอยู่
Band 10 Spectral Range VST3 ID 2098688161	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม
Band 10 Spectral Sensitivity VST3 ID 977547011	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่าวิธีการตรวจจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่ ☐ แคลลงได้อย่างง่ายดาย
Band 10 Type VST3 ID 167887426	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตโนมัติ	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่
Band 11 Attenuation VST3 ID 750853900	-96 to -3	-96	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการลดทอนที่ใช้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลต้า
Band 11 Channel Mode VST3 ID 1037613341	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตโนมัติ	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือของสัญญาณที่แบนด์นี้ประมวลผล
Band 11 Dynamic VST3 ID 668606401	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานเลเยอร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กับระดับ
Band 11 Dynamic Attack VST3 ID 1064943628	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ
Band 11 Dynamic Range VST3 ID 1296407257	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 11 Dynamic Ratio VST3 ID 1296413095	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับระดับที่สูงกว่าเกณฑ์

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโอสต์	ฟังก์ชัน
Band 11 Dynamic Release VST3 ID 419466915	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการส่งคืน Dynamic EQ
Band 11 Dynamic Threshold VST3 ID 2040664071	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่านระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น
Band 11 Enabled VST3 ID 1229212355	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 11 Frequency VST3 ID 1063472662	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตโนมัติ	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จุดตัด หรือความถี่อ้างอิง
Band 11 Gain VST3 ID 1063486237	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้เกิน
Band 11 Q VST3 ID 62461299	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง
Band 11 Spectral VST3 ID 2118600194	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 11 Spectral Depth VST3 ID 462405181	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตโนมัติ	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม
Band 11 Spectral Niddle VST3 ID 1739271642	0 to 100	0	อัตโนมัติ	ควบคุมพฤติกรรมการโฟกัส/แคบของเครื่องตรวจจับสเปกตรัมที่ ☐ ใช้งานอยู่
Band 11 Spectral Range VST3 ID 475212983	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม
Band 11 Spectral Sensitivity VST3 ID 1619788441	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่านวิธีการตรวจจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่ ☐ แคบลงได้อย่างง่ายดาย
Band 11 Type VST3 ID 1063896792	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตโนมัติ	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่
Band 12 Attenuation VST3 ID 1638357581	-96 to -3	-96	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการลดทอนที่ใช้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลด้า
Band 12 Channel Mode VST3 ID 532054716	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตโนมัติ	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือช่องสัญญาณที่แบนด์นี้ประมวลผล
Band 12 Dynamic VST3 ID 1008635586	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานเลเยอร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กับระดับ
Band 12 Dynamic Attack VST3 ID 1194026347	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ
Band 12 Dynamic Range VST3 ID 1646939546	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 12 Dynamic Ratio VST3 ID 1646945384	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
Band 12 Dynamic Release VST3 ID 126063908	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการส่งคืน Dynamic EQ
Band 12 Dynamic Threshold VST3 ID 1400732232	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่านระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น
Band 12 Enabled VST3 ID 1569241540	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 12 Frequency VST3 ID 1092101813	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตโนมัติ	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จุดตัด หรือความถี่อ้างอิง
Band 12 Gain VST3 ID 1092115388	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้เกิน
Band 12 Q VST3 ID 62462260	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง
Band 12 Spectral VST3 ID 1922086689	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 12 Spectral Depth VST3 ID 591487900	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตโนมัติ	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโอสต์	ฟังก์ชัน
Band 12 Spectral Niddle VST3 ID 1445868635	0 to 100	0	อัตโนมัติ	ควบคุมพฤติกรรมกรมการโฟกัส/แคบของเครื่องตรวจจับสเปกตรัมที่ใช้งานอยู่
Band 12 Spectral Range VST3 ID 604295702	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม
Band 12 Spectral Sensitivity VST3 ID 622716088	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่าวิธีการตรวจจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่แคบลงได้อย่างง่ายดาย
Band 12 Type VST3 ID 1092525943	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตโนมัติ	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่
Band 13 Attenuation VST3 ID 378377614	-96 to -3	-96	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการลดทอนที่ใช้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลด้า
Band 13 Channel Mode VST3 ID 26496091	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตโนมัติ	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือช่องสัญญาณที่แบนด์นี้ประมวลผล
Band 13 Dynamic VST3 ID 1348664771	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานเลย์เออร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กับระดับ
Band 13 Dynamic Attack VST3 ID 1323109066	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ
Band 13 Dynamic Range VST3 ID 1997471835	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 13 Dynamic Ratio VST3 ID 1997477673	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับระดับที่สูงกว่าเกนซ์
Band 13 Dynamic Release VST3 ID 1980144549	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการส่งคืน Dynamic EQ
Band 13 Dynamic Threshold VST3 ID 760800393	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น
Band 13 Enabled VST3 ID 1909270725	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 13 Frequency VST3 ID 1120730964	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตโนมัติ	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จุดตัด หรือความถี่อ้างอิง
Band 13 Gain VST3 ID 1120744539	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้เกน
Band 13 Q VST3 ID 62463221	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง
Band 13 Spectral VST3 ID 1725573184	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 13 Spectral Depth VST3 ID 720570619	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตโนมัติ	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม
Band 13 Spectral Niddle VST3 ID 1152465628	0 to 100	0	อัตโนมัติ	ควบคุมพฤติกรรมกรมการโฟกัส/แคบของเครื่องตรวจจับสเปกตรัมที่ใช้งานอยู่
Band 13 Spectral Range VST3 ID 733378421	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม
Band 13 Spectral Sensitivity VST3 ID 1773127383	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่าวิธีการตรวจจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่แคบลงได้อย่างง่ายดาย
Band 13 Type VST3 ID 1121155094	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตโนมัติ	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่
Band 14 Attenuation VST3 ID 1265881295	-96 to -3	-96	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการลดทอนที่ใช้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลด้า
Band 14 Channel Mode VST3 ID 1668421114	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตโนมัติ	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือช่องสัญญาณที่แบนด์นี้ประมวลผล
Band 14 Dynamic VST3 ID 1688693956	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานเลย์เออร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กับระดับ
Band 14 Dynamic Attack VST3 ID 1452191785	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโอสต์	ฟังก์ชัน
Band 14 Dynamic Range VST3 ID 200520476	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 14 Dynamic Ratio VST3 ID 200526314	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
Band 14 Dynamic Release VST3 ID 1686741542	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการส่งคืน Dynamic EQ
Band 14 Dynamic Threshold VST3 ID 120868554	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น
Band 14 Enabled VST3 ID 101816262	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 14 Frequency VST3 ID 1149360115	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตโนมัติ	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จดตัด หรือความถี่อ้างอิง
Band 14 Gain VST3 ID 1149373690	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้เกิน
Band 14 Q VST3 ID 62464182	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง
Band 14 Spectral VST3 ID 1529059679	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 14 Spectral Depth VST3 ID 849653338	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตโนมัติ	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม
Band 14 Spectral Niddle VST3 ID 859062621	0 to 100	0	อัตโนมัติ	ควบคุมพฤติกรรมกรุปเฟส/แคบของเครื่องตรวจสอบจับสเปกตรัมที่ใช้งานอยู่
Band 14 Spectral Range VST3 ID 862461140	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม
Band 14 Spectral Sensitivity VST3 ID 776055030	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่าวิธีการตรวจจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่แคบลงได้อย่างง่ายดาย
Band 14 Type VST3 ID 1149784245	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตโนมัติ	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่
Band 15 Attenuation VST3 ID 5901328	-96 to -3	-96	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการลดทอนที่ใช้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลต้า
Band 15 Channel Mode VST3 ID 1162862489	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตโนมัติ	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือของสัญญาณที่แบนด์นี้ประมวลผล
Band 15 Dynamic VST3 ID 2028723141	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานเลเยอร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กักระดับ
Band 15 Dynamic Attack VST3 ID 1581274504	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ
Band 15 Dynamic Range VST3 ID 551052765	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 15 Dynamic Ratio VST3 ID 551058603	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
Band 15 Dynamic Release VST3 ID 1393338535	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการส่งคืน Dynamic EQ
Band 15 Dynamic Threshold VST3 ID 1628420363	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น
Band 15 Enabled VST3 ID 441845447	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 15 Frequency VST3 ID 1177989266	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตโนมัติ	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จดตัด หรือความถี่อ้างอิง
Band 15 Gain VST3 ID 1178002841	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้เกิน
Band 15 Q VST3 ID 62465143	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโอสต์	ฟังก์ชัน
Band 15 Spectral VST3 ID 1332546174	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 15 Spectral Depth VST3 ID 978736057	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตโนมัติ	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม
Band 15 Spectral Niddle VST3 ID 565659614	0 to 100	0	อัตโนมัติ	ควบคุมพฤติกรรมการโฟกัส/แคบของเครื่องตรวจสอบสเปกตรัมที่ □ ใช้งานอยู่
Band 15 Spectral Range VST3 ID 991543859	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม
Band 15 Spectral Sensitivity VST3 ID 1926466325	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่าวิธีการตรวจจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่□แคบลงได้อย่าง ง่ายดาย
Band 15 Type VST3 ID 1178413396	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตโนมัติ	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่
Band 16 Attenuation VST3 ID 893405009	-96 to -3	-96	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการลดทอนที่ใช้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลด้า
Band 16 Channel Mode VST3 ID 657303864	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตโนมัติ	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือช่องสัญญาณที่แบนด์นี้ประมวลผล
Band 16 Dynamic VST3 ID 221268678	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานเลเยอร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กับระดับ
Band 16 Dynamic Attack VST3 ID 1710357223	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ
Band 16 Dynamic Range VST3 ID 901585054	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 16 Dynamic Ratio VST3 ID 901590892	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นอยู่กับระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
Band 16 Dynamic Release VST3 ID 1099935528	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการส่งคืน Dynamic EQ
Band 16 Dynamic Threshold VST3 ID 988488524	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น
Band 16 Enabled VST3 ID 781874632	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 16 Frequency VST3 ID 1206618417	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตโนมัติ	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จุดตัด หรือความถี่อ้างอิง
Band 16 Gain VST3 ID 1206631992	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้เกิน
Band 16 Q VST3 ID 62466104	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง
Band 16 Spectral VST3 ID 1136032669	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 16 Spectral Depth VST3 ID 1107818776	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตโนมัติ	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม
Band 16 Spectral Niddle VST3 ID 272256607	0 to 100	0	อัตโนมัติ	ควบคุมพฤติกรรมการโฟกัส/แคบของเครื่องตรวจสอบสเปกตรัมที่ □ ใช้งานอยู่
Band 16 Spectral Range VST3 ID 1120626578	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม
Band 16 Spectral Sensitivity VST3 ID 929393972	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่าวิธีการตรวจจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่□แคบลงได้อย่าง ง่ายดาย
Band 16 Type VST3 ID 1207042547	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตโนมัติ	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่
Band 17 Attenuation VST3 ID 1780908690	-96 to -3	-96	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการลดทอนที่ใช้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลด้า
Band 17 Channel Mode VST3 ID 151745239	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตโนมัติ	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือช่องสัญญาณที่แบนด์นี้ประมวลผล

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโอสต์	ฟังก์ชัน
Band 17 Dynamic VST3 ID 561297863	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานเลเยอร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กับระดับ
Band 17 Dynamic Attack VST3 ID 1839439942	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ
Band 17 Dynamic Range VST3 ID 1252117343	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 17 Dynamic Ratio VST3 ID 1252123181	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
Band 17 Dynamic Release VST3 ID 806532521	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการสแกน Dynamic EQ
Band 17 Dynamic Threshold VST3 ID 348556685	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น
Band 17 Enabled VST3 ID 1121903817	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 17 Frequency VST3 ID 1235247568	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตโนมัติ	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จุดตัด หรือความถี่อ้างอิง
Band 17 Gain VST3 ID 1235261143	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้
Band 17 Q VST3 ID 62467065	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง
Band 17 Spectral VST3 ID 939519164	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 17 Spectral Depth VST3 ID 1236901495	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตโนมัติ	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม
Band 17 Spectral Niddle VST3 ID 2126337248	0 to 100	0	อัตโนมัติ	ควบคุมพฤติกรรมการโฟกัส/แคบของเครื่องตรวจจับสเปกตรัมที่ใช้งานอยู่
Band 17 Spectral Range VST3 ID 1249709297	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม
Band 17 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079805267	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่าวิธีการตรวจจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่แคบลงได้อย่างง่ายดาย
Band 17 Type VST3 ID 1235671698	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตโนมัติ	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่
Band 18 Attenuation VST3 ID 520928723	-96 to -3	-96	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการลดทอนที่ใช้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลด้า
Band 18 Channel Mode VST3 ID 1793670262	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตโนมัติ	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือช่องสัญญาณที่แบนด์นี้ประมวลผล
Band 18 Dynamic VST3 ID 901327048	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานเลเยอร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กับระดับ
Band 18 Dynamic Attack VST3 ID 1968522661	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ
Band 18 Dynamic Range VST3 ID 1602649632	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 18 Dynamic Ratio VST3 ID 1602655470	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
Band 18 Dynamic Release VST3 ID 513129514	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการสแกน Dynamic EQ
Band 18 Dynamic Threshold VST3 ID 1856108494	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น
Band 18 Enabled VST3 ID 1461933002	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 18 Frequency VST3 ID 1263876719	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตโนมัติ	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จุดตัด หรือความถี่อ้างอิง

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโอสต์	ฟังก์ชัน
Band 18 Gain VST3 ID 1263890294	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้เกิน
Band 18 Q VST3 ID 62468026	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง
Band 18 Spectral VST3 ID 743005659	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 18 Spectral Depth VST3 ID 1365984214	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตโนมัติ	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม
Band 18 Spectral Niddle VST3 ID 1832934241	0 to 100	0	อัตโนมัติ	ควบคุมพฤติกรรมการโฟกัส/แคบของเครื่องตรวจจับสเปกตรัมที่ ☐ ใช้งานอยู่
Band 18 Spectral Range VST3 ID 1378792016	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม
Band 18 Spectral Sensitivity VST3 ID 1082732914	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่าวิธีการตรวจจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่ ☐ แคบลงได้อย่างง่ายดาย
Band 18 Type VST3 ID 1264300849	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตโนมัติ	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่
Band 19 Attenuation VST3 ID 1408432404	-96 to -3	-96	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการลดทอนที่ใช้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลต้า
Band 19 Channel Mode VST3 ID 1288111637	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตโนมัติ	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือช่องสัญญาณที่แบนด์นี้มีประมวลผล
Band 19 Dynamic VST3 ID 1241356233	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานเลเยอร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กับระดับ
Band 19 Dynamic Attack VST3 ID 2097605380	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ
Band 19 Dynamic Range VST3 ID 1953181921	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 19 Dynamic Ratio VST3 ID 1953187759	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
Band 19 Dynamic Release VST3 ID 219726507	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการส่งคืน Dynamic EQ
Band 19 Dynamic Threshold VST3 ID 1216176655	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น
Band 19 Enabled VST3 ID 1801962187	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 19 Frequency VST3 ID 1292505870	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตโนมัติ	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จุดตัด หรือความถี่อ้างอิง
Band 19 Gain VST3 ID 1292519445	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้เกิน
Band 19 Q VST3 ID 62468987	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง
Band 19 Spectral VST3 ID 546492154	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 19 Spectral Depth VST3 ID 1495066933	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตโนมัติ	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม
Band 19 Spectral Niddle VST3 ID 1539531234	0 to 100	0	อัตโนมัติ	ควบคุมพฤติกรรมการโฟกัส/แคบของเครื่องตรวจจับสเปกตรัมที่ ☐ ใช้งานอยู่
Band 19 Spectral Range VST3 ID 1507874735	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม
Band 19 Spectral Sensitivity VST3 ID 85660561	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่าวิธีการตรวจจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่ ☐ แคบลงได้อย่างง่ายดาย
Band 19 Type VST3 ID 1292930000	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตโนมัติ	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโอสต์	ฟังก์ชัน
Band 20 Attenuation VST3 ID 148452437	-96 to -3	-96	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการลดทอนที่ใช้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลด้า
Band 20 Channel Mode VST3 ID 782553012	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตโนมัติ	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือช่องสัญญาณที่แบนด์นี้ประมวลผล
Band 20 Dynamic VST3 ID 1581385418	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานเลเยอร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กับระดับ
Band 20 Dynamic Attack VST3 ID 79204451	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ
Band 20 Dynamic Range VST3 ID 156230562	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 20 Dynamic Ratio VST3 ID 156236400	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
Band 20 Dynamic Release VST3 ID 2073807148	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการส่งคืน Dynamic EQ
Band 20 Dynamic Threshold VST3 ID 576244816	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น
Band 20 Enabled VST3 ID 2141991372	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 20 Frequency VST3 ID 1321135021	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตโนมัติ	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จุดตัด หรือความถี่อ้างอิง
Band 20 Gain VST3 ID 1321148596	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้
Band 20 Q VST3 ID 62469948	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง
Band 20 Spectral VST3 ID 349978649	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 20 Spectral Depth VST3 ID 1624149652	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตโนมัติ	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม
Band 20 Spectral Niddle VST3 ID 1246128227	0 to 100	0	อัตโนมัติ	ควบคุมพฤติกรรมการโฟกัส/แคบของเครื่องตรวจจับสเปกตรัมที่ ☐ ใช้งานอยู่
Band 20 Spectral Range VST3 ID 1636957454	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม
Band 20 Spectral Sensitivity VST3 ID 1236071856	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่านี้อัตราการตรวจจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่ ☐ แคบลงได้อย่างง่ายดาย
Band 20 Type VST3 ID 1321559151	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตโนมัติ	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่
Band 21 Attenuation VST3 ID 346180587	-96 to -3	-96	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการลดทอนที่ใช้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลด้า
Band 21 Channel Mode VST3 ID 397681502	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตโนมัติ	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือช่องสัญญาณที่แบนด์นี้ประมวลผล
Band 21 Dynamic VST3 ID 472092896	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานเลเยอร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กับระดับ
Band 21 Dynamic Attack VST3 ID 771540621	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ
Band 21 Dynamic Range VST3 ID 1425489976	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 21 Dynamic Ratio VST3 ID 1425495814	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
Band 21 Dynamic Release VST3 ID 2061391938	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการส่งคืน Dynamic EQ
Band 21 Dynamic Threshold VST3 ID 1530129894	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโอสต์	ฟังก์ชัน
Band 21 Enabled VST3 ID 1032698850	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 21 Frequency VST3 ID 1950976343	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตโนมัติ	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จุดตัด หรือความถี่อ้างอิง
Band 21 Gain VST3 ID 1950989918	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้เกิน
Band 21 Q VST3 ID 62491090	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง
Band 21 Spectral VST3 ID 321648835	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 21 Spectral Depth VST3 ID 169002174	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตโนมัติ	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม
Band 21 Spectral Niddle VST3 ID 1233713017	0 to 100	0	อัตโนมัติ	ควบคุมพฤติกรรมการโฟกัส/แคบของเครื่องตรวจจับสเปกตรัมที่ ☐ ใช้งานอยู่
Band 21 Spectral Range VST3 ID 181809976	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม
Band 21 Spectral Sensitivity VST3 ID 775316570	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่านี้อัตราการตรวจจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่ ☐ แคบลงได้อย่างง่ายดาย
Band 21 Type VST3 ID 1951400473	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตโนมัติ	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่
Band 22 Attenuation VST3 ID 1233684268	-96 to -3	-96	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการลดทอนที่ใช้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลด้า
Band 22 Channel Mode VST3 ID 2039606525	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตโนมัติ	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือช่องสัญญาณที่แบนด์นี้ประมวลผล
Band 22 Dynamic VST3 ID 812122081	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานเลย์เออร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กับระดับ
Band 22 Dynamic Attack VST3 ID 900623340	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ
Band 22 Dynamic Range VST3 ID 1776022265	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 22 Dynamic Ratio VST3 ID 1776028103	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
Band 22 Dynamic Release VST3 ID 1767988931	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการสางคืน Dynamic EQ
Band 22 Dynamic Threshold VST3 ID 890198055	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น
Band 22 Enabled VST3 ID 1372728035	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 22 Frequency VST3 ID 1979605494	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตโนมัติ	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จุดตัด หรือความถี่อ้างอิง
Band 22 Gain VST3 ID 1979619069	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้เกิน
Band 22 Q VST3 ID 62492051	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง
Band 22 Spectral VST3 ID 125135330	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 22 Spectral Depth VST3 ID 298084893	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตโนมัติ	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม
Band 22 Spectral Niddle VST3 ID 940310010	0 to 100	0	อัตโนมัติ	ควบคุมพฤติกรรมการโฟกัส/แคบของเครื่องตรวจจับสเปกตรัมที่ ☐ ใช้งานอยู่
Band 22 Spectral Range VST3 ID 310892695	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม
Band 22 Spectral Sensitivity VST3 ID 1925727865	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่านี้อัตราการตรวจจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่ ☐ แคบลงได้อย่างง่ายดาย

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโอสต์	ฟังก์ชัน
Band 22 Type VST3 ID 1980029624	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตโนมัติ	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่
Band 23 Attenuation VST3 ID 2121187949	-96 to -3	-96	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการลดทอนที่ใช้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลด้า
Band 23 Channel Mode VST3 ID 1534047900	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตโนมัติ	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือของสัญญาณที่แบนด์นี้ประมวลผล
Band 23 Dynamic VST3 ID 1152151266	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานเลเยอร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กับระดับ
Band 23 Dynamic Attack VST3 ID 1029706059	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ
Band 23 Dynamic Range VST3 ID 2126554554	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 23 Dynamic Ratio VST3 ID 2126560392	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
Band 23 Dynamic Release VST3 ID 1474585924	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการส่งคืน Dynamic EQ
Band 23 Dynamic Threshold VST3 ID 250266216	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น
Band 23 Enabled VST3 ID 1712757220	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 23 Frequency VST3 ID 2008234645	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตโนมัติ	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จุดตัด หรือความถี่อ้างอิง
Band 23 Gain VST3 ID 2008248220	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้เกน
Band 23 Q VST3 ID 62493012	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง
Band 23 Spectral VST3 ID 2076105473	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 23 Spectral Depth VST3 ID 427167612	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตโนมัติ	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม
Band 23 Spectral Niddle VST3 ID 646907003	0 to 100	0	อัตโนมัติ	ควบคุมพฤติกรรมการโฟกัส/แคบของเครื่องตรวจจับสเปกตรัมที่ ☐ ใช้งานอยู่
Band 23 Spectral Range VST3 ID 439975414	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม
Band 23 Spectral Sensitivity VST3 ID 928655512	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่าวิธีการตรวจจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่ ☐ แคบลงได้อย่างรวดเร็ว
Band 23 Type VST3 ID 2008658775	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตโนมัติ	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่
Band 24 Attenuation VST3 ID 861207982	-96 to -3	-96	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการลดทอนที่ใช้โดยเส้นทางสเปกตรัมหรือเดลด้า
Band 24 Channel Mode VST3 ID 1028489275	Stereo, Mid, Side	Stereo	อัตโนมัติ	เลือกองค์ประกอบสเตอริโอหรือของสัญญาณที่แบนด์นี้ประมวลผล
Band 24 Dynamic VST3 ID 1492180451	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานเลเยอร์ Dynamic EQ ที่ขึ้นอยู่กับระดับ
Band 24 Dynamic Attack VST3 ID 1158788778	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนอง Dynamic EQ
Band 24 Dynamic Range VST3 ID 329603195	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก EQ เพิ่มหรือตัด
Band 24 Dynamic Ratio VST3 ID 329609033	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแรงของการเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
Band 24 Dynamic Release VST3 ID 1181182917	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการส่งคืน Dynamic EQ

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโฮสต์	ฟังก์ชัน
Band 24 Dynamic Threshold VST3 ID 1757818025	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่การเคลื่อนไหว Dynamic EQ เริ่มต้น
Band 24 Enabled VST3 ID 2052786405	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานแบนด์ EQ นี้
Band 24 Frequency VST3 ID 2036863796	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	อัตโนมัติ	ตั้งค่าศูนย์กลางย่านความถี่ จุดตัด หรือความถี่อ้างอิง
Band 24 Gain VST3 ID 2036877371	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าการเพิ่มหรือตัดแบบคงที่สำหรับประเภทตัวกรองที่ใช้
Band 24 Q VST3 ID 62493973	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิธหรือความคมชัดของการเปลี่ยนแปลง
Band 24 Spectral VST3 ID 1879591968	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เปิดใช้งานการประมวลผลสเปกตรัม STFT แบบแคบสำหรับแบนด์นี้
Band 24 Spectral Depth VST3 ID 556250331	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	อัตโนมัติ	กำหนดความลึกของการรักษาสเปกตรัม
Band 24 Spectral Niddle VST3 ID 353503996	0 to 100	0	อัตโนมัติ	ควบคุมพฤติกรรมการโฟกัส/แคบของเครื่องตรวจจับสเปกตรัมที่ใช้งานอยู่
Band 24 Spectral Range VST3 ID 569058133	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	อัตโนมัติ	จำกัดการเคลื่อนไหวหรือการลดลงของสเปกตรัม
Band 24 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079066807	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่าวิธีการตรวจจับส่วนประกอบสเปกตรัมที่แคบลงได้อย่างง่ายดาย
Band 24 Type VST3 ID 2037287926	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	อัตโนมัติ	เลือกรูปร่างตัวกรองแบบคงที่
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	อัตโนมัติ; Bypass	ปิดหรือเปิดเส้นทางการประมวลผลปลั๊กอินที่สมบูรณ์ผ่านจุดสิ้นสุดสายพาสที่โฮสต์มองเห็นได้
Delta Band VST3 ID 10318460	0 to 23	0	อัตโนมัติ	เลือกแบนด์ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบแบนด์เดลต้า
Delta Mode VST3 ID 10659306	Off, All bands, Selected band	Off	อัตโนมัติ	เลือกโหมดการตรวจสอบเดลต้าการวินิจฉัย
Input Gain VST3 ID 1900926708	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่เข้าสู่โปรเซสเซอร์และปลั๊กอินไดรฟ์ดาวนสตรีมหรือการตรวจจับ
Output Gain VST3 ID 1357703165	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	อัตโนมัติ	ตั้งค่าหรือจำกัดระดับเอาต์พุตสุดท้ายหลังจากการประมวลผลหลักของปลั๊กอิน
Program VST3 ID 1886548852	Init / Flat, Vocal Resonance Guard, Mix Bus Polish, Drum Punch & Bite, Master De-Harsh, M/S Clarity	Init / Flat	อัตโนมัติ	เลือกโปรแกรมจากโรงงาน การโหลดโปรแกรมจะเรียกคืนชุดพารามิเตอร์ปลั๊กอินที่ประสานกัน

พื้นฐานเอกสาร

จัดเตรียมจากแค็ตตาล็อกสาธารณะปัจจุบัน สรุปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปัจจุบัน และบันทึกการใช้งาน หากมี คู่มือภาษาอังกฤษที่มีอยู่ หากมี และการสแกนโดยตรงของสัญญาโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้ง รายละเอียดการใช้งานภายในที่ไม่ปรากฏต่อผู้ใช้จะถูกแยกออกโดยเจตนา
คุณสมบัติที่ผู้ใช้เผชิญหน้ากันทั้งหมดและการควบคุมที่โฮสต์มองเห็นได้รับการบันทึกไว้