

TB Disperser

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

Bộ xử lý phân tán pha all-pass giúp định hình lại thời gian đến nhất thời mà không thay đổi cường độ EQ thông thường, với tần số chuyên dụng LFO.



Phiên bản danh mục: 1.3.0

Phiên bản tài liệu: 2026-08-04

Các điểm cuối hiển thị trên máy chủ được ghi lại: 9

1. Mục đích sản phẩm

Bộ xử lý phân tán pha all-pass giúp định hình lại thời gian đến nhất thời mà không thay đổi cường độ EQ thông thường, với tần số chuyên dụng LFO.

Những đoạn chuyển tiếp sắc nét có thể cần nhiều trọng lượng hoặc độ dài hơn mà không bị cắt, nén hoặc tăng âm rõ ràng. TB Disperser xoay pha xung quanh vùng tần số đã chọn để các thành phần đến vào các thời điểm khác nhau, biến một xung ngắn thành một đợt quét sâu hơn trong khi vẫn duy trì phần lớn phản ứng cường độ tĩnh.

Nó tạo ra kết quả gì

- Các cuộc tấn công dài hơn và nặng nề hơn
- Frequency quét pha tập trung
- Phân tán hoạt ảnh không có tự động hóa DAW
- Thiết kế nhất thời khác với độ bão hòa hoặc EQ

Luồng tín hiệu

Input -> mạng phân tán toàn bộ được định hình bởi Frequency, Pinch, Speed và Amount -> tần số tùy chọn LFO -> đầu ra

2. Hướng dẫn tính năng đầy đủ

Amount

Kiểm soát tổng cường độ quay pha và do đó kiểm soát độ dài và độ cong có thể nghe được của quá trình quét nhất thời.

Frequency

Đặt tâm hoặc trục của sự phân tán. Cài đặt Low nhấn mạnh trọng lượng; cài đặt cao hơn tạo ra các đường viền và đường viền kim loại sắc nét hơn.

Pinch

Tập trung hành động pha xung quanh tần số đã chọn. Giá trị cao hơn cho âm thanh tập trung và cộng hưởng hơn.

Speed

Điều chỉnh hành vi thời gian của sự phân tán độc lập với LFO Rate. Các giá trị chậm hơn kéo dài chuyển động; giá trị nhanh hơn thắt chặt nó.

Frequency LFO

LFO Type chọn Off, Sine, Triangle, Saw, Square, hoặc Random. LFO Range đặt tần số di chuyển theo quãng tám và LFO Rate điều khiển tốc độ chuyển động.

Chương trình

Các chương trình thể hiện việc định hình pha chặt chẽ, nở trống, nở âm trầm, quét kim loại, chuyển động xung và tán xạ ngẫu nhiên.

3. Bắt đầu nhanh

1. Bắt đầu với LFO Off.
2. Đặt Frequency gần phần thân của tạm thời.
3. Tăng Amount cho đến khi cuộc tấn công thay đổi rõ ràng.
4. Sử dụng Pinch để lấy nét đường viền.
5. Sử dụng Speed để vừa với phong bì nguồn.
6. Chỉ bật LFO khi muốn chuyển động liên tục.

4. Quy trình làm việc thực tế

Trọng lượng đá

1. Đặt Frequency ở mức thấp.
2. Sử dụng Amount vừa phải và Pinch từ thấp đến trung bình.
3. Điều chỉnh Speed cho đến khi cạnh trước trở nên nặng hơn mà không phát ra tiếng kêu.

Kết quả mong đợi: Cú đá có cảm giác sâu hơn và dài hơn mà không cần tăng âm trầm thông thường.

Zap tổng hợp hoạt hình

1. Đặt mức trung bình hoặc cao Frequency.
2. Tăng Pinch.
3. Chọn Saw, Square, hoặc Random LFO.
4. Đặt LFO Range và Rate cho chuyển động nhịp nhàng.

Kết quả mong đợi: Đường viền nhất thời quét qua quang phổ với chuyển động lặp lại.

5. Tự động hóa, đạt được giai đoạn và sử dụng phiên

- Chỉ tự động hóa các điều khiển phục vụ quá trình chuyển đổi âm nhạc rõ ràng. Fast chuyển động của tần số, thời gian, cường độ, chế độ, lấy mẫu quá mức hoặc bộ chọn thuật toán có thể cố ý tạo ra các tạo phẩm hoặc yêu cầu chuyển đổi an toàn cho máy chủ.
- Phù hợp với âm lượng cảm nhận được trước khi đánh giá chất lượng. Cài đặt to hơn thường sẽ hiển thị tốt hơn ngay cả khi quyết định xử lý không tốt hơn.
- Sử dụng điểm cuối bỏ qua trình cảm thêm để so sánh và bảo toàn nguồn chưa được xử lý hoặc phiên bản dự án cũ hơn.
- Các chương trình của nhà máy là điểm khởi đầu. Đang tải một chương trình sẽ thay đổi nhiều tham số; lưu cài đặt trước DAW mới sau khi điều chỉnh nó cho phù hợp với nguồn.
- Phụ lục tham số được lấy từ hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Nó liệt kê mọi điểm cuối hiển thị trên máy chủ, phạm vi/tùy chọn được hiển thị, mặc định, trạng thái tự động hóa và mã nhận dạng.

6. Giới hạn, cảnh báo và khắc phục sự cố

- Sự phân tán pha làm thay đổi hình dạng dạng sóng và thời gian đạt cực đại ngay cả khi phổ trông giống nhau.
- Các cài đặt khắc nghiệt có thể phát ra âm thanh như cao độ hoặc tiếng kêu cộng hưởng.
- Kiểm tra lại các lớp trống để hủy bỏ.

- Không có thay đổi bằng âm thanh: xác nhận trình cắm và khối phụ liên quan đã được bật, Mix/Amount không ở giá trị trung tính và nguồn chứa năng lượng trong vùng được xử lý.
- Mức độ không mong muốn: trả lại các điều khiển đầu vào, đầu ra, gửi, phản hồi và kết hợp song song về các giá trị bảo toàn, sau đó xây dựng lại cài đặt từng khối một.
- Tự động hóa không khớp với bảng điều khiển: tải lại dự án, xác nhận DAW đang giải quyết phiên bản trình cắm hiện tại và kiểm tra xem chương trình xuất xưởng hoặc thu hồi trạng thái có thay thế các giá trị hay không.
- Clicks hoặc chuyển đổi: tránh các thay đổi ngay lập tức của mẫu đối với các bộ chọn thuật toán, thời gian, cường độ, chế độ hoặc lấy mẫu quá mức trừ khi âm thanh là có chủ ý.

7. Tham chiếu tham số máy chủ đầy đủ

Phụ lục này chứa tất cả các tham số 9 được hiển thị bởi VST3 được cài đặt hiện tại trên máy chủ. Các điểm cuối bảng tần EQ lặp lại được liệt kê có chủ ý thay vì thu gọn. Các tùy chọn riêng biệt được in đầy đủ khi hợp đồng máy chủ hiển thị chúng.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Amount VST3 ID 733630552	0.0 % to 100.0 %	70.0 %	Tự động hóa	Đặt mức độ ảnh hưởng của quá trình được đặt tên đến tín hiệu.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Tự động hóa; Bypass	Tắt hoặc bật đường dẫn xử lý phần hỗ trợ hoàn chỉnh thông qua điểm cuối bỏ qua hiển thị trên máy chủ.
Frequency VST3 ID 2077459804	20.0 Hz to 20.00 kHz	200.0 Hz	Tự động hóa	Đặt tần số chính, nốt hoặc tâm quang phổ được chức năng này sử dụng.
LFO Range VST3 ID 685096968	±0.00 oct to ±4.00 oct	±1.00 oct	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho LFO Range. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
LFO Rate VST3 ID 91373749	0.010 Hz to 10.00 Hz	0.250 Hz	Tự động hóa	Đặt tốc độ điều chế, chuyển động hoặc thay đổi lặp lại.
LFO Type VST3 ID 91456271	OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND	OFF	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Pinch VST3 ID 106671290	0.0 % to 100.0 %	0.0 %	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Pinch. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Tight Phase Shape, Drum Bloom, Slow Drum Zap, Slow Metallic Bloom, Bass Bloom, Synth Drift, Rising Zap, Two Point Pulse, Random Scatter	Init	Tự động hóa	Chọn một chương trình nhà máy. Việc tải một chương trình sẽ gọi lại một tập hợp các tham số plug-in phối hợp.
Speed VST3 ID 109641799	0.250 x to 2.000 x	2.000 x	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Speed. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.

Cơ sở tài liệu

Được chuẩn bị từ danh mục công khai hiện tại, tóm tắt sản phẩm địa phương hiện tại và ghi chú triển khai nếu có, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hiện có nếu có và bản quét trực tiếp hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Các chi tiết triển khai nội bộ không hướng tới người dùng sẽ bị loại trừ một cách có chủ ý; tất cả các tính năng hướng tới người dùng và các điều khiển hiển thị trên máy chủ đều được ghi lại.