

# TB Filter Table

Versão: 1.1.0 | Data da documentação: 2026-08-17

## Visão geral

**Transforma a forma harmônica variável de uma tabela espectral em um filtro em movimento para criar timbres ocos, vítreos, vocais, em degraus e dobrados.**

### O que este plug-in resolve

Um filtro convencional oferece um formato de corte e ressonância familiar, mas contornos complexos evolutivos geralmente exigem muitas bandas EQ e faixas de automação. TB Filter Table converte o perfil harmônico de um quadro de tabela de ciclo único selecionado em uma resposta de filtro. Mover Frame, escolher uma tabela diferente ou usar o LFO Frame altera todo o contorno como um gesto musical, enquanto o Drive opcional adiciona uma cor não linear separada após o filtro.

### O que você pode esperar

- Movimento contínuo ou escalonado através de contornos harmônicos procedimentais em vez de uma única inclinação de filtro estático
- Quatro caracteres de fase distintos, movimento direcional Frame e cor Drive não linear opcional
- Uma grande biblioteca de tabelas procedimentais, além de tabelas drawable Custom que podem ser salvas ou trocadas separadamente
- Predefinições de fábrica e de usuário que recuperam o efeito completo, incluindo a tabela Custom e o estado LFO

## Como funciona

Uma tabela selecionada contém uma série de formas harmônicas. Frame escolhe uma posição nessa série e o plug-in transforma a forma escolhida em um contorno de filtro em vez de reproduzi-la como um oscilador.

Cutoff coloca o contorno no espectro, Resonance altera seu contraste e Phase altera seu caráter de tempo e fase. O Frame LFO pode percorrer a tabela automaticamente, enquanto Drive adiciona uma cor separada dependente da entrada após o filtro.

## Início rápido

- 1** Carregue Init ou o preset de fábrica mais próximo e escolha um Table cujo contorno básico se adapte à fonte.
- 2** Mova Frame com o botão ou cascata até que o caractere útil oco, vocal, vítreo, dobrado ou escalonado apareça.
- 3** Defina Cutoff com o botão ou marcador de resposta para que o contorno fique no registro útil; lembre-se de que ele coloca o harmônico 24 em vez de um canto de filtro normal.
- 4** Ajuste Resonance para contraste de contorno e defina Mix antes de decidir se a fonte precisa de Drive.
- 5** Compare MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL e RAW na mesma passagem e mantenha o caractere de fase que suporta os transientes e a mistura parcial.
- 6** Adicione movimento com o Morph LFO usando Type, Range direcional e Rate; reposicione a base de Frame se o movimento ativo ficar preso em uma extremidade da tabela.
- 7** Abra EDIT somente quando as ferramentas de tabela Drive ou Custom forem necessárias e distinga um arquivo de tabela .tbft de uma predefinição de usuário .tbftpreset completa.
- 8** Compare com bypass no mesmo nível de audição, mantenha a compensação de latência da DAW ativada e deixe margem: não há controle Output para o usuário, e os modos diferentes de RAW podem adicionar até +12 dB de compensação automática interna.

## Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

### Exibições em cascata e resposta

A cascata superior mostra quadros de tabela criados e destaca o quadro ao vivo usado pelo mecanismo de áudio. O gráfico TABLE FIR RESPONSE abaixo mostra a resposta atual do filtro em estado estacionário antes de Drive e antes do Mix seco/úmido. Não é um espectro de entrada, medidor de saída ou áudio FFT. Arraste a cascata para mover a base Frame; arraste apenas o marcador vertical no gráfico de resposta para alterar o Corte.

### Table e Frame

Table escolhe CUSTOM ou uma das tabelas processuais Factory. Os botões esquerdo e direito percorrem toda a biblioteca de tabelas e envolvem ambas as extremidades. Frame é a posição base na tabela escolhida. As posições vazias entre os quadros-chave criados interpolam suavemente ou selecionam o quadro criado mais próximo quando a tabela usa o movimento Stepped.

## Corte, Resonance e Phase

Cutoff (H24) posiciona o vigésimo quarto harmônico da tabela na frequência escolhida; ele não é o ponto de corte comum de um filtro passa-baixas. Para manter a compatibilidade com a automação do host, sua coordenada pública continua de 20 Hz a 20 kHz, com centro de curvatura em 1 kHz, enquanto a UI, o DSP e o estado de schema 5 usam 200 Hz como limite inferior efetivo. Resonance altera o contraste e a profundidade do contorno espectral. MINIMUM, LINEAR e ORIGINAL aplicam compensação automática interna limitada a +12 dB, enquanto RAW ignora essa compensação. MINIMUM favorece uma resposta causal, LINEAR usa uma resposta simétrica com atraso constante, ORIGINAL preserva mais do caráter de fase do frame de origem e RAW transforma a forma de onda mais diretamente em um kernel de filtro áspero. Todos os modos de fase mantêm o mesmo alinhamento informado, mas o transiente audível e o caráter com Mix parcial podem variar.

## Morph LFO

TYPE seleciona OFF, SINE, TRI, SAW, SQR ou RND. RANGE é direcional: valores positivos deslocam Frame para cima a partir da posição base, valores negativos o deslocam para baixo e a posição neutra interrompe o deslocamento. O movimento não é simétrico nos dois lados da base. RATE funciona livremente e não é sincronizado ao tempo da DAW. A posição ativa de Frame fica limitada às extremidades da tabela; portanto, posicionar a base muito perto do extremo na direção do movimento pode achatá-la parte do percurso.

## EDITAR e TABLE TOOLS

A visualização principal real e a visualização TABLE TOOLS são mostradas juntas acima. EDIT abre este espaço de trabalho secundário, que revela Drive, um trilho Frame maior, controles de predefinição/histórico e edição de tabela Custom. NEW cria uma tabela Custom de dois quadros-chave. CAPTURE copia o quadro renderizado atualmente no mesmo slot Custom. DRAW FRAME permite desenhar a forma de onda atual e enviá-la para Custom quando o gesto terminar. CLEAR remove o quadro criado no slot atual quando Custom é selecionado. TABLE FILE importa ou exporta apenas dados da tabela .tbft; ele é separado de uma predefinição de plug-in completa.

## FRAME LFO ferramentas

A guia FRAME LFO expõe os mesmos controles Type, Range e Rate em uma área de trabalho maior e mostra as posições BASE e LIVE separadamente. Abrir ou fechar qualquer visualização de ferramenta não altera o som. A navegação pelo teclado pode mover Frame em etapas pequenas ou maiores, pular para o final, alternar tabelas, abrir EDIT e limpar um quadro-chave Custom quando a visualização relevante estiver em foco.

## Controles predefinidos e históricos

O navegador predefinido agrupa Essentials, Motion, Character, Showcase e USER. Anterior e Próximo passam pelas predefinições de fábrica e do usuário, enquanto Salvar predefinição do usuário, Undo e Redo gerenciam alterações completas de estado. O conjunto de fábrica é Init, Gentle Pad Motion, Hollow Drum Focus, Vocal Formant Lift, Subtle Bus Contour, Slow Vowel Bloom, Liquid Reed, Golden Sweep, Phase Weave, Comb Garden, Warm Ladder, Prime Choir, Glass Tide, Dense Fold, Pulse Steps, Raw Barcode, Mobius Kernel, Prism Bloom, Nested Fold e Broken Speaker.

## Table biblioteca e tipos de arquivo

A biblioteca de tabelas Factory contém Fundamentos, Escadas Harmônicas, Contornos Espectrais, Geometria, Órbitas Polinomiais, Simetria Phase, Arquitetura de Pulso, Fold e Warp, Motion Orgânico e Curvas Experimentais. Cada grupo contém várias tabelas procedurais com diferentes densidades de quadro-chave e comportamento Smooth ou Stepped. As predefinições do usuário usam .tbftpreset e são mantidas em Documents/TB Filter Table/Presets/User; Os arquivos .tbft contêm apenas uma tabela Custom e seu comportamento de transformação.

## Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

| Controle            | O que faz e quando usar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TABLE</b>        | Escolhe CUSTOM ou uma tabela Factory processual cuja forma harmônica se torna a resposta do filtro. Escolha primeiro pelo caractere amplo e, em seguida, use Frame para encontrar a posição útil dentro dele.                                                                                                            |
| <b>FRAME</b>        | Escolhe a posição base dentro da tabela selecionada e também pode ser arrastado na cascata. Explore amplamente antes de refinar Cutoff ou Resonance, porque Frame altera o contorno harmônico completo.                                                                                                                  |
| <b>CUTOFF (H24)</b> | Coloca o harmônico 24 da tabela na frequência selecionada; não é um canto de filtro convencional. Arraste o marcador de resposta pela fonte e ouça um registro útil em vez de um canto passa-baixa familiar.                                                                                                             |
| <b>RESONANCE</b>    | Altera o contraste e a profundidade do contorno derivado da tabela; MINIMUM, LINEAR e ORIGINAL aplicam então compensação automática interna limitada a +12 dB, enquanto RAW a ignora. Aumente o contraste com cuidado e compare o volume externamente, pois a compensação interna é limitada a +12 dB e não atua em RAW. |

| Controle               | O que faz e quando usar                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DRIVE</b>           | Adiciona cor não linear dependente de entrada após o filtro da tabela. Sua posição neutra ignora exatamente o estágio de cores. Defina o filtro primeiro e, em seguida, adicione apenas a cor suficiente para suportar a fonte, sem serrilhado ou perda de headroom. |
| <b>MIX</b>             | Combina os caminhos diretos e filtrados alinhados à latência. Use uma mistura parcial para preservar transientes quando RAW ou um contorno profundo for intencionalmente áspero.                                                                                     |
| <b>PHASE</b>           | Escolhe fase e caractere transitório MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL ou RAW, mantendo o alinhamento fixo. Compare todos os quatro modos na mesma passagem curta, especialmente na bateria e no Mix parcial.                                                                |
| <b>MORPH LFO TYPE</b>  | Escolhe OFF, SINE, TRI, SAW, SQR ou RND movimento para o movimento Frame ativo. Escolha a forma do movimento por ritmo e continuidade: fluxo de ondas suaves, SQR passos e RND mantém uma nova posição a cada ciclo.                                                 |
| <b>MORPH LFO RANGE</b> | Define um intervalo de deslocamento unidirecional acima ou abaixo da base Frame; não é uma profundidade simétrica. Mantenha a base afastada da extremidade da tabela na direção escolhida para que a posição ativa de Frame não fique presa.                         |
| <b>MORPH LFO RATE</b>  | Define a velocidade de movimento Frame de execução livre sem sincronização de tempo DAW. Defina a velocidade no arranjo completo; ele funciona livremente e não trava no ritmo.                                                                                      |
| <b>BYPASS</b>          | Retorna o sinal direto de latência fixa enquanto o estado interno continua para um retorno suave. Compare em um nível de escuta correspondente com compensação de atraso DAW habilitada.                                                                             |
| <b>NEW</b>             | Cria uma nova tabela Custom de dois quadros-chave. Use-o quando uma tabela importada ou capturada for muito complexa para ser editada no resultado pretendido.                                                                                                       |
| <b>CAPTURE</b>         | Copia o quadro atualmente renderizado no slot correspondente da tabela Custom. Capture um quadro de fábrica útil, vá para outro slot e adicione apenas quadros-chave suficientes para descrever a transição.                                                         |

| Controle          | O que faz e quando usar                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DRAW FRAME</b> | Permite desenhar e normalizar a forma de onda armazenada no slot Custom atual. Faça formas amplas primeiro, solte para confirmar e ouça a interpolação antes de desenhar detalhes mais sutis.             |
| <b>CLEAR</b>      | Remove o quadro-chave Custom criado no slot atual. Remova quadros criados desnecessários quando a transição parecer lotada ou mudar muito rapidamente.                                                    |
| <b>TABLE FILE</b> | Importa ou exporta dados da tabela .tbft Custom separadamente de uma predefinição de plug-in completa. Use .tbft para trocar apenas a tabela e .tbftpreset quando o som completo precisar ser recuperado. |

# Usos práticos

## Pad lento ou metamorfose drone

- Comece com Gentle Pad Motion ou Slow Vowel Bloom.
- Escolha uma tabela suave de Organic Motion ou Spectral Contours e posicione a base de Frame longe do fim do percurso.
- Use SINE ou TRI com um Rate lento e um intervalo direcional moderado.
- Defina Mix para a profundidade desejada e deixe Drive neutro até que o movimento espectral esteja equilibrado.

Resultado esperado: Um som sustentado muda de cor e forma interna gradualmente sem exigir muitas bandas EQ móveis.

## Formante de tambor ou movimento escalonado

- Comece com Hollow Drum Focus ou Pulse Steps e faça um loop dos acertos mais claros.
- Mova Cutoff até que o contorno suporte o corpo ou o ataque.
- Compare MINIMUM com RAW e use SQR, SAW ou uma tabela Stepped quando uma mudança rítmica forte for desejada.
- Reduza Mix ou Resonance se o transiente perder muito peso.

Resultado esperado: A bateria ganha entalhes animados e caráter formante, enquanto o golpe direto pode permanecer presente através de Mix.

## Cor do formante vocal ou de sintetizador

- Escolha Vocal Formant Lift, Liquid Reed ou Prime Choir.
- Varra Frame primeiro para encontrar a vogal ou estrutura parcial e, em seguida, mova Cutoff para colocá-lo ao redor da fonte.
- Use ORIGINAL para mais caracteres de fase de origem ou LINEAR quando um contorno de atraso constante for preferido.
- Adicione apenas Resonance e Drive suficientes para tornar o formante claro sem criar um acúmulo severo dependente de nível.

Resultado esperado: A fonte assume uma cor vocal, semelhante a uma palheta ou coral que permanece ligada à sua execução original.



## Contorno conservador do ônibus

- Comece com Subtle Bus Contour e mantenha Mix baixo.
- Use uma região ampla e estável da tabela e evite movimentos rápidos do LFO.
- Defina Drive para sua posição neutra e compare os modos de fase no arranjo completo.
- Level-match fora do plug-in antes de decidir se o contorno melhora o barramento.

Resultado esperado: O barramento recebe uma forma espectral restrita sem se transformar em um efeito de movimento óbvio.

## Construa e troque uma tabela Custom

- Abra EDIT e TABLE TOOLS e use NEW ou CAPTURE para estabelecer os primeiros quadros Custom.
- Vá para outro slot Frame, desenhe ou capture uma forma contrastante e ouça a interpolação antes de adicionar mais quadros.
- Exporte a tabela como .tbft quando apenas a tabela precisar ser compartilhada e salve um .tbftpreset quando toda a configuração do efeito precisar retornar.

Resultado esperado: Um contorno de filtro pessoal reutilizável pode mover-se entre projetos sem confundir os dados da tabela com o estado completo do plug-in.

## Armadilhas comuns

Se o som ficar muito mais baixo, reduza Resonance ou Mix e iguale o nível externamente; o plug-in não tem controle Output para o usuário, e a compensação automática interna é limitada a +12 dB e ignorada em RAW, portanto contornos profundos ainda podem perder nível.

Cutoff (H24) não é um canto passa-baixa convencional, então julgue toda a curva de resposta e o som em vez de esperar um comportamento de corte familiar.

Se o movimento do Frame LFO parecer parar, afaste a base de Frame da extremidade da tabela ou inverta o sinal de Range; a posição ativa é limitada pelas bordas.

O intervalo se move em uma direção a partir da base Frame e não fornece um modo simétrico de mais/menos separado.

A exibição de resposta exclui Drive e Mix, portanto, uma curva visível não pode prever todos os resultados dependentes de nível ou de mistura parcial.

Um Drive alto em material brilhante ainda pode gerar algum aliasing, embora o resíduo não linear menos linear de Drive use um caminho de oversampling true 2x polyphase-IIR de qualidade máxima para reduzir aliases dobrados.

RAW e Mix parcial podem criar rugosidade deliberada, mancha de impulso ou coloração de fase; escolha outro Phase quando esse caractere obscurecer a fonte.

O atraso de processamento fixo requer compensação DAW e não se destina a ser um caminho de rastreamento ao vivo com latência zero.

O painel atual não oferece sincronização de tempo, controle Output para o usuário, MIDI, reprodução como oscilador, importação de IR externo nem importação de tabela por arrastar e soltar. MINIMUM, LINEAR e ORIGINAL incluem compensação automática interna limitada a +12 dB; RAW a ignora.