

TB Distortion

विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका

छह मुख्य ड्राइव वक्रों, स्तर-निर्भर गतिशीलता, एक समानांतर टीबी चरित्र चरण, फोकस फिल्टर और मिश्रण/आउटपुट नियंत्रण के साथ एक दो-परत विरूपण प्रणाली।



कैटलॉग संस्करण: 1.3.0

दस्तावेज़ीकरण संस्करण: 2026-08-04

होस्ट-दृश्यमान समापन बिंदु प्रलेखित: 11

1. उत्पाद का उद्देश्य

छह मुख्य ड्राइव वक्रों, स्तर-निर्भर गतिशीलता, एक समानांतर टीबी चरित्र चरण, फोकस फिल्टर और मिश्रण/आउटपुट नियंत्रण के साथ एक दो-परत विरूपण प्रणाली।

एक विरूपण वक्र शायद ही कभी सूक्ष्म संतृप्ति, टूटे-स्पीकर आक्रामकता, मुड़े हुए डिजिटल गति और प्रतिक्रियाशील गतिशीलता को कवर करता है। TB Distortion एक मुख्य ड्राइव इंजन को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित टीबी परत के साथ जोड़ती है ताकि रंग को एक सीरियल एल्गोरिदम के माध्यम से मजबूर करने के बजाय समानांतर में बनाया जा सके।

यह क्या परिणाम उत्पन्न करता है

- नियंत्रित हार्मोनिक संवर्धन
- आक्रामक कतरन और तह बनावट
- Input-उत्तरदायी विरूपण आंदोलन
- अनावश्यक कम-अंत क्षति के बिना बैंड-केंद्रित समानांतर चरित्र

संकेत प्रवाह

Input -> Low/High फोकस फिल्टर -> Dynamics के साथ चयनित मुख्य ड्राइव वक्र -> समानांतर टीबी वर्ण परत -> Mix -> Output

2. संपूर्ण सुविधा मार्गदर्शिका

मुख्य Drive और Drive Type

Drive Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, या Fold शैपिंग फ्रीड करता है। Soft और Tube प्रगतिशील हैं; Hard और Fuzz अधिक अचानक हैं; Tape राउंड क्षणिक; Fold जटिल गैर-रेखीय व्युत्क्रम बनाता है।

Dynamics

नकारात्मक और सकारात्मक Dynamics सेटिंग्स बदलती हैं कि विरूपण की तीव्रता इनपुट स्तर का अनुसरण कैसे करती है। पहले छोटे मानों का प्रयोग करें; चरमपंथी जानबूझकर आंदोलन को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं।

टीबी परत

TB Drive समानांतर वर्ण परत को नियंत्रित करता है। Level, Sample, Time, और Bias प्रकार अलग-अलग आयाम, चरणबद्ध, समय-भिन्न या असममित व्यवहार पेश करते हैं।

Low और High फोकस

तीव्र फोकस सीमाएँ परिभाषित करती हैं कि विरूपण संरचना द्वारा किस क्षेत्र पर जोर दिया जाता है। उप-बास की सुरक्षा के लिए Low बढ़ाएं; परिणाम से फ़िज़ को दूर रखने के लिए High कम करें।

Mix और Output

Mix संपूर्ण संसाधित पथ को मूल के साथ मिश्रित करता है। Output स्तर की भरपाई करता है ताकि टोन निर्णयों को ज़ोर से भ्रमित न किया जाए।

फ़ैक्टरी कार्यक्रम

प्रोग्राम स्वच्छ ताप और ट्यूब ब्लूम से डायोड क्रेक, घिसी हुई रील, मुड़ी हुई गति और रेडियो ब्रेकडाउन की ओर बढ़ते हैं। उन्हें रूटिंग और गेन-स्टेज शुरुआती बिंदु के रूप में मानें।

3. त्वरित शुरुआत

1. सुरक्षित हेडरूम के लिए Mix को 100 प्रतिशत और Output पर सेट करें।
2. एक Drive Type चुनें और Drive को वांछित कोर बनावट तक बढ़ाएं।
3. किसी बैंड की सुरक्षा या जोर देने के लिए Low और High सेट करें।
4. प्रतिक्रियाशील गति के लिए Dynamics को समायोजित करें।
5. TB Drive जोड़ें और इसका प्रकार चुनें।
6. समानांतर उपयोग के लिए Mix को वापस नीचे करें, फिर लेवल-मैच Output करें।

4. व्यावहारिक कार्यप्रवाह

समानांतर स्वर धैर्य

1. Tube या Tape चुनें।
2. प्लोसिव्स को साफ़ रखने के लिए Low बढ़ाएँ।
3. एक छोटी Bias या Sample TB परत जोड़ें।
4. उच्चारण स्पष्ट रहने तक Mix कम करें।

अपेक्षित परिणाम: स्वर बोधगम्य रहते हुए तात्कालिकता और हार्मोनिक विस्तार प्राप्त करता है।

नष्ट कर दिया गया ड्रम लूप

1. Fold या Fuzz चुनें।
2. Drive फोकस रेंज को कठोर और संकीर्ण करें।
3. Time या Sample टीबी वर्ण का उपयोग करें।
4. ट्रांज़िशन के लिए Mix को स्वचालित करें।

अपेक्षित परिणाम: लूप अस्थिर और आक्रामक हो जाता है जबकि सूखा रास्ता प्रभाव को बरकरार रख सकता है।

5. स्वचालन, लाभ स्टेजिंग, और सत्र उपयोग

- केवल उन्हीं नियंत्रणों को स्वचालित करें जो स्पष्ट संगीत परिवर्तन प्रदान करते हैं। Fast आवृत्ति, समय, पिच, मोड, ओवरसैंपलिंग, या एल्गोरिदम चयनकर्ताओं का आंदोलन जानबूझकर कलाकृतियां बना सकता है या मेजबान-सुरक्षित संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है।
- गुणवत्ता का आकलन करने से पहले कथित ध्वनि की तीव्रता का मिलान करें। प्रसंस्करण निर्णय बेहतर न होने पर भी ऊंची सेटिंग अक्सर बेहतर दिखाई देगी।
- तुलना के लिए प्लग-इन बाईपास एंडपॉइंट का उपयोग करें और एक असंसाधित स्रोत या पुराने प्रोजेक्ट संस्करण को संरक्षित करें।
- फैक्टरी कार्यक्रम शुरुआती बिंदु हैं। किसी प्रोग्राम को लोड करने से कई पैरामीटर बदल जाते हैं; स्रोत के अनुसार अनुकूलित करने के बाद एक नया DAW प्रीसेट सहेजें।
- पैरामीटर परिशिष्ट स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध से लिया गया है। यह प्रत्येक होस्ट-दृश्य समापन बिंदु, इसकी प्रदर्शित सीमा/विकल्प, डिफ़ॉल्ट, स्वचालन स्थिति और पहचानकर्ता को सूचीबद्ध करता है।

6. सीमाएँ, सावधानियाँ और समस्या निवारण

- High Drive और Fold सेटिंग्स मजबूत अलियासिंग और स्तर वृद्धि बना सकती हैं।
- प्रीसेट बदलने से पहले निगरानी स्तर को सुरक्षित रखें।

- समान तीव्रता पर तुलना करने के लिए Output का उपयोग करें।
- कोई श्रव्य परिवर्तन नहीं: पुष्टि करें कि प्लग-इन और प्रासंगिक उप-ब्लॉक सक्षम हैं, Mix/Amount तटस्थ मूल्य पर नहीं है, और स्रोत में संसाधित क्षेत्र में ऊर्जा शामिल है।
- अप्रत्याशित स्तर: इनपुट, आउटपुट, सेंड, फीडबैक और समानांतर-मिश्रण नियंत्रणों को रूढ़िवादी मूल्यों पर लौटाएं, फिर एक समय में एक ब्लॉक की सेटिंग का पुनर्निर्माण करें।
- स्वचालन पैनल से मेल नहीं खाता: प्रोजेक्ट को पुनः लोड करें, पुष्टि करें कि DAW वर्तमान प्लग-इन संस्करण को संबोधित कर रहा है, और जांचें कि क्या कोई फैक्टरी प्रोग्राम या राज्य प्रतिस्थापित मानों को याद करता है।
- Clicks या ट्रांज़िशन: एल्गोरिथम, समय, पिच, मोड, या ओवरसैंपलिंग चयनकर्ताओं में नमूना-तत्काल परिवर्तन से बचें जब तक कि ध्वनि जानबूझकर न हो।

7. पूर्ण होस्ट पैरामीटर संदर्भ

इस परिशिष्ट में वर्तमान में स्थापित VST3 द्वारा होस्ट पर प्रदर्शित सभी 11 पैरामीटर शामिल हैं। बार-बार दोहराए गए EQ-बैंड एंडपॉइंट को संक्षिप्त करने के बजाय जानबूझकर सूचीबद्ध किया गया है। जब होस्ट अनुबंध उन्हें उजागर करता है तो अलग-अलग विकल्प पूर्ण रूप से मुद्रित होते हैं।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफ़ॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	स्वचालित; Bypass	होस्ट-विज़िबल बायपास एंडपॉइंट के माध्यम से संपूर्ण प्लग-इन प्रोसेसिंग पथ को बंद या चालू करता है।
Drive VST3 ID 95852938	0.0 to 36.0	6.0	स्वचालित	गैर-रेखीय घनत्व, हार्मोनिक रंग, या शिखर आकार को नियंत्रित या सक्षम करता है।
Drive Type VST3 ID 780322788	Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold	Soft	स्वचालित	नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।
Dynamics VST3 ID 1443276820	-100.0 to 100.0	0.0	स्वचालित	Dynamics के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफ़ॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
High VST3 ID 3202466	20 to 20000	20000	स्वचालित	High के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफ़ॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Low VST3 ID 107348	20 to 20000	20	स्वचालित	Low के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफ़ॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	100.0	स्वचालित	मूल सिग्नल और पूर्ण संसाधित पथ के बीच संतुलन सेट करता है।
Output VST3 ID 1141971201	-24.0 to 12.0	0.0	स्वचालित	प्लग-इन की मुख्य प्रोसेसिंग के बाद अंतिम आउटपुट स्तर को सेट या सीमित करता है।
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Heat, Tube Bloom, Diode Crack, Broken Cone, Worn Reel, Parallel Mid Dirt, Folded Motion, Radio Breakdown	Init	स्वचालित	फ़ैक्टरी प्रोग्राम का चयन करता है। किसी प्रोग्राम को लोड करने पर प्लग-इन पैरामीटर का एक समन्वित सेट याद आता है।
TB Drive VST3 ID 595685308	0.0 to 100.0	0.0	स्वचालित	गैर-रेखीय घनत्व, हार्मोनिक रंग, या शिखर आकार को नियंत्रित या सक्षम करता है।
TB Type VST3 ID 1266625224	Level, Sample, Time, Bias	Level	स्वचालित	नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।

दस्तावेज़ीकरण आधार

वर्तमान सार्वजनिक कैटलॉग, वर्तमान स्थानीय उत्पाद संक्षिप्त और कार्यान्वयन नोट्स जहां उपलब्ध हो, मौजूदा अंग्रेजी मैनुअल जहां उपलब्ध हो, और स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध का सीधा स्कैन से तैयार किया गया है। आंतरिक कार्यान्वयन विवरण जो उपयोगकर्ता के सामने नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया है; सभी उपयोगकर्ता-सामना वाली सुविधाएँ और होस्ट-दृश्य नियंत्रण प्रलेखित हैं।