

TB Center

คู่มือการใช้งานโดยละเอียด

ตัวประมวลผลการจัดศูนย์กลางสเตอริโอแบบคำนึงถึงเฟสพร้อมการจัดตำแหน่งใหม่มี
การควบคุมความกว้าง การวิเคราะห์ lookahead และตัวเลือกการถ่วงน้ำหนักแบบหลายแบนด์



เวอร์ชันแคตตาล็อก: 1.3.0

ฉบับเอกสารประกอบ: 2026-08-04

เอกสารปลายทางที่ไฮสตรัมมองเห็นได้: 12

1. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

ตัวประมวลผลการจัดศูนย์กลางสเตอริโอแบบค่านึงถึงเฟสพร้อมการจัดตำแหน่งใหม่มีทั้ง การควบคุมความกว้าง การวิเคราะห์ lookahead และตัวเลือกการถ่วงน้ำหนักแบบหลายแบนด์

Stereo การบันทึกอาจโน้มตัวอย่างคาดเดาไม่ได้ เดินไปในขณะที่นักแสดงเคลื่อนไหว หรือรู้สึกว่ามีสมาธิเพราะความแตกต่างระหว่างระดับและเวลาที่มาถึงไม่ตรงกัน Simple การควบคุมความสมดุลสามารถย้ายรูปภาพได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขเวลาได้ และการสรุปแบบโมโนสามารถลบความกว้างอันมีค่าออกได้ TB Center มีไว้สำหรับบทสนทนา ไมโครโฟนสเตอริโอ เครื่องดนตรี บัส และเอกสารสำคัญที่ต้องการจัดศูนย์กลางที่มีเสถียรภาพมากขึ้นโดยไม่ยุบการบันทึกโดยไม่เลือกหน้า

มันสร้างผลลัพธ์อะไร.

- ภาพที่โดดเด่นมีเสถียรภาพมากขึ้น
- ลดความไม่ลงรอยกันของจังหวะซ้าย/ขวา
- ความกว้างที่ควบคุมได้หลังจากการรีเฟล็กซ์
- Frequency ขึ้นอยู่กับการแก้ไขเมื่อเปิดใช้งานโหมดมัลติแบนด์

การไหลของสัญญาณ

Input การวิเคราะห์ -> การประมาณทิศทางและเวลา -> การถ่วงน้ำหนักสแตนด์เสริม -> การแก้ไขกึ่งกลาง -> แสดงความกว้าง M/S -> เอาต์พุต

2. คู่มือคุณสมบัติฉบับสมบูรณ์

Intensity และ Response

Intensity ตั้งค่าความรุนแรงของการแก้ไขออฟเซตที่ตรวจพบ Response กำหนดความเร็วที่เครื่องตรวจจับติดตามการเคลื่อนไหว: การตั้งค่าที่ช้าลงให้ความรู้สึกมั่นคงและเป็นธรรมชาติ ในขณะที่การตั้งค่าที่เร็วขึ้นจะติดตามวัสดุที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Lookahead การวิเคราะห์

Lookahead ให้บริบทในอนาคตแก่ตัวตรวจจับมากขึ้น และช่วยให้การตัดสินใจเรื่องการจัดศูนย์กลางได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะเพิ่มเวลาแฝงในการประมวลผลและเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดในขณะที่หยุดเล่นเมื่อโฮสต์ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงเวลาแฝงแบบไดนามิกอย่างรวดเร็ว

Time Center

Time Center ลดความแตกต่างระหว่างเวลามาถึงระหว่างช่องสัญญาณ ใช้เมื่อภาพยังคงมีรอยเบือนหลังจากจัดระดับไว้ตรงกลาง ลดขนาดลงเมื่อจังหวะสเตอริโอดั้งเดิมเป็นส่วนสำคัญของพื้นที่

M/S Width

ช่วงระยะกลาง/ข้างขั้นสุดท้ายมีตั้งแต่การลดขนาดที่เข้ากันได้กับโมโนไปจนถึงความกว้างดั้งเดิมไปจนถึงการขยายโดยเจตนา ตรวจสอบความสัมพันธ์ของเฟสและความเข้ากันได้ของโมโนอีกครั้งเมื่อทำงานเกิน 100 เปอร์เซ็นต์

Multiband การถ่วงน้ำหนัก

Multiband เปิดใช้งาน Low, Mid-Low, Mid-High และ High แก้ไขน้ำหนักแบบอิสระ ตั้งค่าวงดนตรีให้ต่ำกว่า 100 เปอร์เซ็นต์เพื่อรักษาตำแหน่งเดิมให้มากขึ้น หรือสูงกว่าอิทธิพลที่เป็นกลางในทางปฏิบัติเฉพาะเมื่อโครงสร้างปัจจุบันอนุญาตเท่านั้น

โปรแกรมและการแสดงภาพ

โปรแกรมของโรงงานมีจุดเริ่มต้นที่ทำได้สำหรับบทสนทนา การวางศูนย์กลางตามธรรมชาติ แหล่งกำเนิดการเคลื่อนย้าย การต่อบัสน์ และความกว้างในการถนอมอากาศ จะแสดงผลเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ ตัดสินใจขั้นสุดท้ายด้วยหูและโมโน

3. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

1. ใส่ปลั๊กอินบนแท็บสเตรโอแล้วเริ่มต้นด้วย Init
2. ตั้งค่า Intensity ในขณะที่รอฟังจุดศูนย์กลางที่เสถียร แทนที่จะตั้งค่าให้แคบที่สุด
3. ปรับ Response เพื่อให้ติดตามการเคลื่อนไหวโดยไม่มีการบีบภาพด้วยเสียง
4. ใช้ Time Center เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อลบไทม์มิงสเมียร์
5. ตั้งค่า M/S Width สำหรับขนาดเชิงพื้นที่สุดท้าย
6. เปิดใช้งาน Multiband เฉพาะเมื่อภูมิภาคความถี่ที่แตกต่างกันต้องการจัดแจ้งในการแก้ไขที่แตกต่างกัน

4. ขั้นตอนการทำงานเชิงปฏิบัติ

บทสนทนาที่เคลื่อนไหว

1. เริ่มต้นด้วย Natural Center หรือ Locked Dialogue
2. ยก Response ขึ้นจนกระทั่งควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะได้
3. คงการแก้ไขย่านความถี่ต่ำให้ชัดเจนเพื่อความชัดเจน
4. ลดการถ่วงย่านความถี่สูงหากการสะท้อนของห้องได้รับการแก้ไขอย่างผิดธรรมชาติ

ผลที่คาดหวัง: คำพูดยังคงอยู่ตรงกลางและสามารถอ่านได้ ในขณะที่ห้องยังคงรักษามิติที่เป็นประโยชน์

Stereo การต่อบัสน์ใหม่

1. เริ่มต้นที่ปานกลาง Intensity
2. ปล่อยให้ Time Center ต่ำกว่าค่าสูงสุด เว้นแต่ว่าเวลาจะไม่เสถียรอย่างเห็นได้ชัด
3. ใช้ M/S Width ใกล้ 100 เปอร์เซนต์ จากนั้นตัดแต่งตามต้องการเท่านั้น
4. ตรวจสอบโมโนและเปรียบเทียบความดังที่เท่ากัน

ผลที่คาดหวัง: มิกซ์จะได้โฟกัสโดยไม่สูญเสียสเตรโอตามที่ต้องการ

5. การทำงานอัตโนมัติ เพิ่มการจัดเตรียม และการใช้เซสชัน

- ควบคุมอัตโนมัติเฉพาะที่รองรับการเปลี่ยนผ่านดนตรีที่ชัดเจน Fast การเคลื่อนไหวของความถี่ เวลา ระดับเสียง โหมด การผสมตัวอย่างเกิน หรือตัวเลือกอัลกอริทึมอาจจูงใจสร้างอาร์ติแฟกต์หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยสำหรับโฮสต์
- จับคู่ความดังที่รับรู้ก่อนตัดสินใจคุณภาพ การตั้งค่าที่ตั้งสูงกว่ามักจะดูดีขึ้นแม้ว่าการตัดสินใจในการประมวลผลจะไม่ขึ้นก็ตาม
- ใช้จุดสิ้นสุดบาสส์ปลั๊กอินสำหรับการเปรียบเทียบและรักษาแหล่งที่มาที่ยังไม่ได้ประมวลผลหรือเวอร์ชันโปรเจกต์ก่อนหน้านี้
- โปรแกรมโรงงานเป็นจุดเริ่มต้น การโหลดโปรแกรมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์หลายตัว บันทึก DAW ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่หลังจากปรับให้เข้ากับแหล่งที่มา
- ภาคผนวกของพารามิเตอร์ถูกจับจากสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้งไว้ โดยแสดงรายการปลายทางทั้งหมดที่โฮสต์มองเห็นได้ ช่วง/ตัวเลือกที่แสดง ค่าเริ่มต้น สถานะการทำงานอัตโนมัติ และตัวระบุ

6. ข้อจำกัด ข้อควรระวัง และการแก้ไขปัญหา

- โปรเซสเซอร์ไม่สามารถสร้างข้อมูลสเตอริโอที่ขาดหายไปได้

- การแก้ไขที่มากเกินไปอาจทำให้บรรยากาศนิ่งอย่างไม่เป็นธรรมชาติ
- การขยายกว้างขึ้นอาจทำให้เกิดปัญหาในระยะที่มีอยู่แล้วได้
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้ยืนยัน: ยืนยันว่าเปิดใช้งานปลั๊กอินและบล็อกย่อยที่เกี่ยวข้องแล้ว Mix/Amount ไม่ได้เป็นค่าที่เป็นกลาง และแหล่งที่มาที่มีพลังงานอยู่ในขอบเขตที่ประมวลผล
- ระดับที่ไม่คาดคิด: คำนวณผิดพลาด เอาต์พุต การส่ง ผลป้อนกลับ และการควบคุมแบบผสมแบบขนานให้เป็นค่าอนุรักษ์ จากนั้นสร้างการตั้งค่าใหม่ที่บล็อก
- ระบบอัตโนมัติไม่ตรงกับพาดู: รีโหลดโปรเจกต์ ยืนยันว่า DAW กำลังแก้ไขเวอร์ชันปลั๊กอินปัจจุบัน และตรวจสอบว่าโปรแกรมจากโรงงานหรือการเรียกคืนสถานะแทนที่ค่าแล้วหรือไม่
- Clicks หรือการเปลี่ยนภาพ: หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม เวลา ระดับเสียง โหมด หรือตัวเลือกการสุ่มตัวอย่างทันที เว้นแต่จะเสียงนั้นตั้งใจ

7. อ้างอิงพารามิเตอร์ไฮสตรให้เสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวกนี้มีพารามิเตอร์ 12 ทั้งหมดที่เปิดเผยโดย VST3 ที่ติดตั้งปัจจุบันไปยังไฮสตร จุดสิ้นสุด EQ-band ที่เข้ากันถูกแสดงรายการโดยเจตนาแทนที่จะยุบ ตัวเลือกแยกจะถูกพิมพ์เพิ่มเติมเมื่อสัญญาณไฮสตรเปิดเผย

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะไฮสตร	ฟังก์ชัน
Band High VST3 ID 282509655 Source ID bandhigh	0.0 to 100.0	100.0	อัตราโน้ต	การควบคุมไฮสตรอัตราโน้ตสำหรับ Band High ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Band Low VST3 ID 1810232575 Source ID bandlow	0.0 to 100.0	100.0	อัตราโน้ต	การควบคุมไฮสตรอัตราโน้ตสำหรับ Band Low ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Band Mid-High VST3 ID 396600341 Source ID bandmidhigh	0.0 to 100.0	100.0	อัตราโน้ต	การควบคุมไฮสตรอัตราโน้ตสำหรับ Band Mid-High ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Band Mid-Low VST3 ID 1051902593 Source ID bandmidlow	0.0 to 100.0	100.0	อัตราโน้ต	การควบคุมไฮสตรอัตราโน้ตสำหรับ Band Mid-Low ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	อัตราโน้ต; Bypass	ปิดหรือเปิดเส้นทางการประมวลผลสวิตช์อื่นที่ ☐ สมบูรณ์ผ่านจุดสิ้นสุดสายพาสที่ ☐ ไฮสตรมองเห็นได้
Intensity VST3 ID 499324979 Source ID intensity	0.0 to 200.0	100.0	อัตราโน้ต	กำหนดความรุนแรงของกระบวนการที่ ☐ กำหนดดัชนี ☐ อซี ☐ ส่งผลกระทบต่อสัญญาณ
Lookahead VST3 ID 1131625090 Source ID lookahead	0 to 100	20	ไม่อัตราโน้ต	ให้บริบทสัญญาณในอนาคตแก่ไดนามิกที่ ☐ เกือบของหรือระยะตัวจำกัด และอาจเพิ่มเวลาแฝง
M/S Width VST3 ID 113126854 Source ID width	0.0 to 200.0	100.0	อัตราโน้ต	ตั้ง ☐ ค่าการกระจายสเตอริโอหรือการกระจายด้านข้างของสัญญาณที่ ☐ ประมวลผล
Multiband VST3 ID 940938990 Source ID multiband	Off, On	Off	อัตราโน้ต	การควบคุมไฮสตรอัตราโน้ตสำหรับ Multiband ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Program VST3 ID 1886548852	Init, Locked Dialogue, Natural Center, Fast Motion, Mix Recenter, Wide Keep Air	Init	อัตราโน้ต	เลือกโปรแกรมจากโรงงาน การไหลตโปรแกรมจะเรียกคืนชุดพารามิเตอร์ปลั๊กอินที่ประสานกัน
Response VST3 ID 1807160385 Source ID response	0.0 to 100.0	75.0	อัตราโน้ต	การควบคุมไฮสตรอัตราโน้ตสำหรับ Response ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Time Center VST3 ID 38272088 Source ID timealign	0.0 to 100.0	100.0	อัตราโน้ต	การควบคุมไฮสตรอัตราโน้ตสำหรับ Time Center ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน

พื้นฐานเอกสาร

จัดเตรียมจากแค็ตตาล็อกสาธารณะปัจจุบัน สรุปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปัจจุบัน และบันทึกการใช้งาน หากมี คู่มือภาษาอังกฤษที่มีอยู่ หากมี และการสแกนโดยตรงของสัญญาณไฮสตร VST3 ที่ติดตั้ง รายละเอียดการใช้งานภายในที่ไม่ปรากฏต่อผู้ใช้จะถูกแยกออกโดยเจตนา คุณสมบัติที่ผู้ใช้เผชิญหน้ากันทั้งหมดและการควบคุมที่ไฮสตรมองเห็นได้รับการบันทึกไว้