

TB Inverted Flanger

คู่มือการใช้งานโดยละเอียด

เอฟเฟกต์การมอดูเลตการหน่วงเวลาคลื่นแบบกลับเฟสสำหรับการยกเล็กแบบกลวง การกวาดแบบโลหะ และการเคลื่อนไหวไซไฟแบบเน้น



เวอร์ชันแคตตาล็อก: 1.3.0

ฉบับเอกสารประกอบ: 2026-08-04

เอกสารปลายทางที่ไฮสตรมมองเห็นได้: 7

1. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

เอฟเฟกต์การมอดูเลตการหน่วงเวลาแบบกลับเฟสสำหรับการยกเลิกแบบกลวง การกวาดแบบโลหะ และการเคลื่อนไหวไฟแบบเน้น

การจับเข้าแบบดั้งเดิมจะเพิ่มเส้นทางการหน่วงเวลาแบบมอดูเลตให้กับสัญญาณแห่ง TB Inverted Flanger กลับความสัมพันธ์เฟสของเสียงที่ล่าช้า สร้างการยกเลิกที่ลึกยิ่งขึ้น และมีลักษณะการลบแสงที่ว่างมากขึ้น ขณะเดียวกันก็รักษาการกวาดล้างของหน้าแปลนที่เป็นที่รู้จัก

มันสร้างผลลัพธ์อะไร.

- Hollow การเคลื่อนไหวที่ยกเลิกเฟส
- เครื่องกวาดแบบเจ็ทและหริแบบเมทัลลิก
- ความกว้างของภาพเคลื่อนไหวที่ละเอียดและผสมต่ำ
- การมอดูเลตแบบเน้นเหยียบซ้ำได้พร้อมหกโปรแกรม

การไหลของสัญญาณ

อินพุตแบบแห้ง -> LFO ที่ใช้ร่วมกัน -> เสียงการหน่วงเวลากลับสั้นสามเสียง -> ลูปคำติชม -> Color ยอดคงเหลือหลัก -> สดท้าย Mix

2. คู่มือคุณสมบัติฉบับสมบูรณ์

Depth

ตั้งคาระยะหน่วงเวลาให้เคลื่อนไหวที่ไปไกลแค่ไหน

ความลึกที่มากขึ้นจะเพิ่มความกว้างของการกวาดและทำให้เอกลักษณ์ของหน้าแปลนชัดเจนยิ่งขึ้น

Rate

ควบคุมความเร็ว LFO จากการเคลื่อนไหวซ้ำมากไปจนถึงการปรับสัญญาณแบบสแกนเนอร์ 10 Hz

Feedback

ส่งคืนสัญญาณดีเลย์แบบกลับหัวไปยังเส้นทางดีเลย์ เพิ่มเสียงสะท้อนแบบหริและความเข้มของโลหะ

Color

ควบคุมร่างกายที่แห้งเป็นพิเศษภายในแกนเอฟเฟกต์ Color

ที่สูงกว่าจะเน้นอีกหระหน่วงเวลาแบบกลับด้านแบบกลวงโดยการลดส่วนเนื้อหานั้น

Mix

ผสมผสานสัญญาณดั้งเดิมเข้ากับแกนแฟลนเจอร์ที่สมบูรณ์ ใช้ค่าต่ำสำหรับการเคลื่อนไหวรอบๆ แหล่งกำเนิดที่สมบูรณ์ และใช้ค่าสูงสำหรับการยกเลิกที่เปิดเผย

โปรแกรม

Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse และ 10Hz Scanner สวิตช์ช่วงการเคลื่อนไหวแบบเต็ม

3. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

1. เริ่มต้นจาก Empty Orbit.

2. ตั้งค่า Mix สูงพอที่จะได้ยินเอฟเฟกต์อย่างชัดเจน
3. จับคู่ Rate กับวลิหรือจังหวะ
4. เพิ่ม Depth เพื่อการกวาดที่กว้างขึ้น
5. เพิ่ม Feedback อย่างระมัดระวังเพื่อให้มีเสียงสะท้อน
6. ใช้ Color เพื่อตัดสินใจว่าจุดศูนย์กลางควรกลวงแค่ไหน

4. ขั้นตอนการทำงานเชิงปฏิบัติ

เสียงไซไฟ

1. ใช้สปีด Rate และสูง Color
2. เพิ่ม Feedback จนกระทั่งรูปแบบโลหะปรากฏขึ้น
3. ผสม Mix ด้านล่างเปียกทั้งหมดเพื่อรักษาความชัดเจน

ผลที่คาดหวัง: เสียงนั้นขยับขยายออกไปในขณะที่คำพูดยังคงจดจำได้

วงโคจรซินธ์ซ่า

1. เลือก Rate ที่ต่ำมาก
2. ใช้ Depth สูง และ Feedback ปานกลาง
3. ทำให้ Mix เข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนภาพโดยอัตโนมัติ

ผลที่คาดหวัง: ซารโมนิคแบบยั่งยืนจะเคลื่อนที่ผ่านรอยบากลบขนาดกว้าง

5. การทำงานอัตโนมัติ เพิ่มการจัดเตรียม และการใช้เซสชัน

- ความคุมอัตโนมัติเฉพาะที่รองรับการเปลี่ยนผ่านดนตรีที่ชัดเจน Fast การเคลื่อนไหวของความถี่ เวลา ระดับเสียง โหมด การผสมตัวอย่างเกิน หรือตัวเลือกอัลกอริทึมอาจจูงใจสร้างอาร์ติแฟกต์หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยสำหรับโฮสต์
- จับคู่ความถี่ที่รับรู้ก่อนตัดสินใจคุณภาพ การตั้งค่าที่ตั้งไว้มักจะดูดีขึ้นแม้ว่าการตัดสินใจในการประมวลผลจะไม่ดีขึ้นก็ตาม
- ใช้จุดสิ้นสุดบายนพาสปลั๊กอินสำหรับการเปรียบเทียบและรักษาแหล่งที่มาที่ยังไม่ได้ประมวลผลหรือเวอร์ชันโปรเจกต์ก่อนหน้านี้
- โปรแกรมโรงงานเป็นจุดเริ่มต้น การโหลดโปรแกรมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์หลายตัว บันทึก DAW ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่หลังจากปรับให้เข้ากับแหล่งที่มา
- ภาคผนวกของพารามิเตอร์ถูกจับจากสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้งไว้ โดยแสดงรายการปลายทางทั้งหมดที่โฮสต์มองเห็นได้ ช่วง/ตัวเลือกที่แสดง ค่าเริ่มต้น สถานะการทำงานอัตโนมัติ และตัวระบุ

6. ข้อจำกัด ข้อควรระวัง และการแก้ไขปัญหา

- การยกเลิกขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาและสามารถลดความถี่ต่ำโดยไม่คาดคิดได้
- High Feedback สามารถคมชัดและดังได้
- อินสแตนซ์เก่าที่บันทึกไว้อาจเรียกคืนค่าเริ่มต้นที่เก่ากว่า ใช้ตัวอย่างใหม่เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของโรงงาน
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้ยิน: ยืนยันว่าเปิดใช้งานปลั๊กอินและบล็อกย่อยที่เกี่ยวข้องแล้ว Mix/Amount ไม่ได้เป็นค่าที่เป็นกลาง และแหล่งที่มาที่มีพลังงานอยู่ในขอบเขตที่ประมวลผล
- ระดับที่ไม่คาดคิด: คีนค่าอินพุต เอาต์พุต การส่ง ผลป้อนกลับ และการควบคุมแบบผสมแบบขนานให้เป็นค่าอนุรักษ จากนั้นสร้างการตั้งค่าใหม่ที่ละเอียด

- ระบบอัตโนมัติไม่ตรงกับพาด: รีโพลด์โปรเจกต์ ยืนยันว่า DAW กำลังแก้ไขเวอร์ชันปลั๊กอินปัจจุบัน และตรวจสอบว่าโปรแกรมจากโรงงานหรือการเรียกคืนสถานะแทนที่ค่าแล้วหรือไม่
- Clicks หรือการเปลี่ยนภาพ: หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม เวลา ระดับเสียง โหมด หรือตัวเลือกการสุ่มตัวอย่างทันที เว้นแต่จะเสียงนั้นตั้งใจ

7. อ้างอิงพารามิเตอร์โฮสต์ให้เสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวกนี้มีพารามิเตอร์ 7 ทั้งหมดที่เปิดเผยโดย VST3 ที่ติดตั้งปัจจุบันไปยังโฮสต์ จุดสิ้นสุด EQ-band ที่เข้ากันถูกแสดงรายการโดยเจตนาแทนที่จะยุบ ตัวเลือกแยกจะถูกพิมพ์เต็มเมื่อสัญญาณโฮสต์เปิดเผย

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโฮสต์	ฟังก์ชัน
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	อัตโนมัติ; Bypass	ปิดหรือเปิดเส้นทางการประมวลผลสวิตช์อื่นที่สมบูรณ์ผ่านจุดสิ้นสุดบัสพาสที่โฮสต์มองเห็นได้
Color VST3 ID 94842723	0.0 to 100.0	68.0	อัตโนมัติ	เลือกอัลกอริทึมการดำเนินงาน รูปร่างการตอบสนองหรืออีกขระรณยุคตสำหรับบล็อกที่มีชื่อ
Depth VST3 ID 95472323	0.0 to 100.0	72.0	อัตโนมัติ	กำหนดความรุนแรงของกระบวนการที่กำหนดที่เลือกส่งผลกระทบต่อสัญญาณ
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 to 100.0	32.0	อัตโนมัติ	ส่งคืนสัญญาณที่ประมวลผลไปยังอินพุตของตัวเองเพื่อขยายหรือเพิ่มเอฟเฟกต์ให้เข้มข้นขึ้น
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	52.0	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความสมดุลระหว่างสัญญาณดั้งเดิมและเส้นทางที่ประมวลผลโดยสมบูรณ์
Program VST3 ID 1886548852	Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse, 10Hz Scanner	Empty Orbit	อัตโนมัติ	เลือกโปรแกรมจากโรงงานการโหลดโปรแกรมจะเรียกคืนชุดพารามิเตอร์ปลั๊กอินที่ประสานกัน
Rate VST3 ID 3493088	0.030 to 10.000	0.340	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วของการมอดูเลต การเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงซ้ำๆ

พื้นฐานเอกสาร

จัดเตรียมจากแค็ตตาล็อกสาธารณะปัจจุบัน สรุปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปัจจุบัน และบันทึกการใช้งาน หากมี คู่มือภาษาอังกฤษที่มีอยู่ หากมี และการสแกนโดยตรงของสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้ง
รายละเอียดการใช้งานภายในที่ไม่ปรากฏต่อผู้ใช้จะถูกแยกออกโดยเจตนา
คุณสมบัติที่ผู้ใช้เผชิญหน้ากันทั้งหมดและการควบคุมที่โฮสต์มองเห็นได้รับการบันทึกไว้