

TB Compressor

उपयोगकर्ता मैनुअल



प्रयोजन

असमान मात्रा को संतुलित करता है और ध्वनि की तीव्रता, चिकनाई और घनत्व को आकार देता है।

लाइसेंस: MIT License

यह सॉफ्टवेयर एमआईटी लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है। कॉपीराइट (सी) 2026 TaebeumKim। पूर्ण शर्तों के लिए रिपॉजिटरी LICENSE फ़ाइल देखें।

नियंत्रणीय गुण

प्रत्येक नियंत्रण को उसके पैनल नाम से सूचीबद्ध किया गया है। क्या सुनना है यह तय करने के लिए विवरण का उपयोग करें, फिर संगीत के संदर्भ में छोटे बदलाव करें।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Attack रेंज: 0.1 को 200 डिफ़ॉल्ट: 10	यह सेट करता है कि ध्वनि शुरू होने पर प्रभाव कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है। तेज़ मान सामने वाले को नियंत्रित करते हैं; धीमे मान अधिक प्रभाव रखते हैं।
Bypass रेंज: Off, On डिफ़ॉल्ट: Off	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है।
Input रेंज: -24 को 24 डिफ़ॉल्ट: 0	सेट करता है कि प्लग-इन में ध्वनि कितनी तेज़ प्रवेश करती है। मजबूत प्रतिक्रिया के लिए इसे बढ़ाएं या अधिक हेडरूम के लिए इसे कम करें।
Knee रेंज: 0 को 6 डिफ़ॉल्ट: 6	उस बिंदु को नरम करता है जहां संपीड़न शुरू होता है। उच्च मूल्य अधिक सौम्य और कम स्पष्ट लगते हैं।
Lookahead रेंज: 0 को 20 डिफ़ॉल्ट: 0	अचानक चोटियों को अधिक आसानी से पकड़ने में मदद करता है। उच्च मूल्य थोड़े कम तत्काल महसूस हो सकते हैं।
Makeup रेंज: 0 को 24 डिफ़ॉल्ट: 0	संपीड़न के बाद ध्वनि को शांत करने के बाद स्तर को पुनर्स्थापित करता है।
Output रेंज: -24 को 24 डिफ़ॉल्ट: 0	प्रसंस्करण के बाद अंतिम श्रवण स्तर निर्धारित करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Oversampling रेंज: 1x (Off), 2x, 4x, 8x डिफॉल्ट: 1x (Off)	अधिक सीपीयू उपयोग की कीमत पर भारी विकृति या सीमित ध्वनि क्लीनर बनाता है।
Program रेंज: 5 फैक्टरी कार्यक्रम डिफॉल्ट: Clean Control	फैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें।
Ratio रेंज: 1 को 20 डिफॉल्ट: 2	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद स्तर को कितनी मजबूती से नियंत्रित किया जाता है।
Release रेंज: 5 को 1000 डिफॉल्ट: 100	यह सेट करता है कि ध्वनि शांत होने के बाद प्रभाव कितनी जल्दी शांत हो जाता है।
RMS रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	सुनने के व्यवहार को तेज़ चरम नियंत्रण से सहज औसत-स्तर नियंत्रण में बदलता है।
Saturation रेंज: Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape डिफॉल्ट: Clean	संपीड़न के बाद जोड़े गए हार्मोनिक वर्ण को चुनता है।
Saturation Drive रेंज: 0 को 4 डिफॉल्ट: 1	सेट करता है कि संतृप्ति अनुभाग को कितनी मजबूती से धकेला जाता है।
Saturation Enabled रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	हार्मोनिक रंग अनुभाग को चालू या बंद करता है।
Saturation Mix रेंज: 0 को 1 डिफॉल्ट: 1	जोड़े गए हार्मोनिक रंग को क्लीनर संपीड़ित ध्वनि के साथ मिश्रित करता है।
Saturator Circuit Model रेंज: Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X डिफॉल्ट: Legacy	संतृप्ति अनुभाग की समग्र प्रतिक्रिया और रंग चुनता है।
Sidechain High Cut रेंज: 100 को 20000 डिफॉल्ट: 20000	वर्तमान ध्वनि या प्रभाव परत से उच्च आवृत्तियों को हटा देता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Sidechain Low Cut रेंज: 20 को 10000 डिफॉल्ट: 20	वर्तमान ध्वनि या प्रभाव परत से कम आवृत्तियों को हटा देता है।
Stereo Link रेंज: Off, On डिफॉल्ट: On	दोनों चैनलों को एक साथ प्रतिक्रिया देता है ताकि स्टीरियो छवि एक तरफ न झुके।
Threshold रेंज: -60 को 0 डिफॉल्ट: -18	यह सेट करता है कि वर्तमान नियंत्रण काम करना शुरू करने से पहले ध्वनि कितनी तेज़ होनी चाहिए।