

TB Disperser

دليل المستخدم التفصيلي

معالج تشتت الطور شامل التمرير يعيد تشكيل وقت الوصول العابر دون تغيير الحجم التقليدي EQ، مع تردد مخصص LFO.



نسخة الكتالوج: 1.3.0 طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 9

1. عرض المنتج

معالج تشتت الطور شامل التمرير يعيد تشكيل وقت الوصول العابر دون تغيير الحجم التقليدي EQ، مع تردد مخصص LFO.

قد تحتاج العناصر العابرة الحادة إلى مزيد من الوزن أو الطول بدون قص أو ضغط أو تعزيز واضح للنغمة. يقوم TB Disperser بتدوير الطور حول منطقة تردد مختارة حتى تصل المكونات في أوقات مختلفة، مما يحول الارتفاع القصير إلى مسح أعمق مع الحفاظ إلى حد كبير على استجابة الحجم الثابت.

ما النتيجة التي يخلقها

- هجمات أطول وأثقل
- عمليات مسح المرحلة المركزة - Frequency
- تشتت متحرك بدون أتمتة DAW
- تصميم عابر يختلف عن التشبع أو EQ

تدفق الإشارة

الإخراج -> LFO التردد الاختياري -> Amount، Pinch، Speed، Frequency شبكة تشيتت شاملة التمرير على شكل -> Input

2. دليل الميزات الكامل

Amount

يتحكم في القوة الإجمالية لدوران الطور وبالتالي الطول والانحناء المسموع للمسح العابر.

Frequency

يضيظ مركز أو محور التشتت. تؤكد إعدادات Low على الوزن؛ تعمل الإعدادات الأعلى على إنشاء صدمات أكثر وضوحاً وخطوطاً معدنية.

Pinch

يركز عمل المرحلة حول التردد المحدد. تبدو القيم الأعلى أكثر تركيزاً ورناناً.

Speed

يقيس السلوك الزمني للتشتت بشكل مستقل عن LFO Rate. القيم الأبطأ تمتد إلى الحركة؛ القيم الأسرع تشديدها.

Frequency LFO

في LFO Rate يضيظ انتقال التردد بالأوكتافات ويتحكم LFO Range. Random، أو Square، منشار، Triangle، Sine، Off يحدد LFO Type سرعة الحركة.

البرامج

تظهر البرامج تشكيل الطور الضيق، وازدهار الطلبة، وازدهار الجهير، وعمليات المسح المعدنية، وحركة النبض، والتشتت العشوائي.

3. بداية سريعة

1. ابدأ ب LFO Off.
2. اضبط Frequency بالقرب من جسم العابر.
3. ارفع Amount حتى يتغير الهجوم بشكل واضح.
4. استخدم Pinch لتركيز الكفاف.
5. استخدم Speed لملاءمة المغلف المصدر.

6. قم بتمكين LFO فقط عند الرغبة في الحركة المستمرة.

4. سير العمل العملي

وزن الركلة

1. اضبط Frequency على مستوى منخفض.
 2. استخدم Amount المعتدل ومنخفض إلى متوسط Pinch.
 3. اضبط Speed حتى تصبح الحافة الأمامية أثقل دون أن تتحول إلى زقزقة.
- النتيجة المتوقعة:** تبدو الركلة أعمق وأطول بدون تعزيز الجهير التقليدي.

الرسوم المتحركة موالفة انطلق

1. قم بتعيين متوسط أو مرتفع Frequency.
 2. رفع Pinch.
 3. اختر المنشار، Square، أو Random LFO.
 4. اضبط LFO Range و Rate للحركة الإيقاعية.
- النتيجة المتوقعة:** يكتسح الكفاف العابر الطيف بحركة متكررة.

5. الأتمتة، وكسب التدرج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالا موسيقيا واضحا فقط. Fast قد تؤدي حركة محددات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالا آمنا للمضيف.
- قم بمطابقة جهارة الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالبا ما يبدو الإعداد الأعلى صوتا أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.
- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.
- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معلومات متعددة؛ احفظ الإعداد المسبق الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.
- يتم النقاط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعرف.

6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- يغير تشتت الطور شكل الموجة وتوقيت الذروة حتى عندما يبدو الطيف متشابها.
- يمكن أن تبدو الإعدادات المتطرفة مثل درجة الصوت أو التغريدات الرنانة.
- أعد فحص الطبول ذات الطبقات للإلغاء.
- لا يوجد تغيير مسموع: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.
- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والإرسال والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحفوظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعداد واحدة تلو الأخرى.
- الأتمتة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.
- أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محددات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصودا.

7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المعلومات 9 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعلمة
يضبط مدى قوة تأثير العملية المسماة على الإشارة.	قابل للتشغيل الآلي	70.0 %	0.0 % ل 100.0 %	Amount VST3 ID 733630552
يقوم بإيقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي; Bypass	Off	Off, On	Bypass VST3 ID 1652125811
يضبط التردد الرئيسي أو النوتة الموسيقية أو المركز الطيفي الذي تستخدمه هذه الوظيفة.	قابل للتشغيل الآلي	200.0 Hz	20.0 Hz ل 20.00 kHz	Frequency VST3 ID 2077459804
التحكم الآلي للمضيف في LFO Range. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	±1.00 oct	±0.00 oct ل ±4.00 oct	LFO Range VST3 ID 685096968
يضبط سرعة التعديل أو الحركة أو التغيير المتكرر.	قابل للتشغيل الآلي	0.250 Hz	0.010 Hz ل 10.00 Hz	LFO Rate VST3 ID 91373749
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكتلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	OFF	OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND	LFO Type VST3 ID 91456271
التحكم الآلي للمضيف في Pinch. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	0.0 %	0.0 % ل 100.0 %	Pinch VST3 ID 106671290
يختار برنامج المصنع. يؤدي تحميل برنامج إلى استدعاء مجموعة منسقة من معلومات المكونات الإضافية.	قابل للتشغيل الآلي	Init	Init, Tight Phase Shape, Drum Bloom, Slow Drum Zap, Slow Metallic Bloom, Bass Bloom, Synth Drift, Rising Zap, Two Point Pulse, Random Scatter	Program VST3 ID 1886548852
التحكم الآلي للمضيف في Speed. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	2.000 x	0.250 x ل 2.000 x	Speed VST3 ID 109641799

أساس التوثيق

تم إعداده من الكتالوج العام الحالي، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحا، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحا، ومسحا ضوئيا مباشرا لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمدا؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.