

TB Inverted Phaser

विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका

गहरे निशान, समायोज्य रिक्ति, फीडबैक, पांच एलएफओ आकार और यादृच्छिक ज़िटर के साथ एक सबट्रैक्टिव मल्टी-स्टेज फेजर।



कैटलॉग संस्करण: 2.2.0

दस्तावेज़ीकरण संस्करण: 2026-08-04

होस्ट-दृश्यमान समापन बिंदु प्रलेखित: 13

1. उत्पाद का उद्देश्य

गहरे निशान, समायोज्य रिक्ति, फीडबैक, पांच एलएफओ आकार और यादृच्छिक जिटर के साथ एक सबट्रैक्टिव मल्टी-स्टेज फेजर।

एक पारंपरिक फेजर अपने ऑल-पास पथ को ड्राई सिग्नल में जोड़ता है। TB Inverted Phaser इसे घटाता है, कठिन, गहरे कैंसिलेशन नॉच का निर्माण करता है जो पैड, निरंतर कॉर्ड, गिटार और ध्वनि-डिज़ाइन सामग्री पर स्पष्ट रूप से परिभाषित रहते हैं।

यह क्या परिणाम उत्पन्न करता है

- गहरे गतिशील वर्णक्रमीय पायदान
- एक से बारह चरणों तक कंधी जैसे पैटर्न
- नियमित या जानबूझकर अस्थिर मॉड्यूलेशन
- सूखा/गीला और अवशिष्ट-बनावट नियंत्रण

संकेत प्रवाह

Input -> मल्टी-स्टेज ऑल-पास नेटवर्क -> सबट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन -> फीडबैक -> LFO और जिटर मॉड्यूलेशन -> Mix और Output

2. संपूर्ण सुविधा मार्गदर्शिका

Stages और Spacing

Stages नॉच गिनती सेट करता है; Spacing उनके वितरण को बदलता है। कुछ चरण व्यापक लगते हैं, जबकि कई चरण सघन कंधी बनाते हैं।

Centre और Depth

Centre मॉड्यूलेशन क्षेत्र रखता है और Depth उस केंद्र के चारों ओर अपनी यात्रा निर्धारित करता है।

Rate और LFO Shape

Rate गति को नियंत्रित करता है। Sine और Triangle चिकने हैं, रैंप आकार दिशात्मक हैं, और Square चरणबद्ध गति उत्पन्न करते हैं।

Jitter

अन्यथा आवधिक गति में नियंत्रित अनियमितता जोड़ता है। कार्बनिक बहाव के लिए छोटी मात्रा और टूटे हुए मॉड्यूलेशन के लिए उच्च मात्रा का उपयोग करें।

Amount, Feedback, और Mix

Amount घटाव चरण योगदान को नियंत्रित करता है, Feedback नॉच पैटर्न को सुदृढ़ करता है, और Mix स्रोत के साथ पूर्ण परिणाम को मिश्रित करता है।

Output और कार्यक्रम

Output रद्दीकरण या अनुनाद लाभ की भरपाई करता है। प्रोग्राम में पैड, ग्लासी होलोज़, मेटेलिक रेल्स, स्कायर जॉल्ट्स और गHOST कैंसिलेशन शामिल हैं।

3. त्वरित शुरुआत

1. Stages की संख्या चुनें और Spacing सेट करें।
2. स्रोत के सबसे मजबूत हार्मोनिक्स के पास Centre रखें।
3. Depth, Rate, और LFO Shape सेट करें।

4. Amount को तब तक उठाएँ जब तक कि निशान साफ़ न हो जाएँ।
5. Feedback को ध्यान से जोड़ें।
6. Jitter का उपयोग केवल तभी करें जब पूर्ण पुनरावृत्ति अवांछित हो, फिर लेवल-मैच Output करें।

4. व्यावहारिक कार्यप्रवाह

पैड मूवमेंट

1. 6-12 चरणों का प्रयोग करें।
2. Sine या Triangle चुनें।
3. धीमा Rate, चौड़ा Depth, और मध्यम Feedback सेट करें।

अपेक्षित परिणाम: पैड लयबद्ध कदम के बिना गहरी, निरंतर गति विकसित करता है।

यांत्रिक स्वीप

1. रैम्प या Square चुनें।
2. Feedback और Jitter बढ़ाएँ।
3. बड़े, तेज़ नॉच के लिए कम चरणों का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: स्रोत दिशात्मक, मशीन जैसी वर्णक्रमीय गति प्राप्त करता है।

5. स्वचालन, लाभ स्टेजिंग, और सत्र उपयोग

- केवल उन्हीं नियंत्रणों को स्वचालित करें जो स्पष्ट संगीत परिवर्तन प्रदान करते हैं। Fast आवृत्ति, समय, पिच, मोड, ओवरसैपलिंग, या एल्गोरिदम चयनकर्ताओं का आंदोलन जानबूझकर कलाकृतियाँ बना सकता है या मेजबान-सुरक्षित संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है।
- गुणवत्ता का आकलन करने से पहले कथित ध्वनि की तीव्रता का मिलान करें। प्रसंस्करण निर्णय बेहतर न होने पर भी ऊँची सेटिंग अक्सर बेहतर दिखाई देगी।
- तुलना के लिए प्लग-इन बाईपास एंडपॉइंट का उपयोग करें और एक असंसाधित स्रोत या पुराने प्रोजेक्ट संस्करण को संरक्षित करें।
- फैक्टरी कार्यक्रम शुरुआती बिंदु हैं। किसी प्रोग्राम को लोड करने से कई पैरामीटर बदल जाते हैं; स्रोत के अनुसार अनुकूलित करने के बाद एक नया DAW प्रीसेट सहेजें।
- पैरामीटर परिशिष्ट स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध से लिया गया है। यह प्रत्येक होस्ट-दृश्य समापन बिंदु, इसकी प्रदर्शित सीमा/विकल्प, डिफ़ॉल्ट, स्वचालन स्थिति और पहचानकर्ता को सूचीबद्ध करता है।

6. सीमाएँ, सावधानियाँ और समस्या निवारण

- घटाव चरण प्रसंस्करण विशेष नोट्स पर पर्याप्त ऊर्जा को हटा सकता है।
- High Feedback बज सकता है।
- हमेशा मोनो में प्रभाव की जांच करें जब यह एक व्यापक स्टीरियो श्रृंखला का हिस्सा हो।
- कोई श्रव्य परिवर्तन नहीं: पुष्टि करें कि प्लग-इन और प्रासंगिक उप-ब्लॉक सक्षम हैं, Mix/Amount तटस्थ मूल्य पर नहीं है, और स्रोत में संसाधित क्षेत्र में ऊर्जा शामिल है।
- अप्रत्याशित स्तर: इनपुट, आउटपुट, सेंड, फीडबैक और समानांतर-मिश्रण नियंत्रणों को रूढ़िवादी मूल्यों पर लौटाएं, फिर एक समय में एक ब्लॉक की सेटिंग का पुनर्निर्माण करें।
- स्वचालन पैनल से मेल नहीं खाता: प्रोजेक्ट को पुनः लोड करें, पुष्टि करें कि DAW वर्तमान प्लग-इन संस्करण को संबोधित कर रहा है, और जांचें कि क्या कोई फैक्टरी प्रोग्राम या राज्य प्रतिस्थापित मानों को याद करता है।

- Clicks या ट्रांज़िशन: एल्गोरिथम, समय, पिच, मोड, या ओवरसैपलिंग चयनकर्ताओं में नमूना-तत्काल परिवर्तन से बचें जब तक कि ध्वनि जानबूझकर न हो।

7. पूर्ण होस्ट पैरामीटर संदर्भ

इस परिशिष्ट में वर्तमान में स्थापित VST3 द्वारा होस्ट पर प्रदर्शित सभी 13 पैरामीटर शामिल हैं। बार-बार दोहराए गए EQ-बैंड एंडपॉइंट को संक्षिप्त करने के बजाय जानबूझकर सूचीबद्ध किया गया है। जब होस्ट अनुबंध उन्हें उजागर करता है तो अलग-अलग विकल्प पूर्ण रूप से मुद्रित होते हैं।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Amount VST3 ID 733630552	0.0 to 100.0	65.0	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि नामित प्रक्रिया सिग्नल को कितनी मजबूती से प्रभावित करती है।
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	स्वचालित; Bypass	होस्ट-विज़िबल बायपास एंडपॉइंट के माध्यम से संपूर्ण प्लग-इन प्रोसेसिंग पथ को बंद या चालू करता है।
Centre VST3 ID 783470043	120.0 to 4000.0	720.0	स्वचालित	इस फ़ंक्शन द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य आवृत्ति, नोट या वर्णक्रमीय केंद्र सेट करता है।
Depth VST3 ID 95472323	0.0 to 100.0	70.0	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि नामित प्रक्रिया सिग्नल को कितनी मजबूती से प्रभावित करती है।
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 to 85.0	28.0	स्वचालित	संसाधित सिग्नल को अपने इनपुट पर लौटाता है, प्रभाव को बढ़ाता या तीव्र करता है।
Jitter VST3 ID 987746540	0.0 to 100.0	0.0	स्वचालित	नामित प्रक्रिया के लिए दानेदार घनत्व, फैलाव, या यादृच्छिक भिन्नता को नियंत्रित करता है।
LFO Shape VST3 ID 686216812	Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square	Sine	स्वचालित	नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	100.0	स्वचालित	मूल सिग्नल और पूर्ण संसाधित पथ के बीच संतुलन सेट करता है।
Output VST3 ID 1141971201	-12.0 to 6.0	0.0	स्वचालित	प्लग-इन की मुख्य प्रोसेसिंग के बाद अंतिम आउटपुट स्तर को सेट या सीमित करता है।
Program VST3 ID 1886548852	Init, Pad Drift, Slow Orbit, Wide Vortex, Fast Warble, Ramp Sweeper, Thin Air, Hollow Glass, Static Teeth, Metal Rail, Square Jolt, Broken Motion, Ghost Cancel	Init	स्वचालित	फ़ैक्टरी प्रोग्राम का चयन करता है। किसी प्रोग्राम को लोड करने पर प्लग-इन पैरामीटर का एक समन्वित सेट याद आता है।
Rate VST3 ID 3493088	0.020 to 8.000	0.350	स्वचालित	मॉड्यूलेशन, गति, या बार-बार परिवर्तन की गति निर्धारित करता है।
Spacing VST3 ID 135324739	0.0 to 100.0	35.0	स्वचालित	Spacing के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Stages VST3 ID 1254989109	1 to 12	6	स्वचालित	Stages के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।

दस्तावेज़ीकरण आधार

वर्तमान सार्वजनिक कैटलॉग, वर्तमान स्थानीय उत्पाद संक्षिप्त और कार्यान्वयन नोट्स जहां उपलब्ध हो, मौजूदा अंग्रेजी मैनुअल जहां उपलब्ध हो, और स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध का सीधा स्कैन से तैयार किया गया है। आंतरिक कार्यान्वयन विवरण जो उपयोगकर्ता के सामने नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया है; सभी उपयोगकर्ता-सामना वाली सुविधाएँ और होस्ट-दृश्य नियंत्रण प्रलेखित हैं।