

TB Step Shifter

คู่มือการใช้งานโดยละเอียด

โปรเซสเซอร์ระดับเสียงและซีรีส์ฮาร์โมนิกที่ขยับโอเวอร์โทนที่เลือก แทนที่จะเพียงแค่สลับสเปกตรัมใหม่ทั้งหมด



เวอร์ชันแคตตาล็อก: Current

ฉบับเอกสารประกอบ: 2026-08-04

เอกสารปลายทางที่ไฮสตรัมมองเห็นได้: 7

1. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

โปรเซสเซอร์ระดับเสียงและซีรีส์ฮาร์โมนิกที่ย้ายโอเวอร์โทนที่เลือก แทนที่จะเพียงแค่สุมสเปกตรัมใหม่ทั้งหมด

การเปลี่ยนระดับเสียงแบบเดิมจะย้ายทุกองค์ประกอบสเปกตรัมเข้าด้วยกัน TB Step Shifter ติดตามแหล่งกำเนิดเสียงแหลม ระบุอนุกรมฮาร์โมนิกของมัน และย้ายตำแหน่งฮาร์โมนิกที่เลือก ซึ่งจะช่วยให้มีการเคลื่อนที่ของพิชหรือการเปลี่ยนสลับเปอร์ฮาร์โมนิกในขณะที่ยังคงรักษาจังหวะเวลาดั้งเดิมได้มากขึ้น และในโหมด Colorize จะเป็นค่าพื้นฐาน

มันสร้างผลลัพธ์อะไร.

- Harmonic-series transposition
- การเปลี่ยนสลับเปอร์ฮาร์โมนิกด้วยพื้นฐานที่มีการต่อสายดิน
- Fast or fine analysis resolution
- การควบคุมการเลือกแห่ง/เป็ยกและฮาร์โมนิกอย่างต่อเนื่อง

การไหลของสัญญาณ

Input -> การวิเคราะห์พิช/ปัจจัยพื้นฐาน -> การเลือกฮาร์โมนิกโดย Step -> Pitch การย้ายตำแหน่ง -> ตัวเลือก Colorize การอนุรักษ์พื้นฐาน -> การสร้างใหม่ -> Mix

2. คู่มือคุณสมบัติฉบับสมบูรณ์

Pitch

ตั้งค่าการเปลี่ยนปลายทางจาก -24 เป็น +24 ครึ่งเสียง

Step

ควบคุมจำนวนโครงสร้างฮาร์โมนิกที่มีส่วนร่วมในการย้ายตำแหน่ง Lower values affect fewer components; higher values transform more of the series.

Colorize

เมื่อปิด อนุกรมฮาร์โมนิกที่ตรวจพบจะถูกเลื่อนเป็นเอฟเฟกต์ระดับเสียง เมื่อเปิดเสียงพื้นฐานจะยังคงถูกลงดินในขณะที่ฮาร์โมนิกส่วนบนเคลื่อนที่ ทำให้เกิดเอกลักษณ์ของเสียงแบบใหม่

Resolution

Fast ตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงบันทึก Fine ใช้การวิเคราะห์ที่ละเอียดยิ่งขึ้นและเหมาะสมกับวัสดุที่มั่นคงและยั่งยืน

Mix และโปรแกรม

Mix ผสมผสานการสร้างใหม่เข้ากับต้นฉบับ โปรแกรมครอบคลุมอีกเทพสะอาด, หัว, อ็อกเทฟลิก, ซับเวท, แก้วฮาร์โมนิก และคราบอุ่น

3. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

1. ใช้แหล่งเสียงโมโนโฟนิคที่สะอาดและชัดเจน
2. เลือก Fast สำหรับเส้นที่เคลื่อนที่ หรือ Fine สำหรับโทนสีที่ต่อเนื่อง
3. ตั้งค่า Pitch

4. เพิ่ม Step จนกระทั่งฮาร์โมนิคเคลื่อนที่เพียงพอ
5. เปิดใช้งาน Colorize สำหรับจังหวะแทนการเปลี่ยนโน้ตแบบเดิม
6. ตั้งค่า Mix ในบริบท

4. ขั้นตอนการทำงานเชิงปฏิบัติ

สีฮาร์โมนิก

1. เปิดใช้งาน Colorize
2. ตั้งค่า Pitch เป็น +7 หรือ +12 ครึ่งเสียง
3. ใช้ความละเอียดปานกลาง Step และ Fine
4. ปั่นด้านล่างให้เปียกเต็มที่

ผลที่คาดหวัง: ศูนย์กลางโน้ตจะจดจำได้ในขณะที่โอเวอร์โทนกลายเป็นสีกัลลายแกวหรือสีเปลี่ยนไป

อีกเทฟสเปกตรัม

1. ปิดการใช้งาน Colorize
2. ตั้งค่า Pitch เป็น +12 หรือ -12
3. เพิ่ม Step และเลือกความละเอียดที่ตามประสิทธิภาพการทำงาน

ผลที่คาดหวัง: ซีรีส์ฮาร์โมนิกที่ถูกติดตามจะเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงอีกเทฟที่ชัดเจน

5. การทำงานอัตโนมัติ เพิ่มการจัดเตรียม และการใช้เซสชัน

- ควบคุมอัตโนมัติเฉพาะที่รองรับการเปลี่ยนผ่านดนตรีที่ชัดเจน Fast การเคลื่อนไหวของความถี่ เวลา ระดับเสียง โหมด การผสมตัวอย่างเกิน หรือตัวเลือกอัลกอริทึมอาจจูงใจสร้างอาร์ติแฟกต์หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยสำหรับโฮสต์
- จับคู่ความถี่ที่รับรู้ก่อนตัดสินใจคุณภาพ การตั้งค่าที่ดังกว่ามักจะดูดีขึ้นแม้ว่าการตัดสินใจในการประมวลผลจะไม่ดีขึ้นก็ตาม
- ใช้จุดสิ้นสุดบายนพาล์กอินสำหรับการเปรียบเทียบและรักษาแหล่งที่มาที่ยังไม่ได้ประมวลผลหรือเวอร์ชันโปรเจกต์ก่อนหน้านี้
- โปรแกรมโรงงานเป็นจุดเริ่มต้น การโหลดโปรแกรมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์หลายตัว บันทึก DAW ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่หลังจากปรับให้เข้ากับแหล่งที่มา
- ภาคผนวกของพารามิเตอร์ถูกจับจากสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้งไว้ โดยแสดงรายการปลายทางทั้งหมดที่โฮสต์มองเห็นได้ ช่วง/ตัวเลือกที่แสดง ค่าเริ่มต้น สถานะการทำงานอัตโนมัติ และตัวระบุ

6. ข้อจำกัด ข้อควรระวัง และการแก้ไขปัญหา

- แหล่งกำเนิดโพลีโฟนิคหรือเสียงรบกวนสามารถสร้างความสับสนในการติดตามขั้นพื้นฐานได้
- ปัจจัยพื้นฐานที่ต่ำมากอาจให้ฮาร์โมนิคที่เสถียรไม่เพียงพอ
- เอฟเฟกต์นี้แตกต่างโดยเจตนาจากการเปลี่ยนระดับเสียงบรรดแบบดแบบโปร่งใส
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไดยิน: ยืนยันว่าเปิดใช้งานปลั๊กอินและบล็อกย่อยที่เกี่ยวข้องแล้ว Mix/Amount ไม่ได้เป็นค่าที่เป็นกลาง และแหล่งที่มาที่มีพลังงานอยู่ในขอบเขตที่ประมวลผล
- ระดับที่ไม่คาดคิด: คีนค่าอินพุต เอาต์พุต การส่ง ผลป้อนกลับ และการควบคุมแบบผสมแบบขนานให้เป็นค่าอนุรักษ จากนั้นสร้างการตั้งค่าใหม่ที่ละเอียด
- ระบบอัตโนมัติไม่ตรงกับพาดู: รีโหลดโปรเจกต์ ยืนยันว่า DAW กำลังแก้ไขเวอร์ชันปลั๊กอินปัจจุบัน และตรวจสอบว่าโปรแกรมจากโรงงานหรือการเรียกคืนสถานะแทนที่ค่าแล้วหรือไม่

- Clicks หรือการเปลี่ยนภาพ: หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม เวลา ระดับเสียง โหมด หรือตัวเลือกการซูมตัวอย่างทันที เว้นแต่ว่าเสียงนั้นตั้งใจ

7. อ้างอิงพารามิเตอร์โฮสต์ให้เสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวกนี้มีพารามิเตอร์ 7 ทั้งหมดที่เปิดเผยโดย VST3 ที่ติดตั้งปัจจุบันไปยังโฮสต์ จุดสิ้นสุด EQ-band ที่เข้ากันถูกแสดงรายการโดยเจตนาแทนที่จะยุบ ตัวเลือกแยกจะถูกพิมพ์เต็มเมื่อสัญญาณโฮสต์เปิดเผย

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโฮสต์	ฟังก์ชัน
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	อัตโนมัติ; Bypass	ปิดหรือเปิดเส้นทางการประมวลผลปลั๊กอินที่สมบูรณ์ผ่านจุดสิ้นสุดบัสพาสที่โฮสต์มองเห็นได้
Colorize VST3 ID 1518668561	Off, On	Off	อัตโนมัติ	เลือกอัลกอริธึมการดำเนินงาน รูปร่างการตอบสนองหรืออีกขระรณยุคสำหรับบล็อกที่มีชื่อ
Mix VST3 ID 108124	0.0% to 100%	100%	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณดั้งเดิมและเส้นทางที่ประมวลผลโดยสมบูรณ์
Pitch VST3 ID 106677056	-24.0 st to +24.0 st	+12.0 st	อัตโนมัติ	ย้ายระดับเสียง โครงสร้างคามถี่หรือขนาดเรโซแนนซ์ที่รับสำหรับกระบวนการที่ระบุชื่อ
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Octave Up, Airy Fifth, Deep Octave, Sub Weight, Harmonic Glass, Warm Patina	Init	อัตโนมัติ	เลือกโปรแกรมจากโรงงาน การโหลดโปรแกรมจะเรียกคืนชุดพารามิเตอร์ปลั๊กอินที่ประสานกัน
Resolution VST3 ID 547453100	Fast, Fine	Fast	อัตโนมัติ	เลือกอัลกอริธึมการดำเนินงาน รูปร่างการตอบสนองหรืออีกขระรณยุคสำหรับบล็อกที่มีชื่อ
Step VST3 ID 3540684	0.0% to 100%	50%	อัตโนมัติ	กำหนดความรุนแรงของกระบวนการที่กำหนดชื่อหรือส่งผลกระทบต่อสัญญาณ

พื้นฐานเอกสาร

จัดเตรียมจากแค็ตตาล็อกสาธารณะปัจจุบัน สรุปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปัจจุบัน และบันทึกการใช้งาน หากมี คู่มือภาษาอังกฤษที่มีอยู่ หากมี และการสแกนโดยตรงของสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้ง รายละเอียดการใช้งานภายในที่ไม่ปรากฏต่อผู้ใช้จะถูกแยกออกโดยเจตนา คุณสมบัติที่ผู้ใช้เผชิญหน้ากันทั้งหมดและการควบคุมที่โฮสต์มองเห็นได้รับการบันทึกไว้