

TB Center

MANUEL D'UTILISATION



Objectif

Apporte une image stéréo dispersée ou instable vers un centre clair tout en vous permettant de conserver la largeur souhaitée.

Licence: MIT License

Ce logiciel est sous licence MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consultez le fichier LICENSE du référentiel pour connaître les conditions complètes.

Propriétés contrôlables

Chaque contrôle est répertorié par son nom de panneau. Utilisez la description pour décider ce que vous voulez écouter, puis apportez de petites modifications au contexte de la musique.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Band High Gamme: 0 à 100 Par défaut: 100	Définit la force avec laquelle la zone des hautes fréquences est attirée vers le centre.
Band Low Gamme: 0 à 100 Par défaut: 100	Définit la force avec laquelle la zone basse fréquence est attirée vers le centre.
Band Mid-High Gamme: 0 à 100 Par défaut: 100	Définit la force avec laquelle la zone médiane supérieure est tirée vers le centre.
Band Mid-Low Gamme: 0 à 100 Par défaut: 100	Définit la force avec laquelle la zone inférieure médiane est tirée vers le centre.
Bypass Gamme: Off, On Par défaut: Off	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après.
Intensity Gamme: 0 à 200 Par défaut: 100	Définit la force avec laquelle le plug-in corrige la position stéréo. Commencez près du milieu et ne soulevez-le que jusqu'à ce que l'image soit stable.
Lookahead Gamme: 0 à 100 Par défaut: 20	Aide le plug-in à gérer les changements de position rapides plus facilement. Des valeurs plus élevées peuvent sembler plus stables mais légèrement moins immédiates.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
M/S Width Gamme: 0 à 200 Par défaut: 100	Définit la largeur stéréo finale après le centrage. 100 % conserve la largeur d'origine, les valeurs inférieures la réduisent et les valeurs élevées l'élargissent.
Multiband Gamme: Off, On Par défaut: Off	Permet aux zones basses, moyennes et hautes d'utiliser différentes forces de centrage.
Program Gamme: 6 programmes d'usine Par défaut: Init	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel.
Response Gamme: 0 à 100 Par défaut: 75	Définit la rapidité avec laquelle le centre suit le mouvement. Les valeurs inférieures semblent plus douces ; des valeurs plus élevées suivent les sons en mouvement plus rapidement.
Time Center Gamme: 0 à 100 Par défaut: 100	Déplace les horaires d'arrivée gauche et droite vers le centre. Relevez-le lorsque l'image semble maculée ou déchirée.