

TB Vocoder

उपयोगकर्ता मैनुअल



प्रयोजन

एक ध्वनि की लय और अभिव्यक्ति को दूसरी ध्वनि के स्वर पर रखता है।

लाइसेंस: MIT License

यह सॉफ्टवेयर एमआईटी लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है। कॉपीराइट (सी) 2026 TaebeumKim। पूर्ण शर्तों के लिए रिपॉजिटरी LICENSE फ़ाइल देखें।

नियंत्रणीय गुण

प्रत्येक नियंत्रण को उसके पैनल नाम से सूचीबद्ध किया गया है। क्या सुनना है यह तय करने के लिए विवरण का उपयोग करें, फिर संगीत के संदर्भ में छोटे बदलाव करें।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Attack रेंज: 0.1 को 200 डिफ़ॉल्ट: 3	यह सेट करता है कि ध्वनि शुरू होने पर प्रभाव कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है। तेज़ मान सामने वाले को नियंत्रित करते हैं; धीमे मान अधिक प्रभाव रखते हैं।
Bands रेंज: 8 को 64 डिफ़ॉल्ट: 32	सेट करता है कि कितने फ्रीक्वेंसी स्लाइस भाषण आकार लेते हैं। अधिक बैंड स्पष्ट ध्वनि देते हैं; कम बैंड अधिक पुराने लगते हैं।
Bypass रेंज: Off, On डिफ़ॉल्ट: Off	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है।
Carrier Count रेंज: 2 को 100 डिफ़ॉल्ट: 3	सेट करता है कि कितनी आंतरिक वाहक आवाज़ें एक साथ स्तरित हैं।
Carrier Resonance रेंज: 0 को 100 डिफ़ॉल्ट: 50	आंतरिक वाहक आवाज़ों की तीक्ष्णता और तानवाला फोकस को बदलता है।
Carrier Tune रेंज: -24 को 24 डिफ़ॉल्ट: 0	इस नियंत्रण द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य स्वर या टोनल क्षेत्र को चुनता है।
Color रेंज: 0 को 100 डिफ़ॉल्ट: 30	समग्र चमक और तानवाला चरित्र बदलता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Detail रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 65	यह निर्धारित करता है कि कितना बढ़िया भाषण और क्षणिक विवरण स्थानांतरित किया गया है।
Floor रेंज: -90 को -30 डिफॉल्ट: -70	यह सेट करता है कि स्थानांतरित गति बंद होने से पहले इनपुट कितना शांत हो सकता है।
Imprint रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 100	यह निर्धारित करता है कि इनपुट की अभिव्यक्ति और लय वाहक पर कितनी मजबूती से मुद्रित होती है।
Mix रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 100	मूल ध्वनि को संसाधित ध्वनि के साथ मिश्रित करता है।
Output रेंज: -18 को 6 डिफॉल्ट: 0	प्रसंस्करण के बाद अंतिम श्रवण स्तर निर्धारित करता है।
Pressure रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 25	स्थानांतरित लिफाफे में घनत्व और दृढ़ता जोड़ता है।
Program रेंज: 120 फैक्टरी कार्यक्रम डिफॉल्ट: Init	फैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें।
Range High रेंज: 2000 को 18000 डिफॉल्ट: 14000	आर्टिक्यूलेशन को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली उच्चतम आवृत्ति सेट करता है।
Range Low रेंज: 40 को 500 डिफॉल्ट: 90	अभिव्यक्ति को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली न्यूनतम आवृत्ति सेट करता है।
Release रेंज: 5 को 2000 डिफॉल्ट: 50	यह सेट करता है कि ध्वनि शांत होने के बाद प्रभाव कितनी जल्दी शांत हो जाता है।
Shift रेंज: -24 को 24 डिफॉल्ट: 0	चयनित पिच या आवृत्ति संरचना को ऊपर या नीचे की ओर ले जाता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Sibilance रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 50	स्पष्ट शब्दों के लिए एस और टी जैसे व्यंजन को पुनर्स्थापित या जोर देता है।
Sidechain रेंज: Off, On डिफॉल्ट: Off	आंतरिक वाहक के बजाय वाहक के रूप में बाहरी ध्वनि का उपयोग करता है।
Tone रेंज: -100 को 100 डिफॉल्ट: 0	वोकोडर परिणाम को गहरा या उज्ज्वल बनाता है।
Type रेंज: Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert डिफॉल्ट: Vocoder	ध्वनि चरित्र या प्रसंस्करण शैली चुनता है।
Warp रेंज: -100 को 100 डिफॉल्ट: 0	एक अलग स्वर चरित्र के लिए स्थानांतरित आवृत्ति आकार को फैलाता या बदलता है।
Whiten रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 75	वाहक स्पेक्ट्रम को समतल करता है ताकि भाषण विवरण अधिक स्पष्ट रूप से स्थानांतरित हो सके।
Width रेंज: 0 को 200 डिफॉल्ट: 100	संसाधित ध्वनि का स्टीरियो प्रसार सेट करता है।