

TB Spectral Transient Shaper

用户手册



目的

将起音和延音分开，以便您可以按频率区域更改冲击力、清晰度和长度。

许可证: MIT License

该软件根据 MIT 许可证获得许可。版权所有 (c) 2026 TaebeumKim。有关完整条款，请参阅存储库许可证文件。

可控特性

每个控件均按其面板名称列出。根据描述来决定听什么，然后对音乐的背景进行一些小的改变。

控制和设置	它改变了什么
ATK_HIGH Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 8000	选择该频段中用于起音塑造的音调区域。
ATK_HIGH Q 范围: 0.1 到 10 默认: 1	设置该频段的攻击焦点的宽度或宽度。
ATK_HIGH Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置在此频段中选择攻击能量的难易程度。
ATK_LOW Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 100	选择该频段中用于起音塑造的音调区域。
ATK_LOW Q 范围: 0.1 到 10 默认: 1	设置该频段的攻击焦点的宽度或宽度。
ATK_LOW Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置在此频段中选择攻击能量的难易程度。
ATK_MID Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段中用于起音塑造的音调区域。

控制和设置	它改变了什么
ATK_MID Q 范围: 0.1 到 10 默认: 1	设置该频段的攻击焦点的宽度或宽度。
ATK_MID Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置在此频段中选择攻击能量的难易程度。
Attack Gain 范围: -24 到 24 默认: 4	升高或降低声音的前沿。
Attack Release 范围: 1 到 2000 默认: 50	设置每次攻击后攻击整形放松的速度。
Attack Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置插件识别攻击能量的难易程度。
Bypass 范围: Off, On 默认: Off	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。
Bypass 范围: Off, On 默认: Off	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。
Clipper 范围: Off, On 默认: Off	在最终输出之前打开稳定峰值修剪。
Clipper Threshold 范围: -20 到 0 默认: -0.7	设置限幅器开始修剪峰值的级别。
Input Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	设置声音进入插件的声音大小。提高它以获得更强的响应或降低它以获得更大的空间。
Limiter 范围: Off, On 默认: Off	打开最终峰值保护。

控制和设置	它改变了什么
Limiter Threshold 范围: -24 到 0 默认: -0.1	设置限制器允许的最大级别。
Lookahead 范围: 0 到 20 默认: 0	帮助更顺利地捕捉突然的高峰。较高的值可能会让人感觉不太直接。
Mode 范围: Simple, EQ 默认: Simple	选择一组广泛的控制对或单独的低、中和高灵敏度控制。
Monitor 范围: Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta 默认: Normal	选择完整结果或隔离起音、维持或消除聆听差异。
Output Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	设置处理后的最终收听级别。
Oversampling 范围: x1, x2, x4, x8 默认: x1	使严重失真或限制声音更清晰，但代价是使用更多 CPU。
Program 范围: 25 工厂程序 默认: Init	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。
Saturation 范围: Off, On 默认: Off	设置该部件控制阈值后电平强度。
Saturation Drive 范围: 0 到 36 默认: 0	设置该部件控制阈值后电平强度。
Saturation Mode 范围: Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard 默认: Soft	选择添加到成形声音中的和声特征。

控制和设置	它改变了什么
Saturation Shaper Link 范围: Off, On 默认: Off	使饱和度跟随当前的起音和延音塑造。
SUS_HIGH Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 8000	选择该频段中用于延音塑造的音调区域。
SUS_HIGH Q 范围: 0.1 到 10 默认: 1	设置该频段的延音焦点的宽度或宽度。
SUS_HIGH Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置在此频段选择维持能量的难易程度。
SUS_LOW Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 100	选择该频段中用于延音塑造的音调区域。
SUS_LOW Q 范围: 0.1 到 10 默认: 1	设置该频段的延音焦点的宽度或宽度。
SUS_LOW Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置在此频段选择维持能量的难易程度。
SUS_MID Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段中用于延音塑造的音调区域。
SUS_MID Q 范围: 0.1 到 10 默认: 1	设置该频段的延音焦点的宽度或宽度。
SUS_MID Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置在此频段选择维持能量的难易程度。
Sustain Gain 范围: -24 到 24 默认: -2	升高或降低声音的主体和尾部。

控制和设置	它改变了什么
Sustain Release 范围: 1 到 2000 默认: 50	设置声音变化后延音整形返回的速度。
Sustain Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置插件识别维持能量的难易程度。