

TB Inverted Phaser

Phiên bản: 2.2.0 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-04

Tổng quan

Thêm chuyển động pha xoay, sâu và cảm giác không gian khác thường cho âm thanh.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Một bộ tạo pha thông thường thêm đường truyền toàn bộ của nó vào tín hiệu khô. TB Inverted Phaser loại bỏ nó, tạo ra các rãnh khừ sâu hơn, cứng hơn và vẫn được xác định rõ ràng trên các miếng đệm, hợp âm bền, guitar và vật liệu thiết kế âm thanh.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Các rãnh quang phổ chuyển động sâu
- Các mẫu giống như chiếc lược từ một đến mười hai giai đoạn
- Điều chế không ổn định thường xuyên hoặc cố ý
- Kiểm soát khô/ướt và kết cấu còn sót lại

Nó hoạt động như thế nào

TB Inverted Phaser xoay pha của các vùng tần số đã chọn và kết hợp kết quả đó với tín hiệu gốc. Sự tương tác tạo ra một loạt các vết khía và đỉnh chuyển động; thiết kế đảo ngược mang lại cho những chuyển động đó cảm giác xoay sâu hơn, ít quen thuộc hơn so với máy pha thông thường.

Stages và Spacing xác định độ phức tạp của mẫu, Centre và Depth chọn nơi nó di chuyển và Rate cộng với LFO Shape điều khiển chuyển động. Jitter nói lỏng sự lặp lại, trong khi Feedback và Mix xác định mức độ chiếm ưu thế của kiểu pha. Xây dựng chuyển động trước, sau đó thêm sự bất thường và phản hồi.

Bắt đầu nhanh

- 1 Chọn số Stages và đặt Spacing.
- 2 Đặt Centre gần sóng hài mạnh nhất của nguồn.
- 3 Đặt Depth, Rate và LFO Shape.
- 4 Nâng Amount cho đến khi các rãnh rõ ràng.

- 5 Thêm Feedback một cách cẩn thận.
- 6 Chỉ sử dụng Jitter nếu không muốn lặp lại hoàn hảo, sau đó so khớp cấp độ Output.

Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Stages và Spacing

Stages đặt số lượng khía; Spacing thay đổi cách phân phối của chúng. Một số giai đoạn có âm thanh rộng, trong khi nhiều giai đoạn tạo ra âm thanh dày đặc hơn.

Centre và Depth

Centre đặt vùng điều chế và Depth đặt hành trình của nó quanh tâm đó.

Rate và LFO Shape

Rate kiểm soát tốc độ. Sine và Triangle trơn tru, hình dạng đường dốc có hướng và Square tạo ra chuyển động từng bước.

Jitter

Thêm sự bất thường được kiểm soát vào chuyển động định kỳ khác. Sử dụng lượng nhỏ cho sự trôi dạt hữu cơ và lượng lớn cho điều chế bị hỏng.

Amount, Feedback và Mix

Amount kiểm soát sự đóng góp của pha trừ, Feedback củng cố mẫu khóa và Mix trộn kết quả hoàn chỉnh với nguồn.

Output và các chương trình

Output bù cho sự hủy bỏ hoặc mức tăng cộng hưởng. Các chương trình bao gồm các miếng đệm, các hốc thủy tinh, các thanh ray kim loại, các chốt vuông và tính năng hủy bóng ma.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Amount	Đặt mức độ thay đổi âm thanh của hiệu ứng được đặt tên. Tăng âm lượng cho đến khi có sự đóng góp rõ ràng, sau đó giảm nhẹ và kiểm tra lại âm thanh trong bản phối hoàn chỉnh.
Bypass	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau. So sánh với bypass ở âm lượng tương tự. Nếu hiệu ứng tạo ra một cái đuôi, hãy để cái đuôi đó lắng xuống trước khi phân xét sự khác biệt.
Centre	Chọn vùng âm chính nơi nghe thấy chuyển động của bộ điều chỉnh pha. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
Depth	Đặt khoảng cách di chuyển của chuyển động. Trước tiên, hãy đặt tốc độ và sau đó chỉ thêm chuyển động vừa đủ để nghe mẫu mà không làm mất tập trung khỏi màn trình diễn.
Feedback	Trả âm thanh đã xử lý vào hiệu ứng để tạo ra kết quả dài hơn hoặc mạnh hơn. Tăng nó từ từ và xem mức đầu ra. Nếu âm thanh tiếp tục tăng sau khi đầu vào dừng, hãy giảm mức điều khiển này trước khi thêm quá trình xử lý khác.
Jitter	Thêm chuyển động không đều để quá trình quét có cảm giác lặp lại ít hoàn hảo hơn. Bắt đầu với một lượng nhỏ, sau đó tăng dần cho đến khi chuyển động rõ ràng mà không che giấu thời gian hoặc đặc điểm của âm thanh gốc.
LFO Shape	Chọn kiểu chuyển động của quá trình quét pha. Trước tiên, hãy đặt tốc độ và sau đó chỉ thêm chuyển động vừa đủ để nghe mẫu mà không làm mất tập trung khỏi màn trình diễn.
Mix	Trộn âm thanh gốc với âm thanh đã xử lý. Tạm thời bật âm thanh đã xử lý lên để tìm hiểu đặc tính của nó, sau đó quay lại bản phối và chỉ giữ lại lượng hỗ trợ nguồn.
Output	Đặt mức nghe cuối cùng sau khi xử lý. Điều chỉnh âm lượng cuối cùng trước khi quyết định xem quá trình xử lý có tốt hơn hay không. Mức bổ sung có thể làm cho hầu hết mọi cài đặt đều có vẻ ấn tượng hơn.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Program	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại. Sử dụng giá trị đặt trước làm hướng dẫn chứ không phải là câu trả lời hoàn chỉnh. Thay đổi từng phần một để biết rõ điều chỉnh nào sẽ cải thiện nguồn.
Rate	Đặt tốc độ lặp lại chuyển động. Trước tiên, hãy đặt tốc độ và sau đó chỉ thêm chuyển động vừa đủ để nghe mẫu mà không làm mất tập trung khỏi màn trình diễn.
Spacing	Trải các rãnh pha gần nhau hơn hoặc xa hơn. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Stages	Đặt số lượng bậc pha được sử dụng. Nhiều giai đoạn hơn tạo ra một cuộc quét dày đặc hơn, phức tạp hơn. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.

Công dụng thực tế

Chuyển động của đệm

- Sử dụng 6-12 giai đoạn.
- Chọn Sine hoặc Triangle.
- Đặt chậm Rate, rộng Depth và vừa phải Feedback.

Kết quả mong đợi: Miếng đệm phát triển chuyển động sâu, liên tục mà không cần bước nhịp nhàn.

Quét cơ học

- Chọn Đoạn đường nối hoặc Square.
- Tăng Feedback và Jitter.
- Sử dụng ít bậc hơn để có các rãnh lớn hơn, sắc nét hơn.

Kết quả mong đợi: Nguồn thu được chuyển động quang phổ có hướng, giống như máy.

Những cạm bẫy thường gặp

Quá trình xử lý pha trừ có thể loại bỏ năng lượng đáng kể ở những nốt cụ thể. Trước tiên, hãy giảm âm lượng, phản hồi, ổ đĩa hoặc đầu vào chính, sau đó xây dựng lại âm thanh trong khi xem đồng hồ đo đầu ra và nghe sau khi nguồn dừng.

High Feedback có thể đổ chuông. Trước tiên, hãy giảm âm lượng, phản hồi, ổ đĩa hoặc đầu vào chính, sau đó xây dựng lại âm thanh trong khi xem đồng hồ đo đầu ra và nghe sau khi nguồn dừng.

Luôn kiểm tra hiệu ứng ở chế độ đơn âm khi nó là một phần của chuỗi âm thanh nổi rộng hơn. Giảm độ rộng hoặc chuyển động và kiểm tra kết quả ở chế độ đơn âm cũng như âm thanh nổi. Giữ nguyên các tín hiệu không gian ban đầu khi chúng quan trọng đối với việc ghi âm.