Standard ASCII Characters

Dec	Hex	Oct	Char	Description	Dec	Hex	Oct	Char	Description
0	00	000	^@	Null (NUL)	64	40	100	@	Commercial at/At sign
1	01	001	^A	Start of heading (SOH)	65	41	101	A	Latin capital letter A
2	02	002	^B	Start of text (STX)	66	42	102	B	Latin capital letter B
3	03	003	^C	End of text (ETX)	67	43	103	C	Latin capital letter C
4	04	004	^D	End of transmission (EOT)	68	44	104	D	Latin capital letter D
5	05	005	^E	Enquiry (ENQ)	69	45	105	E	Latin capital letter E
6	06	006	^F	Acknowledge (ACK)	70	46	106	F	Latin capital letter F
7	07	007	^G	Bell (BEL)	71	47	107	G	Latin capital letter G
8	08	010	^H	Backspace (BS)	72	48	110	H	Latin capital letter H
9	09	011	^I	Horizontal tab (HT)	73	49	111	I	Latin capital letter I
10	0A	012	^J	Line feed (LF)	74	4A	112	J	Latin capital letter J
11	0B	013	^K	Vertical tab (VT)	75	4B	113	K	Latin capital letter K
12	0C	014	^L	New page/form feed (FF)	76	4C	114	L	Latin capital letter L
13	0D	015	^M	Carriage return (CR)	77	4D	115	M	Latin capital letter M
14	0E	016	^N	Shift out (SO)	78	4E	116	N	Latin capital letter N
15	0F	017	^O	Shift in (SI)	79	4F	117	O	Latin capital letter O
16	10	020	^P	Data link escape (DLE)	80	50	120	P	Latin capital letter P
17	11	021	^Q	Device control 1 (DC1)	81	51	121	Q	Latin capital letter Q
18	12	022	^R	Device control 2 (DC2)	82	52	122	R	Latin capital letter R
19	13	023	^S	Device control 3 (DC3)	83	53	123	S	Latin capital letter S
20	14	024	^T	Device control 4 (DC4)	84	54	124	T	Latin capital letter T
21	15	025	^U	Negative acknowledge (NAK)	85	55	125	U	Latin capital letter U
22	16	026	^V	Synchronous idle (SYN)	86	56	126	V	Latin capital letter V
23	17	027	^W	End of transmission block (ETB)	87	57	127	W	Latin capital letter W
24	18	030	^X	Cancel (CAN)	88	58	130	X	Latin capital letter X
25	19	031	^Y	End of medium (EM)	89	59	131	Y	Latin capital letter Y
26	1A	032	^Z	Substitute (SUB)	90	5A	132	Z	Latin capital letter Z
27	1B	033	^[	Escape (ESC)	91	5B	133	[	Left square bracket
28	1C	034	^\	File separator (FS)	92	5C	134	\	Reverse solidus/Backslash
29	1D	035	^]	Group separator (GS)	93	5D	135	]	Right square bracket
30	1E	036	^^	Record separator (RS)	94	5E	136	^	Circumflex accent/Caret
31	1F	037	^_	Unit separator (US)	95	5F	137	_	Underscore/Low line
32	20	040		Space	96	60	140	`	Grave accent
33	21	041	!	Exclamation mark	97	61	141	a	Latin small letter a
34	22	042	"	Quotation mark/Double quote	98	62	142	b	Latin small letter b
35	23	043	#	Number sign	99	63	143	c	Latin small letter c
36	24	044	$	Dollar sign	100	64	144	d	Latin small letter d
37	25	045	%	Percent sign	101	65	145	e	Latin small letter e
38	26	046	&	Ampersand	102	66	146	f	Latin small letter f

39	27	047	'	Apostrophe/Single quote
40	28	050	(	Left parenthesis
41	29	051	)	Right parenthesis
42	2A	052	*	Asterisk
43	2B	053	+	Plus sign
44	2C	054	,	Comma
45	2D	055	-	Hyphen/Minus
46	2E	056	.	Full stop/Period
47	2F	057	/	Solidus/Slash
48	30	060	0	Digit zero
49	31	061	1	Digit one
50	32	062	2	Digit two
51	33	063	3	Digit three
52	34	064	4	Digit four
53	35	065	5	Digit five
54	36	066	6	Digit six
55	37	067	7	Digit seven
56	38	070	8	Digit eight
57	39	071	9	Digit nine
58	3A	072	:	Colon
59	3B	073	;	Semicolon
60	3C	074	<	Less-than sign
61	3D	075	=	Equal/Equality sign
62	3E	076	>	Greater-than sign
63	3F	077	?	Question mark

103	67	147	g	Latin small letter g
104	68	150	h	Latin small letter h
105	69	151	i	Latin small letter i
106	6A	152	j	Latin small letter j
107	6B	153	k	Latin small letter k
108	6C	154	l	Latin small letter l
109	6D	155	m	Latin small letter m
110	6E	156	n	Latin small letter n
111	6F	157	o	Latin small letter o
112	70	160	p	Latin small letter p
113	71	161	q	Latin small letter q
114	72	162	r	Latin small letter r
115	73	163	s	Latin small letter s
116	74	164	t	Latin small letter t
117	75	165	u	Latin small letter u
118	76	166	v	Latin small letter v
119	77	167	w	Latin small letter w
120	78	170	x	Latin small letter x
121	79	171	y	Latin small letter y
122	7A	172	z	Latin small letter z
123	7B	173	{	Left curly bracket
124	7C	174	|	Vertical line/Vertical bar
125	7D	175	}	Right curly bracket
126	7E	176	~	Tilde
127	7F	177	DEL	Delete (DEL)