

Opcode			Operações	ULAOp	
0	0	0	RegDst / RegWrite / MemToReg	1	0
0	0	1	RegWrite / ULASrc / MemRead	0	0
0	1	0	ULASrc / MemWrite	0	0
0	1	1	Branch	0	1
1	0	0	RegWrite / ULASrc / MemToReg	1	1
1	0	1	-----	0	0
1	1	0	-----	0	0
1	1	1	Jump	0	0

ULAOp		ULACtrl
0	0	000
0	1	101
1	0	Funct
1	1	000

Funct			Operações
0	0	0	Soma (A + B)
0	0	1	Subtração (A - B)
0	1	0	Multiplicação (A * B)
0	1	1	Divisão (A / B)
1	0	0	Negação (~A)
1	0	1	Menor que (A < B)
1	1	0	Deslocamento esquerda (<- A)
1	1	1	Deslocamento direita (-> A)

Instrução	opcode/funct	Descrição	Formato
Soma	000/000	rd = rs + rt	R
Subtração	000/001	rd = rs - rt	R
Multiplicação	000/010	rd = rs * rt	R
Divisão	000/011	rd = rs / rt	R
Negação	000/100	rd = ~rs	R
Menor que	000/101	se rs < rt, rd = 1	R
Deslocamento à esquerda	000/110	rd = rs << N	R
Deslocamento à direita	000/111	rd = rs >> N	R
Carregar dados da memória	001/xxx	rt = Memória[rs + N]	I
Salvar dados da memória	010/xxx	Memória[rs + N] = rt	I
Desvio condicional	011/xxx	se rs == rt, PC = ENDR	I
Soma imediata	100/xxx	rt = rs + N	I
Desvio incondicional	111/xxx	PC = ENDR	J