

TP n°10

Configuration des mots de passe et TELNET

A) Configuration d'un mot de passé pour l'accès console

Router> **enable**

Router# **configure terminal**

Router(config)# **line console 0**

Router(config-line)# **password** *mot de passe*

Router(config-line)# **login**

B) Configuration d'un mot de passé pour le passage en mode privilégié

Router(config)# **enable password** *mot de passe*

Router(config)# **enable secret** *mot de passe*

C) Configuration de Telnet sur un routeur:

Router> **enable**

Router# **configure terminal**

Router(config)# **interface** "nom-interface"

Router(config-if)# **ip address** "@IP" "masque"

Router(config-if)# **no shutdown**

Router(config-if)# **exit**

Router(config)# **line vty 0 2**

Router(config-line)# **password** "mot-de-passe"

Router(config-line)# **login**

Lancer à partir de l'invite de commande d'un PC :

C:\> **Telnet** "@IP du routeur "

D) Configuration de Telnet sur un switch:

Switch>**enable**

Switch#**configure terminal**

Switch(config)#**interface** vlan 1

Switch(config-if)#**ip address** “@IP” “masque”

Switch(config-if)#**no shutdown**

Switch(config-if)#**exit**

Switch(config)#**line vty 0 4**

Switch(config-line)#**password** “mot-de-passe”

Switch(config-line)#**login**