



**Velleman Kit**  
**Legen Heirweg 33**  
**9890 Gavere**  
**Belgium**

## **Stand-alone" test af K8062**

For "stand-alone" DMX test, skal et 9 V batteri tilsluttes mellem terminalerne SK1 (+) og SK2 (-). Testknappen SW1 anvendes til styring af testen.

### **Test:**

- Et USB-kabel må IKKE være tilsluttet.
- Et kort tryk på knappen tænder enheden - Lysdioden lyser, og enheden sender DMX kode "0" på alle 512 kanaler.
- Næste tryk på knappen ændrer den sendte kode til "1", næste tryk til "2" osv.
- "DMX signal" lysdioden vil efter nogle tryk lyse periodisk.
- Lysdioden lyser i længere tid, efter nogle tryk.
- Efter 256 tryk starter den interne tæller forfra, og sender igen kode "0" på alle 512 DMX kanaler.
- Hvis det er en lysdæmper, der anvendes som test-effekt, vil man kunne se, hvordan lyset bliver kraftigere for hvert tryk.
- For at slukke enheden, holdes knappen trykket ind i ca. 3 sekunder, indtil lysdioden slukker.

Se venligst [www.velleman.be](http://www.velleman.be) for mere info.