

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 8.1

Набираем исходный текст в файле small.asm
Компилируем и линчуем командами

Tasm small.asm
Tlink -t SMALL.OBJ

Получали исполняемый модуль SMALL.COM

```
C:\LECT8>SMALL.COM
0
C:\LECT8>SMALL.COM
001
C:\LECT8>SMALL.COM
016
C:\LECT8>SMALL.COM
081
C:\LECT8>SMALL.COM
256
C:\LECT8>SMALL.COM
025
C:\LECT8>SMALL.COM
036
C:\LECT8>SMALL.COM
049
C:\LECT8>SMALL.COM
064
C:\LECT8>SMALL.COM
081
```

Можем считать, что полученная программа работает корректно, ибо в условии про ведущие нули не было ничего сказано

 SMALL.COM	Сегодня, 09:47	35 Б
---	----------------	------

Исполнимый модель действительно не превосходит 36 байт
Изменим программу так, чтобы для чисел 1-4 оно выводило 1, а для остальных вывод должен остаться тем же. Для этого добавим инструкцию
`mov byte ptr ds:[something1], something2`

Потом посмотрим
инструкции по

`cs:0115 F6E0` `mul` `al`

на адрес
которой лежит
нужная нам
команда (это mul

```
C:\LECT8>SMALL1.COM
0
C:\LECT8>SMALL1.COM
001
C:\LECT8>SMALL1.COM
001
C:\LECT8>SMALL1.COM
001
C:\LECT8>SMALL1.COM
001
C:\LECT8>SMALL1.COM
025
C:\LECT8>SMALL1.COM
036
C:\LECT8>SMALL1.COM
049
C:\LECT8>SMALL1.COM
064
C:\LECT8>SMALL1.COM
081
```

al)

Чтобы получить `div al` необходимо заменить второй байт полученной команды на F0 и потому команда будет иметь вид

`mov byte ptr ds:[0116h], 0F0h`

В результате компиляции и линчевания в .com файл
получим

Домашнее задание 8.2

Используем для этих целей задачу про маму, папу и раму. По аналогии добавим к исходному коду необходимое число

```
mov byte ptr cs:[something1], something2
```

И

```
cs:0024 C6061A00BF      mov     byte ptr [001
cs:0029 C6061C00BF      mov     byte ptr [001
```

посмотрим на адреса инструкций, которые мы хотим изменить

```
cs:002E 8A1E1B00      mov     bl,[001B]
cs:0032 8A261D00      mov     ah,[001D]
```

Исходя из этого добавим

```
mov byte ptr cs:[0028h], 05Ah
```

```
mov byte ptr cs:[002Dh], 042h
```

```
mov byte ptr cs:[002Fh], 026h
```

```
mov byte ptr cs:[0033h], 01Eh
```

И получим после компиляции и линчевания

```
Tasm mrak.asm
```

Tlink MRAK.OBJ

Файл MRAK.EXE

```
C:\LECT8>MRAK.EXE  
MAMA MILA RAMU
```

```
C:\LECT8>MRAK.EXE  
MAMA MILA ZUBA  
C:\LECT8>
```

И при проверке
работы получим

Не смотря на то,
встречается лишь

что в коде

```
mov 0b1Vvoda+12,'П'  
mov 0b1Vvoda+14,'П'
```

```
mov bl, 0b1Vvoda+13  
mov ah, 0b1Vvoda+15
```