ROLE / FÜHRUNGSSTELLE • NUR GEGENSTELLE

Operation Lichtpunkt

Stromausfall · Technische Meldungen

Vertraulich im Spiel: Dieses Blatt bleibt bei der Führungsstelle. Die Spielenden am Bildschirm dürfen die Rückmeldungen nicht einsehen. Die Antworten sind fiktive Übungsinformationen, keine dienstlichen Einsatz- oder Statuscodes.

Funkrufnamen der Übung

Einsatztrupp: HEROS Musterstadt 32/91 (Gruppenführung Fachgruppe Elektroversorgung).
Führungsstelle: HEROS Musterstadt 21/10 (MTW des Zugtrupps).

Wird der Ortsname oder eine Kennung am Spielbildschirm geändert, übernehmen Sie diese Änderung für alle Gespräche. Die hier gezeigten Kennungen sind Beispiele gemäß THW-FuRnR; im Ortsverband nur tatsächlich zugeteilte Kennungen nutzen.

Grundablauf

1. Trupp ruft: „HEROS [Gegenstelle] von HEROS [Trupp] – kommen“.
2. Führungsstelle antwortet: „Hier HEROS [Führungsstelle] – kommen“.
3. Trupp übermittelt die Lage und stellt ggf. eine mit „Frage“ eingeleitete Rückfrage.
4. Führungsstelle fragt ggf. zurück („Wiederholen Sie …“) und antwortet mit der Aufgabeninformation.
5. Trupp bestätigt zweifelsfreien Empfang und beendet mit „Verstanden – Ende“.
6. Erst danach wird die erhaltene Antwort in die Einsatzkonsole eingetragen. Der Ausbilder beurteilt das hörbare Funkverhalten.

Bei unvollständigen Meldungen dürfen Sie nachfragen, statt die Antwort vorzeitig zu verraten. Die Aufgabe ist Kommunikation – nicht ein Ratespiel.

FUNKAUFTRAG 01 / Anruf · Abfrage mit „Frage“

Anmeldung und Auftrag

Was der Einsatztrupp senden soll

- Fachgruppe Elektroversorgung erreicht den Bereitstellungsraum.
- Betriebsbereitschaft der Einheit wird gemeldet.
- Der zugewiesene Erkundungsort wird angefragt.

Anschließende Frage des Trupps:

Frage – welcher Erkundungsort ist zugewiesen? – kommen

Antwort der Führungsstelle (erst nach vollständiger Übermittlung):

Erkundungsort ist SCHULHOF. – kommen.

Für die Kontrolle erwartet:

Vollständige Anmeldung der Gruppenführung 32/91; richtige Gegenstelle 21/10.

Auf dem Bildschirm einzutragende Rückmeldung:

SCHULHOF

Beobachtungsschwerpunkt: Personenrufname 32/91 vs. Fahrzeugrufname 21/10 unterscheiden.

FUNKAUFTRAG 02 / Technische Werte verständlich senden

Verbrauchermeldung

Was der Einsatztrupp senden soll

- Fiktiver Verbraucher: Sporthalle.
- Gemeldete Last: 18 Kilowatt.
- Anzahl der Anschlussstellen: 2.
- Noch keine Versorgung freigegeben.

Anschließende Frage des Trupps:

Frage – welchen Bearbeitungsstatus erhält die Sporthalle? – kommen

Antwort der Führungsstelle (erst nach vollständiger Übermittlung):

Bearbeitungsstatus der Sporthalle ist PRÜFEN. – kommen.

Für die Kontrolle erwartet:

18 Kilowatt, zwei Anschlussstellen, fehlende Freigabe eindeutig gesprochen.

Auf dem Bildschirm einzutragende Rückmeldung:

PRÜFEN

Beobachtungsschwerpunkt: Zahlen, Einheiten und Freigabestatus klar trennen.

FUNKAUFTRAG 03 / Wiederholungsanforderung

Rückfrage zur Leistung

Was der Einsatztrupp senden soll

- Fiktiver Prüfstandort: Bürgerhaus.
- Angezeigter Wert: 35 Kilowatt.
- Messzeitpunkt: 14 Uhr 10.
- Die Gegenstelle verlangt die Wiederholung des Werts.

Anschließende Frage des Trupps:

Frage – welcher Erfassungsvermerk ist vorgesehen? – kommen

Antwort der Führungsstelle (erst nach vollständiger Übermittlung):

Wiederholen Sie den Leistungswert – kommen. Danach: Erfassungsvermerk ist GELB. – kommen.

Für die Kontrolle erwartet:

Wiederholung „35 Kilowatt“ mit „Ich wiederhole“; Messzeitpunkt 14:10.

Auf dem Bildschirm einzutragende Rückmeldung:

GELB

Beobachtungsschwerpunkt: Präzise Rückfragen; Zahl nicht stillschweigend schätzen.

FUNKAUFTRAG 04 / Buchstabiertafel Inland

Kennung buchstabieren

Was der Einsatztrupp senden soll

- Fiktive Kennung am Aggregat: LIMA.
- Kennung laut übermitteln und buchstabieren.
- Ludwig – Ida – Martha – Anton.

Anschließende Frage des Trupps:

Frage – an welcher Station wird die Kennung registriert? – kommen

Antwort der Führungsstelle (erst nach vollständiger Übermittlung):

Die Kennung wird an Station OST registriert. – kommen.

Für die Kontrolle erwartet:

„Ich buchstabiere“, Ludwig – Ida – Martha – Anton.

Auf dem Bildschirm einzutragende Rückmeldung:

OST

Beobachtungsschwerpunkt: Saubere Buchstabierworte, Pausen zwischen Buchstaben.

FUNKAUFTRAG 05 / Ich berichtige · Wiederholung

Berichtigung eines Werts

Was der Einsatztrupp senden soll

- Fiktive Meldung: zuerst versehentlich „40 Meter Kabel“.
- Korrekt ist 14 Meter Kabel.
- Standort: Verteilerplatz Süd.

Anschließende Frage des Trupps:

Frage – was ist der nächste Arbeitsstatus? – kommen

Antwort der Führungsstelle (erst nach vollständiger Übermittlung):

Arbeitsstatus lautet BEREITSTELLEN. – kommen.

Für die Kontrolle erwartet:

40 auf 14 Meter unmittelbar mit „Ich berichtige“ korrigieren.

Auf dem Bildschirm einzutragende Rückmeldung:

BEREITSTELLEN

Beobachtungsschwerpunkt: Fehler offen berichtigen; Endwert eindeutig.

FUNKAUFTRAG 06 / Abschließende Statusmeldung

Rückmeldung und Abmeldung

Was der Einsatztrupp senden soll

- Fiktive Erkundung der zwei Standorte abgeschlossen.
- Es wurde keine technische Freigabe erteilt.
- Die Fachgruppe verlässt den Übungsfunkverkehrskreis.

Anschließende Frage des Trupps:

Frage – wie lautet der Abschlussstatus? – kommen

Antwort der Führungsstelle (erst nach vollständiger Übermittlung):

Abschlussstatus lautet ERKUNDET. – kommen.

Für die Kontrolle erwartet:

Keine reale Schalthandlung behauptet; Abmeldung mit Grund; „Verstanden – Ende“.

Auf dem Bildschirm einzutragende Rückmeldung:

ERKUNDET

Beobachtungsschwerpunkt: Status präzise; Befehle und technische Entscheidungen nicht verwechseln.

Kurzübersicht für die Führungsstelle

Betriebsworte und Funkdisziplin – für die Übung aus den veröffentlichten THW-Unterlagen sinngemäß zusammengefasst. Vorrang haben die vor Ort gültigen Regeln.

- Anruf: Gegenstelle – von – eigener Funkrufname – kommen.
- Anrufantwort: Hier – eigener Funkrufname – kommen.
- Empfang: Verstanden – Ende, wenn eine Nachricht eindeutig aufgenommen und das Gespräch beendet ist.
- Wiederholung: Wiederholen Sie … / Ich wiederhole …
- Berichtigung: Ich berichtige …
- Buchstabieren: Ich buchstabiere …; Inland-Buchstabiertafel gemäß veröffentlichter THW-Taschenkarte.
- Frage: Mit Betriebswort „Frage“ einleiten.
- Kurz und deutlich sprechen; nicht durcheinanderreden; Zahlen und Maßeinheiten eindeutig.

Quellenhinweise

THW-Funkrufnamenregelung (12.10.2021): https://ov-simmern.thw.de/fileadmin/user_upload/LVRP/GBKN/OSMM/Download/Funkrufnamen_THW.pdf
THW-Handbuch Sprechfunk, Version 2.0 (10/2020): https://ov-woerth.thw.de/fileadmin/user_upload/LVBY/GSTR/OWOE/Mediathek/Ausbildungsmaterial/Handbuch_Sprechfunk_im_THW.pdf
THW-Taschenkarte Sprechfunk (09.12.2019): https://www.thw-memmingen.de/fileadmin/user_upload/LVBY/GKEM/OMEM/6-Downloads/Taschenkarten/Taschenkarte_Sprechfunk.pdf