

rede BT Analógico Energia 555327 v	TC-08 medidor 15000 via RS485	DG 125 A 10000, 1000 v	DPS DPS Onstep 2 20 kVA, 3F+N	QDG QDG60 gen2 (4x modulos) 50 modulos 4 x 150 W
---	--	----------------------------------	---	---

QDC — Quadro geral 84 módulos - 41 circuitos - 67 vias (+20 % = 81) de 84

Diagrama de um quadro de distribuição de energia (QDC) com 84 módulos, 41 circuitos e 67 vias. O diagrama mostra uma estrutura hierárquica de barras e disjuntores, com uma barra principal de 84A no topo e 16 barras de 20A na base. Os circuitos são numerados de 1 a 41, e as vias são indicadas por números entre parênteses. O diagrama também mostra a distribuição de energia para diferentes áreas, como 'Área 1', 'Área 2', 'Área 3', 'Área 4', 'Área 5', 'Área 6', 'Área 7', 'Área 8', 'Área 9', 'Área 10', 'Área 11', 'Área 12', 'Área 13', 'Área 14', 'Área 15', 'Área 16', 'Área 17', 'Área 18', 'Área 19', 'Área 20', 'Área 21', 'Área 22', 'Área 23', 'Área 24', 'Área 25', 'Área 26', 'Área 27', 'Área 28', 'Área 29', 'Área 30', 'Área 31', 'Área 32', 'Área 33', 'Área 34', 'Área 35', 'Área 36', 'Área 37', 'Área 38', 'Área 39', 'Área 40', 'Área 41'.

QDS — Quadro superior 48 modulos - 18 circuitos - 33 vias (+20 % = 40) de 48

ACQUITO	QO	TIPO	VA	V	FASE	B-A	DEL	mm2	ELETTR.	L.W	UNIT
TR-16	oss	ter	7400	220	A/B	35.6	45.4 2P	6	DN25	1.1	0.97
TR-2	oss	ter	7400	220	A/C	33.8	45.4 2P	6	DN25	20.5	1.90
TR-1	oss	ter	4000	220	A/B	20.5	25.4 2P	4	DN25	10.5	0.94
TR-2	oss	ter	4000	220	B/C	20.5	25.4 2P	4	DN25	13.5	1.04
TR-4	oss	ter	4000	220	A/B	20.5	25.4 2P	4	DN25	10.8	0.96
TR-5	oss	ter	4000	220	A/C	20.5	25.4 2P	4	DN25	10.2	0.92
TR-13	oss	ter	2000	220	B/C	13.8	16.4 2P	3	DN20	18.9	1.92
TR-16 (F-160)	oss	ter	1700	137	B	12.3	16.4 2P	4	DN20	16.1	1.60
TR-16	oss	ter	2700	220	B/C	16.4	16.4 2P	3	DN20	16.2	1.26
TR-F-C02	oss	ter	2000	127	B	10.7	20.4 2P	4"	DN25	21.5	3.14
TR-5	oss	ter	2300	120	A/C	10.5	16.4 2P	3	DN20	12.8	0.94
TR-F-C09	oss	ter	2000	127	C	10.7	20.4 2P	3	DN20	15.9	2.41
TR-F-FLAT	oss	ter	1000	127	C	10.7	20.4 2P	3	DN20	16.4	1.99
TR-F-DEP	oss	ter	1000	127	B	14.2	25.4 2P	2	DN20	20.4	3.13
TR-12	oss	ter	1000	127	C	11.8	16.4 2P	3	DN20	22.4	2.87
TR-16	oss	ter	1000	127	B	11.8	16.4 2P	3	DN20	17.6	2.26
TR-6	oss	ter	1400	220	A/C	6.4	16.4 2P	2	DN20	16.6	0.92
TR-7	oss	ter	1400	220	A/C	6.4	16.4 2P	2	DN20	16.6	0.92
TR-8	oss	ter	1400	220	A/B	6.4	16.4 2P	2	DN20	9.0	0.96
TR-9	oss	ter	1400	220	A/C	6.4	16.4 2P	2	DN20	11.6	0.96
TR-S-M05	oss	ter	1200	127	B	8.4	25.4 2P	1.5	DN20	13.5	2.31
TR-11	oss	ter	1000	127	C	7.9	25.4 2P	1.5	DN20	18.9	1.93
TR-18	oss	ter	1000	127	B	7.9	25.4 2P	1.5	DN20	18.9	1.93
TR-I-G04	oss	ter	800	127	B	7.1	16.4 2P	1.5	DN20	14.1	1.40
TR-I-T00	oss	ter	800	127	C	6.3	25.4 2P	1.5	DN20	6.4	3.46
TR-13	oss	ter	800	220	A/C	8.4	16.4 2P	1.5	DN20	30.5	1.99
TR-14	oss	ter	800	220	A/B	8.4	16.4 2P	1.5	DN20	30.2	0.93
TR-17	oss	ter	200	127	C	4.7	16.4 2P	2	DN20	12.3	0.96
TR-I-S00	oss	ter	800	127	B	4.2	16.4 2P	1.5	DN20	19.3	1.93
TR-S-B02	oss	ter	800	127	C	4.7	16.4 2P	1.5	DN20	19.3	1.93
TR-S-S03	oss	ter	800	127	C	4.7	16.4 2P	1.5	DN20	14.7	1.26
TR-S-M05	oss	ter	800	127	C	4.7	16.4 2P	1.5	DN20	12.3	0.92
TR-S-G04	oss	ter	800	127	C	3.9	25.4 2P	2	DN20	12.3	0.96
TR-I-T01	oss	ter	500	127	C	3.9	25.4 2P	2	DN20	13.1	0.91
TR-I-S00	oss	ter	500	127	B	3.9	25.4 2P	2	DN20	16.6	0.95
TR-I-C02	oss	ter	500	127	A	3.9	25.4 2P	2	DN20	27.4	1.95
TR-I-S00	oss	ter	500	127	C	3.9	25.4 2P	2	DN20	25.1	1.95
TR-S-S03	oss	ter	500	127	B	3.9	25.4 2P	2	DN20	7.6	0.94
TR-15	oss	ter	500	220	A/C	2.3	16.4 2P	2	DN20	18.2	0.26
TR-18	oss	ter	500	220	A/C	2.3	16.4 2P	2	DN20	9.2	0.13
TR-10	oss	ter	500	220	A/B	2.3	16.4 2P	2	DN20	12.2	0.11
TR-19	oss	ter	400	127	C	3.1	16.4 2P	2	DN20	27.4	1.95
TR-I-REV	oss	ter	400	127	C	3.1	16.4 2P	2	DN20	13.9	0.97
TR-I-REV	oss	ter	400	127	A	3.1	16.4 2P	2	DN20	13.9	0.97
TR-I-C09	oss	ter	400	127	B	3.1	25.4 2P	1.5	DN20	20.1	1.15
TR-I-T04	oss	ter	300	127	C	2.4	25.4 2P	3	DN20	3.9	0.05
TR-I-T05	oss	ter	300	127	C	2.4	25.4 2P	3	DN20	5.6	0.15
TR-S-S04	oss	ter	300	127	C	2.4	25.4 2P	3	DN20	6.1	0.21
TR-S-L00	oss	ter	300	127	B	2.4	25.4 2P	2.5	DN20	8.0	0.20
TR-I-T06	oss	ter	300	127	A	2.4	25.4 2P	2.5	DN20	2.0	0.05
TR-I-T07	oss	ter	300	127	C	1.8	16.4 2P	1.5	DN20	5.3	0.05
TR-I-T02	oss	ter	200	127	A	1.8	16.4 2P	1.5	DN20	7.6	0.15
TR-I-C08	oss	ter	200	127	A	1.6	16.4 2P	2.5	DN20	7.9	0.13
TR-I-T01	oss	ter	200	127	C	1.6	16.4 2P	1.5	DN20	13.8	0.39
TR-I-T04	oss	ter	200	127	B	1.6	16.4 2P	1.5	DN20	20.1	0.97
TR-S-L00	oss	ter	200	127	A	1.6	16.4 2P	1.5	DN20	9.3	0.97
TR-I-T02	oss	ter	200	127	C	0.8	16.4 2P	1.5	DN20	6.7	0.12
TR-I-C08	oss	ter	200	127	B	0.8	16.4 2P	1.5	DN20	6.7	0.12
TR-I-DEP	oss	ter	100	127	C	0.8	16.4 2P	1.5	DN20	21.1	0.39

QO	NOME	CRC	VA	VA POR FASE A/B/C	DR	VIAS	+20 %	TEM	
QOG	Quadro geral 64 módulos	41	54650	20100 / 15900 / 18650	2	67	81	04	cabé
QOS	Quadro superior 48 módulos	18	24400	6290 / 10490 / 7700	1	33	40	48	cabé

de 75 MeV / 180