

LLM Matcher

内容更新操作指南

v2.1 · 2026-05-21

locallmmatcher.com/admin

本指南说明如何通过 Decap CMS 管理面板（浏览器表单）新增 LLM 模型和 GPU，无需改代码。

目录

概述	3
Part A 新增 LLM 模型	4
A.1 操作步骤（进入管理面板）	4
A.2 表单字段填写指南	5
Part B 新增 GPU	7
B.1 操作步骤	7
B.2 表单字段填写指南	8
Part C AI 提示词（批量收集数据）	9
Part D 发布后验证	11
Part E 编辑固定页面（About / Privacy / Terms）	13

概述

LLM Matcher 使用 Decap CMS 管理内容，你可以直接在浏览器里用表单新增模型和 GPU，不需要改代码、不需要本地开发环境。

更新类型	入口	是否需要改代码
新增 LLM 模型	locallmmatcher.com/admin	否
新增 GPU	locallmmatcher.com/admin	否
写博客	locallmmatcher.com/admin	否
编辑 About / Privacy / Terms	locallmmatcher.com/admin → Pages	否
修改联盟链接	改 src/data/affiliates.ts	是

[提示] 每次通过 /admin 保存后，Cloudflare Pages 会自动重新构建网站（约 2 分钟），内容即生效。

Part A 新增 LLM 模型

A.1 操作步骤

[提示] 操作位置：浏览器打开 locallmmatcher.com/admin ，用 GitHub 账号登录	
第 1 步	[浏览器] 打开 locallmmatcher.com/admin
第 2 步	[浏览器] 用你的 GitHub 个人账号点击 "Login with GitHub" 登录
第 3 步	[浏览器] 左侧菜单点击 "LLM Models"
第 4 步	[浏览器] 点击右上角 "New LLM Model" 按钮
第 5 步	[浏览器] 填写下方表单（参考 A.2 字段说明）
第 6 步	[浏览器] 填写完成后点击右上角 "Publish" 按钮
第 7 步	[等待] Cloudflare Pages 自动构建（约 2 分钟），完成后验证（见 Part D）

A.2 表单字段填写指南

按以下说明逐字段填写，信息来源列告诉你去哪里找数据：

字段	填写说明	信息来源	示例值
Model Name	模型官方全名，直接显示在网站上	Ollama 官网 / HuggingFace 模型页	Llama 4 Scout
Slug	URL 标识符，全小写，空格改连字符，只能用字母、数字、连字符	自己根据名称填写	llama-4-scout
Family	模型所属家族名称	同 Model Name 来源	Llama 4
Min VRAM (GB)	q4_K_M 量化最低显存需求（整数）	ollama.com/library/ [模型名] - 看 "requires X GB RAM"	8
Full VRAM (GB)	fp16 全精度运行所需显存（估算：参数量B x 2 GB）	HuggingFace 模型卡片 / 官方博客	16
Params	参数量，保留官方写法	官方发布页 / HuggingFace 模型名称	17B MoE
Use Case Tags	多选，选择该模型擅长的场景：chat / coding / creative / research / reasoning / multilingual	根据模型官方定位选择	chat, coding
Ollama Command	完整的 ollama run 命令，直接可在终端执行	ollama.com/library/ [模型名] - 复制 "ollama run ..." 命令	ollama run llama4:scout

字段	填写说明	信息来源	示例值
Description	一句英文介绍，包含核心优势，约 10-15 词	参考官方介绍改写，保持英文	Meta's MoE model, great all-rounder for 8GB VRAM.
Affiliate Tier	按 Min VRAM 选择推广等级： - Beginner: 3-6GB - Mid: 8-16GB - High: 24GB+	根据 Min VRAM 值判断	mid

[注意] Slug 一旦发布不要修改，否则已生成的 /models/[slug] 页面 URL 会变化，影响 SEO 和已分享的链接。

Part B 新增 GPU

B.1 操作步骤

[提示] 操作位置：浏览器打开 locallmmatcher.com/admin ，用 GitHub 账号登录	
第 1 步	[浏览器] 打开 locallmmatcher.com/admin ，登录 GitHub
第 2 步	[浏览器] 左侧菜单点击 "GPU List"
第 3 步	[浏览器] 点击右上角 "New GPU" 按钮
第 4 步	[浏览器] 填写下方表单（参考 B.2 字段说明）
第 5 步	[浏览器] 填写完成后点击右上角 "Publish" 按钮
第 6 步	[等待] Cloudflare Pages 自动构建，完成后验证（见 Part D）

B.2 表单字段填写指南

字段	填写说明	信息来源	示例值
GPU Name	GPU 官方型号名，保持厂商写法	NVIDIA / AMD / Apple 官网规格页	RTX 5070
Slug	URL 标识符，全小写，空格改连字符	自己根据名称填写	rtx-5070
VRAM (GB)	GPU 显存大小（整数，GB）	厂商官网规格表 / GPU-Z 工具	12
Category	选择类别： - Desktop GPU：台式机显卡 - Laptop GPU：笔记本显卡 - Workstation GPU：专业卡 - Apple Silicon (Mac)：苹果芯片 - Cloud GPU：云端 GPU	根据 GPU 实际类型选择	desktop
Amazon Link	Amazon 联盟购买链接（可选）。Mac 和 Cloud GPU 不需要填。 填写方式：在 Amazon 搜索该 GPU，复制商品链接后添加联盟 tag	Amazon Associates 后台， 或复用已有链接（ https://amzn.to/4uGfGdl ）	https://amzn.to/4uGfGdl

[提示] 新增 GPU 后，网站会自动生成 `/match/[gpu-slug]` 分享页面，用户可以直接访问该页面查看可运行的模型列表。

Part C AI 提示词（批量收集数据）

将以下提示词复制给 Claude 或 GPT，它会帮你搜集最新的 LLM 模型和 GPU 信息，并整理成可直接填入表单的格式。

C.1 新增 LLM 模型提示词

```
Search for the latest open-source LLM models released in the past 30 days
that can be run locally via Ollama. For each new model, provide:

1. Model Name: (official display name)
2. Slug: (lowercase, hyphens, e.g. llama-4-scout)
3. Family: (model family, e.g. Llama 4)
4. Min VRAM (GB): (minimum for q4_K_M quantization)
5. Full VRAM (GB): (for fp16 full precision)
6. Params: (parameter count, e.g. 8B, 17B MoE)
7. Tags: (select from: chat, coding, creative, research, reasoning, multilingual)
8. Ollama Command: (exact command from ollama.com/library)
9. Description: (one English sentence, 10-15 words, key strength + VRAM)
10. Affiliate Tier: (beginner=3-6GB, mid=8-16GB, high=24GB+)

Skip models already in this list:
llama-4-scout, llama-4-maverick, deepseek-r1, qwen3-30b, qwen3-8b,
mistral-7b, gemma3-27b, gemma3-12b, phi-4, phi-4-mini

Only include models available on ollama.com/library.
Source: ollama.com/library, huggingface.co, official model release pages.
```

[注意] 收到 AI 返回的结果后，逐条核对 Ollama Command 是否能在 ollama.com/library 找到对应模型，确认后再填入表单。

C.2 新增 GPU 提示词

```
Search for the latest consumer GPUs (NVIDIA, AMD, Apple Silicon) released
in the past 6 months that are suitable for running local LLMs. For each GPU:

1. GPU Name: (official model name, e.g. RTX 5070)
2. Slug: (lowercase, hyphens, e.g. rtx-5070)
3. VRAM (GB): (total video memory in GB, integer)
4. Category: (desktop / laptop / workstation / mac / cloud)
5. Notes: (any special considerations for LLM inference)

Skip GPUs already in this list:
rtx-5090, rtx-5080, rtx-4090, rtx-4080, rtx-4070-ti, rtx-4070,
rtx-4060-ti-16gb, rtx-4060-ti-8gb, rtx-4060, rtx-3090, rtx-3080,
rtx-3070, rtx-3060, rtx-4090-laptop, rtx-4080-laptop, rtx-4070-laptop,
rtx-4060-laptop, rx-7900-xtx, rx-7900-xt, rx-7800-xt,
m4-max, m4-pro, m4, m3-max, m3-pro, m3, m2-max, m2-pro, m2,
cloud-a100, cloud-h100
```

Source: [nvidia.com](https://www.nvidia.com), [amd.com](https://www.amd.com), [apple.com/mac](https://www.apple.com/mac), official press releases.

[提示] 拿到 AI 给的 GPU VRAM 数据后，到厂商官网规格页再次确认，确保数字准确。VRAM 决定了网站显示哪些模型可以运行。

Part D 发布后验证

每次通过 /admin 发布内容后，按以下步骤验证网站已正确更新：

D.1 等待构建完成

第 1 步	[浏览器] 打开 Cloudflare Dashboard: dash.cloudflare.com
第 2 步	[浏览器] 进入 Pages -> llmmatcher-astro -> 查看 Deployments 列表
第 3 步	[等待] 等待最新一条 Deployment 状态变为绿色 "Success" (约 2 分钟)

D.2 验证新增模型

第 1 步	[浏览器] 打开 locallmmatcher.com/models ，确认新模型出现在列表中
第 2 步	[浏览器] 点击新模型卡片，确认模型详情页能正常显示 (URL: /models/[slug])
第 3 步	[浏览器] 返回首页，在 GPU Matcher 选一个 VRAM $\geq$ 新模型 Min VRAM 的 GPU，确认新模型出现在结果列表中

D.3 验证新增 GPU

第 1 步	[浏览器] 打开 locallmmatcher.com ，在首页 GPU 选择器里找到新 GPU
第 2 步	[浏览器] 点击新 GPU，确认结果页正常显示匹配的模型列表
第 3 步	[浏览器] 打开 locallmmatcher.com/match/[新GPU的slug] ，确认分享页可访问
第 4 步	[浏览器] 打开 locallmmatcher.com/compare ，确认新 GPU 出现在对比选择器中

[注意] 如果 /admin 显示 "Failed to persist entry"，通常是 GitHub OAuth token 过期，重新退出登录再重新授权即可。

Part E 编辑固定页面

About、Privacy Policy、Terms of Service 这三个页面的内容存在 Decap CMS → Pages 集合中，可以直接在浏览器里编辑，不需要改代码。

E.1 操作步骤

1.	打开 locallmmatcher.com/admin ，用 GitHub 账号登录。
----	--

2.	点击左侧导航的 Pages。
3.	点击你要编辑的页面：About / Privacy Policy / Terms of Service。
4.	在富文本编辑器或 Markdown 编辑器里修改内容。
5.	点击右上角 Publish，等待 Cloudflare 自动重新构建（约 2 分钟）。

[提示] Pages 集合使用 files 类型，每个条目对应一个固定文件，不能新增或删除——只能编辑现有三个页面的内容。

E.2 可编辑的三个页面

页面	URL	用途说明
About	/about	网站介绍 + 联盟披露声明（Amazon Associates FTC 合规要求）
Privacy Policy	/privacy	隐私政策（Google Analytics + Amazon Associates 法律要求）
Terms of Service	/terms	服务条款（使用声明 + 免责条款）

E.3 注意事项

- Privacy Policy 中 必须提到 Google Analytics（GA4）的数据收集声明，以及 Amazon Associates 联盟关系披露——这两项是法律要求，不能删除。
- About 页面的 Affiliate Disclosure 段落受 Amazon Associates ToS + FTC 规定约束，如实更新联盟合作伙伴名单即可，不能删除整段。
- Terms of Service 中的免责条款和"不保证准确性"声明需要保留，以限制法律责任。
- 编辑完成后，访问对应 URL 验证页面内容已更新。

[注意]
这三个页面的内容文件路径：src/content/pages/about.md、privacy.md、terms.md。如需通过代码编辑（不经 CMS），直接修改这些文件后 git push 即可。