LIVRET STAGIAIRE — HABILITATION B2TL

Travaux Sous Tension sur Véhicules et Engins (TST-V)

Nom du Stagiaire : _____ Date de session : _____ Entreprise :_____

---

0. INTRODUCTION & MODE D'EMPLOI

Ce livret est votre compagnon de route. Il synthétise les exigences de la norme **NF C 18-550**.

- **Surlignez** les points critiques.
- **Utilisez les zones de notes** pour vos questions durant la formation.
- **Réflexion terrain :** *"Est-ce que je peux appliquer cette procédure sur mon poste de travail demain ?"*

---

1. VOTRE RÔLE : CHARGÉ DE TRAVAUX B2TL

Le **B2TL** est le chef d'orchestre de l'intervention. Il assure la direction effective des travaux.

Vos responsabilités clés :

1. **Management :** Diriger les exécutants (B1TL).
2. **Sécurité :** Assurer la protection collective et vérifier les EPI.
3. **Décision :** Interrompre le travail en cas de danger imprévu.

Seuils de danger (Domaine TST) :

L'intervention passe en mode "Travaux Sous Tension" dès que :

- **Tension > 60 V CC**
- **Capacité > 275 Ah**

RAPPEL : Si ces seuils sont franchis, le port des EPI et le respect des procédures TST sont **obligatoires**.

---

2. CADRE RÉGLEMENTAIRE & ZONES

Référentiels :

- **NF C 18-550** (Opérations sur véhicules à motorisation thermique, électrique ou hybride).
- **NF C 18-505-2-1** (Prescriptions pour les TST).

● Zone 4 — Voisinage renforcé BT :

- **Distance :** 0 à 0,30 m des pièces nues sous tension.
- **Règle d'or :** Accès interdit sans habilitation et sans EPI.
- **Méthode :** Travail "au contact" uniquement.

🛡 3. ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION (EPI & OUTILLAGE)

Vérification visuelle et physique obligatoire avant chaque utilisation.

Équipement	Norme	Spécificité
Gants isolants	NF EN 60903	Classe 00 (500V) ou 0 (1000V)
Écran facial	NF EN 166	Anti-arc électrique (pas de métal)
Vêtements	-	Coton épais ou ignifugé (pas de synthétique)
Outils isolés	NF EN 60900	Symbole double triangle 1000 V

Exporter vers Sheets

⚠ **ATTENTION :** Un gant percé ou un outil dont l'isolant est marqué (entaille) doit être mis au rebut immédiatement.

🔁 4. LE PROCESSUS OPÉRATOIRE TST

Étape 1 : PRÉPARER (La phase cruciale)

- Réceptionner l'**OTST** (Ordre de Travail).
- Vérifier l'adéquation équipe/matériel.
- Délimiter la zone de travail (Balisage/Poteaux).

Étape 2 : EXÉCUTER

- Travailler sur **un seul potentiel** à la fois (éviter les court-circuits phase/masse).
- Utiliser des **nappes isolantes** pour recouvrir les parties actives voisines.

Étape 3 : TERMINER

- Inventaire de l'outillage (ne rien oublier dans le pack batterie).
- Rédiger et transmettre l'**AFT** (Avis de Fin de Travail).

🚑 5. GESTION DES INCIDENTS & DOCUMENTS

En cas d'accident : A.D.P

1. **Alerter :** Prévenir les secours et la hiérarchie.
2. **Dégager :** Utiliser une perche isolante (ne jamais toucher la victime à mains nues).
3. **Protéger :** Sécuriser la zone pour éviter un sur-accident.

Documents obligatoires à connaître :

- **OTST :** L'ordre écrit de l'employeur.
- **ATST :** L'autorisation donnée par le chargé de consignation/exploitation.
- **AFT :** Le document qui clôture l'intervention.

✍ 6. NOTES DE TERRAIN & AUTO-ÉVALUATION

Ma check-list avant de démarrer :

- [ ] J'ai mon titre d'habilitation B2TL sur moi.
- [ ] Mes gants ont été testés par gonflage ce matin.
- [ ] La zone de 30 cm est balisée.
- [ ] J'ai identifié le point de coupure d'urgence.

Notes personnelles (Cas vécus, schémas de packs batteries, astuces) : *(Espace libre pour l'écriture)*

\

"En TST, la rigueur est la seule option. Si vous avez un doute, arrêtez-vous."