

通信系Add-Onボード（9pin）のピンアサイン

				iS110B typeA		iS110B typeB		iS110B typeC		WISUN	422/485			CAN		ELTRES	Zeta	W5500-Ether		BLE1507			MM-S50MV(ToF)		eMMC Add-on		LoRa
				default	uart	default	uart	default	uart		JP1/2 em	JP1/2 I2S	emmc	I2S				eMMC	I2S	no reset	eMMC	I2S	SPI	UART	I2S	UART	UART
スタックابل											○		○					○					○		○		
pin番号	D00	UART2_RX		△	○	△	○	△	○	○	○	○					○	○			○	○	○		○		○
	D01	UART2_TX		△	○	△	○	△	○	○	○	○					○	○			○	○	○		○		○
	D27	UART2_CTS		○	×	○	×	○	-	○	-	-					○	-			○	○	○		○	○	-
	D28	UART2_RTS		○	×		-		-	○	-	-					○	-			○	○	○		○		-
	D25	I2S0_LRCK												○	○		○		○								
	D26	I2S0_BCK															○		○						○		
	D18	I2S0_DATA_OUT										○					○										
	D19	I2S0_DATA_IN										○		○	○		○					○					
	D16	SPI5_MOSI	EMMC_DATA0	○	△	○	△	○	△	○			○	○	○	○		○	○				○	△	○	○	
	D17	SPI5_MISO	EMMC_DATA1	○	△	○	△	○	△	○			○	○	○	○		○	○				○	△	○	○	
	D23	SPI5_SCK	EMMC_CLK	○	△	○	△	○	△				○	○	○	○		○	○				○	△	○	○	
	D24	SPI5_CS_X	EMMC_CMD	○	△	○	△	○	△				○	-	-		○	○	○				○	△	○	○	
	D20		EMMC_DATA2			○	○	○	○	○	○		○	○			○	○			○				○	○	○
	D21		EMMC_DATA3					○	○	○	○						○								○	○	○

色ごとにピングループになっている。

-
- 本来の目的で接続
- △
- 接続されているが別で使用可能
- ×
- 本来の目的で使用不可能
- 未接続