

会员权益领取方案（合作伙伴通用版）

- 版本：V4.0
- 适用对象：所有接入喜马拉雅会员权益下发能力的硬件/APP或小程序合作伙伴
- 文档性质：对外通用方案，具体接口细节以对接为准

1. 方案概述

喜马拉雅面向智能硬件合作伙伴提供会员权益（如 3 天卡、月卡、季卡、年卡等）自动下发能力。用户购买合作伙伴设备并完成首次绑定后，系统自动为用户发放对应权益，并通过标准化的提醒机制引导用户使用，全程无需用户手动领取。

方案核心价值：

- **零手动领取**：自动登录 + 自动下发，权益随设备绑定即时到账，避免因领取链路长导致的领取率流失。
- **用户有实感**：下发成功后即时弹窗告知，配合固定入口与多次提醒，确保用户知道“领到了什么、去哪里用”。

关于设备赠送权益机制的说明

1. 整体逻辑

我们的接入采用 license 授权模式，即：设备必须先领取权益，才能使用喜马拉雅的内容服务（包括免费内容）。具体规则如下：

- **正式上线前**，贵方需向我们报备开放权益的设备 **SN 码**（通过表格导入我方后台），只有报备过的设备才具备领取资格。
- 用户首次登录时，系统会校验当前设备的权益状态并为其发放权益。若设备未报备、或存在其他无法领取权益的情况，系统将**阻止登录完成**，该设备无法播放任何内容，包括免费资源。
- 简而言之：**未报备 = 不能领取 = 不能登录、不能播放**。

2. 权益领取与使用规则

- 权益按设备（SN）发放，领取后充值到用户当前登录的账号下，时长跟随账号。
- 同一账号在多台设备上分别领取，时长累加（如统一个手机号，有 3 台设备，各领取 3 天，账号内共 9 天），期间账号在任意已领取设备上均可使用。

- 每台设备（SN）的权益仅可领取一次，不可重置、不可重复领取。
- 权益到期后，用户可继续收听免费内容（已领取过的设备无需再次登录也可听免费内容），付费内容需自行续费 VIP。
- 权益领取以**当前登录的喜马拉雅账号**为准：权益下发到用户领取时登录的账号名下，与设备切换无关。用户如更换设备或切换账号，权益仍保留在原领取账号中，新账号在新设备上领取则计入新账号（受"每台设备 SN 仅可领取一次"限制）。

3. 关于当前调试环境的特别提醒

调试阶段由于贵方尚未报备 SN 码，我方**暂未开启设备校验限制**，因此目前未报备的设备也能正常登录和播放。请注意：**这不代表正式环境的行为**。正式上线后校验逻辑将生效，届时请确保：

- 已接入线上最新版本插件；
- 已完成 SN 码报备，否则用户将无法登录和使用。

4. 售后与退货设备处理

- **3天卡、月卡设备**：已领取权益的设备，权益即视为消耗，无法重置。
- 退换货（**需要和喜马产品负责人提前确认**）：
 - 方案1：**刷新 SN 码**且把sn报备入库喜马后台后，再次售出，否则第二位用户将无法领取权益，会产生客诉。
 - 方案2：**不刷新 SN 码**，一段时间内 退货sn统一报给喜马/导入喜马接口，喜马后台做重置
- 其余卡种规则和各自对接商务对齐即可。

SN导入接口地址

<https://s.apifox.cn/bfdc7db1-8ae7-4886-aa2a-1e84ba5614e3?pwd=5NIZYTkc>


接口背景

喜马的授权规则是一台设备对应一个权益，权益跟设备 SN 绑定。客户方在产品正式上线前，需要把要开通的 SN 提前报备给喜马，或者通过接口批量导入，导入之后这些 SN 才具备领取资格。

目前的能力缺口是：导入之后没有查询手段，SN 是否已被消耗查不到，只能靠人工确认，后续会进行优化

接口说明


导入接口本质是"SN 白名单的幂等写入 + 退货补领"：一次导入里，新 SN 直接入库，老 SN 不会重复写，已经被领过权益的 SN 会被"退权益"重置成可再领一次的状态。注意这个退不是真退款，而是把领取机会还回去，所以会占用商品 ID 下的权益额度。



2. 术语定义

术语	定义
第一次绑定成功	用户账号与设备首次完成绑定的时刻。 Wi-Fi 设备指配网并绑定成功； 4G 等免配网设备指与 APP/账号完成绑定授权。 绑定成功后合作伙伴侧可获取设备 SN。
自动下发	合作伙伴侧获取 SN 后调用下发接口，由喜马拉雅后台静默完成权益发放，无需用户操作。
自动登录	合作伙伴与喜马拉雅账号体系打通，用户无需手动输入验证码即可进入喜马拉雅权益页面。 自动登录仅在用户处于未登录状态时触发；若用户在当会话内主动退出登录，则本次会话内不再触发自动登录（详见 4.2 登录策略）。

3. 标准链路





触发节点说明：权益下发统一以"**第一次绑定成功**"为触发标准（同一台设备切换喜马账号，不会触发二次领取）。各合作伙伴产品形态不同（Wi-Fi 配网、4G 直连等），由合作伙伴按自身产品逻辑改造，确保在该节点获取 SN 并调用下发接口即可。

核心用户体验


1. 主流程







2. 用户与双方系统的交互关系



正常情况下，用户只在第一步感知到登录，其余步骤均由系统自动完成。

4. 功能与职责分工

4.1 权益下发（喜马拉雅提供）

- 合作伙伴在绑定成功后调用下发接口，喜马拉雅后台完成权益发放。
- 权益与设备 SN 绑定，支持一个用户多台设备分别下发。
- 接口字段、鉴权方式、SN 格式、错误码等详见喜马拉雅统一提供的文档。

4.2 自动登录（喜马拉雅提供，合作伙伴接入）

- 与自动下发配套，用户点击入口后免验证码直达权益页面。
- 自动登录 + 自动下发为标准验收项，验收通过方可上线。
- 登录策略说明（自动登录触发规则）

- 触发时机：用户每次进入合作伙伴 App/小程序并初始化喜马拉雅 SDK 时，若检测到当前处于未登录状态，系统自动为其完成登录，确保权益领取与使用链路畅通。
- 主动退出的处理：若用户在本次会话内（SDK 会话未销毁期间）主动退出喜马拉雅登录，则本次会话内任何页面均不再触发自动登录，用户可自行选择手动登录；待会话销毁、用户下次进入并重新初始化 SDK 时，自动登录恢复生效。
- 实现方式：登录状态标识由 SDK 在内存中维护，会话结束即释放，无需持久化存储。
- 设计目的：在保障权益领取率（自动登录 + 自动下发）的同时，尊重用户在当次使用中的主动退出行为。

4.3 领取告知弹窗（合作伙伴实现，喜马拉雅提供规范）

- 触发时机：绑定成功、权益下发完成后**立即**在合作伙伴客户端弹出。
- 弹窗形式：半屏弹窗（具体样式规范另行提供）。
- 弹窗频控：支持在权益有效期内3次提醒，频控规则定制由喜马拉雅统一制定（APP侧通过接口下发/小程序暂时需要自己频控），合作伙伴按规则展示即可（具体频次规则以运营侧最终确认版本为准）。

4.4 固定入口（合作伙伴实现）

- 合作伙伴 APP/小程序首页或发现页保留喜马拉雅权益固定入口，作为弹窗之外的常驻兜底路径。
- 建议配合"权益待使用"角标/红点提示，进一步提升触达。

4.5 权益状态提示（喜马拉雅提供）

- 用户进入权益页面时，页面自动展示当前权益状态（生效中/已失效），失效场景有对应提示文案与引导路径。

5. 提醒机制通用方案（分层设计）

考虑到合作伙伴产品形态与页面策略各异，提醒机制采用"标准 + 备选"的分层设计，合作伙伴可按接入能力选择，但至少需实现一层：

层级	方案	说明	定位
L1（标准，推荐）	绑定成功即时半屏弹窗 + 频控至少3次提醒	用户实感最强、转化最优，尤其对短时效卡（3 天卡）至关重要	标准验收方案

L2（备选）	固定入口 + "权益待使用"角标提示	弹窗不便接入时的替代方案，首页/发现页常驻入口配合角标告知	弹窗方案的降级
L3（兜底，必选）	固定入口	所有合作伙伴必须保留的常驻入口	不可省略

- L1 与 L3 组合为标准形态；若 L1 暂无法实现，需以 L2 + L3 组合替代，并在权益到账后通过角标/文案明确告知用户"权益已激活"。
- 短时效权益（如 3 天卡）强烈建议采用 L1 标准方案，避免用户在权益过期后才发现入口。

6. 对接方式

喜马拉雅对外提供**统一对接文档**，合作伙伴按文档自行完成改造与联调；喜马拉雅提供技术支持。

对接完成后进行验收，验收标准包括：自动登录、绑定成功自动下发、领取告知提醒（按 L1/L2 方案）、固定入口。

7. 接入流程

1. **商务确认**：确定合作权益类型（卡种、数量）及合作条款。
2. **技术对接**：完成下发接口、自动登录及提醒机制的开发。
3. **联调测试**：按喜马拉雅提供的测试用例完成端到端联调。
4. **验收上线**：通过标准验收项后正式上线。
5. **运营支持**：上线后喜马拉雅运营侧提供转化提升指导，数据指标持续跟踪优化。