

Tabla de direcciones

Tipo de Equipo : RIC4aCh 4G/EC25

Direccion	Tipo	Descripción	T.DATA tag
3.001	Contador	Pulsos en la entrada Digital 0	input1Count
3.002	Contador	Pulsos en la entrada Digital 1	input2Count
3.003	Contador	Pulsos en la entrada Digital 2	input3Count
3.004	Contador	Pulsos en la entrada Digital 3	input4Count
3.005	Contador	Pulsos en la entrada Digital 4	input5Count
3.006	Contador	Pulsos en la entrada Digital 5	input6Count
3.007	Contador	Pulsos en la entrada Digital 6	input7Count
3.008	Contador	Pulsos en la entrada Digital 7	input8Count
200	Analogica	Tensión de Alimentación del equipo	voltage
201	Analogica	Tensión de alimentación interna uP	voltageUp
202	Analogica	Tension batería	voltageBat
205	Analogica	Tension 5V	voltage5
204	Analogica	Temperatura Sonda	probeTemperature
2	Analogica	Temperatura interna del equipo	temperatureEnclosure equipment
10.000	Digital	Conexión al servidor	serverConnectionStatusActualValue
10.002	Digital	Estado entrada digital 0	ricInput1ActualValue
10.003	Digital	Estado entrada digital 1	ricInput2ActualValue
10.004	Digital	Estado entrada digital 2	ricInput3ActualValue
10.005	Digital	Estado entrada digital 3	ricInput4ActualValue
10.050	Digital	Estado entrada digital 4	ricInput5ActualValue
10.051	Digital	Estado entrada digital 5	ricInput6ActualValue
10.052	Digital	Estado entrada digital 6	ricInput7ActualValue
10.053	Digital	Estado entrada digital 7	ricInput8ActualValue
10.006	Digital	Estado Salida Rele 0	ricRele0FeedbackActualValue
10.007	Digital	Estado Salida Rele 1	ricRele1FeedbackActualValue
10.008	Digital	Esatdo Select salida Rele 0	ricRele0SelectActualValue
10.009	Digital	Esatdo Select salida Rele 1	ricRele1SelectActualValue
10.010	Digital	Cambio hora interna del equipo	ricRtcChangeActualValue
10.011	Digital	Error en accionamiento rele 0	ricRele0ErrorActualValue
10.012	Digital	Error en accionamiento rele 1	ricRele1ErrorActualValue
10.013	Digital	Reset Equipo	ricResetActualValue
10.036	Digital	Estado Alimentacion	fallaAlimentacion
10.037	Digital	Error en cargador	errorCharger
10.014	Digital	Estado de Batería	ricBatteryStatusActualValue
10.015	Digital	Test de batería	ricBatteryTestRunningActualValue