

| Таблица совместимости Wi-Fi-модулей Pci-Express, Mini Pci-Express и M.2 (NGFF) Mac-OS-X-Hackintosh | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Модель карты № | Vendor ID: Device ID | 802.11+ Bluetooth | MIMO | Диапазон | Скорость 2.4GHz | Скорость 5GHz | Поддержка Mac OS X 10.6 | Поддержка Mac OS X 10.7 | Поддержка Mac OS X 10.8 | Поддержка Mac OS X 10.9/10/11/12/13 | Поддержка Mac OS X 10.14 |
| Оригинальные модули Broadcom apple (полноразмерные, full-size): устанавливаются через переходник PCIE-X1 или mPCIE и (NGFF, M.2) | | | | | | | | | | | |
| BCM943224PCIEBT2E | [14e4:4353] | a/b/g/n+ bt 4.0 | 2x2 | 2.4 и 5 GHz | 150 Mbit/s | 300 Mbit/s | -- | YES | YES | YES | YES |
| BCM943224PCIEBT2 | [14e4:4353] | a/b/g/n+ bt 4.0 | 2x2 | 2.4 и 5 GHz | 150 Mbit/s | 300 Mbit/s | -- | YES | YES | YES | YES |
| BCM94331CSAX | [14e4:4331] | a/b/g/n+ bt 4.0 | 3x3 | 2.4 и 5 GHz | 150 Mbit/s | 450 Mbit/s | -- | -- | 10.8.5+YES | YES | YES |
| BCM94331CD | [14e4:4331] | a/b/g/n+ bt 4.0 | 3x3 | 2.4 и 5 GHz | 150 Mbit/s | 450 Mbit/s | -- | -- | 10.8.5+YES | YES | YES |
| BCM94360CS2 | [14e4:43a0] | a/g/n/ac+ bt 4.0 | 2x2 | 2.4 и 5 GHz | 225 Mbit/s | 867 Mbit/s | -- | -- | -- | YES | YES |
| BCM94360CS | [14e4:43a0] | a/g/n/ac+ bt 4.0 | 3x3 | 2.4 и 5 GHz | 225 Mbit/s | 1300 Mbit/s | -- | -- | -- | YES | YES |
| BCM94360CD | [14e4:43a0] | a/g/n/ac+ bt 4.0 | 3x3 | 2.4 и 5 GHz | 225 Mbit/s | 1300 Mbit/s | -- | -- | -- | YES | YES |
| BCM943602CDP | [14e4:43ba] | a/g/n/ac+ bt 4.1 | 3x3 | 2.4 и 5 GHz | 225 Mbit/s | 1300 Mbit/s | -- | -- | -- | YES | YES |
| BCM943602CS | [14e4:43ba] | a/g/n/ac+ bt 4.1 | 3x3 | 2.4 и 5 GHz | 225 Mbit/s | 1300 Mbit/s | -- | -- | -- | YES | YES |
| Broadcom: (полноразмерные, full-size): | | | | | | | | | | | |
| BCM94312MCG | [14e4:4315] | b/g | -- | 2.4 GHz | 54 Mbit/s | -- | DeviceID fix | NO | NO | NO | NO |
| BCM94311MCG | [14e4:4311] | b/g | -- | 2.4 GHz | 54 Mbit/s | -- | YES | NO | NO | NO | NO |
| BCM94312MCAG | [14e4:4312] | a/b/g | -- | 2.4 и 5 GHz | 54 Mbit/s | -- | YES | NO | NO | NO | NO |
| BCM94321MC | [14e4:4328] | a/b/g/n | 2x2 | 2.4 и 5 GHz | 150 Mbit/s | 300 Mbit/s | YES | NO | NO | NO | NO |
| BCM94322MC | [14e4:432b] | a/b/g/n | 2x2 | 2.4 и 5 GHz | 150 Mbit/s | 300 Mbit/s | YES | YES | YES | YES | YES |
| Broadcom: (половинчатые, half-size): | | | | | | | | | | | |
| BCM94312HMG | [14e4:4315] | b/g + bt | -- | 2.4 GHz | 54 Mbit/s | -- | NO | NO | NO | NO | NO |
| BCM94313HMG2L | [14e4:4727] | b/g/n | 1x1 | 2.4 GHz | 75 Mbit/s | -- | NO | NO | NO | NO | NO |
| BCM94313HMG | [14e4:4727] | b/g/n + bt | 1x1 | 2.4 GHz | 75 Mbit/s | -- | NO | NO | NO | NO | NO |
| BCM943142HM | [14e4:4365] | b/g/n | 1x1 | 2.4 GHz | 75 Mbit/s | -- | NO | NO | NO | NO | NO |
| BCM943217HM2L | [14e4:4315] | b/g/n | 2x2 | 2.4 GHz | 150 Mbit/s | -- | NO | NO | NO | NO | NO |
| BCM943227HM4L | [14e4:4358] | b/g/n | 2x2 | 2.4 GHz | 150 Mbit/s | -- | NO | NO | NO | NO | NO |
| BCM943227HMB | [14e4:4358] | b/g/n + bt | 2x2 | 2.4 GHz | 150 Mbit/s | -- | NO | NO | NO | NO | NO |
| BCM943228HM4L | [14e4:4359] | a/b/g/n | 2x2 | 2.4 и 5 GHz | 150 Mbit/s | 300 Mbit/s | NO | NO | NO | NO | NO |
| BCM943228HMB | [14e4:4359] | a/b/g/n + bt | 2x2 | 2.4 и 5 GHz | 150 Mbit/s | 300 Mbit/s | NO | NO | NO | NO | NO |
| BCM94312HMG | [14e4:4315] | b/g | -- | 2.4 GHz | 54 Mbit/s | -- | DeviceID fix | NO | NO | NO | NO |
| BCM943224HMS | [14e4:4353] | a/b/g/n | 2x2 | 2.4 и 5 GHz | 150 Mbit/s | 300 Mbit/s | NO | NO | 10.8.5+DeviceID fix | DeviceID fix | DeviceID fix |
| BCM943225HM | [14e4:4357] | b/g/n | 2x2 | 2.4 GHz | 150 Mbit/s | -- | NO | NO | 10.8.5+DeviceID fix | DeviceID fix | DeviceID fix |
| BCM943225HMB | [14e4:4357] | b/g/n + bt | 2x2 | 2.4 GHz | 150 Mbit/s | -- | NO | NO | 10.8.5+DeviceID fix | DeviceID fix | DeviceID fix |
| BCM94352HMB | [14e4:43b1] | a/b/g/n/ac + bt | 2x2 | 2.4 и 5 GHz | 150 Mbit/s | 867 Mbit/s | NO | NO | 10.8.5+DeviceID fix | DeviceID fix | DeviceID fix |
| BCM94360HMB | [14e4:43a0] | a/b/g/n/ac+bt 4.0 | 3x3 | 2.4 и 5 GHz | 225 Mbit/s | 1300 Mbit/s | NO | NO | YES | YES | YES |
| BCM94322HM8L | [14e4:432b] | a/b/g/n | 2x2 | 2.4 и 5 GHz | 150 Mbit/s | 300 Mbit/s | YES | YES | YES | YES | YES |
| Broadcom: (NGFF, M.2): | | | | | | | | | | | |
| BCM94352Z | [14e4:43b1] | a/b/g/n/ac+bt 4.0 | 2x2 | 2.4 и 5 GHz | 150 Mbit/s | 867 Mbit/s | -- | -- | -- | DeviceID fix | DeviceID fix |
| BCM94352ZAE | [14e4:43b1] | a/b/g/n/ac+bt 4.0 | 2x2 | 2.4 и 5 GHz | 150 Mbit/s | 867 Mbit/s | -- | -- | -- | DeviceID fix | DeviceID fix |
| BCM943602BAED | [14e4:43ba] | a/b/g/n/ac+bt 4.1 | 3x3 | 2.4 и 5 GHz | 150 Mbit/s | 1300 Mbit/s | -- | -- | -- | YES | YES |
| Atheros: (полноразмерные, full-size): | | | | | | | | | | | |
| AR5BXB114 (ar9390) | [168c:0030] | a/b/g/n | 3x3 | 2.4 и 5 GHz | 225 Mbit/s | 450 Mbit/s | NO | NO | NO | NO | NO |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|-----|-------------|------------|------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AR5BXB116 (ar9580) | [168c:0033] | a/b/g/n | 3x3 | 2.4 и 5 GHz | 225 Mbit/s | 450 Mbit/s | NO | NO | NO | NO | NO |
| AR5BXB63 (ar2425) | [168c:001c] | b/g | -- | 2.4 GHz | 54 Mbit/s | -- | NO | NO | NO | NO | NO |
| AR5BXB6 (ar5424) | [168c:001c] | a/b/g | -- | 2.4 и 5 GHz | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | YES | NO | NO | NO | NO |
| AR5BXB61 (ar2424) | [168c:001c] | b/g | -- | 2.4 GHz | 54 Mbit/s | -- | YES | NO | NO | NO | NO |
| AR5BXB72 (ar5416) | [168c:0024] | a/b/g/n | 2x2 | 2.4 и 5 GHz | 150 Mbit/s | 300 Mbit/s | YES | NO | NO | NO | NO |
| AR5BXB92 (ar9280) | [168c:002a] | a/b/g/n | 2x2 | 2.4 и 5 GHz | 150 Mbit/s | 300 Mbit/s | YES | YES | YES | YES | DeviceID fix |
| AR5BXB112 (ar9380) | [168c:0030] | a/b/g/n | 3x3 | 2.4 и 5 GHz | 225 Mbit/s | 450 Mbit/s | 10.6.8+DeviceID fix | YES | YES | YES | DeviceID fix |
| Atheros: (половинчатые, half-size): | | | | | | | | | | | |
| AR5BHB63 (ar2425) | [168c:001c] | b/g | -- | 2.4 GHz | 54 Mbit/s | -- | NO | NO | NO | NO | NO |
| AR5B125 (ar9485) | [168c:0032] | b/g/n | 1x1 | 2.4 GHz | 75 Mbit/s | -- | NO | NO | NO | NO | NO |
| AR5B225 (ar9485) | [168c:0032] | b/g/n + bt | 1x1 | 2.4 GHz | 75 Mbit/s | -- | NO | NO | NO | NO | NO |
| AR5B22SB (ar9463) | [168c:0034] | b/g/n + bt | 2x2 | 2.4 GHz | 150 Mbit/s | -- | NO | NO | NO | NO | NO |
| AR5B22 (ar9462) | [168c:0034] | a/b/g/n + bt | 2x2 | 2.4 и 5 GHz | 150 Mbit/s | 300 Mbit/s | NO | NO | NO | NO | NO |
| AR5BHB116 (ar9382) | [168c:0030] | a/b/g/n | 2x2 | 2.4 и 5 GHz | 150 Mbit/s | 300 Mbit/s | NO | NO | NO | NO | NO |
| AR5BHB118 (ar9392) | [168c:0030] | a/b/g/n | 2x2 | 2.4 и 5 GHz | 150 Mbit/s | 300 Mbit/s | NO | NO | NO | NO | NO |
| AR5BHB112 (ar9380) | [168c:0030] | a/b/g/n | 3x3 | 2.4 и 5 GHz | 225 Mbit/s | 450 Mbit/s | NO | NO | NO | NO | NO |
| AR5B95 (ar9285) | [168c:002b] | b/g/n | 1x1 | 2.4 GHz | 75 Mbit/s | -- | 10.6.8+DeviceID fix | DeviceID fix | DeviceID fix | DeviceID fix | DeviceID fix |
| AR5B195 (ar9285) | [168c:002b] | b/g/n + bt | 1x1 | 2.4 GHz | 75 Mbit/s | -- | 10.6.8+DeviceID fix | DeviceID fix | DeviceID fix | DeviceID fix | DeviceID fix |
| AR5B97 (ar9287) | [168c:002e] | b/g/n | 2x2 | 2.4 GHz | 150 Mbit/s | -- | 10.6.8+DeviceID fix | DeviceID fix | DeviceID fix | DeviceID fix | DeviceID fix |
| AR5B197 (ar9287) | [168c:002e] | b/g/n + bt | 2x2 | 2.4 GHz | 150 Mbit/s | -- | 10.6.8+DeviceID fix | DeviceID fix | DeviceID fix | DeviceID fix | DeviceID fix |
| AR5BHB92 (ar9280) | [168c:002a] | a/b/g/n | 2x2 | 2.4 и 5 GHz | 150 Mbit/s | 300 Mbit/s | YES | YES | YES | YES | DeviceID fix |
| AR5B91 (ar9281) | [168c:002a] | b/g/n | 1x2 | 2.4 GHz | 75 Mbit/s | -- | YES | YES | YES | YES | DeviceID fix |
| AR5B93 (ar9283) | [168c:002a] | b/g/n | 2x2 | 2.4 GHz | 150 Mbit/s | -- | YES | YES | YES | YES | DeviceID fix |
| Qualcomm: Atheros (половинчатые, half-size): | | | | | | | | | | | |
| QCWB335 (qca9565) | [168c:0036] | b/g/n + bt | 1x1 | 2.4 GHz | 75 Mbit/s | -- | NO | NO | NO | NO | NO |
| QCWB342 (qca9862) | [168c:003C] | a/b/g/n/ac + bt | 2x2 | 2.4 и 5 GHz | 150 Mbit/s | 867 Mbit/s | NO | NO | NO | NO | NO |
| Прочие карты: | | | | | | | | | | | |
| Intel любые модели | [8086:xxxx] | -- | -- | -- | -- | -- | NO | NO | NO | NO | NO |
| Ralink любые модели | [xxxx:xxxx] | -- | -- | -- | -- | -- | NO | NO | NO | NO | NO |
| Realtek любые модели | [10EC:xxxx] | -- | -- | -- | -- | -- | NO | NO | NO | NO | NO |