

Table 52-3 (52H) – Examples of methods of installation providing instructions for obtaining current-carrying capacity

NOTE The illustrations are not intended to depict actual product or installation practices but are indicative of the method described.



















Item No.	Methods of installation	Description	Reference method of installation to be used to obtain current-carrying capacity (see annex A)
1	 Room	Insulated conductors or single-core cables in conduit in a thermally insulated wall ^a	A1
2	 Room	Multi-core cables in conduit in a thermally insulated wall ^a	A2
3	 Room	Multi-core cable direct in a thermally insulated wall ^a	A1
4		Insulated conductors or single-core cables in conduit on a wooden, or masonry wall or spaced less than 0,3 × conduit diameter from it	B1
5		Multi-core cable in conduit on a wooden, or masonry wall or spaced less than 0,3 × conduit diameter from it	B2
6	  6 7	Insulated conductors or single-core cables in cable trunking on a wooden wall – run horizontally ^b – run vertically ^{b, c}	B1
7			
8	  8 9	Multi-core cable in cable trunking on a wooden wall – run horizontally ^b – run vertically ^{b, c}	Under consideration ^d
9			
^a The inner skin of the wall has a thermal conductance of not less than 10 W/m ² · K.			
^b Values given for installation methods B1 and B2 in annex A are for a single circuit. Where there is more than one circuit in the trunking the group reduction factor given in table A.52-17 is applicable, irrespective of the presence of an internal barrier or partition.			
^c Care shall be taken where the cable runs vertically and ventilation is restricted. The ambient temperature at the top of the vertical section can be increased considerably. The matter is under consideration.			
^d Values for reference method B2 may be used.			

Tableau 52-3 (suite)











Point n°	Mode de pose	Description	Référence mode de pose à utiliser pour les courants admissibles (voir annexe A)
10		Conducteurs isolés dans des goulottes suspendues ^a	B1
11		Câble multiconducteur dans des goulottes suspendues ^a	B2
12		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des moulures ^b	A1
13		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des plinthes rainurées	B1
14		Câble multiconducteur dans des plinthes rainurées	B2
15		Conducteurs isolés dans des conduits ou câbles mono ou multiconducteurs dans des chambranles ^a	A1
16		Conducteurs isolés dans des conduits ou câbles mono ou multiconducteurs dans des huisseries de fenêtres ^a	A1
20		Câbles mono ou multiconducteurs: – fixés sur une paroi en bois ou espacés de moins de 0,3 fois le diamètre du câble	C
21		– fixés directement sous un plafond en bois	C, avec point 3 du tableau A.52-17
22		– espacés du plafond	A l'étude

^a Les valeurs données pour les méthodes B1 et B2 à l'annexe A sont valables pour un seul circuit. Dans le cas de plusieurs circuits, les facteurs de correction du tableau A-52-17 sont applicables, même si des cloisons ou séparations sont prévues.

^b La conductibilité thermique de l'enveloppe est supposée faible en raison du matériau de construction et des espaces possibles dans l'air. Lorsque la construction est thermiquement équivalente aux méthodes d'installation 6 ou 7, la méthode de référence B1 peut être utilisée.

^c La conductibilité thermique de l'enveloppe est supposée faible en raison du matériau de construction et des espaces possibles dans l'air. Lorsque la construction est thermiquement équivalente aux méthodes d'installation 6, 7, 8 ou 9, les méthodes de référence B1 ou B2 peuvent être utilisées.

Table 52-3 (continued)








Item No.	Methods of installation	Description	Reference method of installation to be used to obtain current-carrying capacity (see annex A)
10		Insulated conductors or single-core cable in suspended cable trunking ^a	B1
11		Multi-core cable in suspended cable trunking ^a	B2
12		Insulated conductors or single-core cable run in mouldings ^b	A1
13		Insulated conductors or single-core cables in skirting trunking	B1
14		Multi-core cable in skirting trunking	B2
15		Insulated conductors in conduit or single-core or multi-core cable in architrave ^c	A1
16		Insulated conductors in conduit or single-core or multi-core cable in window frames ^c	A1
20		Single-core or multi-core cables: – fixed on, or spaced less than $0,3 \times$ cable diameter from a wooden wall	C
21		– fixed directly under a wooden ceiling	C, with item 3 of table A.52-17
22		– spaced from a ceiling	Under consideration

^a Values given for installation methods B1 and B2 in annex A are for a single circuit. Where there is more than one circuit in the trunking the group reduction factor given in table A.52-17 is applicable, irrespective of the presence of an internal barrier or partition.

^b The thermal resistivity of the enclosure is assumed to be poor because of the material of construction and possible air spaces. Where the construction is thermally equivalent to methods of installation 6 or 7, reference method B1 may be used.

^c The thermal resistivity of the enclosure is assumed to be poor because of the material of construction and possible air spaces. Where the construction is thermally equivalent to methods of installation 6, 7, 8, or 9, reference methods B1 or B2 may be used.

Tableau 52-3 (suite)

Point n°	Mode de pose	Description	Référence mode de pose à utiliser pour les courants admissibles (voir annexe A)
30		Sur des chemins de câbles non perforés ^c	C avec point 2 du tableau A.52-17 ^a
31		Sur des chemins de câbles perforés ^c	E ou F avec point 4 du tableau A.52-17 ^{a, b}
32		Sur des corbeaux ou grillages ^c	E ou F
33		Espaces de la paroi de plus de 0,3 fois le diamètre du câble	E ou F avec point 4 ou 5 du tableau A.52-17 ou méthode G ^{a, b}
34		Sur échelles à câbles	E ou F
35		Câble mono ou multiconducteur suspendu à un câble porteur ou autoporteur	E ou F
36		Conducteurs nus ou isolés sur isolateurs	G

^a Pour certaines applications, il peut être plus approprié d'utiliser des facteurs spécifiques, par exemple, tableaux A.52-20 et A.52-21 (voir A.52-42 de l'annexe A).

^b L'attention doit se porter sur des parcours verticaux et dans des conditions limitées de ventilation. La température ambiante au sommet du parcours vertical risque d'être considérablement augmentée. Ce sujet est à l'étude.

^c D_e est le diamètre extérieur d'un câble multiconducteur:

- 2,2 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 câbles monoconducteurs sont disposés en trèfle, ou
- 3 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 câbles monoconducteurs sont posés côte à côte.