

ESPHome Boiler Monitor - Byggmanual

D1 R32 / ESP32 UNO - prototyp pa kopplingsdack

Viktigt

Koppla inte in USB medan du bygger. Rod ar alltid +5V, svart ar alltid GND. GPIO34 far aldrig fa mer an 3.3V.

Byggordning

1. Strom. 2. Sensor. 3. Rod LED. 4. Gron LED. 5. Summer via 2N7000. 6. Tyst-knapp. 7. Firmware och kalibrering.

Sensor

3V3 -- 1M ohm -- GPIO34 -- fototransistor -- GND.

Summer

IO18 -- 220 ohm -- Gate. Gate -- 100k ohm -- GND. 5V -- summer +. Summer - -- Drain. Source -- GND.

ID	Farg	Fran	Till
W01	Rod	ESP32 5V	+5V-skena
W02	Svart	ESP32 GND	GND-skena
W04	Lila	1M nod	GPIO34
W11	Gul	GPIO18	220 ohm