Инв. № 0/95-3/7983
Войс. часть 40274

ЯСТУДЛ

наименование изделия

Заводской № 108

ПАСПОРТ

обозначение изделия и код документа

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Изделие работоспособно:

— при температуре от минус 10 °С до плюс 50 °С при любом сочетании относительной влажности воздуха и температуры, возможном в естественных климатических условиях территории Российской Федерации;

— при атмосферном давлении $6,13 \times 10^4$ Па (460 мм рт. ст.) и после воздействия пониженного атмосферного давления $4,2 \times 10^4$ Па (90 мм рт. ст.);

— после пребывания при температуре внешней среды от минус 10 °С до минус 50 °С;

— после транспортирования любым видом транспорта на любые расстояния.

1.2 Габаритные размеры тары: – мм.

1.3 Масса тары с изделием не более – кг.

Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах.
золото - 0,125 г;
серебро - 1,89 г,
медь и сплавы на медной основе - 2,35 г.
Места расположения составных частей, которые содержат цветные металлы, определяет по КД на изделие.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение изделия	Наименование изделия	Гриф секретности	Кол., шт.	Заводской номер	Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места (шифр тары)	Примечание
АЭ 5881С	Жгут	-	1	108	АЭ 5881С-Ш	
АЭ 5881С ПС	Паспорт	-	1	-		

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание заключается в проверке технического состояния изделия.

3.2 В процессе эксплуатации изделия выполнить следующие виды технического обслуживания:

— периодическое — в процессе эксплуатации один раз в 36 месяцев в объеме 3.3 без проверки сопротивления изоляции между контактами или произвести проверку работоспособности на учебном изделии;

— после ремонта — в объеме 3.3.

3.3 При выполнении технического обслуживания следует:

— проверить наличие заглушек (колпаков), отсутствие коррозии на контактах соединителей.

Допускается незначительное потемнение гальванических покрытий, которое может быть снято салфеткой, смоченной спиртом;

— проверить целостность электрических цепей в соответствии с таблицей 1 омметром М372 ТУ25-04-1106-75;

— проверить сопротивление изоляции между контактами, указанными в таблице 2, а также между этими контактами и корпусом соединителя мегаомметром Е6-16 Я612.722.011 ТУ;

Нормы сопротивления изоляции и напряжение мегаомметра указаны в таблице 2.

Примечание — Допускается проверку целостности электрических цепей и сопротивлений изоляции между контактами проводить по таблицам, приведенным в приложении к паспорту.

3.4 При проверке электрических цепей и сопротивления изоляции к соединителям необходимо присоединить ответные части.

Подключение щупом (иглой) производить к хвостовикам контактов ответных частей соединителей.

Результаты проверок изделия заносить в таблицу 3.

3.5 По истечении гарантийного срока изделия дальнейшую его пригодность определять по результатам проверок в объеме 3.3.

Таблица 1 — Электрические цепи для проверки на целостность

Обозначение соединителей и номера контактов	Сопротивление цепи, Ом	Примечание
Смотри приложение		

Таблица 2 — Контакты для проверки сопротивления изоляции

Обозначение соединителя	Номер контакта	Сопротивление изоляции, МОм, не менее	Напряжение мегаомметра, В	Примечание
Согласно приложению		20	100	

Таблица 3 — Учет технического обслуживания

Дата	Вид технического обслуживания	Заключение по выполненной работе	Должность, фамилия и подпись	Примечание
1.04.2021 26.05.2982	Осмотр при приеме ТО при приеме	Акт осмотра. Замечаний нет Акт проверок к дальнейшей эксплуатации	Нач.ЦР Мокрых ст.ср Гончарев к.ср ПБГ и ВЭ Балыков	ЖПТО инв. № 4/12333 ЛБЛ инв. № 20958ф

3.6 При контроле сопротивления электрических цепей допускается использовать омметр любого типа с погрешностью измерения не более 4 %.

При контроле сопротивления изоляции допускается использовать мегаомметр любого типа с погрешностью измерения не более 20 %.

4 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1 Хранение изделия должно осуществляться в соответствии с требованиями инструкции ВОИ13.

4.2 Транспортирование изделия должно осуществляться в соответствии с требованиями инструкции УН-64сс-1.

Допускается транспортирование изделия в закрепленном состоянии (на объекте эксплуатации) всеми видами транспорта при условии защиты его от прямого воздействия атмосферных осадков, химических веществ и предохранения от падения и резких толчков.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Заключение предприятия-изготовителя

Жгут (наименование изделия) АЭ5880 (обозначение) заводской № 108

соответствует спецификации АЭ5880 (наименование и обозначение документа) и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Изготовитель ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» гарантирует соответствие качества

жгута АЭ5880 (наименование и (или) обозначение изделия) требованиям

АЭ 5880 (обозначение документа) при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации,

установленных общими техническими условиями ОСТВ 95 2189-2002. (наименование и обозначение документа)

Гарантийный срок 10 лет исчисляется с даты изготовления (начальный момент исчисления гарантийного срока).

КОМБИНАТ ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР. Для технической документации № 12 МП

Директор предприятия подпись 29 сентября 2019г. О.Н. Уколушын (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Начальник ОТК подпись 29 сентября 2019г. А.П. Соболев (подпись, дата, инициалы, фамилия)

5.2 Заключение ВП Минобороны России

Жгут (наименование изделия) АЭ5880 (обозначение) соответствует

спецификации АЭ5880 (наименование и обозначение документа) и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

МП **Представитель 440 ВП Минобороны России** подпись Р.Р. Набатов (подпись, инициалы, фамилия)

Дата изготовления «03» октября 2019 г.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

ДСГИ.ПП — наименование изделия; АЭ5880 — обозначение; заводской № 108 упакован(а)

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» согласно требованиям, предусмотренным ОСТВ 952183-2002 — обозначение документа

— — наименование изделия опломбирован(а) ОТК и ВП Минобороны России пломбами с оттисками клейм «—», «—».

Тара АЭ5880-Ш — шифр тары опломбирована ОТК и ВП Минобороны России пломбами с оттисками клейм «ОТК17 / 102», «★ 8 / 440».

Количество пломб на изделии — шт., на таре 2 шт.

Дата упаковывания «03» октября 2019 г.

Упаковывание произвел _____ О.В. Порунова
подпись, инициалы, фамилия

Упаковывание приняли:

контролер ОТК _____ С.В. Столярова
подпись, инициалы, фамилия

представитель 440 ВП Минобороны России _____ Т.В. Довнар
подпись, инициалы, фамилия

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата	Оттиски клейм на пломбах		Должность, фамилия и подпись
	на изделии	на таре	
26.08.21 01.12.21	—	440 303	Ст. гр. Елисеева Ст. гр. Чусов

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИБОРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Наименование или обозначение	Тип и обозначение стандарта	Краткая техническая характеристика	Кол., шт.	Назначение

10. 12. 2019 ПЕРЕУПАКОВКА ПРОВЕДЕНА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПЕРЕУПАКОВЫВАНИЕ _____ Л.А. Никонов

КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ПЕРЕУПАКОВЫВАНИЕ _____ Ю.В. Шилов

ТАРА ОПЛОМБИРОВАНА ПЛОМБОЙ С ОТТИСКАМИ КЛЕЙМ А1/274 – 1 ШТ.

Библиотечная

Таблица 1

Электрическая цепь	Сопротивление цепи, Ом, не более
УК2 : А1 – Х2 : 7	0,5
УК2 : А2 – СТ : 4	0,5
УК2 : А3 – УК2 : К4	0,5
УК2 : А3 – СТ : 22	0,5
УК2 : А4 – УК2 : К5	0,5
УК2 : А4 – СТ : 35	0,5
УК2 : А5 – УК2 : К6	0,5
УК2 : А5 – СТ : 36	0,5
УК2 : А6 – УК2 : К7	0,5
УК2 : А6 – СТ : 32	0,5
УК2 : А7 – УК2 : К8	0,5
УК2 : А7 – СТ : 33	0,5
УК2 : А8 – СТ : 37	0,5
УК2 : А9 – СТ : 38	0,5
УК2 : В1 – СТ : 5	0,5
УК2 : В2 – СТ : 2	0,5
УК2 : В3 – УК2 : L4	0,5
УК2 : В4 – СТ : 1	0,5
УК2 : В5 – СТ : 3	0,5
УК2 : В6 – СТ : 50	0,5
УК2 : В7 – СТ : 43	0,5
УК2 : В8 – СТ : 49	0,5
УК2 : В9 – СТ : 28	0,5
УК2 : С1 – СТ : 31	0,5
УК2 : С2 – СТ : 44	0,5
УК2 : С3 – СТ : 34	0,5
УК2 : С4 – СТ : 8	0,5

Продолжение таблицы 1

Электрическая цепь	Сопротивление цепи, Ом, не более
УК2 : С5 – СТ : 45	0,5
УК2 : С6 – СТ : 25	0,5
УК2 : С7 – СТ : 46	0,5
УК2 : С8 – СТ : 39	0,5
УК2 : С9 – СТ : 7	0,5
УК2 : D1 – СТ : 47	0,5
УК2 : D2 – УК2 : N3	0,5
УК2 : D3 – УК2 : N4	0,5
УК2 : D4 – УК2 : N5	0,5
УК2 : D5 – УК2 : N6	0,5
УК2 : D6 – УК2 : N7	0,5
УК2 : D7 – УК2 : N8	0,5
УК2 : D8 – СТ : 48	0,5
УК2 : D9 – СТ : 16	0,5
УК2 : Е1 – УК2 : Р2	0,5
УК2 : Е2 – УК2 : Р3	0,5
УК2 : Е3 – СТ : 21	0,5
УК2 : Е4 – СТ : 23	0,5
УК2 : Е9 – СТ : 26	0,5
УК2 : F1 – СТ : 27	0,5
УК2 : F2 – СТ : 19	0,5
УК2 : F3 – СТ : 20	0,5
УК2 : F4 – УК2 : J5	0,5
УК2 : F4 – УК2 : R5	0,5
УК2 : F6 – 1БЛ : 1	0,5
УК2 : F7 – 1БЛ : 2	0,5
УК2 : F8 – 2БЛ : 1	0,5

Приложение

Продолжение таблицы 1

Электрическая цепь	Сопротивление цепи, Ом, не более
УК2 : F9 – 2БЛ : 2	0,5
УК2 : G1 – X2 : 31	0,5
УК2 : G2 – X2 : 32	0,5
УК2 : G3 – X2 : 27	0,5
УК2 : G4 – X2 : 28	0,5
УК2 : G5 – X2 : 29	0,5
УК2 : G6 – X2 : 30	0,5
УК2 : G7 – КП : 1	0,5
УК2 : G8 – КП : 2	0,5
УК2 : G9 – КП : 3	0,5
УК2 : H1 – КП : 4	0,5
УК2 : H2 – КП : 5	0,5
УК2 : H3 – КП : 6	0,5
УК2 : H4 – КП : 7	0,5
УК2 : H5 – КП : 8	0,5
УК2 : H6 – КП : 9	0,5
УК2 : H7 – КП : 10	0,5
УК2 : K2 – СТ : 12	0,5
УК2 : K3 – СТ : 4	0,5
УК2 : K9 – СТ : 37	0,5
УК2 : L1 – СТ : 38	0,5
УК2 : L2 – СТ : 5	0,5
УК2 : L3 – СТ : 2	0,5
УК2 : L4 – СТ : 42	0,5
УК2 : L5 – СТ : 1	0,5
УК2 : L6 – СТ : 3	0,5
УК2 : L7 – СТ : 50	0,5

Продолжение таблицы 1

Электрическая цепь	Сопротивление цепи, Ом, не более
УК2 : L8 – СТ : 43	0,5
УК2 : L9 – СТ : 49	0,5
УК2 : M1 – СТ : 28	0,5
УК2 : M2 – СТ : 31	0,5
УК2 : M3 – СТ : 44	0,5
УК2 : M4 – СТ : 34	0,5
УК2 : M5 – СТ : 8	0,5
УК2 : M6 – X2 : 9	0,5
УК2 : M7 – X2 : 10	0,5
УК2 : M8 – X2 : 11	0,5
УК2 : M9 – X2 : 12	0,5
УК2 : N1 – СТ : 7	0,5
УК2 : N2 – СТ : 47	0,5
УК2 : N3 – СТ : 13	0,5
УК2 : N4 – СТ : 6	0,5
УК2 : N5 – СТ : 9	0,5
УК2 : N6 – СТ : 10	0,5
УК2 : N7 – СТ : 17	0,5
УК2 : N8 – СТ : 40	0,5
УК2 : N9 – СТ : 48	0,5
УК2 : P1 – СТ : 16	0,5
УК2 : P2 – СТ : 18	0,5
УК2 : P3 – СТ : 41	0,5
УК2 : P4 – СТ : 21	0,5
УК2 : P5 – СТ : 23	0,5
УК2 : R1 – СТ : 26	0,5
УК2 : R2 – СТ : 27	0,5

Приложение

Продолжение таблицы 1

Электрическая цепь	Сопротивление цепи, Ом, не более
УК2 : R3 – СТ : 19	0,5
УК2 : R4 – СТ : 20	0,5
УК2 : R7 – Х2 : 3	0,5
УК2 : R8 – Х2 : 4	0,5
УК2 : R9 – Х2 : 5	0,5
УК2 : S1 – Х2 : 6	0,5
УК2 : S2 – Х2 : 31	0,5
УК2 : S3 – Х2 : 32	0,5
УК2 : S4 – Х2 : 27	0,5
УК2 : S5 – Х2 : 28	0,5
УК2 : S6 – Х2 : 29	0,5
УК2 : S7 – Х2 : 30	0,5
УК2 : S8 – КП : 1	0,5
УК2 : S9 – КП : 2	0,5
УК2 : Т1 – КП : 3	0,5
УК2 : Т2 – КП : 4	0,5
УК2 : Т3 – КП : 5	0,5
УК2 : Т4 – КП : 6	0,5
УК2 : Т5 – КП : 7	0,5
УК2 : Т6 – КП : 8	0,5
УК2 : Т7 – КП : 9	0,5
УК2 : Т8 – КП : 10	0,5
СТ : 12 – Х2 : 7	0,5
СТ : 17 – Х2 : 17	0,5
СТ : 18 – ВУ-ИВ : 48	0,5
СТ : 22 – Х2 : 1	0,5
СТ : 25 – Х2 : 10	0,5

Продолжение таблицы 1

Электрическая цепь	Сопротивление цепи, Ом, не более
СТ : 32 – ВУ-ИВ : 60	0,5
СТ : 33 – ВУ-ИВ : 55	0,5
СТ : 35 – ВУ-ИВ : 25	0,5
СТ : 36 – ВУ-ИВ : 34	0,5
СТ : 39 – Х2 : 12	0,5
СТ : 40 – Х2 : 18	0,5
СТ : 41 – ВУ-ИВ : 52	0,5
СТ : 42 – Х2 : 8	0,5
СТ : 45 – Х2 : 9	0,5
СТ : 46 – Х2 : 11	0,5
Х2 : 3 – 1БЛ : 1	0,5
Х2 : 4 – 1БЛ : 2	0,5
Х2 : 5 – 2БЛ : 1	0,5
Х2 : 6 – 2БЛ : 2	0,5
Х2 : 8 – ВУ-ИВ : 26	0,5
Х2 : 17 – ВУ-ИВ : 47	0,5
Х2 : 18 – ВУ-ИВ : 53	0,5
Х2 : 21 – ЦК : 14	0,5
Х2 : 22 – ЦК : 16	0,5
Х2 : 23 – ЦК : 15	0,5
Х2 : 24 – ЦК : 17	0,5
ВУ-ИВ : 26 – ВУ-ИВ : 33	0,5
ВУ-ИВ : 33 – ВУ-ИВ : 59	0,5
ВУ-ИВ : 56 – ВУ-ИВ : 59	0,5

Приложение

Таблица 2

Надпись на соединителе	Номер контакта
УК2	A3, A4, A5, A6, A7, B3, D2, D3, D4, D5, D6, D7, E1, E2, E5, E6, E7, E8, F4, F5, H8, H9, J1, J2, J3, J4, J6, J7, J8, J9, K1, K2, K3, K9, L1, L2, L3, L5, L6, L7, L8, L9, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, N1, N2, N9, P1, P4, P5, P6, P7, P8, P9, R1, R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7
СТ	11, 14, 15, 24, 29, 30
Х2	2, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
ВУ-ИВ	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 57, 58, 61
ЦК	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
1БЛ	3, 4
2БЛ	3, 4

9 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Технические
характеристики 1
характеристики 2
Перечень ответных частей:
вилка РРС4-50-1-2-В ГЕС.364.215 ТУ;
вилка РС10ТВ АВС.364.047 ТУ;
вилка СНЦ23-55.331В-1-а-В ГЕС.364.241 ТУ;
вилка 2РШТ14Б4Ш1В1В ГЕС.364.126 ТУ;
розетка А-СНРЕС.685611.001 ТУ (СНЦ23-55.331В-1-а-В ГЕС.364.241 ТУ);
розетка СНЦ23-61.36Г-1-б-В ГЕС.364.241 ТУ;
розетка СНЦ23-61.36Г-1-а-В ГЕС.364.241 ТУ.
Дополнительные сведения указываются в паспорте

Начальник цеха — 03 октября 2019г.

Начальник УТК А.П. Соболев 03 октября 2019г.

Представитель Минобороны России Т.В. Довнар 03 октября 2019г.

10 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие, отработавшее ресурс (срок службы) подлежит утилизации в
порядке, установленном действующими нормативными документами.