

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств))

№ 20854364 (2024/115482)

« 26 » 08 2024 г.

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго»

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Общество с ограниченной ответственностью «Макс Пауэр»

(полное наименование организации - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: вводное устройство (ВУ) зарядной станции для электротранспорта.
2. Наименование объектов микрогенерации заявителя: не требуется.
3. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: зарядная станция для электротранспорта: Липецкая область, Чаплыгинский район, г. Чаплыгин, пл. Октябрьской Революции, кадастровый номер земельного участка 48:18:0000000:3611.
4. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 150 кВт, вводится в один этап.
5. Максимальная мощность присоединяемых объектов микрогенерации заявителя составляет: не требуется.
6. Категория надежности: 3-я.
7. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
8. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации заявителя: 2024 г.
9. Точка (и) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: одна: контакты коммутационного аппарата в распределительной коробке на концевой опоре проектируемой ВЛИ 0,4 кВ – 150 кВт.
10. Точка (и) присоединения и максимальная мощность объектов микрогенерации по каждой точке присоединения: не требуется.
11. Основной источник питания:
 - базовая подстанция 110-35 кВ: ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин Новая, РП 10 кВ Город.
 - линия электропередачи 6-10 кВ: ВЛ 10 кВ Город.
 - базовая трансформаторная подстанция 6-10 кВ: ТП № 67/160 кВА.
 - линия электропередачи до 1000 В: проектируемая.
12. Резервный источник питания: не требуется.
- 13. Сетевая организация осуществляет:**
 - 13.1. Новое строительство, расширение объектов электросетевого хозяйства:
 - 13.1.1. Строительство новых линий электропередачи: не требуется.
 - 13.1.2. Строительство новых подстанций: не требуется.
 - 13.1.3. Расширение распределительных устройств: в РУ 0,4 кВ ТП № 67/160 кВА смонтировать дополнительный коммутационный аппарат.
 - 13.1.4. Установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроэнергии: не требуется.
 - 13.1.5. Требования к устройствам релейной защиты, требования к устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности: не требуется.
 - 13.1.6. Установка прибора учёта электрической энергии (мощности) и технические требования к нему: установить трёхфазный прибор учёта электроэнергии полукосвенного включения класса точности не ниже 1,0, с комплектом измерительных трансформаторов тока класса точности не ниже 0,5 на концевой опоре ВЛИ 0,4 кВ по п. 13.2.1.
 - 13.1.7. Смонтировать распределительную коробку с коммутационным аппаратом, оснащённым защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети на концевой опоре ВЛИ 0,4 кВ по п. 13.2.1., на расстоянии ориентировочно 2 м от верха тела опоры 0,4 кВ.
 - 13.2. Техническое перевооружение, реконструкция объектов электросетевого хозяйства:

13.2.1. Строительство воздушной и (или) кабельной линии электропередачи взамен ликвидируемой, подвеска дополнительных проводов, замена воздушной линии кабельной, замена проводов на участках линии: от коммутационного аппарата по п. 13.1.3. до опоры № 4-3 ВЛИ 0,4 кВ фидера № 2 ТП № 67/160 кВА по существующим опорам 0,4 кВ совместным подвесом смонтировать ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 230 м.

13.2.2. Замена или увеличение мощности трансформаторов: в ТП № 67/160 кВА произвести замену существующего силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА.

13.3. Выполнить проектную документацию электроустановки с учётом требований раздела 13. технических условий согласно Правилам устройства электроустановок.

14. Заявитель осуществляет:

14.1. Смонтировать ответвление от контактов коммутационного аппарата по п. 13.1.7. до ВУ 0,4 кВ объекта присоединения.

14.2. ВУ 0,4 кВ разместить на конструкции, установленной в пределах границ земельного участка. Данная конструкция должна обеспечивать закрепление ответвления по п. 14.1.

14.3. Подготовить натяжной зажим для выполнения физического соединения ответвления на концевой опоре ВЛИ 0,4 кВ по п. 13.2.1.

14.4. Требования к устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности: укомплектовать трёхфазное ВУ 0,4 кВ: вводным коммутационным аппаратом, оснащённым защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети. Для обеспечения электро- и пожаробезопасности объекта оснастить вводно-распределительное устройство защитным заземлением (выполненным в системе TN-C-S). Рекомендуются выполнить: защитное уравнивание потенциалов, устройство защитного отключения (УЗО), проведение необходимых измерений и испытаний электрооборудования.

14.5. Выполнить физическое соединение (контакт) ответвления с объектами электросетевого хозяйства сетевой организации после выполнения технических условий. Перед осуществлением мероприятий по фактическому присоединению организовать взаимодействие с сетевой организацией для обеспечения безопасности выполнения работ, получение подтверждения о выполнении технических мероприятий по снятию напряжения с электроустановки сетевой организации.

14.6. При наличии у Заявителя автономных источников электроснабжения не допускается их работа параллельно с сетью сетевой организации и/или выдача электроэнергии в сеть.

14.7. Выполнить проектную документацию электроустановки с учетом требований раздела 14. технических условий в соответствии с п.18(в), 18(5) «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (действующая редакция), утвержденных ПП РФ № 861 от 27.12.2004 г.

15. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

(подпись)

Директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» – В.В. Мордыкин

(должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени сетевой организации)

« 26 » 08 2024 г.

Виза:

Первый заместитель директора – главный инженер

М.В. Яшин

(подпись)

А.С. Путилин

(подпись)

Исп. Ю.А. Никитина