

4-СТРОЧНЫЙ 20-СИМВОЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР



2-СТРОЧНЫЙ 16-СИМВОЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР



1-СТРОЧНЫЙ 16-СИМВОЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР



ОЗУ индикатора размером 80 байтов (память DDRAM).

Для хранения данных, выводимых на ЖКИ, используются адреса 0h–27h и 40h–67h. Адреса отображаемых на ЖКИ символов распределены согласно следующей таблицы:

№ Знакоместа		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А Д Р Е С	1-я строка	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	0Ah	0Bh	0Ch	0Dh	0Eh	0Fh	10h	11h	12h	13h
	2-я строка	40h	41h	42h	43h	44h	45h	46h	47h	48h	49h	4Ah	4Bh	4Ch	4Dh	4Eh	4Fh	50h	51h	52h	53h
	3-я строка	14h	15h	16h	17h	18h	19h	1Ah	1Bh	1Ch	1Dh	1Eh	1Fh	20h	21h	22h	23h	24h	25h	26h	27h
	4-я строка	54h	55h	56h	57h	58h	59h	5Ah	5Bh	5Ch	5Dh	5Eh	5Fh	60h	61h	62h	63h	64h	65h	66h	67h