

----- PC-01 -----

- **IP:** 192.168.0.10
- **Máscara:** 255.255.255.0
- **Gateway:** 192.168.0.1
- **Mudar o nome do PC na topologia** (PC-01)

----- PC-02 -----

- **IP:** 172.16.0.10
- **Máscara:** 255.255.0.0
- **Gateway:** 172.16.0.1
- **Mudar o nome do PC na topologia** (PC-02)

----- **SW-01** -----

- **Mudar o nome do Switch na topologia** (SW-01)
- **Hostname** (hostname SW-01)
- **Senha da Enable** (enable secret VICTORIO\*enable)
- **Banner** (banner motd "ACESSO APENAS PARA PESSOAS AUTORIZADAS!")
- **Domínio** (ip domain-name 1rede.local)
- **Chave de SSH** (crypto key generate rsa general-keys modulus 1024)
- **Senha da Console** (password VICTORIO\*console)
- **Senha da VTY** (password VICTORIO\*vty)
- **VLAN 1**
  - > **IP:** 192.168.0.254
  - > **Máscara:** 255.255.255.0
  - > **Ativar a interface** (no shutdown)
- **Inserir o gateway** (ip default-gateway 192.168.0.1)
- **Encriptar todas as senhas** (service password-encryption)
- **Salvar** (wr)

----- **SW-02** -----

- **Mudar o nome do Switch na topologia** (SW-02)
- **Hostname** (hostname SW-02)
- **Senha da Enable** (enable secret VICTORIO\*enable)
- **Banner** (banner motd "ACESSO APENAS PARA PESSOAS AUTORIZADAS!")
- **Domínio** (ip domain-name rede.local)
- **Chave de SSH** (crypto key generate rsa general-keys modulus 1024)
- **Senha da Console** (password VICTORIO\*console)
- **Senha da VTY** (password VICTORIO\*vty)
- **VLAN 1**
  - > **IP:** 172.16.0.254
  - > **Máscara:** 255.255.0.0
  - > **Ativar a interface** (no shutdown)
- **Inserir o gateway** (ip default-gateway 172.16.0.1)
- **Encriptar todas as senhas** (service password-encryption)
- **Salvar** (wr)

----- RT-01 -----

- **Mudar o nome do Router na topologia** (RT-01)
- **Hostname** (hostname RT-01)
- **Senha da Enable** (enable secret VICTORIO\*enable)
- **Banner** (banner motd "ACESSO APENAS PARA PESSOAS AUTORIZADAS!")
- **Domínio** (ip domain-name 1rede.local)
- **Chave de SSH** (crypto key generate rsa general-keys modulus 1024)
- **Senha da Console** (password VICTORIO\*console)
- **Senha da VTY** (password VICTORIO\*vty)
- **GigabitEthernet 0/0**
  - > **IP:** 192.168.0.1
  - > **Máscara:** 255.255.255.0
  - > **Ativar a interface** (no shutdown)
- **GigabitEthernet 0/1**
  - > **IP:** 172.16.0.1
  - > **Máscara:** 255.255.0.0
  - > **Ativar a interface** (no shutdown)
- **Encriptar todas as senhas** (service password-encryption)
- **Salvar** (wr)