GUIA VISUAL 041

GERENCIANDO SERVIÇOS

*"Parei o serviço e ele voltou no reboot" — todo serviço tem **dois** estados independentes.*

041
GUIAS LINUX

RODANDO AGORA × SOBE NO BOOT

	`ENABLED` · SOBE NO BOOT	`DISABLED` · NÃO SOBE
`ACTIVE` RODANDO	**Serviço em produção** É o que se quer no fim. `systemctl enable --now`	**Roda agora, some no reboot** Serve para teste. `systemctl start` *o padrão do Kali*

`INACTIVE` PARADO	**Parado agora — volta no reboot**
	A armadilha clássica.
	`systemctl stop`
	só metade do serviço foi desligada
		Desligado de fato
		Nem agora, nem depois.
		`systemctl disable --now`
		`mask`
		se nem dependência pode ativar

LENDO O `SYSTEMCTL STATUS` DE VERDADE

kali@kali: ~

```
$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-08-01 09:14:02 -03; 2h 31min ago
   Main PID: 1187 (sshd)
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─1187 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener]"
# ago 01 09:14:02 kali sshd[1187]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
```

LOADED

Caminho do arquivo (pacote ou `/etc`), habilitação e o **preset** da distro.

ACTIVE

Estado e **há quanto tempo**. Tempo curto demais = laço de reinício.

CGROUP

A árvore que **pertence** à unit. Por isso `stop` não deixa órfão.

CUIDADO

running ≠ funciona. Confirme pelo efeito: `ss -tlnp`, uma requisição.

QUAL VERBO USAR

`restart` — mata e sobe outro. Todas as conexões caem. Sempre funciona.

`reload` — manda `SIGHUP` : relê a config sem morrer. Só existe se a unit tiver `ExecReload=` .

`reload-or-restart` — tenta o melhor caso e cai para o outro. O verbo certo em script.

`--failed` / `reset-failed` — listar e limpar. O estado `failed` é marca deliberada: não some sozinho.

QUERO...	COMANDO
Parar agora, talvez voltar depois	`stop`
Que não suba no boot	`disable`
Nem agora nem depois	`disable --now`
Que nenhuma dependência ative	`mask`
Ver o que está carregado	`list-units`
Ver o que está instalado em disco	`list-unit-files`

Dois comandos que custam a máquina remota: `systemctl restart ssh` com `sshd_config` inválido mantém a sessão atual viva e recusa toda conexão nova — valide antes com `sudo sshd -t`, prefira `reload` e abra uma segunda sessão antes de fechar a primeira. E `systemctl isolate rescue.target` derruba rede e SSH junto. Mascarar `dbus` ou `systemd-logind` "para economizar" quebra o sistema com erros que não citam a unit mascarada.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `is-active` e `is-enabled` retornam **código de saída** — é assim que script consulta estado, não com `grep` no `status`.
- ✓ `static` não é defeito: a unit é puxada por outra, não habilitada sozinha.
- ✓ `systemctl --failed` abre qualquer diagnóstico. Máquina sadia: *0 loaded units*.
- ✓ `daemon-reload` relê os arquivos; `daemon-reexec` reinicia o próprio PID 1.

NO KALI

`preset: disabled` é política, não anomalia. Ao ligar o SSH, **troque as chaves de host**: a imagem vem com chaves iguais em toda máquina clonada — `rm /etc/ssh/ssh_host_*` e `dpkg-reconfigure openssh-server`. Rode `systemctl --failed` depois de todo `apt full-upgrade` no rolling. Em limites de laboratório use `set-property --runtime`: some no reboot, sem drop-in esquecido.