

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Campo Mourão
Departamento de Computação - DACOM
Prof. Dr. Diego Bertolini
Disciplina: BCC2001 - Algoritmos

Exercício 01: Escreva um programa em C que leia números inteiros digitados pelo usuário. O programa deve parar de ler quando o usuário digitar o número 0, e então imprimir a soma de todos os números digitados (sem incluir o zero).

Exercício 02: Faça um programa em C que leia 10 números inteiros e conte quantos deles são positivos. Use o comando continue para ignorar os números negativos (ou seja, não devem ser contados nem exibidos).

Exercício 03: Escreva um programa em C que peça ao usuário para adivinhar um número secreto entre 1 e 100. O programa deve continuar pedindo palpites até que o usuário acerte o número. Quando o número for acertado, o programa deve mostrar uma mensagem de parabéns e encerrar o loop usando break.

Exercício 04: Faça um programa em C que mostre todos os números de 1 a 20, exceto os múltiplos de 3. Use o comando continue para pular a impressão dos números que são múltiplos de 3.

Exercício 05: Fazer um programa que calcule o valor de S dado n .

$$S = \frac{1}{1} + \frac{2}{4} + \frac{3}{9} + \frac{4}{16} + \dots + \frac{n}{n*n}$$

Exercício 06: Escreva um programa que peça ao usuário uma senha. Se a senha estiver incorreta, o programa deve voltar a pedir novamente usando goto. Quando o usuário acertar a senha, exiba uma mensagem de sucesso.

Exercício 07: Escreva uma função que receba dois valores X e Z e calcule e retorne X^Z . (sem utilizar funções ou operadores de potência prontos)