



Зарядные устройства С-1001 и С-1002

Зарядные устройства С-1001 и С-1002 предназначены для обеспечения заряда одного или двух блоков аккумуляторов портативной УКВ радиостанции Р-002ПП в полевых и стационарных условиях.



Заряд блока аккумуляторов начинается автоматически после его установки в ЗУ. Во время заряда светится индикатор "ЗАРЯД".

По завершении заряда индикатор гаснет.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗУ	
	С - 1001	С - 1002
Номинальное напряжение электропитания, В	12 или 27	
Предельное отклонение напряжения, В	10 - 36	
Мощность потребления, Вт, не более	15	30
Количество одновременно заряжаемых блоков аккумуляторов, шт.	1	2
Метод заряда	Постоянный ток, постоянное напряжение	
Максимальный зарядный ток, А	1,0±0,3	
Максимальное зарядное напряжение, В	8,3±0,2	
Максимальное время заряда, часов, не более	4	
Габаритные размеры, мм:		
- длина	172	272
- ширина	110	110
- высота	105	105
Масса, кг	1,6	2

Техника принята на вооружение
в Вооруженных Силах Украины